



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

XXIX

B

36

NAPOLI






XXXA

1.
26.





HISTOIRE

DE

L'ÉLECTRICITÉ.

TOME TROISIÈME.

11-11-61

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$



HISTOIRE

. D E

L'ÉLECTRICITÉ,

*TRADUITE de l'Anglois de
JOSEPH PRIESTLEY,
avec des Notes critiques.*

OUVRAGE enrichi de Figures en Taille-
Douce.

TOME TROISIÈME.



A PARIS,

chez HERISSANT le fils, rue des Fossés
le M. le Prince, vis-à-vis le petit
Hôtel de Condé,

M. DCC. LXXI.

avec approbation, & privilege du Roi.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1877



1877

CHICAGO, ILL.

1877

CHICAGO, ILL.



HISTOIRE

D E

L'ÉLECTRICITÉ.

QUATRIÈME PARTIE.

*Des choses qui seroient à désirer
dans la science de l'Électricité,
& des notions propres à l'étendre
de plus en plus.*

SECTION I.

*Observations générales sur l'état présent
de l'Électricité.*

E me flatte d'avoir suffisamment
montré dans le cours de cette His-

Tom. III.

A

toire , les progrès réels qu'on a faits jusqu'ici dans l'Electricité : & je pense que cette partie de l'Ouvrage fera voir évidemment qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Ceux qui croient qu'on n'a encore rien fait d'important dans la Philosophie Naturelle , ou qu'on n'a avancé que fort lentement depuis le temps de Newton , n'ont qu'à lire l'Histoire précédente , & ils seront convaincus qu'on a déjà découvert beaucoup de choses , & que les progrès qu'on a faits dans ce genre de connoissance , au lieu d'avoir été lents , ont été extraordinairement rapides. C'est pour animer le zèle des Physiciens à suivre ces progrès , & en même temps pour les faciliter en quelque sorte que nous avons projeté d'écrire ce Traité , & particulièrement cette quatrième Partie. Quand un voyageur croit être proche de la fin de son voyage , il ne se soucie plus de faire diligence ; pensant que sans se donner tant de peine , il sera bientôt parvenu à son but ; au lieu que s'il croit que , quelque chemin qu'il ait déjà fait , il en a encore beaucoup à faire , il con-

inne sa marche ou même l'accélérer.

La principale raison pour laquelle tant de personnes ingénieuses sont arrivées si vite à leur *Nec plus ultra*, dans les découvertes Philosophiques, a été évidemment leur attachement à des théories favorites, qu'ils croyoient propres à expliquer tous les phénomènes qu'on avoit observés, & ceux qu'on pourroit observer par la suite. Croyant donc avoir atteint le principal objet de la science, & en avoir découvert les premiers principes & les plus généraux, ils ont imaginé qu'il n'y avoit plus rien qui fût digne de leur remarque; regardant comme au-dessous de leur génie, de passer leur temps à diversifier les effets, quand il n'y avoit plus de nouvelles causes à découvrir. J'espère que ce que l'on a dit jusqu'ici sur la nature & l'utilité des hypothèses; & sur l'imperfection de celles qui concernent l'électricité, convaincra les Electriciens qui peuvent n'en être pas convaincus, qu'il nous reste encore à travailler principalement sur les *faits* & sur l'*analogie des faits*: qu'il s'en faut bien

qu'on en ait découvert assez pour assurer une théorie générale & parfaite , & que les hypothèses actuelles ne peuvent rien faire de mieux pour nous , que de nous suggérer de nouvelles expériences.

Si nous réfléchissons sur l'Histoire de l'Électricité , & que nous considérons l'état des faits & des hypothèses dans quelque Période particulière du temps passé , nous verrons qu'il y a toujours eu la même apparence de raison qu'à présent d'acquiescer à ce qui avoit été fait. Les théories des premiers Électriciens , toutes défectueuses & imparfaites qu'elles étoient , suffisoient cependant pour expliquer tous les faits qu'ils connoissoient ; & quant à d'autres faits , ils ne pouvoient en avoir d'idée , & par conséquent ils ne s'en inquiétoient pas.

M. Boyle fut sans doute aussi pleinement satisfait de sa simple hypothèse des émanations onctueuses que M. l'Abbé Nollet de sa théorie des affluences & effluences ; ou que la plus grande partie des Électriciens actuels l'est de celle de l'électricité

positive & négative. M. Hawkesbée, quand il fit ses surprenantes découvertes concernant les propriétés de la lumière électrique, & qu'il remarqua beaucoup d'autres circonstances curieuses touchant l'attraction & la répulsion électriques, dut penser tout naturellement, qu'il ne restoit plus grand'chose à faire. En effet, qui auroit pu penser autrement, puisque la science demeura là plusieurs années après lui ? Tout ce que l'infatigable M. Grey, (qui fit la grande découverte de la communication de la vertu électrique à des corps non-électriques par eux-mêmes) imagina rester encore à faire, étoit de vaines chimères & des illusions. M. Dufay, qui fit la découverte des électricités vitrée & résineuse, n'avoit aucune idée de la commotion électrique ; & les Physiciens Allemands, qui la remarquerent par hasard, ne connurent rien de ses propriétés les plus remarquables. Quoiqu'il parut un grand nombre de traités sur l'Electricité, aussi-tôt après cette découverte, & dont quelques-uns même très systématiques, com-

prenoient sans doute ce que leurs Auteurs jugeoient être la totalité de cette science, il n'y en eut cependant parmi eux aucun qui eût la moindre idée des découvertes surprenantes du Docteur Franklin, soit par rapport à la bouteille de Leyde, soit sur la nature du tonnerre. Et quoique plusieurs des admirateurs du Docteur Franklin pensassent qu'il avoit épuisé la matière, il étoit bien éloigné de penser ainsi; & l'Histoire de l'Électricité depuis la date de ses importantes découvertes, démontre que son soupçon étoit bien fondé.

Il est vrai qu'on peut dire qu'il y a dans toute chose un *Nec plus ultra*, & par conséquent aussi dans l'Électricité. Mais quelle raison y a-t-il de penser que nous y soyons arrivés? M. Grey auroit pû tenir le même langage, il y a plus de vingt ans; mais tout le monde avouera à présent qu'il l'eût tenu plus de vingt ans trop tôt; Cependant il est évident, je crois, que M. Grey avoit réellement plus de raison de penser qu'il avoit atteint ce *Nec plus ultra* de l'Électricité, que nous n'avons lieu de croire que nous

n - soyons venus à ce point. Le temps nous a fait connoître un grand nombre d'expériences, soit incomplètes, soit complètes, & peut-être même plus des premières que des dernières; sur toutes lesquelles ne pouvant pas avoir de connoissances, ils ne pouvoit pas non plus avoir de doutes; le sorte que, quoique nous sachions beaucoup plus qu'il ne savoit, nous avons en même-temps beaucoup mieux qu'il ne pouvoit le savoir, combien il y a de choses inconnues. Jusqu'ici l'acquisition des connoissances électriques a été semblable à l'acquisition des richesses. Plus nous possédons, plus nous désirons posséder; & à ce que j'espère, plus nous serons infatigables pour acquérir la possession.

Il y a une chose qui est extrêmement utile au progrès des découvertes ultérieures, c'est de savoir ce que les autres ont réellement fait, & en quel état la science se trouve actuellement. Faute de cette connoissance, bien des gens ont perdu leur temps à des expériences qu'ils auroient pu savoir que d'autres avoient faites.

manquées , & qui par conséquent ne valaient pas la peine qu'on les répétât [126]. Mais les sources de ce genre d'instructions sont trop dispersées & trop éloignées les unes des autres , pour que la plupart des gens puissent en profiter. Tel a été le premier motif de mon entreprise , par laquelle je projette de rassembler sous un coup d'œil distinct tout ce qu'on a fait en électricité jusqu'à présent , & pareillement l'ordre & la manière dont le tout a été fait ; afin que les Electriciens , ayant une idée distincte du progrès qu'ont eu les connoissances

✎ [126] Je ne crois pas que ce soit perdre son temps , que de répéter des expériences qui ont été faites par d'autres : si elles réussissent également à plusieurs personnes , cela donne en elles plus de confiance : si les résultats se trouvent différents , cela fait voir qu'on ne doit pas y compter , jusqu'à ce qu'elles aient été plus amplement confirmées. Si l'on s'étoit toujours ainsi comporté , il n'y auroit pas tant d'erreurs accréditées qu'il y en a. Je pense au contraire qu'un Physicien ne doit jamais s'en rapporter au témoignage d'un autre , dans des choses qu'il peut voir par lui-même.

lectriques , puissent voir plus clairement ce qui reste à faire , & quels sont les objets qui promettent le plus de récompenser leur travail.

En effet , il est presque impossible de lire l'Histoire de l'Électricité sans rassembler bien des idées pour de nouvelles expériences. Quand on a le tout devant soi , & qu'on le peut voir d'un coup-d'œil , on peut bien mieux rapprocher les parties éloignées ; & il peut résulter de nouvelles lumières de la comparaison qu'on en fait. Quand on voit quelles sont les expériences qui ont manqué , & celles qui ont réussi ; quelles branches de la science ont été le plus suivies , & quelles sont les choses qui paroissent avoir été négligées ; ce qui a été découvert par hasard , & ce qui l'a été par théorie ; quand on connoît en même-temps les véritables lumières qui ont dirigé ceux qui ont fait des découvertes heureuses , & les faux jours qui en ont égaré d'autres , on a les meilleures dispositions possibles pour poursuivre ses propres recherches.

Je sens bien que par cette raison il

sera superflu pour beaucoup de gens & probablement pour la plupart de ceux qui auront lu les trois premières Parties de ce Traité, de leur indiquer bien des choses qu'on désireroit connoître en Électricité ; car la lecture de cette Histoire aura dû leur en suggérer suffisamment l'idée. Mais si quelques-uns de mes Lecteurs m'ont prévenu dans cette partie de mon Ouvrage, ils ne seront pas fâchés de la retrouver ici ; & ce que contient ce Chapitre sera particulièrement utile aux autres.

En effet, si j'eusse consulté ma réputation comme Ecrivain ou comme Philosophe, je n'aurois pas entrepris ce Chapitre. Car non seulement plusieurs des Articles que je vais proposer comme des choses désirables dans cette science, ne le seront bientôt plus ; mais même les jeunes Electriciens seront en état de donner des réponses satisfaisantes à quelques demandes difficiles que je vais proposer ; plusieurs d'entr'elles paroîtront probablement inutiles, frivoles ou extravagantes : & quand on sera plus avancé dans cette science, on aura

eine à imaginer que je les aie proposées. Mais si ce Chapitre pouvoit contribuer à hâter un événement si désirable , & à accélérer le progrès des connoissances électriques , je consens volontiers qu'il puisse demeurer sans les siècles à venir comme un monument de mon ignorance.

» Ces pensées (pour me servir des termes du Docteur Franklin , bien plus à propos qu'il ne les a lui-même d'abord employés) sont la plupart imparfaites & trop précipitées ; & si je ne cherchois qu'à acquérir de la réputation en Philosophie , je devrois les tenir renfermées en moi-même , jusqu'à ce qu'elles fussent corrigées & améliorées par le temps & une plus longue expérience. Mais comme dans toutes les sciences nouvelles la communication des idées les plus simples , & des expériences même imparfaites , produit souvent un bon effet , en excitant l'attention des hommes de génie ; & donnant ainsi occasion à des examens plus exacts & à des découvertes plus complètes , vous êtes libre ,

» dit-il à M. Collinson , de commu-

» niquer ce Mémoire à qui vous vou-
» drez ; car je trouve plus important
» que les connoissances augmentent ,
» que d'empêcher que votre ami ne
» passe pour un Philosophe peu exact. »

Je ne me propose pas même de tracer les questions suivantes sur le plan de celles de Newton , à la fin de son Traité d'Optique. Il y en a beaucoup qui sont de telle nature , que je ne m'attends presque point qu'elles soient jamais résolues ; mais ce qu'on fera pour les résoudre peut conduire à quelques autres découvertes de plus grande importance. Ce sont de pareilles pensées jettées au hasard qui m'ont conduit aux nouvelles expériences que j'ai faites , & n'ayant pas assez de loisir pour les suivre moi-même , je les livre tout bonnement à mon Lecteur , afin qu'il en tire le plus grand avantage qu'il pourra ; étant déterminé , en finissant cette matiere , de donner , comme dit M. Addison , tout ce que je fais , ou , comme disent les Auteurs Espagnols , *de ne rien laisser dans mon écritoire.*

Il seroit heureux pour cette scien-

, que tous les Physiciens qui s'y
 vrent , voulussent faire un Chapitre
 commun de toutes leurs idées & de
 leurs questions ; & je me trouverois
 fort honoré s'ils choisissent ce Cha-
 tre pour cet effet , & si dans les fu-
 res éditions de cet Ouvrage , il
 oit regardé comme le dépôt com-
 un des *Questions à faire* par tout le
 orps des Électriciens , & de leurs
 lées pour de nouvelles découvertes.
 e verrois avec plaisir chacune d'elles
 istinguée par le nom de quelque
 orrespondant célèbre. Le Lecteur
 n trouvera quelques-unes ajoutées
 ux miennes ; & c'est ainsi que je les
 i distinguées.

Bien des personnes peuvent donner
 es idées , quoiqu'elles manquent de
 oisir ou d'un appareil nécessaire pour
 es suivre. D'autres ont du loisir & un
 ppareil propre pour faire des expé-
 iences ; mais se contentent de s'a-
 nuser eux & leurs amis , à diversifi-
 ier celles qui sont connues , faute
 d'avoir des idées & des vues pour en
 faire des nouvelles. Par ce moyen
 donc chacun pourroit tirer le meil-
 leur parti de sa capacité pour le bien

commun. Les uns fourniroient des vues, & les autres les suivroient ; & les Physiciens pourroient jouir du plaisir de penser , non - seulement à leurs propres découvertes , mais encore à la portion dont ils auroient contribué aux découvertes des autres.



PARTIE IV.

SECTION II.

*Questions & avis proposés pour
faciliter de nouvelles décou-
vertes sur l'Electricité.*

I.

*Questions & avis au sujet du fluide
électrique.*

QUELLE est la proportion des différentes couleurs de la lumière électrique, dans les différents cas & dans les différents phénomènes ?

La lumière électrique n'est-elle pas une vraie vapeur ignée, semblable à celle du Phosphore ? Et ne peut-on pas, dans la suite, faire des expériences où l'on aura l'explosion, la commotion, & les autres effets de l'électricité, sans lumière ? La lumière

électrique est-elle jamais visible ailleurs que dans le vuide? En plein air le fluide électrique fait lui-même un vuide pour s'ouvrir un passage.

Ramassez le fluide électrique, non pas de la masse générale de la terre, mais des corps d'espèces particulières, & observez si il a quelques propriétés particulières par rapport à la lumière, &c.

Est-il exactement le même en mer que sur terre; au-dessous de la surface de la terre, que dessus, &c. &c?

Le Docteur Franklin a remarqué que le fer étoit rongé à force d'être exposé à des étincelles électriques souvent répétées. Cet effet ne doit-il pas être produit par quelque acide? Quelles autres marques y a-t-il d'un acide dans la matière électrique? Son odeur phosphorique ne doit-elle pas être regardée comme telle? N'est-il pas possible de changer les couleurs bleues des végétaux en rouge, par quelque application d'électricité? Je crois avoir entendu dire qu'on l'avoit fait à Edimbourg.

N'y a-t-il qu'un seul fluide électrique, ou y en a-t-il deux? ou bien,

a-t-il quelque fluide électrique d'un genre particulier, distinct de l'Éther de Chevalier Isaac Newton ? S'il y en a, à quel égard diffère-t-il de l'Éther ?

Les particules qui affectent l'organe de l'odorat, sont-elles, aussi-bien que les particules de lumière, des parties du fluide électrique propre ? ou sont-elles purement accessoires, étant mises en action de façon ou d'autre par l'électricité ?

N'y a-t-il pas quelque ordre particulier des particules que Newton suppose s'échapper continuellement de la surface de tous les corps, qui constitue le fluide électrique, comme on a imaginé que d'autres constituoient l'air, d'autres l'Éther, &c ?

Est-il probable qu'il y ait, même pour peu de temps, aucun accroissement, ou aucune diminution de la somme totale d'électricité ?

D'où provient l'élasticité du fluide électrique ; & suivant quelle loi ses particules se repoussent-elles l'une l'autre ? *M. Price.*

II.

*Questions & avis concernant les
corps électriques & les conduc-
teurs.*

EN quoi consiste la différence entre les corps électriques & les conducteurs ? ou dans d'autres termes , qu'est-ce qui fait que certains corps sont perméables au fluide électrique , & que d'autres ne le sont pas ?

Les pores des corps électriques sont-ils plus petits que ceux des conducteurs , & contiennent-ils beaucoup ou fort peu du fluide électrique ?

Qu'y a-t-il dans la structure intérieure des corps qui les fasse rompre quand on les polit ? Peut-être tous les corps solides sont-ils dans ce cas.

Certains corps électriques étant extrêmement élastiques , l'élasticité a-t-elle quelque liaison avec l'électricité ?

Quelle est la raison pourquoi , dans quelques-unes des expériences de M.

wkesbée , la lumière électrique est visible à travers une épaisseur considérable de corps électriques fort épais , comme la résine , le soufre , la poix , &c. & non pas au travers des conducteurs de métal les plus minces ?

Quelle ressemblance y a-t-il dans les procédés de calcination , de végétation , d'animalisation & en quelle façon de cristallisation , puisque tous les corps qui ont éprouvé quelques-uns de ces procédés (& peut-être point d'autres) se trouvent être électriques ?

Les corps électriques & les conducteurs ne sont-ils pas plus parfaits dans leur espèce en proportion de leur pesanteur spécifique ?

L'eau ne transmet-elle pas mieux l'électricité lorsqu'elle est dans sa plus grande condensation ; & les métaux le moins bien dans leur plus grande expansion , comme on le fait voir par un Pyromètre ?

Essayez la puissance conductrice des différents métaux , en faisant passer une forte commotion à travers des fils de métal de la même grandeur ,

& en observant les différentes longueurs de ces fils qui pourroient être fondues. *Le Docteur Franklin.*

Comparez les émanations invisibles de l'eau avec les émanations invisibles d'une chandelle allumée ; ainsi que celles qui procèdent des autres corps, par rapport à leur pouvoir de transmettre l'électricité.

Observez quel degré de chaleur il faut pour décharger un degré donné d'électricité , afin de savoir quel est le degré de chaleur qui rend l'air conducteur.

III.

Questions & avis concernant la maniere de faire naître l'électricité.

QUELLE est la différence dans la structure intérieure des corps électriques , qui fait que quelques-uns peuvent être électrisés par le frottement , & d'autres en les chauffant ou les refroidissant ?

Qu'est-ce que le frottement , la

aleur , le refroidissement , & la séparation après un contact exact , ont-ils commun avec tous ces corps ? Comment quelques-unes de ces choses contribuent-elles à l'électrification ?

de quelle maniere les frottoirs & les corps électriques de surfaces différentes produisent-ils l'une ou l'autre espèce d'électricité ?

L'expérience d'Æpinus de presser l'un contre l'autre deux morceaux de verre , par laquelle l'un d'eux contracte une électricité positive , & l'autre une électricité négative , n'est-elle pas semblable à celles de M. Wilke , concernant la production de l'électricité par la lixivation de différentes substances contenues dans d'autres , & par lesquelles la substance qui se fond est dans un état , & celle qui la contient est dans l'état opposé ? Et ces deux cas ne ressemblent-ils pas à l'électrification de la Tourmaline , &c. en chauffant & refroidissant ? En pareil cas , la Tourmaline & l'air ne peuvent-ils pas agir l'un sur l'autre , & être dans des états opposés ?

La circonstance commune à tous

ces cas , n'est-elle pas quelque qualité de cet espace proche la surface des corps , dans lequel existe le pouvoir réfractif ? Quand les corps qui ont été pressés ensemble dans cet espace , viennent à s'écarter l'un de l'autre , ils acquièrent plus de surface , & conséquemment cet espace est plus grand : le fluide électrique n'y coule-t-il pas de celui de ce corps qui a le moins de pouvoir de le retenir , & qu'il peut pénétrer avec le plus de facilité , lorsque n'étant pas capable de s'insinuer dans la substance de l'autre , il s'arrête sur sa surface.

Les particules du corps électrique & du frottoir ne sont-elles pas mises , dans l'acte de l'électrification , en une vibration qui fait que les parties s'écartent fréquemment les unes des autres ; & qui par-là facilite l'effet dont on a fait mention ci-dessus ?

Quel est le véritable effet de l'humidité ou de l'amalgame que l'on met sur le frottoir ? Ces substances n'augmentent-elles pas le pouvoir de l'électrification , comme étant des conducteurs plus éloignés du verre

li, suivant la gradation des corps électriques, que la surface du cuir ?

font-elles seulement toucher le frottoir en plus de points ? ou altèrent-elles la surface du frottoir ?

Cette différence de surface d'où pend la couleur, a-t-elle quelque influence sur le pouvoir de l'électrification ?

La Tourmaline & un vaisseau de verre chargé, scellé hermétiquement, sont tous les deux électrisés par la chaleur & le refroidissement. Quelles sont leurs autres propriétés communes ?

IV.

Questions & avis au sujet de l'électrification.

L'ÉLECTRISATION augmente-t-elle l'exhalaison des vapeurs, soit de l'eau froide, soit de l'eau bouillante ? Si elle le fait, cette exhalaison augmente-t-elle la même dans tous les états de l'atmosphère ?

La matière électrique ne passe-

elle pas principalement sur les surfaces des corps ?

L'action des corps , électrisés l'un sur l'autre ; est - elle proprement une attraction ou une répulsion ?

L'électrification continuée ne faciliteroit-elle pas la putréfaction ?

De quelle manière se fait la répulsion mutuelle de deux corps électrisés négativement ? Est-ce par l'attraction du fluide électrique plus dense dans le voisinage , ou par la quantité de ce qu'on en peut supposer accumulé sur les surfaces de pareils corps , de la manière décrite à la pag. 485 du Tome II ?

V.

Questions & avis concernant le pouvoir de charger les corps électriques.

QUELLE est l'opération réelle des conducteurs dont on garnit les substances électriques ?

Pourquoi ne peut-on pas charger une bouteille en la joignant à une autre (tandis qu'on la charge) , aussi fort

t que si elle étoit chargée au premier conducteur ? ou par quelle règle it-on estimer la force de ces différentes charges ? Selon toutes les apparences , deux bouteilles chargées sembler , de façon que l'une re- ve le feu de l'autre , ne donnent un coup si fort , que le feroit une de chargée de la façon ordinaire.

Quel est le *maximum* de la charge ne jarre de verre , relativement à quantité de sa surface , qui est couverte par la garniture ? Il est évident que certaines jarres se déchargent elles-mêmes , quand il n'y a qu'une petite partie dans leur fond qui soit enie , & qu'alors l'explosion est fort considérable,

Tâchez de charger une plaque de verre avec une garniture mise actuellement en contact avec sa surface , par le moyen de poids fort lourds. Tâchez aussi d'électrifier une plaque de verre de la même manière. Il est bien certain que dans la méthode ordinaire d'électrifier & de charger , on ne touche pas immédiatement à la substance du verre ; & quoique l'eau soit attirée par le verre, elle ne peut l'être,

que quand elle en est à une certaine distance.

V I.

*Questions concernant l'électricité
du verre.*

A travers quelle épaisseur de verre un corps électrisé , d'une force donnée , attire & repousse-t-il les corps légers ? La même épaisseur ne forme-t-elle pas les limites jusqu'où l'on peut charger le verre de fluide électrique ?

La charge d'une plaque de verre ne la resserre-t-elle pas dans ses dimensions , les deux électricités la comprimant avec force , de façon à augmenter sa pesanteur spécifique ?

Le ton d'un vase de verre fait en forme de cloche , n'est-il pas le même quand il est chargé , que quand il ne l'est pas ? ou bien ne risqueroit-on pas en le sonnant , dans ces circonstances , de le faire casser ?

Le fluide électrique avec lequel le verre est chargé , réside-t-il dans les pores du verre , ou seulement à sa

surface? ou plutôt dans l'espace qu'occupe le pouvoir réfringent ; c'est-à-dire, un petit espace au-dedans & un pareil au dehors de sa surface ?

Le pouvoir réfractif du verre est-il le même , quand il est chargé , ou électrisé ?

Comment le différent pouvoir réfractif du verre ou sa densité (qui est probablement dans la même proportion avec son pouvoir réfractif) affecte-t il sa propriété d'être électrisé ou chargé ?

N'y a-t il pas une différence considérable entre le verre nouvellement fabriqué , & celui qui a été gardé un mois ou deux , tant par rapport à l'électrification qu'à la charge ?

Que l'on essaie du verre de toutes sortes de compositions , tant par rapport à l'électrification que par rapport à la charge , ne trouveroit on pas que des différences dans les ingrédients métalliques , dans la dureté , la cuisson , la durée dans la fusion , &c. influeroit sur l'une & l'autre propriété ? & que dans plusieurs cas la même chose qui seroit favorable à l'une seroit défavorable à l'autre ?

On a supposé jusqu'ici que le verre est rempli de fluide électrique, & on a expliqué son imperméabilité par la difficulté avec laquelle le fluide électrique se meut dans ses pores. Mais ne pouvons-nous pas supposer que la substance du verre est absolument imperméable à l'électricité ; qu'aucune matière électrique étrangère ne peut jamais s'insinuer dans un seul de ses pores, mais se place entièrement sur sa surface ; par exemple, entre le point de contact & la vraie surface, ou dans les limites du pouvoir réfractif, c'est-à-dire, dans un petit espace sur chaque côté de la surface ? Cet endroit est, je pense, à beaucoup d'égards très-convenable, pour disposer de la matière électrique, soit que nous la fassions consister en deux fluides ou en un seul. Il sera beaucoup plus aisé de concevoir comment on peut les tenir séparés, s'il y en a deux, ou l'empêcher de pénétrer, s'il n'y en a qu'un seul ; cela sera beaucoup plus facile, dis-je, dans ce cas-là, que dans la supposition que le fluide électrique peut entrer & se mouvoir dans la subst-

tance du verre, quoiqu'il ne puisse y entrer & s'y mouvoir qu'avec difficulté, comme le prétend *Æpinus*. Car quelque difficile que soit le mouvement, on penseroit que cette difficulté pourroit seulement le faire mouvoir d'autant plus lentement; & qu'en donnant assez de temps à l'électricité dans la plaque de verre chargée, ce fluide, sans aucune communication extérieure, se formeroit une route jusqu'à l'autre côté, où il tend avec tant de force.

De plus, on penseroit qu'en supposant que le fluide électrique peut être admis dans les pores du verre, quand la décharge d'une bouteille se feroit à travers la substance du verre, elle pourroit se faire sans bruit & sans briser le verre; au lieu que si l'on suppose les surfaces du verre violemment comprimées, & que ses pores ne sont pénétrés par aucune particule du fluide, ou des fluides, il est évident que la charge électrique peut pénétrer à travers le verre; & qu'il est nécessaire qu'elle le casse si elle s'y force un passage.

VII.

*Questions & avis concernant l'effet
de l'électricité sur les corps
animés.*

LE fluide d'où dépend l'électricité , entre-t-il pour quelque chose dans aucune des fonctions d'un corps animé ? Comment est-ce que le pouls d'une personne électrisée est accéléré, & sa transpiration augmentée ?

L'air par la chaleur qu'il acquiert dans les poumons , ne communique-t-il pas une vertu électrique au sang ? Quelle liaison cela a-t-il avec l'air mophetique que les poumons exhalent en grande quantité , & qui est contenu dans tous les autres excréments des corps animés ?

L'augmentation de la transpiration d'un corps animé ne peut-elle pas être plus grande dans une athmosphère humide que dans une sèche , y ayant alors plus de particules conductrices dans l'athmosphère , pour agir & réagir sur les émanations dans

les pores du corps ; desquelles particules conductrices dépend probablement , en grande partie , la transpiration abondante ?

VIII.

Questions & avis concernant l'électricité de l'atmosphère.

DE quelle maniere les nuages deviennent-ils électriques ?

Le vent y contribue-t-il en quelque chose ?

Cet effet est-il produit par la chaleur & le refroidissement graduels de l'air ? Si cela est , lequel des deux , de la chaleur ou du refroidissement , produit l'électricité positive ? Lequel que ce puisse être , il est probable que le contraire produira l'électricité négative. Qu'on en fasse l'expérience avec un cerf-volant électrique. *M. Canton.*

Comme il fait ordinairement du tonnerre lorsque l'air a une chaleur étouffante , & qu'il paroît chargé de quelques vapeurs sulfureuses ; la ma-

tière électrique qui est alors dans les nuages , ne peut-elle pas avoir été engendrée par la fermentation des vapeurs sulfureuses , avec les vapeurs acides ou minérales qui se tiennent dans l'air ? *M. Price.*

Qu'on reçoive la pluie , la neige & la grêle dans des vaisseaux isolés , dans différents états de l'atmosphère , pour observer , s'ils contiennent de l'électricité , & dans quel degré.

L'espace vuide qui est au-dessus des nuages ne peut-il pas avoir toujours une électricité opposée à celle de la terre ? & le tonnerre , les tremblements de terre , &c. être occasionnés par l'élanement du fluide électrique entr'eux , toutes les fois que sa surabondance en est excessive dans l'un ou dans l'autre ? L'aurore boréale & d'autres météores électriques qui sont extrêmement brillants & fréquents avant les tremblements de terre , n'en fournissent-ils pas quelque degré d'évidence ?

La terre n'est-elle pas constamment dans une électrisation modérée ; & n'est-ce point-là la cause de la végétation , de l'exhalaison , & des autres

opérations les plus importantes de la Nature? Tout cela devient plus facile par une électrisation augmentée; & il est probable que les tremblements de terre, les ouragans, &c. aussi-bien que le tonnerre, sont la suite d'une trop forte électricité dans la terre [127].

✂ [127] L'Auteur a eu raison de croire que plusieurs de ses questions seroient regardées comme inutiles, frivoles ou extravagantes : & je ne les aurois pas mises ici, si je n'avois pas voulu éviter le reproche qu'on auroit pu me faire, d'avoir tronqué son ouvrage. En effet, plusieurs d'entr'elles sont déjà résolues : il est aisé d'y trouver des réponses satisfaisantes, dans les ouvrages qu'on a publiés sur l'électricité. La plupart des autres ne valent pas la peine qu'on y réponde, tant elles sont mal-conçues. Il n'y en a que quelques-unes à la recherche desquelles il seroit bon de travailler. Je ne les indique pas ici; parce que ceux qui seront en état de le faire, sauront assez les distinguer des autres.



PARTIE IV.

SECTION III.

Branches de connoissances particulièrement utiles à un Électricien.

J'AI fait voir dans la partie historique de cet Ouvrage , les progrès qu'on a faits en Électricité ; & j'ai tâché dans les Articles précédents de donner quelque idée de ce qui reste à faire , avec quelques avis pour d'autres expériences. En finissant cette Partie ; je voudrois faire encore plus pour mettre le Lecteur en état de faire de nouveaux progrès dans les recherches électriques. Cependant tout ce qu'on peut dans ce genre, doit naturellement être plus imparfait que le détail même que nous avons donné ci-dessus. Car il est évident que

quiconque est capable d'enseigner aux autres à faire des découvertes , peut les faire lui-même. Malgré cela il est possible de donner quelques observations générales utiles ; telles , par exemple , que le Lord Bacon en a donné dans son *Novum organon* , ouvrage qui sans contenir en lui-même que peu ou point du tout de découvertes Philosophiques , n'a pas peu contribué aux découvertes contenues dans d'autres. Je tâcherai de suggérer ici un petit nombre de pareilles observations générales concernant l'Électricité.

Toutes les vérités ont non-seulement du rapport entr'elles , mais elles sont encore liées les unes avec les autres ; c'est une observation que le progrès des sciences confirme journellement. On a étendu cette remarque avec assez de justice jusqu'aux Arts ; n'y en ayant pas deux si éloignés en apparence , où l'on ne trouve quelque analogie entre quelques-uns des procédés & des méthodes employés dans l'un , & quelques-uns de ceux qu'on emploie dans l'autre.

Ainsi la connoissance d'un Art ou d'une Science ; sert à la connoissance des autres ; & personne ne peut se flatter d'en connoître bien parfaitement aucun , qu'il n'ait tiré toute l'assistance possible de tous les Arts & les Sciences qui l'avoisinent.

En effet , l'existence même des différents Arts & Sciences , est presque une démonstration du rapport des uns aux autres. Car il ne seroit pas raisonnable de supposer que les éléments de quelque nouvel Art ou Science , fussent découverts par des moyens indépendants de l'étude ou de la pratique de ceux que l'on connoit déjà. Comme c'est par des transitions faciles que l'on passe d'une partie de quelque science particuliere à une autre partie ; de même , c'est par des moyens également aisés que l'on a passé d'une science à une autre. Conséquemment il faut avoir recours à ces Arts & Sciences déjà connus , pour concevoir l'évidence sur laquelle sont appuyés les premiers principes de tout Art nouveau ou Science nouvelle.

L'Electricité ne fait point du tout d'exception à cette règle générale.

Elle a, aussi-bien que les autres, ses sciences qui l'avoisinent. C'est en travaillant sur elles, que ses principes ont été d'abord découverts; & ses expériences électriques ont fait voir sa liaison avec plusieurs autres sciences, avec lesquelles on ne l'avoit pas soupçonné d'avoir aucune relation. Or l'étude de toutes ces sciences ne peut réciproquement que contribuer à perfectionner & étendre la connoissance de l'Electricité.

Gilbert est le premier des Electriciens modernes qui a été conduit à faire ses expériences électriques, par le rapport qu'il leur a trouvé avec celles du magnétisme, à la recherche desquelles il étoit alors occupé. L'étude de la Chymie paroît avoir conduit M. Boyle à faire attention à l'électricité, aussi-bien qu'à d'autres qualités occultes des corps particuliers. Tous ceux qui observerent les premiers la lumière électrique, la regarderent comme une espèce de Phosphore; & ce fut dans cette vue

que M. Hawkesbée se conduisit dans toutes les expériences qu'il fit sur ce sujet.

Ces découvertes & autres en électricité ayant été ainsi faites indirectement , exciterent l'attention des Physiciens sur cette matiere , & les porterent à en embrasser l'étude , *ex professo* , & d'une maniere directe : on s'apperçut , bientôt après , que l'électricité étoit non pas un agent secondaire & occasionnel , mais un agent principal & constant dans les ouvrages de la Nature , & même dans quelques-unes de ses plus importantes scènes ; & que son action , loin d'être restreinte aux corps d'une classe particuliere , s'étendoit à tous sans exception ; que les minéraux , les végétaux & les animaux , & l'homme sur-tout d'une façon toute particuliere , étoient tous sujets à sa puissance ; & que les expériences & les principes électriques , faisoient partie des Arts & des Sciences les plus intéressants de ceux qui les ont pour objet. Aussi voyons-nous chaque jour que l'Electricité s'étend de plus

en plus aux autres Sciences , tant par l'analogie de leurs opérations , que par leurs influences réciproques.

Cela posé , pour être Électricien aujourd'hui , il faut avoir un fond de connoissances bien plus étendu qu'il n'en falloit il y a seulement dix ans : & avant de pouvoir espérer de faire aucunes découvertes nouvelles , on doit être instruit à fond de toutes les opérations connues de la Nature ; car ce n'est qu'en appliquant l'Électricité à différentes parties de la Nature , & en combinant ses opérations avec d'autres opérations , soit de la Nature , soit de l'Art , qu'on peut découvrir quelque chose de nouveau. Presque tout ce qu'il est possible de faire avec les machines électriques ordinaires & leur appareil , a déjà été fait ; de sorte qu'on doit chercher plus loin de nouvelles découvertes. J'espère donc qu'on m'excusera , si je tâche de donner une idée de ce genre de connoissances , que je conçois pouvoir être singulièrement utile pour faire des progrès en Électricité , & pouvoir fournir des points

de vûe & des matériaux pour de nouvelles expériences.

La Physique ne peut manquer d'être d'une grande utilité pour cela. Mais de toutes ses branches, il n'y en a point qui promette d'être plus utile à l'Électricien que la Chymie. Elle paroît propre à étendre les connoissances électriques; car la Chymie & l'Électricité ont toutes les deux pour objet les propriétés, soit cachées, soit moins apparentes des corps; on a cependant fort peu connu la relation qu'elles ont entr'elles; on n'a presque jamais combiné leurs opérations; n'y ayant eu que fort peu de Chymistes, soit spéculatifs, soit pratiques, parmi nos Électriciens modernes.

Parmi les autres branches de la Physique, il faut faire une attention particulière à la doctrine de *la lumière & des couleurs*. Ce fut par elle que Newton jugea qu'on découvriroit les autres propriétés occultes des corps.

Il faut aussi donner une attention particulière à tout ce qu'a fourni la

Physique, quoiqu'imparfaite respectivement à l'atmosphère, sa composition & ses qualités ; les phénomènes du tonnerre montrent sa liaison avec l'Électricité ; & probablement l'Électricité pourra nous conduire à une connoissance de la Météorologie, beaucoup plus étendue que celle que nous en avons eue jusqu'ici.

La découverte de la commotion de la bouteille de Leyde, & celle de la ressemblance du tonnerre & de l'électricité, jointe à la cure de différentes maladies par des opérations électriques, suffisent pour nous convaincre de l'importance singulière dont l'étude de l'Anatomie & de tout ce qui a rapport à l'économie animale, est pour un Électricien : & si les Médecins se fussent donnés davantage à l'étude de l'Électricité, comme un article de la Matière Médicale, ils auroient pu faire, sans doute, beaucoup plus de découvertes utiles & importantes. Ils en ont fait assez cependant pour nous exciter à pousser plus loin nos recherches.

Æpinus nous a donné depuis peu une excellente preuve de l'utilité dont les Mathématiques , & sur-tout les calculs Algébriques , peuvent être pour un Électricien ; & leur utilité se trouvera probablement encore plus étendue avec le temps.

Comme l'Électricité a beaucoup à attendre des différentes branches de la Physique ; elle fera aussi à son tour en état de lui prêter ses secours. Elle fournit déjà des raisons & des preuves de quelques principes de Physique , qui fortifient ceux que l'on tire d'ailleurs. Par le moyen de l'électricité , aussi-bien que par les principes de la lumière & des couleurs , on peut démontrer qu'il faut une force très - considérable pour amener à un vrai contact des corps qui sont contigus l'un à l'autre & même placés l'un sur l'autre : & l'on parvient peut-être à démontrer l'humidité de l'air avec plus d'exactitude par les balles électriques de M. Canton , que par aucun autre Hygrometre. Mais je ne me propose pas de suivre cette matière ; & je n'ai cité ces deux cas , que comme des exemples.

A l'égard des autres choses dont un Électricien doit être instruit, je crois pouvoir ajouter avec raison, que la connoissance de la mécanique lui sera utile ; j'entends ici, non-seulement la théorie, mais encore en quelque sorte la pratique de cette science : car s'il n'a par lui-même quelque connoissance mécanique, ses machines électriques seront souvent en désordre, & répondront mal à ses vues.

A la vérité, si l'on ne se propose que de s'amuser, soi & ses amis, à des expériences que d'autres ont déjà faites, (& c'est une sorte d'amusement que je suis fort éloigné de blâmer,) on peut acheter des machines toutes faites à son goût, qui réussiront fort bien : les instructions que l'on donne d'ordinaire avec les machines, mettent en état de faire les expériences avec assez de succès ; s'il se trouve quelque réparation à faire à l'appareil, tout faiseur d'instruments de Mathématiques, si l'on demeure dans une grande ville ou auprès, pourra en peu de temps remet-

tre le tout en bon ordre. Mais si l'on se propose d'étudier l'électricité en Physicien , & dans la vue d'en étendre les connoissances , l'assistance des autres ne suffira pas.

Les machines électriques ordinaires & l'appareil qui est en usage , ne mettront à portée de faire guere plus que les expériences communes. Si l'on veut aller plus loin , il faut varier son appareil : il faudra souvent changer la construction de ses machines ; & l'on verra que les ouvriers ordinaires ne peuvent rien exécuter au-delà de leur routine , s'ils ne sont conduits. D'ailleurs , à moins qu'on ne se trouve dans une situation avantageuse , on ne peut pas toujours avoir à sa disposition des ouvriers de toute espece , pour toutes les petites choses dont on peut avoir besoin dans la partie mécanique , toutes les fois qu'on se propose une nouvelle expérience qui le demande.

Un Électricien ne doit donc pas manquer d'avoir les outils ordinaires d'un Tourneur & d'un Horloger , & savoir un peu la façon de s'en servir.

Par rapport au verre , il doit absolument apprendre à se servir du chalumeau d'Emailleur, la maniere d'allonger & de courber les tubes de verre , & de faire , avec une certaine adresse, d'autres opérations sur le verre , dont il aura besoin de se servir sous une grande variété de formes. Un Electricien ainsi fourni , sera en état de se servir lui-même en toute occasion ; car la lenteur & les bévues des ouvriers quadrent mal avec l'ardeur des gens qui sont occupés à des recherches Philosophiques.

Il seroit fort à souhaiter que les Physiciens apportassent plus d'attention qu'ils ne le font , à la construction de leurs machines. On pourroit alors espérer d'y voir quelques améliorations réelles & importantes ; au lieu qu'on ne doit guere attendre rien de pareil des simples faiseurs d'instruments de Mathématique , qui rarement savent quelque chose , & dont le seul objet est de rendre leurs ouvrages bons , élégants & portatifs.

Anciennement les Physiciens é-

toient obligés de construire eux-mêmes leurs machines. M. Boyle , M. Hawkesbée , & le Docteur Oefagu-
liers n'auroient rien fait en donnant
aux ouvriers leurs ordres pour ce
dont ils avoient besoin. Il n'existoit
rien de semblable alors. La néces-
sité les obligea donc d'étudier & de
pratiquer les Arts mécaniques ,
& c'est d'après leurs inventions qu'on
a construit tous les instruments de
Physique qui sont actuellement en
usage.

Tout génie original , comme eux ,
doit , à cet égard , marcher sur leurs
traces. Il étendra ses vûes au-delà des
machines existantes , qui ne peuvent
être adaptées qu'à l'état présent de la
science. Et je crois qu'il est évident que
l'état d'imperfection où sont encore
parmi nous différentes branches de la
science électrique , vient principale-
ment de quelques imperfections géné-
rales dans la structure de toutes les
machines , dont nous faisons usage en
Angleterre ; ce qui rend plusieurs es-
peces d'expériences fort difficiles , ou
presque impossibles à faire , comme

on le fera voir dans la Partie suivante de cet Ouvrage , où je traiterai au long de la construction des machines , & où je donnerai les meilleures instructions que je pourrai sur la maniere de s'en servir.

Enfin , si un Electricien veut que le Public tire profit de son travail , il doit absolument se mettre en état de dessiner suivant les règles de la perspective ; sans cela il se trouvera souvent hors d'état de donner aux autres une idée exacte de ses expériences. Il y a tant de beautés dans les règles de cet Art ingénieux , & tant de plaisir à en faire l'application , que je suis surpris que tous ceux à qui on donne une belle éducation , ne prennent pas le peu de peine qui seroit nécessaire pour s'en instruire. Toutes les façons mécaniques de dessiner , sur tout quand on emploie un grand nombre de lignes droites , comme en dessinant des machines , &c sont très-imparfaites & insuffisantes. Elles ne rendent pas moitié de la variété des desseins de perspective. Il est difficile de

les rendre aussi correctes : d'ailleurs ,
je fai , par expérience , qu'elles de-
mandent beaucoup de temps , & que
le travail en est extrêmement assujé-
tissant & incommode.



HISTOIRE



HISTOIRE

DE

L'ÉLECTRICITÉ.

CINQUIEME PARTIE.

*De la construction des Machines
électriques , & des principales
parties d'un Appareil électrique,*

SECTION I.

*Observations générales sur la construction
d'un Appareil électrique.*

LES perfections qu'on a ajoutées
aux machines électriques ont, comme
Tom. III. C

on pouvoit bien s'y attendre , marché de pair avec les progrès qu'on a faits dans la science de l'Électricité. Tant qu'on n'a connu que l'attraction & la répulsion électriques , on n'a eu besoin de rien de ce que nous appelons actuellement un *Appareil électrique*. On pouvoit faire voir tout ce qui étoit connu au moyen d'un morceau d'ambre , de cire à cacheter , ou de verre , que le Physicien frottoit contre son habit , & présentoit à des morceaux de papier , des plumes & autres corps légers qui se trouvoient en son chemin , & ne lui coutoient rien.

Pour faire éprouver un plus grand frottement aux substances électriques , Otto de Guericke & M. Hawkesbée imaginerent de faire tourner des globes de soufre & de verre : mais leur connoissance trop bornée de l'électricité ne leur suggéra ou ne demanda pas de nouvelles machines électriques d'une structure plus composée. Les inventions de M. Hawkesbée étoient cependant excellentes , & son appareil pour plusieurs de ses expériences , fort bien adapté aux desseins auxquels il étoit destiné.

Quand on cessa de faire usage des globes , les Physiciens eurent recours à un appareil plus facile & moins cher , composé de tubes de verre & de bâtons de soufre ou de cire à cacheter ; & les premiers conducteurs dont ils firent usage , n'étoient que des cordes de chanvre , soutenues par des cordons de soie. On y substitua bientôt des barres de métal. Après cela on eut de nouveau recours aux globes , comme beaucoup plus propres à fournir d'une manière uniforme la matière électrique à ces conducteurs isolés ; & avec le temps , on se servit d'un frottoir pour suppléer à la main.

La découverte de la bouteille de Leyde a occasionné encore de nouvelles additions à notre appareil électrique ; & les découvertes plus récentes du Docteur Franklin & d'autres , ont pareillement obligé d'y faire des augmentations proportionnelles. Aucun Physicien , par exemple , ne se trouve à présent bien outillé , s'il n'est en état d'électrifier un conducteur par le moyen des nuages , aussi-bien que par le frottement de

ses globes, ou de ses tubes de verre. Mais ayant déjà fait remarquer le progrès des améliorations faites dans les machines, aussi-bien que dans la science même de l'Électricité, je me contenterai de cette courte récapitulation, & je passerai à la description de la méthode de construire des machines, que l'expérience (fâcheuse en plusieurs cas) m'a appris à juger la meilleure ; & je donnerai les règles les plus sûres pour conduire les opérations électriques.

Quoique les globes ou les cylindres soient actuellement de l'usage le plus étendu pour les opérations électriques, les tubes de verre sont néanmoins très-convenables dans bien des cas ; & un Électricien ne doit pas en être dépourvu. Il faut les faire construire d'une longueur telle qu'on puisse les frotter commodément d'un seul coup avec la main, c'est-à-dire d'environ trois pieds ou un peu plus, & d'une grosseur convenable pour pouvoir les empoigner. A l'égard de l'épaisseur du verre, elle n'est pas importante ; peut-être les plus minces sont-ils les meilleurs,

pourvu qu'ils puissent supporter un frottement suffisant , qui , au reste , n'a besoin que d'être fort modéré , quand le tube est en bon état d'ailleurs. Il est fort à propos que le tube soit bouché par un bout : car , outre que par ce moyen la matiere électrique est mieux retenue à sa surface , on peut plus aisément en retirer l'air , ou l'y condenser , par le moyen d'une virole de cuivre adaptée à l'extrémité ouverte. Un tube ainsi garni est nécessaire pour différentes expériences. (Voyez *a* , Planche 2).

Le meilleur frottoir qu'on ait encore trouvé pour un tube de verre poli , est l'envers d'une étoffe de soie noire huilée , sur-tout quand on y met un peu d'amalgame de mercure & d'un métal quelconque.

Un Electricien doit être pourvu de tubes de verre dépolis , aussi-bien que de polis ; mais un cylindre de bois séché au four , fera à-peu-près aussi-bien. Le meilleur frottoir pour un tube de verre dépoli , ou pour un cylindre de bois séché au four , aussi-bien que pour un bâton de soufre ou de cire à cacheter , est

une flanelle douce & neuve , ou plutôt des peaux , telles que des peaux de lievre ou de chat tannées avec leur poil , qui sont plus douces & plus unies.

Les Electriciens ne conviennent pas tout-à-fait entr'eux , s'il faut donner la préférence aux globes ou aux cylindres. On dit en faveur des cylindres , que le frottoir peut toucher une plus grande partie de leur surface. D'un autre côté , on dit en faveur des globes , qu'il est facile de les souffler bien ronds , de maniere qu'ils pressent également le frottoir. On peut aussi leur donner un plus grand diametre ; & par ce moyen , l'axe , s'ils en ont un , pourra être plus éloigné de la surface électrisée. Car quand les axes sont proches de la surface , le feu électrique semble s'attacher à eux , de sorte qu'ils paroissent quelquefois lumineux dans l'obscurité ; & s'ils sont isolés , les extrémités des axes donnent des étincelles ; ce qui fait certainement une diminution du feu électrique au conducteur.

Je serois d'avis , par cette raison , que l'on évitât tous les axes , autant

que faire se peut , ayant trouvé par expérience qu'ils ne sont nécessaires en aucun cas ; parce que l'on fait tourner les plus grands globes horizontalement avec la plus grande facilité , & plus avantageusement à tous égards , avec un goulot qu'avec deux. Cette méthode d'ajuster les globes , rend aussi les machines électriques beaucoup moins composées , moins couteuses & moins embarrassantes.

Tout globe destiné à être ajusté ainsi , doit avoir son goulot enfermé dans une virole d'acier assez profonde , terminée par un bord élargi d'environ un pouce & demi , si le globe est grand. Il faut ajuster à ce goulot un axe de fer court , & une poulie par-dessus , & laisser un espace d'environ trois quarts de pouce entre la poulie & la virole. L'axe doit être soutenu , dans cet endroit , par une forte branche de cuivre (c , Planc. 7) sortant du montant , dans lequel l'extrémité de l'axe est posée & dans lequel il tourne. On peut faire recevoir à cette branche de cuivre des globes de toute sorte de grandeur , en y laissant de la place pour des pou-

lies de toutes grandeurs nécessaires.

On peut de cette maniere fixer les globes beaucoup mieux que s'ils avoient deux goulots; & on les monte plus facilement & à meilleur marché. Le poids des grands globes n'est point une objection contre cette méthode. Les plus grands ne doivent pas peser plus de huit ou dix livres; & on a trouvé qu'ils tournent bien aisément de cette maniere. Le frottoir, s'il est placé sous le globe, contribuera encore à en supporter le poids.

Il faut faire pratiquer ou trou dans la virole de cuivre, dont nous avons déjà parlé, pour conserver une communication entre l'air extérieur & celui qui est dans le globe. Car si l'air de l'intérieur du globe est ou plus rare ou plus dense que celui du dehors, l'électrification se trouve diminuée à proportion; & à en juger d'après l'expérience, on ne doit rien appréhender de l'humidité, qu'on peut supposer s'insinuer dans le globe par une telle communication.

Il est à propos que l'axe sorte d'environ un pouce au delà du montant

dans lequel il tourne (comme en *d*, Planche 7) afin d'y pouvoir adapter une manivelle , & par ce moyen pouvoir tourner le globe fans roue , pour avoir une plus grande variété d'expériences.

Si on se sert d'un axe , il faut que ses deux extrémités soient soigneusement travaillées sur le tour : autrement il ne tourneroit pas sans faire un bruit fort désagréable. Il faut que sa portion qui est dans l'intérieur du globe soit arrondie , polie , ou couverte de quelque substance électrique , pour l'empêcher de transmettre une trop grande quantité de la vertu électrique du globe.

Un des montants , dans lesquels tournent ces globes ou cylindres à deux axes , doit être mobile ; afin qu'on puisse faire usage de globes ou cylindres de toute grosseur ; & on doit les faire assez hauts , & garnis de trous de distance en distance jusqu'au haut , afin de pouvoir au besoin employer deux globes à la fois , l'un au-dessus de l'autre. (voyez la Planche 7).

Les Electriciens n'ont pas encore

déterminé quelle est l'espece de verre la plus propre pour les expériences électriques, mais on se sert communément du meilleur crystal. Je n'ai pas fait autant d'expériences que je le désirerois, pour avoir une certitude à cet égard; parce qu'elles sont en même-temps incertaines & douteuses: mais j'ai quelque raison de croire que le verre commun de bouteilles est le plus propre pour le succès de l'électrification; du moins, le meilleur globe que j'aie jamais vu est fait de cette matière. Sa vertu est certainement fort grande, & je l'attribue en partie à l'extrême dureté de ce verre [128], & en partie à son excellent poli. Il est très-rare de réussir à souffler quelque chose de sphérique & sur-tout à faire de grands globes polis, avec cette sorte de verre; & il

✂ [128] Quoiqu'en dise notre Auteur, les Electriciens regardent tous comme les meilleurs, pour les expériences électriques, les verres connus sous le nom de *crystal d'Angleterre*, & *crystal de Bohême*, qui loin d'être d'une extrême dureté, sont des verres très-tendres & peu cuits. Ce sont en effet ceux que j'ai toujours vu le mieux réussir.

est difficile d'en faire qui aient deux goulots.

Le globe dont j'ai parlé ci-dessus a environ dix pouces de diamètre, mais on n'a rien déterminé sur la grosseur la plus convenable. J'en ai employé de presque toutes les grandeurs, depuis trois jusqu'à près de dix-huit pouces de diamètre, sans savoir quel conseil donner. Peut-être que, toutes choses égales d'ailleurs, ceux de douze ou treize pouces sont aussi bons qu'aucun autre; mais de beaucoup plus grands seroient probablement bien meilleurs, si l'on pouvoit les faire tourner avec la même facilité [129].

Si un Electricien ne veut point avoir de second, mais tourner le globe & gouverner son appareil lui-même, (ce qui seroit à souhaiter à bien des égards) il fera fort à propos que l'axe de sa roue soit de niveau

☞ [129] Les globes d'environ douze pouces de diamètre m'ont toujours paru fort bien faire. Et il ne faut pas compter que les effets augmenteront dans la proportion de l'augmentation du diamètre du globe.

C'vj .

avec la table à laquelle il est assis. Mais s'il aime mieux rester debout tout le temps qu'il fait ses expériences, l'axe doit être plus haut à proportion. Peut être seroit-il bon de donner à la roue environ dix-huit pouces de diametre ; mais celui des poulies doit être tel, qu'elles fassent au moins quatre ou cinq révolutions contre une de la roue. Car le globe doit en général faire quatre ou cinq révolutions en une seconde, ce qui est une vitesse beaucoup plus grande que celle qu'on peut lui donner sans roue.

La roue doit être mobile par rapport au châssis dans lequel les globes sont suspendus, ou ce châssis doit être mobile par rapport à la roue, pour remédier aux changements que le temps causera dans la longueur de la corde, sur-tout si elle est de chanvre : mais on prétend que l'estame fait une excellente corde, & qui n'est pas si sujette à se sentir des changements du temps. Si on ne peut pas changer la distance entre la roue & la poulie, celui qui opère est obligé d'humecter au besoin sa corde de chanvre pour la raccourcir : ce qui

dans bien des cas est fort incommode. Il est fort utile , & presque nécessaire , de pratiquer plusieurs gorges à la même roue , si on se sert de plus d'un globe en même-temps. Il les faut faire angulaires dans le fond ; de même que celles qui se font aux poulies , afin que la corde y soit mieux pincée , & qu'on puisse se servir de cordes de différente grosseur.

Les meilleurs frottoirs pour les globes ou les cylindres , sont faits de maroquin rouge , & sur-tout de la partie du cou où le grain est plus ouvert & la surface plus rude. Pour faire appuyer le frottoir également sur le globe , il faut le mettre sur une plaque de métal , courbée selon la forme du globe , & le rembourrer de quelque chose qui soit assez mollet. Le son est bon pour cela : & si ce qui le rembourre , est un conducteur , comme le lin , cela vaudra mieux que s'il n'étoit pas conducteur , comme le poil ou la laine. Il doit être placé sur un ressort , afin de se prêter à toutes les inégalités qui peuvent se trouver dans le globe ou le cylindre. La position horizontale est

la meilleure qu'on puisse donner au frottoir pour quantité de circonstances ; mais il faut le mettre en état d'être placé suivant toutes les variations de cette position ; & le ressort qui le soutient , doit être fait de manière à presser plus ou moins , quand on veut. Il faut tenir le frottoir aussi grand à peu près dans un sens que dans l'autre. Si on le fait trop étroit , quelques parties du globe passeront sans éprouver un frottement suffisant. Pour remédier à cet inconvénient , il faut appliquer la main , bien sèche , sur le globe , immédiatement devant le frottoir , pour ajouter à sa largeur ; mais cette position est très-incommode.

Il est bon d'avertir qu'il ne doit y avoir au frottoir ni carnes , ni angles aigus : cela rendroit son isolation sans effet , ce qui est une chose fort importante. Au moyen de l'isolation du frottoir , on peut faire quelque expérience électrique que ce soit , avec la double variété d'électricité positive & négative ; & on peut à plaisir faire donner & recevoir le feu au conducteur. Cette isolation se fait

très-bien avec une plaque de bois séché au four, de cinq ou six pouces de diametre (*g*, Planche 7.) posée entre la partie métallique du frottoir & le ressort d'acier qui le soutient. Quand on a dessein de produire l'électricité positive, il faut faire communiquer le frottoir avec le plancher par une chaîne (*n*, Planche 7); mais si l'on veut avoir l'électricité négative, il faut ôter la chaîne & la suspendre sur le conducteur ordinaire; tandis qu'un autre premier conducteur doit communiquer avec le frottoir, qui par conséquent sera électrisé négativement.

La meilleure façon de rassembler le feu électrique du globe, paroît être d'avoir trois ou quatre fils de fer pointus, de deux ou trois pouces de long, (*m* Planche 7) suspendus légèrement sur le globe; ils ne doivent pourtant pas être ni assez légers pour que la répulsion électrique puisse les rejeter de dessus le globe, (ce qui occasionneroit une perte de la matiere électrique) ni assez pesants pour les empêcher de se tenir séparés à une certaine distance, & d'être tirés en

arriere ou en avant , comme le demandera la décharge la plus efficace du feu , accumulé sur différentes parties du globe. Pour cet effet la meilleure façon est de les suspendre sur un anneau de métal. Des aiguilles bien pointues font parfaitement bien.

Il est nécessaire pour quantité de cas , que le *premier conducteur* soit fixé d'une manière stable. Il ne doit donc pas être soutenu sur des cordons de soie , mais avoir un support solide : on doit donner la préférence , sur tous les autres au bois séché au four ; parce qu'on a trouvé qu'il isole le plus parfaitement , qu'il ne coûte pas beaucoup & qu'il est le meilleur à tous autres égards [130].

✂ [130] Il s'en faut de beaucoup que le bois séché au four soit le corps le plus propre à isoler : il ne le fait bien qu'autant qu'il est très-sec ; & l'on sait qu'il reprend très aisément l'humidité de l'air , à moins qu'à l'exemple du Pere Ammerfin , on ne l'ait fait bouillir dans l'huile. Encore , malgré cette préparation , en reprend-il à la longue. Il faudroit donc à chaque fois le faire sécher de nouveau ; ce qui seroit fort incommode. C'est pourquoi

Un petit conducteur est le meilleur pour les expériences ordinaires ; mais si on veut avoir de fortes étincelles , il est à propos d'avoir à sa disposition un grand conducteur , que l'on puisse au besoin placer en contact avec le plus petit , & l'en séparer à volonté. Mais quelle que soit la grandeur d'un premier conducteur , son extrémité ou la partie qui est la plus éloignée du globe , doit être beaucoup plus grosse & plus ronde que le reste : (*k* , Planche 7.) car c'est toujours à la plus grande distance du globe , que la matiere électrique fait le plus grand effort pour s'échapper.

Comme l'Electricien aura souvent besoin d'isoler différents corps , je conseillerois de faire tous les guéridons & les instruments , dont il se sert pour cela , avec du bois séché au four. On le peut aisément tourner sous toute sorte de formes ; il isole mieux que le verre , & n'est pas si cassant. Mais il faut avoir soin que

je conseille de ne s'en servir que quand on ne pourra faire autrement.

ce bois soit parfaitement sec, même jusqu'au point d'être noirâtre. Il ne fera pas fort sujet alors à prendre l'humidité de l'air. S'il le faisoit, il suffiroit de le chauffer un peu & de le frotter pour chasser cette humidité.

Au pis aller, on pourroit le faire frire dans l'huile de graine de lin, ou lui donner une légère couche de vernis quand il sort tout chaud du four. Si on choisit cette préparation, il faut le bien chauffer encore une fois, immédiatement après qu'il est frit.

L'Electricien ayant ainsi construit sa machine aura besoin de *verges de métal* (s , Planche 2) , pour tirer des étincelles de son conducteur dans différents cas. Ces verges doivent avoir des boutons, plus ou moins gros selon la courbure du conducteur. Si le bouton est trop petit, il ne déchargera pas le conducteur tout à la fois, mais par degrés & d'une manière moins sensible; au lieu que l'étincelle est grosse & forte entre des surfaces larges.

La partie la plus formidable d'un appareil électrique consiste dans le

verre garni, dont on se sert pour l'expérience de Leyde. La forme du carreau est indifférente par rapport à l'explosion; & l'on peut se servir également de carreaux de verre & de jarres de différentes formes & grandeurs pour différentes expériences. La forme la plus commode pour les usages ordinaires, est celle d'une jarre d'une largeur telle qu'on puisse commodément la tenir en l'empoignant, & d'une hauteur convenable pour se tenir debout sans aucun danger de tomber, c'est-à-dire, d'environ trois pouces & demi de diamètre, & huit pouces de hauteur. L'embouchure doit en être assez ouverte, afin qu'on puisse plus aisément la garnir en dedans, aussi bien qu'en-dehors, avec une feuille d'étain: il est cependant plus à propos que l'entrée soit plus étroite que le ventre; car alors il sera plus facile de la tenir sèche & nette; & le bouchon de liege quand on en aura besoin, sera plus aisé à y adapter. Un Electricien ne doit donc jamais manquer d'avoir un grand nombre de jarres, de toutes les formes & grandeurs. On en peut voir de bien

des fortes dans la Planche 2 , fig. *c* ,
d , *e* , *f* , *g* , *h* , *i* , *j* , *k* .

La méthode de garnir les jarres est préférable de beaucoup à celle d'y mettre de l'eau ou de la limaille de cuivre , qui les rend fort pesantes , & de plus incapables d'être renversées sens dessus dessous ; ce qui est nécessaire dans bien des expériences. La limaille de cuivre ou le petit plomb , est cependant très - convenable pour de petites bouteilles. Il est bon de s'en servir quand il est question d'écarter la garniture , aussi tôt que la jarre est chargée ; mais pour cet usage le vis-argent est ordinairement ce qui fait le mieux. On peut assujettir la feuille d'étain avec de la colle , de l'eau de gomme ou de la cire d'abeilles. Pour garnir l'intérieur des vaisseaux qui ont l'entrée étroite , humectez le dedans avec de l'eau de gomme , ensuite jetez un peu de limaille de cuivre par - dessus. Il s'en attachera assez pour faire une très-bonne garniture ; & pourvu que rien de fort rude ne la frotte , elle ne tombera pas aisément. La limaille de cuivre , qui est fort utile dans un

grand nombre d'expériences électriques, se trouve chez les Frabiquants d'Épingles où on peut en avoir aisément. Le carreau de verre garni est représenté en *b*, Planche 2.

Je ne conseillerois pas d'employer des jarres bien grandes pour construire une batterie électrique : un certain nombre de petites me paroît préférable à plusieurs égards. S'il s'en casse une par l'explosion, ou qu'elle se fêle par quelque accident, la perte en est moins considérable : d'ailleurs au moyen des jarres étroites, on peut renfermer dans un moindre espace une plus grande force, c'est-à-dire, une plus grande quantité de surface garnie ; & comme les jarres étroites peuvent être fabriquées plus minces, elles pourront être plus fortement chargées à proportion de leur surface, que de grandes jarres, qui doivent nécessairement avoir une certaine épaisseur. Les plus grandes jarres que les Verriers peuvent faire commodément sont d'environ dix-sept pouces de hauteur ; & elles ne devroient pas en avoir plus de trois de diamètre, & avoir la même lar-

geur par tout. Ainsi on peut aisément les garnir en dedans & en dehors, & une caisse d'une grandeur passable contiendra une force prodigieuse. Car les jarres étant garnies jusqu'à deux pouces du haut, elles contiendront chacune un pied quarré de verre garni.

La premiere batterie que j'ai construit pour mon usage, contenoit quarante & une jarres de cette grandeur; mais s'en étant brisé un grand nombre par des décharges spontanées, j'en construisis une autre, que je lui préfère de beaucoup, & dont j'ai donné le dessein dans la Planche 3. Elle est composée de soixante-quatre jarres, de huit pouces de hauteur & deux pouces & demi de diametre chacune, garnies jusqu'à un pouce & demi du haut. La partie garnie de chacune est d'un demi pied quarré, de sorte que toute la batterie contient trente-deux pieds quarrés. Le fil de fer de chaque jarre a un bout de fil de fer fort fin, tortillé tout autour de son extrémité inférieure, pour toucher la garniture intérieure en plusieurs endroits, & on le passe au

travers d'un assez gros morceau de liege en dedans de la jarre , pour empêcher qu'aucune partie n'en touche le côté , ce qui tendroit à exciter une décharge spontanée. Chaque fil de fer est tourné en rond de façon à former une espece d'anneau à son extrémité supérieure ; & on passe au travers de ces anneaux une verge de cuivre assez grosse & garnie de boutons ; chaque verge sert pour une rangée de jarres.

On établit une communication entre ces verges , en posant sur toutes une chaîne , qui n'a point été dessinée , de peur de mettre trop de confusion dans la Figure. Si on ne veut se servir que d'une partie de la batterie , on pose la chaîne sur autant de baguettes qu'on a besoin de rangées de jarres. Le fond de la caisse , où sont placées toutes les jarres , est couvert d'une feuille d'étain & de limaille de cuivre ; & l'on passe au travers de la caisse un *fil de fer courbé* qui touche cette feuille d'étain , & qui paroît en-dehors , comme dans la Figure. On attache à ce fil de fer tout ce qu'on a dessein de faire communiquer

avec l'extérieur de la batterie, comme le morceau de petit-fil de fer marqué dans la Figure; & la décharge se fait en approchant le bouton de cuivre à quelqu'un des boutons de la batterie.

Telle est la batterie dont je me suis servi ordinairement pour les expériences rapportées dans la dernière Partie de cet Ouvrage; quoique, quand j'ai eu besoin d'une très-grande force, j'ai joint les deux batteries, & même j'y ai ajouté plusieurs grandes jarres. Et comme après m'en être beaucoup servi, je ne vois pas de raison de désirer le moindre changement dans aucune de ses parties, on me permettra de regarder ceci comme une preuve de la bonté de cette construction. Si j'étois dans le cas de construire une autre batterie, je prendrois des jarres de la même grandeur, & je les disposerois de la même manière.

Le verre dont cette batterie est faite, est celui que les Ouvriers appellent crystal verd; je le crois beaucoup meilleur pour cet effet, que le meilleur crystal, & je trouve que les jarres

jarres qui en sont faites , ne sont pas si sujettes à se décharger d'elles-mêmes. D'ailleurs, il est beaucoup moins cher que l'autre.

Pour découvrir l'espece & le degré de force de l'électricité, on a imaginé bien des formes d'Electrometres , comme on peut s'en être apperçu dans cette Histoire : mais ce point est encore imparfait. Les balles de M. Canton sont d'un excellent usage pour découvrir de foibles degrés d'électricité , pour observer les changements d'électricité de positive en négative & *vice versâ* , & pour estimer la force d'une commotion avant la décharge ; de maniere que celui qui opere soit toujours en état de dire , à peu de chose près , à quel degré il a chargé ses jarres , & quelle sera la force de l'explosion , quand il jugera à propos de la faire.

Les balles de M. Canton , représentées sur un verre posé sur un guéridon (c, Planche 2) , sont deux morceaux de liege ou de moëlle de sureau , travaillés proprement sur un tour , de la grosseur d'un petit pois , & suspendus à des fils de lin très-

déliés. Il est bon d'en avoir dans de petites boîtes pour mettre dans la poche ; & la boîte doit être de toute la longueur des fils, afin qu'ils y puissent tenir sans être courbés.

L'Electrometre de M. Kinnerfley, décrit à la page 392 du Tome I, est utile pour s'assurer de la force dont ont été les commotions, & pour bien d'autres expériences en électricité. On en a donné le dessin (*r*, Planc. 2) : mais le tube de verre y est représenté beaucoup plus court que ne l'a fait M. Kinnerfley. Je le crois en général plus commode ; parce qu'il est facile de lui proportionner le calibre du petit tube. Mais si l'on a un long tube, qui ait par-tout le même diamètre, on peut le couper en différentes longueurs, & les mêmes viroles de cuivre s'adapteront à chaque portion.

Au sommet du guéridon de bois séché au four qui soutient l'Electrometre de M. Kinnerfley, j'en ai attaché un autre imaginé par M. Lane, pour donner plusieurs commotions, toutes précisément du même degré de force ; mais le Lecteur attendra que

M. Lane ait le loisir de donner la description particulière de sa construction & de ses différents usages.

A l'explication des pièces d'un appareil électrique, dont on peut faire usage dans un appartement, il ne fera pas tout-à-fait hors de propos d'ajouter, qu'il est fort nécessaire d'avoir une table forte & stable. Car si la table sur laquelle l'appareil électrique est disposé, est sujette à remuer, il y a un grand nombre d'expériences, qu'on ne peut pas faire réussir.

Pour pouvoir répéter la fameuse expérience qui prouve la ressemblance du fluide électrique avec la matière du tonnerre, & faire de nouvelles observations sur l'électricité de l'atmosphère, l'Electricien doit être pourvu d'une *machine propre à attirer l'électricité des nuages*. Pour construire, le mieux possible, une pareille machine, faites usage des instructions suivantes. Au sommet d'un bâtiment quelconque (il n'en sera que mieux s'il est situé sur une éminence), élevez une perche (*a*, fig. 2, Planc. 1) d'une grandeur telle qu'un homme

D ij

puisse la manier aisément, qui soit surmontée d'un morceau solide de verre ou de bois séché au four, d'un pied de longueur, que vous couvrirez d'un vase d'étain ou de cuivre (*b*) en forme d'entonnoir pour le garantir de la pluie. Elevez au-dessus une verge de fer longue & menue (*c*) terminée en pointe, & dans toute la longueur de laquelle vous tortillerez un petit fil de fer, pour mieux conduire l'électricité à l'entonnoir. De l'entonnoir, faites descendre le long du bâtiment un fil de fer (*d*), qui en soit distant d'environ un pied, & que vous ferez passer à travers un châssis ouvert, dans la chambre qui se trouvera la plus commode pour faire les expériences. Ayez dans cette chambre un conducteur convenable, isolé, & réuni avec le fil de fer qui entre par la fenêtre. Ce fil de fer & le conducteur, étant parfaitement isolés, seront électrisés toutes les fois qu'il y aura dans l'air une quantité considérable d'électricité; & l'on connoîtra quand il sera convenablement chargé, ou par les balles de M. Canton qu'on y suspendra, ou par un

appareil de sonnettes qui sera décrit ci-après.

Si l'Électricien desiré porter à une plus grande exactitude ses expériences sur l'électricité de l'atmosphère, il doit élever un cerf-volant au moyen d'une corde filée avec un petit fil de fer. L'extrémité de cette corde doit être de soie, & il faut que le fil de fer aboutisse à quelque conducteur de métal, de la forme qu'on jugera la plus commode. L'expérience de M. de Romas apprendra à mes Lecteurs, qu'il peut y avoir du danger à élever ce cerf-volant aux approches d'un orage de tonnerre ; dans ce cas-là l'appareil ordinaire ci-dessus décrit pour tirer l'électricité des nuages, remplira assez-bien son intention.

Mais avec l'appareil suivant, je ne cours pas beaucoup de risque dans aucun orage. Que la corde du cerf-volant (*a*, fig. 3, Planche 1), soit roulée sur un dévidoir (*b*), de manière qu'elle glisse à travers une fente faite dans une planche plate, attachée à son sommet; par le moyen de laquelle on laissera glisser plus ou

moins de corde à volonté. Que le dévidoir soit attaché au haut d'un entonnoir d'étain ou de cuivre (*c*), tel qu'on l'a décrit ci-dessus ; & qu'il parte de l'entonnoir une verge de métal (*d*), avec un gros bouton pour servir de conducteur. Cet entonnoir & ce dévidoir doivent être soutenus sur un bâton (*e*), dont la partie supérieure au moins doit être bien séchée au four ; la partie inférieure peut être taillée en pointe , afin de l'enfoncer dans la terre quand le cerf-volant est bien élevé.

La sûreté de cet appareil dépend de la chaîne (*f*), attachée au bâton par un crochet, un peu au-dessous de l'entonnoir, & traînant par terre : car le superflu du fluide du tonnerre frappera de l'entonnoir à la chaîne, & ainsi sera conduit aussi loin que l'on voudra , sans toucher à la personne qui tient le bâton.

On peut en toute sûreté tirer des étincelles du conducteur appartenant à cet appareil , au moyen d'une petite baguette de bois séchée au four (*a*, fig. 4), garnie d'un petit entonnoir (*b*), d'une verge de cuivre (*c*),

& d'une chaîne qui y est attachée. Car le tonnerre qui frappera la baguette , passera par l'entonnoir & la chaîne , sans toucher à la personne qui tient la baguette [131].

☞ [131] Je crois ne devoir pas manquer d'avertir qu'il ne faut pas se fier à cet appareil : un morceau de bois séché au four , n'isole pas assez bien , pour garantir de la foudre la personne qui le tiendrait. Il faut , en pareil cas , se servir d'un tube de verre , & même assez long , comme de trois ou quatre pieds ; & faire toucher la chaîne par terre tout le plus loin de soi qu'il sera possible : encore ne voudrois-je pas répondre qu'on fût par-là toujours en sûreté. Ces sortes d'expériences ne doivent se faire qu'avec beaucoup de précautions , & par des personnes qui en entendent bien la manipulation.



PARTIE V.

SECTION II.

Description de quelques Machines Electriques particulieres , avec des observations sur leurs principaux avantages & sur leurs défauts.

APRÈS avoir décrit en général la construction des Machines Electriques , & des principales parties de l'appareil électrique , mes Lecteurs attendent peut-être de moi un détail plus circonstancié de quelques-unes des principales variétés avec lesquelles on les fait ordinairement. Et quoiqu'on puisse présumer , d'après ce qui a été avancé sur ce sujet , que toute personne peut en juger par elle-même , je tâcherai de satis-

faire ceux qui veulent se pourvoir d'une machine électrique , en donnant des dessins & des descriptions de quelques-unes des mieux construites qui sont venues à ma connoissance , en faisant remarquer leurs plus grands avantages & leurs défauts.

Je commencerai par la machine de M. Hawkesbée (Planc. 4 , fig. 1), qui est d'une excellente construction vu l'état où étoit l'électricité de son temps. La Figure ci-jointe nous dispense d'entrer dans une description bien détaillée de cette machine & de la suivante. Celle-ci n'a ni frottoir ni premier conducteur , ni autres pièces propres aux expériences ; car de son temps , on n'avoit besoin de rien de pareil ; mais il est facile de lui adapter de tout cela. Un conducteur peut y être suspendu du plafond ; on peut y faire soutenir un frottoir par un ressort fixé sous le globe ; & une table placée auprès de la machine , peut recevoir l'appareil nécessaire à faire des expériences. Les inconvénients de cette construction sont , que celui qui opère ne peut pas commodément tourner la roue lui-

même : il lui faut donc un second pour cela : la machine n'admet qu'un seul globe ou un cylindre , qui doit avoir deux goulots , quoiqu'on s'en serve d'un grand nombre de différentes especes ; & elle n'est point du tout portative.

La machine de M. l'Abbé Nollet (Planche 4 , fig. 2.) ressemble au plus grand nombre des machines électriques , dont on se servoit vers le temps de la découverte de la bouteille de Leyde. Telles étoient les machines , quelque lourdes & peu commodes qu'elles fussent , que l'on portoit généralement d'un lieu à un autre , dans le temps que les expériences d'électricité étoient un objet lucratif , & pouvoient dédommager des frais du transport.

Dans ces premiers temps , les Electriciens ne croyoient pas qu'il fût possible de faire tourner le globe trop vite. C'est pourquoi ils faisoient leurs roues extrêmement grandes , & les pieces de la machine fortes à proportion. On frottoit ordinairement le globe avec la main ; le conducteur étoit une barre de fer , ou le plus

souvent un canon de fusil , suspendu au plancher de la chambre par des cordons de soie ; & l'appareil étoit disposé sur une table voisine.

Ces machines sont actuellement abandonnées presque universellement , & sont plus propres pour un grand laboratoire que pour un cabinet d'étude. Elles demandent d'ailleurs un assistant , & n'admettent point dans la disposition des principales parties de la construction , la moitié de la variété qu'exige actuellement celle des expériences [132].

☞ [132] Je ne sais où l'Auteur a pris qu'avec la machine de M. l'Abbé Nollet , on ne peut pas faire la moitié des expériences connues : pour moi , je n'en connois aucune qu'on ne puisse faire avec cette machine aussi aisément qu'avec toute autre , si ce n'est celle de faire tourner quatre globes à la fois ; expérience qu'il sera cependant aisé de la mettre en état de faire , quand on voudra. J'avoue , avec M. Priestley , que cette machine est grande ; & qu'elle seroit incommode dans une petite pièce. Ainsi quelqu'un qui ne voudra que s'amuser , je ne lui conseille pas plutôt cette machine qu'une autre : mais pour quelqu'un qui voudra travailler en grand , je ne

Vers le temps où l'on parla de l'expérience faite par M. Boze , & qu'il appella la *Béatification* , les Electriciens firent tout leur possible pour exciter une forte électricité ; mais faute d'une méthode propre à l'accumuler ou à la conserver , elle étoit dissipée aussi tôt qu'excitée. La machine représentée (Planche 5 , fig. 1.) fut inventée par le Docteur Watson , pour faire tourner quatre grands globes à la fois , & réunir toutes leurs puissances.

Je ne puis m'empêcher de regretter qu'il n'y ait point de machines construites de cette manière , à présent , qu'au moyen des batteries électriques on peut conserver une si grande puissance , & l'employer aux plus grands objets [133]. Je vou-

crois pas pouvoir lui en conseiller une meilleure. L'intelligence de M. l'Abbé Nollet pour la construction des machines est assez connue de tout le monde , pour qu'on puisse s'en rapporter à lui : & j'avoue que j'ai plus de confiance en ses talents qu'en ceux de M. Priestley.

✂ [133] Si les regrets de M. Priestley

drois que le Docteur voulût réparer cette machine, si elle existe encore; & qu'on y construisît une batterie proportionnée. Mais j'aimerois mieux encore voir une machine à vent ou à eau, qui fit tourner vingt ou trente globes à la fois, & qui chargeât des batteries électriques qui y fussent proportionnées. Je ne doute pas qu'une charge complète de deux ou trois milles pieds quarrés de verre garni, ne donnât une commotion aussi violente qu'un coup de tonnerre. Ce ne seroit pas être Physicien que de prétendre qu'on ne pourroit rien gagner, ni faire aucunes nouvelles découvertes par une telle puissance.

La fig. 2 de la Planche 5, représente une machine que M. Wilson a construite, vers le temps dont on vient de parler. Elle est beaucoup plus commode qu'aucune de celles qu'on a imaginées, en ce qu'elle

sont si grands, il lui est aisé de se satisfaire, en faisant construire lui-même une pareille machine. Cela sera plus simple que d'attendre la satisfaction d'un autre.

exige peu de place ; de sorte , que la même personne peut tourner la roue, & conduire les expériences. De toutes les machines que j'ai vues , excepté la mienne , celle qui est la plus complète & qui a le plus de force , est de cette construction.

Il y a cependant cet inconvénient , qu'on ne peut pas changer autant qu'on le voudroit de globes ou de cylindres ; & que les uns ou les autres & le frottoir ne sont pas assez éloignés des autres corps. Le frottoir n'est pas isolé, & le conducteur n'est pas solide. Cette machine est placée sur un châssis , & posée sur le terrain ; mais on peut en conserver la construction , & faire tenir la machine avec une vis à une table. J'en ai vu quelques-unes que l'on avoit rendu portatives par ce moyen ; & on avoit ménagé dans l'intérieur un tiroir pour contenir l'appareil.

Les plus élégantes de toutes les constructions modernes (dont il y a une grande variété) , sont celles dans lesquelles le globe tourne par le moyen d'une roue dentée & un pignon. Cela réduit le rouage

contenu dans la boîte (a), Planché-67), à un très-petit espace , & donne aux Ouvriers la commodité de faire la machine toute en cuivre , & par-là fort élégante & portative. Mais je leur reproche d'être sujettes à des accidents que la plupart des Electriciens ne sont pas en état de réparer ; & je voudrois que les Physiciens fussent aussi indépendants qu'il est possible des Ouvriers. On peut mettre dans la classe de cette jolie espece de machines , celle qu'a faite M. Nairne , & dont on peut voir la figure dans cette Planche. Le conducteur (g) des machines de cette construction , est ordinairement suspendu sur de la soie , soutenue ou par des piliers de bois *h h* , placés sur un châssis , comme dans la figure ci-jointe , ou par deux bras de cuivre qui sortent de la machine.

Ces machines se vissent commodément à une table. Elles ne demandent point d'assistant , & elles permettent de faire les expériences assés ; ce qui est un grand avantage dans une machine , pour les gens qui ai-

ment à faire les choses sans beaucoup d'embarras , & qui menent une vie sédentaire & studieuse. Cette construction ne permet que peu de variété dans la grandeur ou le nombre des globes ; & il est difficile d'y employer un vaisseau de verre d'aucune autre forme. Mais son plus grand inconvénient est la position verticale du globe (*b*) & du frottoir (*e*) , qui fait que tout ce qu'on met dessus est sujet à tomber , & le frottoir n'est point isolé.

J'ai vu , chez M. Martin , une machine , dans laquelle on faisoit tourner un cylindre entre deux pilliers de cuivre , au moyen d'une roue & un pignon cachés dans une boîte fort propre. Dans cette machine l'axe du cylindre , & conséquemment le frottoir , étoit horizontal ; à cet égard , elle est préférable à celle dont on vient de parler ; mais si on plaçoit la machine sur une table , la manivelle paroïssoit trop haute pour que l'on pût s'en servir commodément étant assis.

Dans la machine représentée Planché 8 , il y a un cylindre (*d*) perpen-

diculaire à l'horison , soutenu par un axe de cuivre (*e*) , qui reçoit l'extrémité supérieure de l'axe : & il reçoit le mouvement par le moyen d'une poulie , placée à l'extrémité inférieure de l'axe , & une roue (*g*) qui est parallèle à la table. Le conducteur (*a*) est garni de pointes propres à recueillir le feu électrique , & il est vissé au fil de fer d'une jarre garnie (*b*) , qui est assujettie dans un pied creux , entre le cylindre & la roue. J'ai vu une machine de cette espece , dans laquelle le cylindre & la roue n'étoient point séparés par le conducteur.

Cette construction est particulièrement utile aux Médecins & aux Apothicaires ; & avec l'Electrometre de M. Lane (*c*) , que j'y ai joint , (& qu'il m'a donné la permission de publier dans la Figure ci-jointe , & que j'ai tiré de sa propre machine) , on peut donner autant de commotions que l'on veut , toutes précisément semblables , & de tel degré de force qu'on juge convenable , sans aucun changement de posture du malade , ni de celui qui opère ; le dernier

n'ayant autre chose à faire que de tourner la roue , sans même toucher à aucune partie de l'appareil.

Quand on se sert de cette machine simplement pour électriser , & pour les autres cas où on n'a point de commotions à donner , il faut ôter la jarre garnie , & en mettre à sa place une autre qui ne le soit point. Par ce moyen le conducteur est fixé solidement , ce qui est un grand avantage , qu'ont peu de machines. Mais outre que ces machines ne permettent pas de changer de globes ou de cylindres , & qu'on n'a pas la commodité d'isoler le frottoir , elles demandent un mouvement de bras que je ne crois pas bien commode.

Les gens de M. Wesley , à ce que je crois , se servent communément d'une machine , où la même roue fait tourner deux cylindres ; mais j'en ai vu une qui appartient à un homme fort intelligent , dont les cylindres & les frottoirs sont tellement renfermés dans une boîte , que quoiqu'elle puisse être très-bonne pour l'usage de la Médecine , elle étoit fort peu propre aux usages de la Physique.

M. Ramsden, faiseur d'Instruments de Mathématiques à Hay - Market , a depuis peu construit , à ce que j'ai appris , une machine électrique sur un plan fort différent de toutes celles dont j'ai entendu parler jusqu'ici , dans laquelle on ne frotte aucune espèce de vase de verre creux , mais seulement une plaque circulaire de verre , d'environ neuf pouces de diamètre.

Cette plaque tourne verticalement & frotte contre quatre coussins , chacun d'un pouce & demi de long , placés aux extrémités opposées du diamètre vertical. Le conducteur est un tube de cuivre , d'où sortent deux branches horizontales , qui aboutissent à environ un demi-pouce de l'extrémité du verre ; de sorte que chaque branche se charge , dit-on , de l'électricité excitée par les deux coussins.

La quantité d'électricité que produit cette machine , est plus grande , dit son Auteur , que celle que les autres donnent. On dit aussi qu'elle est beaucoup moins affectée par les temps humides ; & son mécanisme

étant très-simple , la rend moins sujette à se déranger.

N'ayant pas eu occasion de voir cette machine , je ne puis rien affirmer à son égard ; mais la construction m'en paroît singulière & fort ingénieuse [134].

Mais la machine que je conseillerois à un Physicien de construire pour son propre usage , est celle dont je donne la Figure dans la Planche 7. Cette construction est le résultat de mes plus profondes réflexions sur ce sujet. Je m'en suis servi plus de six mois , (je laisse à juger à mes Lecteurs combien de fois) sans trouver la moindre raison d'y faire aucun changement important : & je crois qu'elle a presque tous les avantages que peut avoir une machine électrique , destinée pour un cabinet. Le Lecteur me permettra donc d'insister un peu davantage sur sa description , que je n'ai fait sur celle des autres.

☞ [134] J'ai vu à Paris une de ces machines , qui fait assez bien la plupart des expériences en petit. Et je la crois très-propre pour quelqu'un qui ne voudroit que s'amuser.

Le châssis est composé de deux fortes planches de bois d'Inde (*aa*), de même longueur, parallèles & placées l'une au-dessus de l'autre, à environ quatre pouces de distance ; & la plus basse est d'un pouce plus large que celle de dessus. Il y a dans la planche supérieure une coulisse, qui regne dans toute sa longueur. Un des montants (*b*), qui sont de bois séché au four, passe à travers la planche supérieure & est fixé à demeure dans l'inférieure, tandis que l'autre montant glisse dans la coulisse ci-dessus, pour recevoir des globes ou cylindres de différentes grosseurs ; mais on n'en a besoin que quand on se sert d'un axe. Les deux montants sont percés de trous à égale distance depuis le haut jusqu'en bas, au moyen desquels on peut élever les globes plus ou moins selon leur grosseur ; & ils sont assez hauts pour qu'on puisse se servir à la fois de deux globes ou plus, placés les uns au dessus des autres. On peut en employer quatre de moyenne grandeur, en en plaçant deux sur un axe, & la roue a pour cela plusieurs gorges,

Si on se sert d'un globe qui n'ait qu'un goulot , comme dans la Figure , il faut avoir un bras de cuivre (c) , portant une virole pour soutenir l'axe au-delà de la poulie ; & cette piece doit être disposée de façon qu'elle puisse être placée plus haut ou plus bas selon le besoin , ainsi que la virole de cuivre , dans laquelle l'axe tourne. On fait passer l'axe (d) tout-à-fait à travers le montant , afin de pouvoir le faire tourner si l'on veut , avec une autre manivelle , sans se servir de la roue. Le châssis étant attaché à vis à une table peut être placé plus ou moins loin de la roue , selon que la longueur de la corde le demande. La roue est elle-même fixée dans un châssis (e) , moyennant lequel on peut lui donner telle position que l'on veut par rapport à la poulie , & la tourner de côté , pour empêcher la corde de se couper. La partie postérieure de ce châssis est soutenue par un pied qui lui appartient.

Le frottoir (f) est composé d'une calotte de cuivre creuse , remplie de crin de cheval & couverte de maro-

quin. Il est soutenu par une virole qui reçoit l'axe cylindrique d'une piece de bois séché au four, ronde & plate (*g*), dont l'autre extrémité est insérée dans la virole d'un ressort d'acier courbé (*h*). Ces pieces se démontent aisément, de sorte que le frottoir, ou la piece de bois qui sert à l'isoler, peut être changé à volonté. Le ressort peut changer de position de deux façons : on peut ou le glisser le long de la coulisse, ou le mouvoir dans une direction contraire ; de façon à lui donner la position qu'on veut relativement au globe ou au cylindre ; & il est outre cela garni d'une vis qui le presse plus ou moins fort selon le besoin.

Le premier conducteur (*k*) est un vase creux de cuivre poli, en forme de poire, soutenu par un pilier, & une baze solide de bois séché au four ; & il reçoit le feu électrique au moyen d'un long fil ou baguette courbée de cuivre fort flexible (*l*) qui se plie aisément en tous sens, & qu'on élève plus ou moins selon que le globe le demande ; cette baguette est terminée par un anneau, auquel

pendent plusieurs fils fort pointus (*m*) qui jouent légèrement sur le globe quand il tourne. Il y a sur le corps du conducteur des trous garnis de virolles propres à recevoir des verges de métal pour porter le feu électrique par-tout où il en est besoin, & pour beaucoup d'autres usages convenables dans un cours d'expériences électriques. Le conducteur par ce moyen est très solide, & cependant peut aisément se mettre en telle situation que l'on veut. Il rassemble le feu parfaitement bien, & (ce qu'il y a de plus important, quoiqu'on y fasse peu d'attention) il le conserve également par-tout.

Quand on veut avoir l'électricité positive, un fil de fer ou une chaîne, comme on le voit dans la Figure (*n*), fait communiquer le frottoir avec la table ou le plancher. Quand on veut avoir l'électricité négative, ce fil de fer est réuni à un autre conducteur, tel que celui qui est représenté (*z*, Planche 2), tandis que le conducteur de la Planche 7 communique par un autre fil ou chaîne avec la table. Si le frottoir est exempt de pointes, la
puissance

puissance négative sera aussi forte que la positive. Je ne fais, dans cette machine, laquelle est la plus forte des deux.

En un mot, les principaux avantages de cette machine sont qu'on peut employer à volonté des vaisseaux de verre ou tout autre corps électrique, de quelque forme ou grandeur que ce soit, à un ou à deux goulots; & même on peut s'en servir de plusieurs à la fois s'il le faut. Toutes les parties essentielles de la machine, le globe, le *chassis*, la roue, le *frottoir* & le *conducteur* sont tout-à-fait séparés; & on peut varier leur position l'un par rapport à l'autre, de toutes les façons possibles. Le *frottoir* peut être parfaitement isolé, moyennant quoi celui qui opere peut avoir à son gré la puissance positive ou la négative, & les changer en un instant. Le *conducteur* est très-solide & s'agrandit aisément en insérant des baguettes dans les trous dont il est garni, ou en y joignant d'autres conducteurs, afin de donner de plus fortes étincelles, &c. On peut se servir de la roue ou non, comme on veut;

de sorte que celui qui opere peut agir debout ou assis ; & il peut gouverner la roue & son appareil avec la plus grande facilité.

Si on se contente de se servir de globes à un seul goulot , qui est le parti que je préférerois , on peut épargner un montant , & la plus grande partie du chassis de la machine ; & même se passer de la grande roue , si on préfère une roue dentée & un pignon. Ainsi on peut faire sur le même plan un joli instrument en cuivre , qui tiendra peu de place , & vaudra mieux qu'aucun instrument que j'aie encore vu. Mais pour les raisons ci-dessus , je recommande aux Physiciens de faire construire cette machine simplement en bois.





HISTOIRE

D E

L'ÉLECTRICITÉ.

SIXIEME PARTIE.

*Maximes de Pratique pour
l'utilité des jeunes Electriciens.*

COMME cette Partie est destinée particulièrement pour l'utilité des jeunes Electriciens, j'espère que ceux qui sont instruits m'excuseront si j'y insère un petit nombre de maximes vulgaires & rebattues, qui, quoique superflues pour eux, peuvent ne pas l'être pour tous mes Lecteurs. Les plus grands Electriciens (qui sont

E ij

ordinairement ceux qui ont reçu le moins d'instructions) peuvent se rappeler le temps où la connoissance d'une règle ou d'une maxime, qu'ils riroient peut-être à présent de trouver dans un Livre, leur auroit épargné bien de la peine & de la dépense; & j'espère qu'ils ne porteront point envie aux autres de leur voir acquérir des connoissances à moins de frais qu'ils ne l'ont fait. Tout homme a droit de s'attendre à trouver dans un Traité général, ce dont il a besoin, & c'est pour l'intérêt de la Science en général, que l'on cherche à la rendre facile & attrayante pour les Commencans. C'est la seule chose qui puisse augmenter le nombre des Électriciens, & c'est de l'accroissement de ce nombre qu'on peut le plus raisonnablement attendre des progrès dans cette Science.

Quand l'air est sec, sur-tout quand le temps est à la gelée, & que le vent souffle du Nord ou de l'Est, il n'y a guere de machine électrique qui ne fasse très-bien son effet. Si l'air est humide, il faut bien aérer la chambre où doit être placée la ma-

chine, y faire bon feu, & sécher le globe & tout ce qui en dépend; & alors on pourra réussir, aussi-bien que dans le meilleur état de l'air.

Quand on se sert d'un tube, il faut tenir la main deux ou trois pouces au-dessous du bord supérieur du frottoir; autrement l'électricité se déchargerait sur la main, & il n'en resteroit point sur le tube [135].

On augmente considérablement la vertu d'un tube en passant un peu de cire d'abeilles sur sa surface. Quand le tube est en bon état & fortement électrisé, il part à chaque frottement plusieurs étincelles de sa surface, sans qu'il soit nécessaire d'en approcher d'autres conducteurs, que ceux qui peuvent flotter dans l'atmosphère.

Pour augmenter la quantité de feu

☞ [135] Les jeunes Electriciens doivent regarder cette maxime comme fautive; car tous les Anciens, & même le plus grand nombre des Modernes, savent qu'on électrise très-bien un tube, en le frottant avec la main nue: l'électricité devroit donc alors se dissiper, ce qui n'arrive pas.

électrique qui part d'un globe , humectez un peu le frottoir de temps en temps ; ou plutôt humectez l'envers d'un morceau de cuir souple , que l'on peut mettre au besoin sur le frottoir. Mais ce qui peut le plus puissamment exciter l'électricité , c'est une petite quantité d'un amalgame fait en frottant ensemble du mercure & des feuilles minces de plomb ou d'étain , dans le creux de la main. Si on place le frottoir perpendiculairement à l'horizon , il faudra employer un peu de suif pour le faire tenir ferme. Au moyen de cette excellente ressource , presque tous les états de l'air sont égaux pour un Electricien.

Un peu après qu'on a mis de nouvel amalgame sur le globe , & souvent dans d'autres temps , s'il y a un peu de saleté sur le couffin , & quelquefois même sans qu'il y en ait du tout , il se forme sur le globe de petites taches noires d'une substance rude & raboteuse , qui s'agrandissent continuellement jusqu'à ce qu'il se soit amassé à la surface une quantité considérable de cette matiere. Il

faut l'ôter avec soin , sans quoi elle empêcheroit l'électrification , & détruiroit en grande partie les opérations électriques.

Quand on s'est servi quelque temps de l'amalgame , il se forme sur le frottoir une incrustation épaisse de la même espèce de substance noire que celle qui est sujette à s'attacher au globe. Cette incrustation bonifie de beaucoup le frottoir. Car quand une fois il s'est formé une épaisseur considérable de cette matiere , & qu'on l'humecte ou qu'on la ratisse un peu , elle produit autant de feu que si on renouvelloit l'amalgame ; de sorte qu'elle paroît dispenser de se servir davantage d'amalgame.

Comme la matiere électrique ne se recueille que du frottoir , il est nécessaire qu'il ait communication avec la terre par le moyen de bons conducteurs. Si donc la table sur laquelle est posée la machine , ou bien le plancher de la chambre où l'on opere , est fort sec , on n'obtiendra que peu ou point de feu quelque bonne que soit la machine. Il sera nécessaire dans ce cas de réunir le frottoir par

le moyen de chaînes ou de fils de fer , avec le plancher , la terre ou même avec l'eau voisine , si le terrain se trouve trop sec. Le Docteur Franklin m'apprend qu'il a été souvent obligé d'en agir ainsi à Philadelphie.

Quand l'électricité d'un globe est très-forte , le feu électrique paroît s'élancer du couffin vers les fils de métal qui pendent au conducteur. J'ai vu ces rayons lumineux (que l'on voit en partie en plein jour) parcourir la moitié de la circonférence du globe , & atteindre au fil de métal : souvent il en vient un grand nombre en même-temps de différentes parties du couffin , qui atteignent à un ou à deux pouces des fils de métal. Le bruit qui accompagne ce beau phénomène , ressemble exactement au pétilllement des feuilles de laurier dans le feu. Souvent ces arcs lumineux ont des *points radieux* , quelquefois quatre ou cinq dans différentes parties du même arc. Ces points radieux sont excessivement brillants , & paroissent très-beaux. Il est singulièrement amusant de voir

ces cercles de feu s'élever des parties du couffin où l'on a mis l'amalgame ou de l'humidité, ou bien que l'on a nouvellement ratissées. Certains points du frottoir paroîtront alors extrêmement brillants, & sembleront verser long-temps de suite des torrents de flamme continuels. Si une partie du frottoir est plus pressée qu'une autre, les cercles sortiront de cet endroit plus fréquemment que d'aucun autre.

Si on ôte tout-à-fait le conducteur, il paroîtra des cercles de feu des deux côtés du frottoir, qui quelquefois se rencontreront & feront le tour entier du globe. Si on approche alors le doigt à un demi pouce du globe, il sera frappé très-fortement, & souvent il y aura du doigt au frottoir un arc de feu complet, quoiqu'il ait à parcourir presque tout le tour du globe.

Plus le conducteur est petit, mieux on peut en recueillir le feu; car il y a moins de surface par où il puisse s'échapper. Mais lorsqu'on charge une bouteille, si le fil de fer est serré contre le conducteur, la différence

ne sera pas considérable , soit que le conducteur dont on se sert , soit plus petit ou plus grand, jusqu'à ce qu'elle commence à être assez fortement chargée ; car jusqu'à ce moment le conducteur n'aura acquis aucune atmosphère considérable.

Si la figure du conducteur est telle qu'elle convient, & que l'air soit sec , il ne se fera jamais de perte de feu électrique par aucune de ses parties. Car quand toute la surface a reçu une charge aussi grande que la machine peut lui en donner , elle résiste également par-tout à tous les efforts qu'on feroit pour la charger davantage ; & la circulation par le frottoir sera arrêtée étant contre-balancée , en quelque façon , par des forces égales : ou bien s'il perd par-tout également , cette dissipation se fait d'une manière invisible. Cette maxime est presque susceptible d'une démonstration oculaire. Car si le frottoir est parfaitement isolé , & que le conducteur puisse se décharger de lui-même , le frottoir tirera d'un fil de fer placé auprès de lui , plusieurs étincelles qui se succéderont fort vite.

Mais si le conducteur n'a que peu de moyens de se décharger, le frottoir tirera beaucoup moins de ces étincelles.

Pour faire une juste estimation de la puissance électrique d'une machine quelconque, & pour comparer à cet égard différentes machines, prenez deux fils de fer qui aient des renflements de différentes grosseurs; attachez-en un au conducteur, & fixez l'autre à quelque distance de lui, comme d'environ un pouce ou un pouce & demi; & pendant que la roue tournera, comptez le nombre des étincelles qui paroîtront entre eux dans un temps donné. Attachez les mêmes fils de fer à tout autre conducteur, appartenant à une autre machine, (il seroit plus exact de se servir du même conducteur) la différence entre le nombre des étincelles dans le même-temps donné, donnera la différence entre la force des deux machines.

Plus on donnera de grandeur au conducteur, plus il donnera de fortes étincelles: car plus la surface électrisée est étendue, plus son ath-

mosphere électrique est considérable ; & plus son effet est sensible , quand on la décharge tout à la fois. On peut cependant faire le conducteur si grand , que la portion de matiere électrique qui se dissipe nécessairement de sa surface dans l'air soit égale à celle qui lui vient de la machine ; ce qui constituera le *maximum* de la puissance de cette machine , & sera différent dans les différents états de l'air.

Il faut nécessairement un certain degré de frottement pour donner au globe sa plus grande puissance. Plusieurs globes augmentent cette puissance ; mais comme il faut alors augmenter le frottement , ils sont plus difficiles à électriser. Quelques expériences faites avec plusieurs globes mettroient en état de juger du *maximum* de la puissance excitative de l'électricité. J'imaginerois , d'après ma propre expérience , que personne ne pourroit exciter beaucoup plus d'électricité avec quelque nombre de globes que ce soit , qu'il ne pourroit faire avec un seul ; en supposant qu'il continue l'opération une heure ;

ou même seulement une demi-heure de suite.

Quand on se sert d'un long conducteur, son extrémité la plus éloignée du globe, est l'endroit d'où l'on peut tirer les plus longues & les plus fortes étincelles.

On tire d'un conducteur quelconque les étincelles les plus fortes & les plus piquantes, à l'endroit où il se trouve une substance électrique. Ainsi, si le conducteur est soutenu par des piliers de verre, ou de bois séché au four, les plus longues étincelles se tireront auprès de ces piliers.

Si le conducteur est courbé en dedans en quelque endroit, de façon à rendre sa surface concave, on tirera de cet endroit une étincelle singulièrement grande, forte, & d'une seule pièce. Si la surface est convexe, l'étincelle est plus sujette à être divisée & affoiblie.

Si l'on suspend à un long cordon de soie une balle de liege unie & électrisée positivement, elle sera toujours repoussée par l'électricité positive, & attirée par la négative.

Mais à une certaine distance la plus forte répulsion sera changée en attraction.

Si deux balles de moëlle , suspendues par des fils de lin , & divergentes par une électricité positive , sont isolées , quoique en contact avec des conducteurs d'une longueur considérable , l'approche d'un corps électrisé positivement les fera d'abord se repousser ; & ensuite (si l'électricité des balles est foible , & celle du corps approchant un peu forte) à une certaine distance elles s'attireront , & à la longue elles viendront en contact avec le corps approché. Quelquefois la divergence qui a précédé la convergence est fort légère , & il faut une grande attention pour s'en apercevoir.

Si les balles ont une communication libre avec la terre , l'approche de l'électricité positive les fera converger , & celle de l'électricité négative les fera diverger ; la matiere électrique du corps approchant , dans le premier cas , repoussant celle des balles , & par-là les désélectrisant en quelque sorte. Au lieu que , dans le dernier

cas , l'électricité négative du corps approchant , l'attire plus puissamment dans les fils & les fait diverger encore plus. Cette méthode est donc très-propre à faire connoître l'espece d'électricité qui est dans l'athmosphère , ou d'une jarre chargée , ou d'une batterie , les balles étant tenues dans la main d'une personne debout sur la terre ou sur le parquet.

Si vous voulez découvrir des degrés d'électricité plus foibles que ceux que les balles peuvent montrer , servez-vous d'un ou de deux fils de lin très-déliés. S'il est nécessaire de les isoler , attachez-les à un bâton de bois séché au four. Mais la méthode la plus exacte que j'aie encore trouvée de mesurer ces foibles degrés d'électricité , est de se servir d'un simple fil de soie , tel qu'il sort du ver. Quand le bout de ce fil a reçu un petit degré d'électricité , il le conserve pendant un temps considérable , & la moindre force électrique suffit pour lui donner du mouvement. Avant de faire aucunes expériences , on doit observer avec soin combien de temps il conservera ,

dans quelque situation que ce soit, le degré d'électricité que l'on se propose de lui donner, & en tenir compte dans le cours des expériences. Il gardera l'électricité beaucoup plus long temps, si on y attache un petit morceau de duvet de plume; mais il n'acquérera pas si-tôt cette vertu. Il fera très-facile à manier, si on se sert de deux ou trois fils de soie, & qu'on y ajuste tellement le morceau de duvet, qu'il n'ait que ce qu'il faut pour prendre une situation perpendiculaire, & ne pas flotter absolument au hazard dans l'air. Cet Electrometre n'est pas sujet aux inexactitudes de ceux qui ont une pesanteur sensible. Car comme il y a toujours une sphere d'attraction au-dedans d'une sphere de répulsion, la pesanteur du corps électrisé permettra à l'autre de passer les limites de ces deux spheres, sans lui opposer un obstacle sensible: mais le corps que je décris se retire sur le champ, en emportant avec lui toutes ses spheres d'attraction & de répulsion [136].

✂ [136] Tout ceci est un verbiage qu'il

La force de la commotion électrique est en proportion de la quantité de surface garnie , du peu d'épaisseur du verre , & du pouvoir de la machine. Il est évident qu'il faut bien faire attention à cette dernière circonstance ; car différentes machines chargeront différemment la même jarre. Par exemple , on pourra faire avec une machine que la jarre se décharge d'elle-même , tandis qu'on ne le pourra pas faire avec une autre.

Le globe qui charge le plus promptement , ou dont la puissance électrique est la plus grande , est aussi celui qui charge le plus fortement ; c'est pourquoi il y a apparence que

est difficile de bien entendre. On suppose , selon le besoin , tantôt une sphere d'attraction , tantôt une sphere de répulsion , tantôt les deux ensemble ; mais sans avoir aucune preuve ni des unes ni des autres. Si l'on veut être sincère , il faut avouer que nous n'avons point d'instruments propres à mesurer avec exactitude la force de la vertu électrique ; parce que cette force dépend d'un grand nombre de circonstances , qu'il est difficile de réunir ou de séparer à son gré.

plusieurs globes chargeront , non-seulement plus vite , mais aussi plus fortement qu'un seul globe.

La maniere la plus efficace de charger une jarre , est de joindre sa surface extérieure avec le frottoir , par le moyen-de fils de fer , tandis que le fil de fer qui communique avec sa surface intérieure , est en contact avec le conducteur. De cette maniere l'intérieur de la jarre recevra précisément la même quantité de feu que fournit l'extérieur. Auquel cas la jarre recevra une charge aussi forte qu'elle est capable d'en recevoir , quoique le frottoir soit isolé , & n'ait de communication qu'avec la garniture extérieure ; de sorte que , quand il est question de charger , il n'est pas nécessaire de faire attention aux règles données ci-dessus , savoir que la table , le plancher de la chambre ou le terrain soient bien secs.

La plus grande quantité de feu que peut contenir une jarre , n'est pas toujours la quantité qu'elle contiendra , si elle est garnie précisément assez bas pour ne pas se décharger d'elle-même. Dans ce cas , il est

vrai , la partie qui est garnie , est chargée aussi fortement qu'elle puisse l'être ; mais aussi il y a une portion considérable de sa surface qui n'est point chargée du tout , ou qui ne l'est que très-imparfaitement. D'un autre côté , si on garnit la jarre fort haut , on peut faire qu'elle se décharge d'elle-même avec une explosion aussi petite qu'on veut. Il n'est pas facile de déterminer le *maximum* exact de la charge d'une jarre.

Le temps où une jarre fait le plus d'effort pour se décharger , paroît être une demi-minute ou une minute après qu'elle a été écartée du conducteur ; cela vient peut-être de ce que la poussière non-électrique ou l'humidité est attirée par le verre & s'y attache , entre la garniture intérieure & l'extérieure ; de sorte que si on a quelque appréhension qu'elle ne se décharge d'elle-même , il est bon de la décharger aussi-tôt qu'elle est chargée.

Quand on décharge une jarre mince , il est à propos de ne pas placer la baguette déchargeante vis-à-vis la partie la plus mince. On risque-

roit de faire briser la jarre en cet endroit.

Plus il y a de personnes qui se tiennent par la main pour recevoir la commotion , plus elle est foible [137].

Si l'on se sert en même-temps de deux jarres de la même épaisseur , la plus forte ne recevra pas une plus grande charge que la plus foible. Par exemple , si l'une d'elles est garnie assez haut pour se décharger d'elle-même , après quelques tours de roue , soit en se brisant ou sans se briser , l'autre se déchargera toujours en même-temps qu'elle , quoique par elle-même elle eût pu recevoir une plus forte charge. Ainsi la façon d'évaluer la force de plusieurs jarres ensemble , est de les considérer chacune comme incapable de contenir plus de feu que la plus foible de la ban-

✂ [137] Je n'ai jamais remarqué qu'un grand nombre de personnes ait affoibli la commotion. Soit que l'expérience fût faite par une seule personne , soit qu'elle fût faite par cent , la commotion m'a toujours paru d'égale force dans le même-temps.

de. Il suit de-là que, si dans une grande batterie il y a une seule jarre qui ait la moindre fêlure dans sa portion garnie, aucune des autres ne pourra être chargée.

Il est à propos dans de grandes batteries, de garnir les jarres passablement haut; car la dissipation de matière électrique qui se fait d'une si grande surface, quand la charge est forte, est très-considérable. On pourroit faire la batterie si grande, qu'après une charge très-médiocre, la machine ne soit pas capable de lui donner plus de feu, pour ainsi dire, qu'il ne s'en exhaleroit de la surface: ce seroit le *maximum* du pouvoir qu'auroit cette machine pour charger.

Pour juger de la force d'une charge, (ce qui dans de grandes batteries est une chose très-importante,) présentez de temps en temps aux fils de fer les balles de M. Canton. La comparaison du degré de leur divergence avec l'explosion actuelle, mettra bien-tôt celui qui opère en état de dire à quel point sa batterie est chargée, & quelle sera la force de l'explosion.

En comparant différentes explosions par le pouvoir qu'elles ont de fondre des fils de métal, il faut observer que quant aux fils de même grosseur, les forces qui les fondent seront en proportion des longueurs; & quant à ceux de même longueur, en proportion des quarrés de leurs diamètres.

Ne vous attendez pas que l'explosion d'une batterie perce un nombre de feuilles de papier proportionné à sa force à d'autres égards. Cela dépend de la force de la charge, beaucoup plus que de la quantité de surface garnie. J'ai vu une explosion qui auroit fondu un assez gros fil de fer n'être pas capable de percer la couverture d'un Livre; ce qu'une petite jarre ordinaire auroit fait avec facilité. Si elle eût été percée par l'explosion de la batterie, le trou auroit été proportionnellement plus grand.

Qu'on n'imagine pas que, parce qu'on peut manier les fils de fer d'une grande batterie sans rien sentir, on puisse par conséquent toucher en sûreté la garniture extérieure avec une main, tandis qu'avec l'autre

main on touche les fils. J'ai reçu plus d'une fois des commotions que je ne voudrois pas recevoir davantage, quoique les fils de fer ne donnaient aucun signe d'être encore chargés, même deux jours après la première décharge, & quoique des papiers, des livres, mon chapeau & beaucoup d'autres choses eussent été posés dessus la plus grande partie de ce temps. Si la caisse est passablement sèche, le reste de la charge sera long temps à se dissiper. J'ai vu dans mes batteries le reste même du reste s'y conserver plusieurs jours. Maintenant aussi tôt après une explosion, je ne manque guere de décharger le reste, qui dans certains cas est fort considérable, de crainte de quelqu'accident désagréable.

Une petite commotion qui passe à travers le corps, donne une sensation beaucoup plus picquante & plus aiguë qu'une forte. Je ne puis me vanter, comme le Docteur Franklin, d'avoir été deux fois frappé jusqu'à perdre le sentiment par l'explosion électrique; mais une fois, par inadvertence, j'ai reçu la charge entière

de deux jarres , qui contenoient chacune trois pieds quarrés de verre garni. La commotion n'en pouvoit pas être appelée douloureuse ; mais quoiqu'elle ne passât qu'à travers mes bras & ma poitrine , elle me parut affecter également toutes les parties de mon corps. Le seul inconvénient que j'en ressentis fut une lassitude , qui se dissipa deux heures après,





HISTOIRE

D. E.

L'ELECTRICITÉ.

SEPTIEME PARTIE.

Description des Expériences électriques les plus amusantes.

L'ÉLECTRICITÉ a un avantage considérable sur la plupart des autres branches de la Physique, en ce qu'elle procure des matieres de spéculation aux Physiciens, & de l'amusement à toutes sortes de personnes indistinctement. Ni la Machine Pneumatique, ni l'Orrerie, ni les Expériences d'Hydrostatique, d'Optique ou de Magné-

Tom. III.

F

tisme , ni celles de toutes les autres branches de la Physique prises ensemble , n'ont jamais rassemblé tant ni de si grands concours de personnes , que celles d'Electricité l'ont fait à elles seules. Dans presque tous les pays de l'Europe , les expériences électriques ont souvent fourni des moyens de subsister à quantité de gens industrieux & adroits , qui n'étant pas à leur aise , ont eu le secret de tourner à leur avantage cet amour pour le merveilleux, dont ils voyoient leurs compatriotes si fortement dominés. Un Empereur pourroit se contenter , pour revenu , des sommes qui ont été données en schellings & en menue monnoie pour voir faire l'expérience de Leyde [138].

Pour peu que l'on considère ce qui rend les objets capables d'exciter cette surprise agréable qui a tant de charmes pour tous les hommes , on ne sera point étonné de l'empresse-

☞ [138] Le caractère de notre Auteur se montre par-tout ; il est toujours outré en tout ce qu'il avance.

ment avec lequel des personnes de tout sexe , de tout âge & de tous états courent voir les expériences électriques. Ici nous voyons le cours de la Nature , en apparence , entièrement renversé dans ses loix fondamentales , & par des causes qui paroissent les plus légères. Et non-seulement les plus grands effets sont produits par des causes qui paroissent peu considérables , mais encore par celles avec lesquelles ils semblent n'avoir aucune liaison. Ici , contre les principes de la gravitation , on voit des corps attirés , repouffés & tenu suspendus par d'autres , que l'on voit n'avoir acquis cette puissance que par un très - léger frottement ; tandis qu'un autre corps par le même frottement, produit des effets tout opposés. Ici l'on voit un morceau de métal froid , ou même l'eau ou la glace lancer de fortes étincelles de feu , au point d'allumer plusieurs substances inflammables ; & dont la lumière , dans le vuide , est prodigieusement abondante & étendue ; de sorte qu'elle ressemble exactement à ce qu'elle est en effet , au feu du

ciel. D'ailleurs , qu'y a-t-il de plus merveilleux que de voir une bouteille ou jarre de verre commun , après une légère préparation (qui cependant ne lui laisse rien à quoi on puisse la distinguer des autres bouteilles ou jarres) , capable de donner à quelqu'un une secousse si violente , que rien autre chose dans la Nature ne peut en donner une telle ; capable même de détruire la vie animale ; & que cette commotion soit accompagnée d'une explosion pareille à celle du tonnerre , & d'un éclat de lumière semblable à l'éclair ? Enfin , qu'auroient dit les anciens Philosophes , qu'auroit dit Newton lui-même , s'ils eussent vu les Electriciens actuels imiter en petit tous les effets connus de cette puissance redoutable , & même enlever au tonnerre le pouvoir qu'il a de faire du mal ? Et sans rien appréhender pour eux-mêmes , faire passer la matière du tonnerre des nuages dans un appartement , & s'amuser à loisir en faisant avec elle toutes les expériences que l'on fait avec les machines électriques ?

Les Physiciens sont si éloignés de

rire en considérant la surprise du vulgaire causée par ces expériences, qu'ils ne peuvent eux-mêmes s'empêcher de les voir avec un étonnement égal , pour ne pas dire plus grand. En effet, tous les Electriciens actuels peuvent se rappeler le temps où, relativement à cela, ils se seroient rangés eux-mêmes parmi ce vulgaire ignorant & stupéfait.

D'ailleurs, on conçoit si imparfaitement, même à présent, ces phénomènes étranges, que les Physiciens eux mêmes ne peuvent pas trop bien les expliquer ; c'est pourquoi ils n'évitent pas les occasions, quelques fréquentes qu'elles soient, de voir les mêmes choses, & de les examiner sous tous les points de vûe. Il est possible que dans les phénomènes les plus communs, ils soient frappés de quelque circonstance qui a échappé jusque-là, & qu'il en puisse réfléchir de la lumière sur beaucoup d'autres phénomènes électriques.

Soit que les Physiciens jugent cette réflexion digne de leur attention ou non, je vais en faveur des Electriciens, qui sont assez jeunes, & peut-être

assez enjoués pour chercher à s'amuser, eux & leurs Amis, à des expériences électriques, décrire un certain nombre des phénomènes, les plus beaux & les plus surprenants en Électricité; afin que le jeune Électrien ne soit pas embarrassé dans le choix de ce qu'il doit montrer à une Compagnie qui le vient voir, & qu'il soit en état de faire les expériences le plus avantageusement qu'il est possible, sans frustrer l'attente de ses Amis & sans se blesser lui-même.

Pour rendre la chose plus facile au jeune Électricien, je consulterai sa commodité dans l'ordre où je rapporterai les expériences, en commençant par celles qui ne demandent qu'une électrisation simple, continuant ensuite par celles où l'on fait usage de l'expérience de Leyde; & finissant par celles où il faut avoir recours à d'autres instruments de Physique conjointement avec la machine électrique.



PARTIE VII.

SECTION I.

Expériences amusantes dans lesquelles on ne fait point usage de la Bouteille de Leyde.

IL est aussi agréable de voir les phénomènes d'attraction électrique au moyen du tube , que par aucune des méthodes qu'on ait imaginées depuis les dernières améliorations faites en Électricité. Il est réellement étonnant de voir une plume ou un morceau de feuille d'or , d'abord attiré* par un tube de verre , électrisé par un léger frottement ; ensuite repoussé par ce tube , & suspendu en l'air au-dessus de lui , ou porté ainsi dans la chambre par-tout où l'on veut. La surprise augmente en voyant la plume qui étoit repoussée par le tube de verre poli , être attirée par

F iv.

un tube dépoli électrisé , ou par un bâton de cire à cacheter , &c. en sautant de l'un à l'autre jusqu'à ce que l'un & l'autre cesse d'être électrisés. La remarque qu'a faite Otto de Guericke, n'est pas la circonstance la moins amusante , savoir qu'en tournant le tube autour de la plume , elle se présente toujours à lui par le même côté.

Mais comme les substances électriques ne perdent leur électricité que lentement , c'est au premier conducteur qu'on voit le plus avantageusement les attractions & répulsions alternatives les plus rapides. Ainsi présentez beaucoup de graines de quelque espèce que ce soit , comme des grains de sable , de la limaille de cuivre , ou d'autres substances légères dans une assiette de métal , (ou plutôt dans un vase cylindrique de verre porté sur une plaque de métal) à une autre plaque suspendue au conducteur (comme en *n* & *o* , Planche 2) , les corps légers seront attirés & repoussés avec une rapidité inconcevable , de façon à représenter une pluie , qui dans l'obscurité paroîtra toute lumineuse.

Suspendez une plaque de métal au conducteur , & placez un guéridon de métal de même grandeur à quelques pouces de distance , & immédiatement au-dessous , mettez sur le guéridon des figures d'hommes , d'animaux , ou toute autre chose qu'on imaginera , découpées en papier ou en feuille d'or , & taillées en pointe par les deux bouts ; ensuite en électrisant la plaque supérieure , elles formeront une danse avec une rapidité étonnante , au grand divertissement des Spectateurs.

Si l'on se sert d'un duvet de plume ou d'un duvet de chardon de la même manière , il sera attiré & repoussé avec une vitesse si surprenante , que l'on n'en pourra plus distinguer ni la forme ni le mouvement. La seule chose qu'on en appercevra sera sa couleur , qui remplira uniformément l'espace dans lequel il fera ses vibrations (a).

Si l'on découpe un morceau de feuille d'or , ayant un assez grand

(a) Lovet , pag. 28.

angle à une extrémité & un fort aigu à l'autre , il n'aura pas besoin de la plaque inférieure , il demeurera suspendu par son grand angle à une petite distance du conducteur ; & par le mouvement d'ondulation de son extrémité inférieure , il aura l'apparence de quelque chose d'animé qui mord & ronge le conducteur. C'est pourquoi le Docteur Franklin l'appelle le *poisson d'or*.

On peut joindre aux figures dansantes ci-dessus , un assemblage de *timbres électriques*. Il consiste en trois petits timbres , dont les deux extérieurs sont suspendus au conducteur par des chaînes , & celui du milieu par un cordon de soie ; tandis qu'il communique avec le plancher par une chaîne ; & dans chacun des intervalles que laissent entr'eux les timbres , on suspend avec un cordon de soie , un petit bouton en cuivre , pour servir de battant. En conséquence de cette disposition , quand les deux timbres extérieurs communiquant avec le conducteur , sont électrisés , ils attirent les battants & en sont frappés. Les battants étant par-là chargés

d'électricité, sont repoussés, & vont se décharger sur le timbre du milieu. Après cela, il sont attirés de nouveau par les timbres extérieurs, & ainsi, en frappant alternativement les timbres, ils entretiennent un carillon, qui dure aussi long-temps qu'on veut. Dans l'obscurité on voit un éclat de lumière continuel entre les battants & les timbres; & quand l'électricité est très-forte, ces éclats de lumière sont si grands, qu'ils sont transmis au moyen des battants d'un timbre à l'autre, sans que jamais les battants touchent ni l'un ni l'autre des timbres; & par conséquent le carillon cesse. Quand on fait en même-temps ces deux expériences des timbres & des figures; elles ont l'apparence d'hommes ou d'animaux qui dansent à la musique des timbres; ce qui est fort divertissant, quand on fait le bien conduire.

Si l'on taille un morceau de liege brûlé, de la grosseur d'un pois sous la forme d'un araignée; qu'on lui fasse des pattes de fil de lin, qu'on mette dedans un ou deux grains de plomb pour lui donner plus de poids,

& qu'on le suspende par un fil de soie bien délié , il ira & viendra comme un battant entre deux timbres., entre un corps électrisé & un corps qui ne le sera pas , ou entre deux corps doués d'électricités différentes , remuant les pattes comme si c'étoit une araignée vivante , au grand étonnement de ceux qui n'en connoissent point la construction. C'est une invention d'Amérique, que le Docteur Franklin a décrite (a).

Il est très-aisé de faire plusieurs très belles expériences dépendantes de la répulsion électrique , avec des faisceaux de fils ou de cheveux , que l'on suspend au conducteur ou qu'on lui présente. Ils se dressent sur le champ , & se séparent si-tôt qu'ils sont électrisés , & retombent aussi-tôt que leur électricité est passée. Si l'Electricien fait ménager cette expérience avec un peu d'adresse , il paroîtra à la Compagnie que ces cheveux se dressent & retombent à son commandement.

(a) Letters , pag. 17.

Si l'on attache une plume de panchise droite sur un guéridon électrisé, ou qu'une personne électrisée la tienne dans sa main, on remarquera avec plaisir combien elle se gonfle, ses barbes s'étendant dans toutes les directions autour de sa tige, & comment elle se retire, de même que la sensitive, quand quelque corps non-électrisé y touche, ou qu'on lui présente la pointe d'une épingle ou d'une aiguille, ou au principal conducteur avec lequel elle communique.

Mais les effets de la répulsion électrique paroissent d'une manière encore plus surprenante par le moyen de l'eau qui sort d'un tuyau capillaire. Si l'on suspend au conducteur un vase plein d'eau, & qu'on mette dans ce vase un syphon capillaire, l'eau sortira lentement, & en forme de grosses gouttes, de la branche la plus basse du syphon; mais en électrisant ce petit appareil, au lieu de gouttes, il y aura un jet continu, & si l'électricité est forte, il y aura plusieurs jets qui prendront la forme d'un cône, dont

le sommet sera à l'extrémité du tube ; cette belle pluie sera lumineuse dans l'obscurité.

Enfin , l'expérience de M. Rackfrow (comme on l'appelle communément) est un exemple frappant d'attraction & de répulsion électriques , & en même temps présente un spectacle fort amusant. Electrifiez un cerceau de métal suspendu au premier conducteur (ou soutenu par de petits morceaux de cire à cacheter , &c.) environ un demi-pouce au-dessus d'une plaque de métal , & parallèlement à elle. Placez ensuite une boule de verre , soufflée bien légère , sur la plaque auprès du cerceau ; elle en sera attirée sur le champ. En conséquence de cette disposition , la partie de la boule qui touchera le cerceau , acquérera un peu de vertu électrique , & sera poussée , & l'électricité n'étant pas répandue dans toute la surface du verre , une autre partie de sa surface sera attirée , tandis que la première ira décharger son électricité sur la plaque. Cela produira une révolution de la boule tout au-

tour du cerceau, aussi long-temps que l'on continuera l'électrification, & cette révolution se fera d'un ou d'autre côté, selon qu'elle aura commencé d'abord, ou que celui qui opère l'y aura déterminé. Si l'on rend la chambre obscure, la boule de verre fera très-joliment illuminée. On peut faire tourner deux boules autour du même cerceau, l'une en dedans, & l'autre en dehors, soit dans le même sens, soit dans des directions contraires. Si l'on emploie plusieurs cerceaux à la fois, on pourra faire tourner un plus grand nombre de boules. De cette façon, on peut construire une espèce de planétaire ou orrerie, dans lequel une balle suspendue au centre de tous les cerceaux serviroit à représenter le soleil au centre du système. Ou bien on pourroit faire les cerceaux elliptiques, & placer le soleil dans un des foyers. Remarquez qu'une cloche ou tout autre vase de métal renversé, tiendrait lieu d'un seul cerceau.

Tous les mouvements dont on vient de parler, sont l'effet immé-

diat de l'attraction & répulsion électriques. Les expériences suivantes se font en donnant du mouvement aux corps au travers de l'air, c'est-à-dire, en mettant d'abord l'air en mouvement. L'Electricien doit se pourvoir d'une suite de girouettes, faites de papier doré ou de clinquant, chacune d'environ deux pouces de longueur, & un de largeur. On les attache à un morceau de liege qu'on peut suspendre à un aimant, par le moyen d'une aiguille; alors en les présentant de côté, à peu de distance du bout d'un fil de fer pointu, partant du conducteur, elles tournent avec beaucoup de rapidité, emportées par le courant d'air qui part de la pointe. Si on porte les girouettes de l'autre côté de la pointe, le mouvement s'arrête aussi tôt, & recommence avec la même rapidité dans une direction contraire; de cette manière, on peut en changer le mouvement à volonté. Cette expérience peut se diversifier en taillant les girouettes sous la forme de celles d'un tournebroche à fumée; alors si on les tient au dessus de l'ex-

trémité d'un fil de fer pointu, tourné en haut, & électrisé, elles tournent avec beaucoup de vitesse par le courant d'air qui coule vers le haut [139]. Si on les tient sous la pointe qui est tournée en en-bas, elles tournent dans le sens contraire.

Au sommet d'un fil de fer bien pointu, élevé perpendiculairement au dessus du conducteur, que l'on mette un autre fil de fer pointu par les deux bouts, de façon qu'il puisse se mouvoir librement, comme sur un centre. S'il est bien en équilibre, & que ses pointes soient courbées horizontalement dans des directions opposées, il tournera fort vite quand il sera électrisé, par la réaction de l'air contre le courant, qui sort des pointes. On peut cacher presque entièrement ces pointes, en plaçant des figures de chevaux ou autres,

☞ [139] Ce n'est pas de l'air qui sort de ces pointes; mais bien la matière électrique. Est-ce que M. Priestley ne sait pas que l'air ne passe pas au travers des métaux? sans cela pourroit-il le condenser dans un fusil à vent?

sur les bouts du fil de fer , de façon qu'elles tournent en même-temps , & qu'elles paroissent se poursuivre les unes les autres. M. Kinnerfley , appelle cette expérience , la *course des chevaux électriques*. Si l'on augmente le nombre des fils de fer , partant du même centre , & qu'on place sur eux différentes figures , la course sera plus composée & plus divertissante. Si du centre de ce fil de fer qui porte les figures , s'élève un autre fil de fer fort pointu , on pourra faire tourner un autre assortiment de fils de fer garni d'autres figures , au dessus du précédent , soit dans la même direction , ou dans une direction contraire , comme on voudra.

Si à un tel fil de fer , pointu par les deux bouts , & dont les extrémités soient courbées dans des directions opposées , on ajoute comme à une aiguille d'inclinaison , un petit axe fixé dans son milieu , à angle droit avec la courbure des pointes , & qu'il soit placé entre deux supports de métal isolés , proches & paralleles l'un à l'autre ,

de maniere qu'il puisse tourner librement sur son axe, il aura étant électrisé, un mouvement progressif circulaire, depuis un bout des supports jusqu'à l'autre, & cela en montant d'une qualité assez considérable.

On peut faire voir quantité de beaux phénomènes, au moyen de la lumière électrique, même en plein air, quand on rend la chambre obscure. Des aigrettes de lumière sortant de pointes électrisées positivement, & qui ne sont pas fort aiguës, ou des bords de plaques métalliques, divergent d'une maniere très agréable, & peuvent être excités fort long-temps, en leur présentant le doigt ou le plat de la main; on les ressent alors, comme des flammes douces & légères, qui n'ont rien de piquant, & ne causent aucune espece de sensation désagréable. Il est encore assez amusant d'observer la différence qu'il y a entre les aigrettes de lumière provenant des corps pointus électrisés positivement, & de ceux qui sont électrisés négativement.

Dans la course de chevaux élec-

triques dont on a parlé ci-dessus ; on apperçoit dans l'obscurité une petite flamme à chaque pointe des fils de fer courbés , de sorte que si celui qui opere peut trouver le moyen de faire terminer le fil de fer à la queue du cheval , elle paroîtra être tout en feu. Si on découpe une plaque de métal circulaire en forme d'étoile , de façon que chaque pointe soit également éloignée du centre , & que l'on fasse tourner librement cette plaque sur son centre , de même que les fils de fer de l'expérience précédente , on verra une petite flamme à chaque pointe , & si l'étoile tourne fort vite , elle donnera l'apparence d'un cercle entier de lumière.

Comme le mouvement de la matière électrique est instantané pour nous , on peut faire voir une grande variété de beaux phénomènes , au moyen de plusieurs petites étincelles électriques , disposées sous différentes formes. C'est ce qui peut se faire avec une planche & plusieurs fils de fer , de la manière suivante. Pratiquez deux trous à la planche , à environ trois lignes de chaque côté

de l'endroit où vous voulez avoir une étincelle. Faites passer par ces trous les extrémités de fils de fer proprement arrondies, & approchez les l'une de l'autre exactement au-dessus de l'endroit ; que les fils de fer soient tellement disposés par derrière la planche, qu'une étincelle électrique puisse les comprendre tous dans le même circuit. Quand ils seront ainsi préparés, toutes les pointes paroîtront lumineuses ensemble, à chaque fois qu'on s'en servira pour tirer une étincelle du premier conducteur. On peut de cette manière représenter toutes les constellations, comme la grande ourse, orion, &c. On peut aussi de cette manière représenter les traits extérieurs d'un dessin quelconque, par exemple, des figures dans une tapisserie [140].

La vertu qu'a une étincelle électrique, de mettre le feu à différentes

✂ [140] L'expérience ne réussira pas, si on la fait comme l'enseigne M. Priestley, parce que la matière électrique, prenant ordinairement le chemin le plus court, ne peut pas former un circuit sur une seule surface. La route qu'on veut faire parcourir à la ma-

substances , fut une des premières expériences qui donna de l'éclat à l'électricité, & on la répète encore avec plaisir. On se sert pour cela communément d'esprit-de-vin un peu chauffé. L'expérience ne manquera pas de réussir , si l'on tire une étincelle assez forte , de quelque manière & en quelque direction que ce soit , à travers l'esprit-de-vin. Cela se peut faire aisément de bien des façons , si on le met dans une cuiller de métal qui ait l'ouverture assez large. On peut rallumer une

tière électrique , doit être une seule ligne , droite ou courbe , comme on voudra. Ainsi pour représenter , par le moyen des étincelles , une courbe rentrante , par exemple un cercle , il faut mettre une portion de la figure sur une surface , & l'autre sur l'autre surface , & faire communiquer ces deux parties par un petit conducteur ; pour cela il faut que le support des petites pièces de métal , soit transparent ; afin de laisser appercevoir en même-temps les étincelles qui éclatent sur les deux surfaces. Des lames de verre sont d'autant plus convenables pour cela , qu'elles isolent en même-temps les petites pièces de métal. Voyez cet art singulier exactement décrit dans les *lettres sur l'électricité* de M. l'Abbé Nollet , part. III , lettre XXII , pag. 274 & suiv.

chandelle nouvellement soufflée , en faisant passer l'étincelle électrique , à travers la partie grossière de la fumée , à environ un demi-pouce de la mèche ; quoiqu'il peut arriver qu'elle s'éteigne de nouveau par le mouvement que donne à l'air la force de l'explosion. Pareillement , l'air produit par l'effervescence de la limaille d'acier , avec de l'huile de vitriol délayée dans de l'eau , & par beaucoup d'autres substances qui jettent une vapeur inflammable , peut être allumé par le même moyen.

L'odeur forte de phosphore ou de soufre , qu'on peut sentir en approchant le nez à un ou deux pouces de quelque pointe électrisée , est une expérience curieuse ; mais elle ne cause pas une sensation agréable.

Enfin , l'expérience la plus amusante qu'on puisse faire par la simple électrisation , est lorsqu'on fait monter sur un tabouret isolé , une ou plusieurs personnes de la compagnie tenant une chaîne qui part du premier conducteur. Chacun fait réellement alors partie du premier conducteur , & présente les mêmes

apparences , donnant des étincelles toutes les fois qu'il est touché par quelque personne posée sur le plancher. Si le premier conducteur est fort grand , les étincelles peuvent être trop douloureuses pour être agréables ; mais si le conducteur est petit , l'électricité modérée , & qu'aucun de la compagnie ne touche aux yeux ou aux parties les plus délicates du visage de la personne électrisée , alors l'expérience sera fort divertissante pour tous les assistants.

La plupart des expériences rapportées ci-dessus , peuvent se faire avec autant d'avantage par une personne montée sur le tabouret , si elle tient dans ses mains tout ce qu'on a prescrit d'attacher au premier conducteur. On peut mettre le feu à l'esprit-de-vin par une étincelle tirée du doigt d'une personne aussi efficacement que de toute autre manière. Il faut avoir bien soin que le plancher sur lequel est placé le tabouret , soit propre & exempt de toute poussière , & qu'il n'y ait pas d'humidité sur les pièces qui l'isolent.

PARTIE

PARTIE VII.

SECTION II.

Expériences amusantes , qui se font par le moyen de la Bouteille de Leyde.

IL n'y a point d'expériences électriques qui causent à beaucoup près autant de plaisir & de surprise , que celles qui se font par le moyen de la bouteille de Leyde. On peut faire toutes les expériences d'attraction & de répulsion électriques , soit avec le fil de fer , soit avec la garniture de la bouteille ; & si l'on approche à quatre ou cinq pouces l'un de l'autre , les boucles de deux fils de fer qui communiquent l'un avec l'intérieur , & l'autre avec le dehors de la bouteille , l'araignée électrique dont on a parlé ci-dessus , s'élancera

Tome III.

G

de l'une à l'autre , jusqu'à ce que la bouteille soit déchargée. Mais l'avantage particulier de l'expérience de Leyde , est que l'on peut par ce moyen augmenter presque à tel point que l'on veut l'éclat de lumière électrique , le bruit & la commotion , avec tous leurs effets.

Quand la bouteille ou la jarre est chargée , on fait passer la commotion par les bras & la poitrine d'une personne , en lui faisant tenir d'une main une chaîne qui communique avec l'extérieur , & toucher avec l'autre main le fil de fer de la bouteille ou un conducteur quelconque qui y communique ; ou bien on peut faire passer la commotion par telle partie du corps que l'on veut , sans beaucoup affecter le reste , pourvu que cette partie , & non une autre , soit placée dans le circuit , par lequel le feu doit passer d'un côté de la bouteille à l'autre.

On se donne souvent bien du plaisir en donnant la commotion à quelqu'un qui ne s'y attend point ; c'est ce qu'on peut faire en cachant sous le tapis le fil de fer qui part

de l'extérieur de la bouteille, & plaçant à la portée de la personne, celui qui sort de l'intérieur, de manière qu'elle ne puisse avoir aucun soupçon en mettant la main dessus, tandis qu'elle a les pieds posés sur l'autre fil de fer. Cette méthode, ainsi que beaucoup d'autres, de donner la commotion par surprise, peut facilement s'exécuter avec un peu d'invention ; mais il faut avoir grande attention que ces commotions ne soient pas trop violentes ; & il ne faut pas les donner à toute sorte de personnes indistinctement.

Quand une personne seule reçoit le coup, la compagnie se divertit à ses dépens ; mais tous contribuent à l'amusement, & le partagent également, lorsque la compagnie toute entière forme un circuit en se donnant la main ; alors l'Electricien dit à la personne qui se trouve à l'extrémité du circuit de tenir la chaîne qui communique avec la garniture de la bouteille, tandis que celui qui est à l'autre extrémité du circuit, touche au fil de fer. Com-

me tous ceux qui forment ce circuit sont frappés en même-temps, & de la même force, il est souvent fort amusant de les voir tressaillir dans le même instant, de les entendre comparer leurs sensations, & de remarquer les différents récits qu'ils en font.

Cette expérience peut être agréablement variée ; celui qui opère, au lieu de faire joindre les mains à la compagnie, peut leur dire de marcher sur les pieds les uns des autres, ou de poser leurs mains sur la tête les uns des autres. Si dans ce dernier cas toute la bande est renversée par terre, comme cela arriva quand le Docteur Franklin donna un jour la commotion à plusieurs personnes fortes & robustes, l'inconvénient qui en résultera, ne sera pas bien considérable. La compagnie que le Docteur frappa de cette manière, n'entendit ni ne sentit le coup, & se releva aussi-tôt sans savoir ce qui étoit arrivé.

La plus agréable de toutes les surprises que l'on cause avec la bou-

teille de Leyde, est l'expérience que le Docteur Franklin appelle le *tableau Magique*, qu'il décrit de la manière suivante. Ayez une grande estampe, (que l'on suppose le portrait du Roi) encadrée & couverte d'une glace. Otez l'estampe de son cadre, & coupez en une bandé d'environ deux pouces de largeur tout autour. Il n'y auroit point de mal quand la partie coupée anticiperoit sur le portrait : avec une colle légère ou de l'eau de gomme, fixez la bande coupée sur le côté intérieur du verre, en la pressant bien uniment, ensuite remplissez le vuide, en dorant le verre avec des feuilles d'or ou de cuivre. Dorez pareillement le bord intérieur du derriere du cadre, tout autour, excepté la partie d'en-haut, & formez une communication entre cette dorure & celle du derriere. Puis replacez la bordure, & ce côté est fini. Retournez le verre, & dorez-en le devant exactement sur la dorure de derriere, & quand cela sera sec, couvrez-le en collant dessus le quarré de l'estampe que vous

avez coupée , & observez de faire rapporter exactement ensemble les parties de l'estampe avec la bande coupée ; au moyen de quoi le tableau semblera être d'une seule pièce comme auparavant ; seulement il y en aura une partie derrière le verre , & une autre devant. Enfin , tenez le tableau horizontalement par le haut , & placez sur la tête du Roi , une petite couronne dorée & mobile.

Alors si on électrise modérément ce tableau , & que quelqu'un prenne le cadre d'une main , de façon que ses doigts touchent la dorure intérieure , & que de l'autre main il essaye d'enlever la couronne , il reçoit une commotion terrible , & manque son coup. Celui qui opère & qui pour empêcher que le tableau ne tombe , le tient par le haut , à l'endroit où le cadre n'est point doré en dessous , n'éprouve point la commotion , & peut toucher sans danger la face du portrait , ce qu'il prétend être une preuve de sa fidélité. S'il y a un cercle de personnes qui

reçoivent la commotion dans cette expérience , on les appelle les conjurés [141].

Comme on peut faire parcourir au feu électrique, tel circuit que l'Électricien juge à propos , on peut lui faire prendre une grande variété de formes agréables. Ainsi, si l'on place une bouteille chargée à une des extrémités de la dorure d'un livre, & que la décharge se fasse au moyen d'un fil de fer, qui touche l'autre extrémité, toute la dorure deviendra lumineuse. Mais si l'on fait passer plusieurs commotions assez fortes à travers cette même dorure, bientôt elles la rendront incapable d'en transmettre davantage, en bri-

☞ [141] Des expériences de cette espèce sont assurément très-surprenantes; mais je ne vois pas pour qui elles peuvent être *agréables*. Elles ne le sont sûrement pas pour ceux qui reçoivent d'aussi violentes commotions, & je ne comprends pas pourquoi elles le seroient pour ceux qui ne sont que spectateurs. Les plaisirs de M. Priestley, sont certainement différents des miens.

fant & séparant trop ses parties. Pareillement les constellations & les figures électriques dont on a parlé ci-dessus, peuvent être illuminées beaucoup plus fortement par une bouteille chargée, que par des étincelles tirées du conducteur. Il est vrai que de cette manière, l'illumination ne peut pas être si souvent répétée.

D'après le principe établi ci-dessus, que les fils de fer des bouteilles chargées différemment, attireront & repousseront différemment, on construit une roue électrique, qui, comme le dit le Docteur Franklin, tourne avec une rapidité considérable, & dont il donne la description suivante. Une petite fleche droite de bois, passe à angles droits à travers une planche ronde & mince, d'environ un pied de diamètre, & tourne sur une pointe fine de fer, fixée à son extrémité inférieure, tandis qu'un gros fil de fer fixé à son extrémité supérieure, passant par un petit trou pratiqué dans une platine de cuivre mince, contient la

fleche bien verticale. Trente rayons ou environ d'égale longueur, faits de verre à vitres, taillés en bandes étroites, sortent horizontalement de la circonférence de la planche, de sorte que leurs extrémités les plus éloignées du centre, sont à environ quatre pouces les unes des autres. A l'extrémité de chacun est fixé un dé de cuivre.

Dans cet état, si on place auprès de la circonférence de cette roue, le fil de fer d'une bouteille électrisée à la façon ordinaire, il attire le dé le plus proche, & met ainsi la roue en mouvement. Ce dé reçoit une étincelle en passant, & par ce moyen en étant électrisé, il est repoussé, & chassé en avant, tandis qu'un second étant attiré, approche du fil de fer, reçoit une étincelle, & est chassé comme le premier; & ainsi de suite, jusqu'à ce que la roue ait fait un tour; alors les dés ci-devant électrisés, approchant du fil de fer, au lieu d'en être attirés, comme ils l'étoient d'abord, sont

repouffés , & le mouvement cesse sur le champ.

Mais si l'on place près de la même roue une autre bouteille , qui ait été chargée par l'enveloppe extérieure , son fil de fer attire les dés repouffés par la première , & par ce moyen double la force qui fait tourner la roue , non-seulement en tirant le feu qui a été communiqué par les dés à la première bouteille [142] ; mais encore en les privant de leur quantité naturelle ; ces dés au lieu d'être repouffés quand

✂ [142] Comment est-ce que M. Priestley prétend que le fil de fer de la seconde bouteille , puisse enlever aux dés le feu qu'ils ont communiqué à la première ? on ne peut pas leur ôter ce qu'ils n'ont plus. Il eût parlé plus conformément à la théorie qu'il prétend soutenir , s'il eût dit que la seconde bouteille enleve aux dés le feu que leur a communiqué la première. Car , selon cette théorie , la première bouteille n'a pas dû leur ôter de leur feu , elle a dû plutôt leur en donner. Mais notre auteur est si peu au fait du système qu'il veut soutenir , qu'il se contredit à chaque instant.

ils reviennent vers la première bouteille, en sont plus fortement attirés; de sorte que la vitesse de la roue s'accélère, jusqu'à ce qu'elle tourne avec une grande rapidité, & fasse environ douze ou quinze tours en une minute, & avec tant de force que la pesanteur de cent dollars d'Espagne, dont nous la chargeames une fois, ne parut point du tout retarder sa vitesse. On appelle cette machine, le *tournebroche électrique*: & si on embrochoit une grosse volaille sur la partie supérieure de la fleche, la roue la feroit tourner devant le feu, avec un mouvement convenable pour la faire rôtir.

Mais cette roue, continue le Docteur, de même que celles qui sont poussées par le vent, se meut par une force étrangère; savoir, celle des bouteilles.

La roue qui se meut d'elle-même, quoique construite sur les mêmes principes, paroît plus surprenante. Elle est faite d'une platine de verre à vitres ronde & mince, de dix-sept

pouces de diametre , bien dorée des deux côtés , excepté deux pouces de bord tout autour ; deux petits hémispheres de bois sont fixés avec du ciment au milieu de chacun des côtés de dessus & de dessous , & opposés par leur centre , & dans chacun est un fil de fer gros & fort , d'environ huit ou dix pouces de longueur , qui forment ensemble l'axe de la roue. Elle tourne horizontalement sur une pointe fixée à l'extrémité inférieure de son axe , lequel est posé sur un morceau de cuivre , cimenté dans une saïere de verre. Le bout supérieur de l'axe passe par un trou pratiqué dans une platine de cuivre mince , cimentée à une piece de verre longue & forte , qui la tient à six ou huit pouces de distance de tout corps non-électrique , & a à son sommet une petite boule de cire ou de métal , pour retenir le feu électrique.

Sur la table qui porte la roue , sont fixés circulairement douze petits piliers de verre , à environ onze pouces de distance du centre , qui

ont chacun un dé à leur sommet. Sur le bord de la roue est une petite balle de plomb, qui communique par un fil de fer avec la dorure de la surface supérieure de la roue, & à environ six pouces de-là est une autre balle qui communique pareillement avec la surface inférieure; quand il est question de charger la roue par la surface supérieure, il faut établir une communication de la surface inférieure à la table.

Quand elle est bien chargée; elle commence à se mouvoir. La boule de plomb la plus proche d'un des piliers; se meut vers le dé de ce pilier, & en passant l'électrise, ensuite elle s'en écarte. La balle suivante qui communique avec l'autre surface du verre, attire plus fortement ce dé, parce qu'il a été électrisé auparavant par l'autre balle, & ainsi le mouvement de la roue augmente, jusqu'à ce que la résistance de l'air lui ait fait prendre une vitesse uniforme. Elle tourne une demi-heure, & fait communément

vingt tours par minute, ce qui forme 600 tours en tout, la balle de la surface supérieure donnant à chaque tour douze étincelles aux dés, ce qui fait 7200 étincelles, & la balle de la surface inférieure en recevant autant des dés; ces balles parcourront dans cet espace de temps, près de 2500 pieds. Les dés sont fixés bien solidement & bien circulairement, afin que les balles puissent passer à une fort petite distance de chacun d'eux.

Si au lieu de deux balles vous en mettez huit, quatre qui communiquent avec la surface supérieure, & quatre avec la surface inférieure, placées alternativement (lesquelles huit, à environ six pouces de distance les unes des autres, complètent la circonférence) vous augmenterez considérablement la force & la vitesse; car la roue fera alors cinquante tours par minute; mais aussi elle ne tournera pas si longtemps.

Ces roues, ajoute le Docteur, pourroient peut-être s'appliquer aux ca-

rillons , & par leurs lumieres mobiles représenter des Orreries (a).

Une bouteille présente le plus beau spectacle , quand elle est chargée sans aucune garniture extérieure , en y mettant la main ou un conducteur quelconque ; car alors à quelque partie de la bouteille que la décharge se fasse , on verra le feu en partir en ramifications très-belles , & se répandre sur toute la bouteille , & la lumiere sera si vive , que la plus déliée de ses ramifications pourra être apperçue même en plein jour.

La décharge d'une grande batterie électrique , est une expérience plus effrayante qu'agréable ; & les effets qu'elle produit , soit en déchirant différents corps , en enflammant la poudre à canon , en fondant des fils de fer , & en imitant tous les effets du tonnerre , ne manquent jamais d'être vus avec étonnement. Pour mettre le feu à la poudre à canon ,

³¹ (a) Franklin's, Letters , pag. 28 , &c.

il faut en former une petite cartouche, à chacun des bouts de laquelle on insère des fils de fer émoussés, que l'on approche à un demi-pouce l'un de l'autre, & au travers desquels la commotion doit passer ; ou bien on peut passer un fil de fer fort délié par le centre de la cartouche ; & l'explosion se fera par fusion. Une jarre ordinaire percera aisément une couverture épaisse d'un livre, ou plusieurs feuilles de papier ; & on observe comme une chose curieuse, que la bavûre est élevée des deux côtés, comme si le feu électrique se fût élançé du centre vers les deux côtés [143].

Nous décrirons dans la dernière partie de cet ouvrage, un grand nom-

☞ [143] Ceci est une preuve évidente de l'existence des deux courants simultanés de la matière électrique, découverte & soutenue par M. l'Abbé Nollot. M. Priestley ne voit en ceci qu'une chose curieuse ; tandis que tous les Physiciens y voient un fait que la théorie ne peut expliquer.

bre d'expériences qui se font avec une batterie électrique, & dont quelques-unes présentent les plus beaux phénomènes.



PARTIE VII.

SECTION III.

*Expériences amusantes , faites par
une combinaison d'instruments
de Physique.*

• P O U R exécuter quelques-unes des plus belles expériences électriques , l'Electricien est obligé d'avoir recours à d'autres instruments de Physique , & sur-tout à la machine de compression & à la machine pneumatique.

Si l'on isole une fontaine de compression , dans laquelle on ait condensé l'air , le jet d'eau qui en sortira , se divisera en mille autres , & se dispersera également sur un grand espace , dès que la fontaine sera électrisée ; alors en appliquant simple-

ment un doigt sur le conducteur, le retirant ensuite, on peut à volonté faire couler un seul jet, ou plusieurs. Dans l'obscurité, le jet électrisé paroît tout lumineux.

C'est dans le vuide qu'on apperçoit la plus grande quantité de lumière électrique. Prenez un grand récipient fort sec : fixez à son sommet, avec du ciment, un fil de fer qui ne soit pas bien pointu. Ensuite vuidez d'air le récipient, & présentez la boucle du fil de fer au conducteur ; chaque étincelle passera dans le vuide, sous la forme d'un gros jet de lumière, qu'on verra dans toute l'étendue du récipient, quelque grand qu'il soit. Ce jet de lumière se divise souvent en beaucoup d'autres petits, qui changent continuellement de route, se joignant & se séparant de nouveau d'une manière fort plaisante. Si l'on décharge une jarre au-travers de ce vuide, cela représente un corps de feu très-dense, qui s'élance directement à travers le centre du vuide, sans jamais toucher les parois. Au lieu que quand une seule étincelle passe au-

travers, elle va communément plus ou moins vers les parois; & en mettant le doigt sur l'extérieur du verre, on l'attire par-tout où l'on veut. Si l'on embrasse le vase avec les deux mains, chaque étincelle se fait sentir, comme la pulsation d'une grosse artère, & tout le feu se porte vers les mains. On ressent cette pulsation à quelque distance du récipient; & dans l'obscurité on apperçoit la lumière entre les mains & le vase.

On suppose que pendant tout ce temps, le fil de fer pointu est électrisé positivement; s'il l'est négativement, l'apparence est tout-à fait différente. Au lieu de jets de feu, on ne voit qu'une lumière uniforme, semblable à un nuage blanc, ou à la voie lactée pendant une nuit claire & étoilée. Rarement elle regne dans toute l'étendue du vase; mais ordinairement elle ressemble à un petit globe de feu très-brillant, fixé à l'extrémité du fil de fer.

On peut produire aussi un très-beau phénomène de lumière électrique, dans une chambre obscure,

en insérant le col d'une petite bouteille dans le goulot d'un grand récipient, de sorte que la surface extérieure de la bouteille, puisse se trouver dans le vuide. La bouteille doit être garnie en-dedans, & tandis qu'elle se charge, à chaque étincelle que l'on tire du conducteur qui communique à l'intérieur de la bouteille, on voit s'éclancer un éclat de lumière en même-temps de chaque partie de la surface extérieure de la bouteille, de façon à remplir tout le récipient. Lorsque la décharge se fait, on voit la lumière se ramasser en un corps beaucoup plus dense, le tout partant à la fois,

Mais la plus belle de toutes les expériences que l'on puisse faire par le moyen de la lumière électrique, est l'*aurore boréale* de M. Canton, dont voici une description, quoique imparfaite. Faites le vuide de Torricelli dans un tube de verre, d'environ trois pieds de longueur, & scellez-le hermétiquement, afin qu'il soit toujours en état de vous servir. Tenez ce tube à votre main par un bout, & appliquez l'autre au con-

ducteur ; sur le champ tout le tube sera illuminé d'un bout à l'autre ; & quand on l'aura ôté du conducteur, il continuera à être lumineux sans interruption pendant un temps considérable , souvent plus d'un quart-d'heure. Si après cela on le frotte avec la main dans un sens ou dans l'autre , la lumière sera extrêmement vive , & sans la moindre interruption d'une main à l'autre , même dans toute sa longueur. Après cette opération qui le décharge en grande partie , il jette encore des éclats par intervalles , quoi qu'il ne soit tenu que par un bout , & tout-à-fait tranquille. Mais si alors on l'empoigne avec l'autre main dans quelque autre partie de sa longueur , il ne manquera guere de s'élancer d'une extrémité à l'autre , de vifs éclats de lumière ; & cela continuera pendant vingt-quatre heures , & peut-être beaucoup plus long-temps , sans une nouvelle électrisation. Des tubes de verre menus & longs , vuidés d'air , & courbés d'une manière irrégulière & sous toutes sortes d'angles , étant convenablement électrisés dans

l'obscurité, donneront l'apparence de très-beaux éclairs.

Je terminerai cet article par le récit de la manière dont le Docteur Franklin & ses amis, finirent l'année 1748. Le temps chaud étant arrivé, saison où les expériences électriques n'étoient plus si agréables, ils les terminèrent, comme dit le Docteur, par une partie de plaisir qu'il firent sur les bords du Skuylkil. D'abord ils allumerent des substances spiritueuses avec une étincelle transmise d'un bord de la rivière à l'autre, sans aucun autre conducteur que l'eau. Pour leur dîner, ils tuèrent un dindon par la commotion électrique, le firent rôtir avec un tournebroche électrique, devant un feu allumé par la bouteille électrique : ensuite ils burent à la santé de tous les électriciens célèbres d'Angleterre, de Hollande, de France & d'Allemagne, dans des verres électrisés, & au bruit d'une décharge d'une batterie électrique (a).

(a) Franklin Letters, pag. 35.

L'auteur de ce traité se trouveroit heureux de voir tous les grands électriciens de l'Europe, ou même seulement ceux d'Angleterre, dans une pareille fête, & sur-tout après avoir fait en électricité, des découvertes aussi importantes que celles qui furent faites à Philadelphie, dans l'année dont on vient de parler. Il se transporterait avec plaisir à un tel rendez-vous, ne fût-ce que pour servir de manœuvre à cette compagnie célèbre, ou même pour une fonction moins distinguée. La gaieté, & le commerce social, vont admirablement bien ensemble, & sont même très-propres à animer le véritable esprit Philosophique.



HISTOIRE



HISTOIRE

D E

L'ÉLECTRICITÉ.

HUITIEME PARTIE.

*Nouvelles expériences Electriques,
faites en l'année 1766.*

JE présenterai à mes lecteurs, dans la dernière partie de cet ouvrage, un détail des nouvelles expériences électriques, que cette entreprise m'a mis dans le cas de faire. J'espère que sa lecture pourra en suggérer beaucoup d'autres, & même de plus intéressantes, & je ne croirai pas alors avoir travaillé en vain.

Tome III.

H

Pour rendre ce détail plus utile aux personnes qui peuvent avoir intention de se livrer aux recherches Philosophiques, je ne manquerai pas de rapporter les vues dans lesquelles chaque expérience a été faite, toutes fausses & imparfaites qu'elles se soient souvent trouvées. J'ai toujours été enchanté de la grande exactitude & de la simplicité de M. Grey; & j'imiterai sa façon naïve & simple. Quoiqu'un détail d'expériences dressé sur ce plan, ne soit pas le plus propre à faire honneur à son Auteur, comme Physicien, il contribuera probablement davantage à former d'autres Physiciens, ce qui me paroît beaucoup plus important pour le public.

La méthode synthétique est assurément la plus prompte pour faire entendre à quelqu'un une branche de quelque science; mais la méthode analytique, par laquelle se font les découvertes, est la plus favorable aux progrès des connoissances.

J'ai tâché, en effet, de rendre l'histoire précédente, utile à cet égard; je ne me suis pas contenté d'infor-

mer le lecteur des découvertes qu'on a faites; mais toutes les fois que je l'ai pu, je lui ai expliqué comment elles ont été faites, & ce que les auteurs avoient en vue quand ils les ont faites. En général, cela n'a pas été difficile à exécuter; les faits étoient récents, & la plupart des personnes qui y sont intéressées, vivent encore. Peut-être n'y a-t-il pas une seule branche de science, où on ait si peu dû au génie, & plus au hasard; de sorte que ceux qui donneront un peu d'attention à cette matière, ne doivent pas désespérer d'ajouter quelque chose de nouveau au fond commun des découvertes électriques. Bien plus, il seroit fort extraordinaire que dans un grand nombre d'expériences, où les choses seroient examinées sous tant de faces nouvelles, il ne se rencontrât pas quelque nouveau fait digne d'être communiqué au public.

Je suis persuadé que la fidélité avec laquelle j'ai fait le récit suivant, n'a pas besoin d'autre garant que le récit lui-même. Ses imperfections en sont une preuve suffisante.

te. La même fidélité m'oblige aussi de rapporter plusieurs faits, que j'ai regardé comme nouveaux, quoique le cours de cette histoire prouvera qu'ils ont été découverts par d'autres; mais je l'ignorois alors. Quoiqu'il en soit, de ces découvertes faites par autrui, je ne ferai mention que de celles que j'ai suivies, comme on le pourra voir, un peu plus loin que ne l'ont fait leurs auteurs originaux, & dans lesquelles j'ai remarqué des circonstances qu'ils avoient négligées, ou du moins fait les expériences avec plus d'exactitude; de sorte que le lecteur peut s'attendre à trouver quelque chose de nouveau dans chaque article. On trouvera les expériences que j'ai faites pour prouver une chose, bien différente de celles que d'autres ont faites pour prouver la même chose; ce qui fournira de nouvelles preuves des mêmes propositions générales. Cette répétition d'anciennes découvertes, & cette variété dans les expériences au moyen desquelles on les a faites, furent occasionnées l'une & l'autre par une situation qui est plus ou moins ordinaï-

re à tout Électricien Anglois; moyennant quoi nous ignorons en grande partie, ce que les autres ont fait.

On trouvera aussi dans le récit suivant, un détail non-seulement des expériences qui ont été complétées, qui fournissent quelque fait nouveau, & d'où on peut conclure quelque chose de relatif à la théorie générale de l'électricité; mais aussi quelques-unes de celles qui n'ont pas été achevées, qui n'ont produit aucun phénomène nouveau, & dont on ne peut rien conclure de positif. Si en général les Électriciens en eussent agi ainsi, ils se seroient épargnés les uns aux autres bien des travaux inutiles, & auroient eu plus de temps pour faire des expériences réellement nouvelles, & qui auroient pu conduire à des découvertes considérables. D'ailleurs, lorsqu'on examine les choses sous de nouveaux points de vue, quoi qu'on ne puisse déduire de l'expérience rien de *positif*, on en peut du moins conclure quelque chose de *négatif*; & on ne peut pas dire que cela ne soit d'aucune importance dans une science; ni stric-

tement parlant , que ce ne soit pas une chose nouvelle. Un nombre suffisant de ces expériences peut dans bien des cas , être une raison légitime de tirer des conséquences probables & positives.

Je ne m'excuse point d'avoir laissé un si grand nombre de ces expériences imparfaites , ni d'en avoir publié le détail avant qu'elles aient été poussées aussi loin qu'on pourroit juger qu'elles le méritent. Je crois plutôt que la plupart des Physiciens sont dans le cas de s'excuser envers le public , d'avoir différé de lui communiquer leurs expériences & leurs découvertes , aussi long temps qu'ils l'ont fait. Il peut arriver que jamais je n'aie le loisir , ni la commodité de les suivre , & que d'autres au contraire , jouissent de ces deux avantages mieux que moi : par ce moyen les découvertes arriveront plutôt à leur maturité , & le progrès de cette partie de la Physique en sera accéléré. Le véritable esprit des Philosophes n'est sûrement pas comme celui des artistes qui font le plus qu'ils peuvent de progrès dans leurs

arts, & ne les divulguent jamais tant qu'ils sont dans le cas d'en tirer parti pour eux mêmes. Si je pouvois aujourd'hui communiquer à quelqu'un de mes confreres une idée dont il fût plus vraisemblable qu'il pût profiter mieux que moi, je ne différerois pas jusqu'à demain. Je ne crois pas que ce soit montrer beaucoup d'indifférence pour la réputation, que de faire une telle déclaration. Le grand Newton semble n'avoir point du tout songé à acquérir de la réputation. S'il a différé de communiquer ses importantes découvertes, cela a été par pure modestie, pensant qu'il étoit ridicule d'importuner le public en lui donnant quelque chose d'imparfait. Je ne prétends point à cette espèce de modestie; qu'elle soit vraie ou fausse, je la crois capable de faire tort aux progrès des connoissances. Pour moi, semblable à ceux qui dispuoient dans un des jeux de l'ancienne Grece, je suis prêt à remettre mon flambeau à la premiere personne qui pourra le porter avec plus d'adresse. Si les autres en font de même, il pourra me reve-

nir entre les mains plusieurs fois , avant que nous ayons atteint le but.

On dira peut-être , que je devois du moins attendre que j'eusse vu la liaison de mes nouvelles expériences avec celles qui avoient été faites précédemment , & faire voir qu'elles étoient conformes à quelque théorie générale d'électricité. Mais en annonçant les faits au public , il se trouvera sans doute des gens aussi capables que moi de montrer cette liaison , & d'en déduire une théorie générale. Tout *fait* à une liaison réelle avec tout autre fait , quoiqu'on ne l'apperçoive pas ; & quand on a rassemblé tous les faits appartenants à une branche quelconque d'une science , le système se forme de lui-même. En attendant , nos conjectures sur ce système peuvent nous servir de guide dans la découverte des faits ; mais pour le présent , ne faisons point d'attention au système sous tout autre point de vue , & communiquons-nous mutuellement tous les faits nouveaux que nous découvrons sans nous inquiéter du système auquel on peut les réduire.

Je crois que je parviendrai à mettre sous le point de vue le plus distinct, le peu de choses que j'ai observées dans le courant de mes expériences électriques, si je les rapporte à-peu-près dans le même ordre qu'elles se sont présentées, ayant seulement attention de ne point mêler des choses d'une nature très-différente. Mes expériences ne remontent pas plus loin qu'au commencement de l'année 1766. Ayant fait alors connoissance avec plusieurs personnes qui se sont distinguées par leurs découvertes en électricité, & ayant entrepris d'écrire l'histoire précédente, je tournai d'abord mon attention à faire quelques expériences neuves dans cette partie de la Physique, qui avoit servi quelque temps auparavant à mon amusement.



PARTIE VIII.

SECTION I.

*Expériences sur l'Electrification ;
particulierement des Tubes dans
lesquels l'air est condensé , &
des grands Globes de verre.*

AYANT trouvé par mes propres expériences, & par celles des autres, qu'un tube de verre dans lequel on avoit fait le vuide, ne donnoit aucun signe d'électricité en dehors, & que tous ses effets se remarquoient dans l'intérieur, j'imaginai que si l'air étoit condensé dans le tube, il opéreroit plus fortement à l'extérieur, de sorte qu'une double quantité d'air lui donneroit une vertu double. Mais il arriva tout le contraire de ce que j'attendois.

Dans un des jours de Janvier , par un temps sec & de gelée , je pris un tube de verre , tel qu'on s'en sert communément pour électriser , d'environ deux pieds & demi de longueur , & d'un pouce de diametre. Il étoit fermé par un bout , & au moyen d'une virole de cuivre à l'autre , j'y ajustai une pompe foulante , & quand le tube fut bien sec & en bon état , pour faire des expériences , je commençai à y faire entrer de l'air. A chaque coup de piston j'essayai d'électriser le tube ; mais je trouvai sa vertu diminuée. Il falloit l'approcher plus qu'auparavant , pour lui faire attirer les corps légers , & il donnoit moins de lumière , quand on le frottoit dans l'obscurité ; jusqu'à ce que , autant que je pus en juger , j'eus doublé la densité de l'air dans le tube ; alors sa vertu pouvoit à peine s'appercevoir. En laissant sortir l'air par degrés , je remarquai qu'il la reprenoit peu à peu. Il attira de plus loin les corps légers ; il fit entendre des craquements plus forts , & donna plus de lumière dans l'obscurité ; & quand l'air fut revenu à

sa densité ordinaire dans le tube ; son pouvoir se trouva sur le champ aussi grand qu'il avoit été avant qu'on y fit entrer de l'air. J'ai tenté plusieurs fois la même expérience avec le même succès.

Lorsque je communiquai ces expériences au Docteur Franklin , & au Docteur Watson , ils me suggérèrent que le défaut d'électrification du tube dont on vient de parler , pouvoit venir de l'humidité qui s'y étoit introduite avec l'air & attachée à l'intérieur du tube. Cette conjecture fut rendue encore plus probable , par une autre expérience que j'avois faite dans le même temps.

En répétant mes tentatives pour électriser le tube ci-dessus , je trouvais , qu'après un frottement très-vif , il commençoit à agir un peu , & que sa vertu augmentoit à force de travail. Croyant que ce pouvoit être la chaleur qui produisoit cet effet , je tins le tube auprès du feu , & je trouvai que quand il étoit passablement chaud , il agissoit presque aussi bien que quand l'air n'y étoit pas condensé. Je conjecturai que la cha-

leur pouvoit enlever l'humidité des parois du verre , ou rendre l'air qui y étoit renfermé , capable de tenir une plus grande quantité d'eau dans un état de solution parfaite.

Voulant déterminer si la quantité d'air ajoutée , avec l'humidité qu'elle contenoit , agissoit à tous égards comme une garniture non - électrique , j'essayai avec l'air condensé l'expérience que le Docteur Desaguliers avoit faite avec le sable. Après avoir condensé l'air dans le tube , & trouvant que l'électrification en étoit impossible , comme à l'ordinaire , j'en laissai sortir l'air subitement , pour savoir si le tube feroit voir alors quelques effets du frottement précédent ; mais il n'avoit pas acquis le plus foible degré d'électricité , quoique immédiatement après , le premier coup du frottoir lui fit donner des étincelles au doigt , qu'on y présenta à la distance de deux ou trois pouces. Peut-être que le degré d'humidité , qu'il avoit contracté étoit fort léger , & avoit été enlevé par le frottement.

Voulant encore répéter l'expérien-

ce ; particulièrement dans la vue de connoître les effets de l'humidité , j'observai que l'on ne pouvoit pas appercevoir la moindre apparence de nuage s'attacher au verre , dans le temps qu'il étoit absolument impossible de l'électrifier. Quand on eut chauffé une partie du tube , l'autre étant restée froide , le même coup du frottoir électrisa la partie chaude sans affecter le reste ; cependant alors la partie froide ne paroissoit pas plus nuageuse que celle qui étoit chaude ; & au moment qu'on laissa sortir l'air , le premier coup du frottoir rendit le tout fortement électrique.

Voulant m'assurer si la condensation de l'air dans un vase de verre introduiroit nécessairement plus d'humidité que l'air n'en peut tenir en solution parfaite , je construisis une machine de compression de verre ; de telle sorte que je pouvois charger & décharger de petites bouteilles dans son intérieur ; pensant que si l'air ajouté y faisoit entrer plus d'humidité , il seroit impossible de charger une bouteille dans ces circon-

tances ; au lieu que si l'air étoit exempt d'humidité, cela rendroit la bouteille capable de recevoir une plus forte charge, double dans un air d'une densité double, triple dans un air d'une densité triple, &c. En conséquence, je chargeai un tube d'environ neuf lignes de diametre, & garni à la hauteur d'environ huit pouces, dans ma machine de compression, qui contenoit un air d'une densité environ double, & il reçut une charge beaucoup plus forte, qu'on n'auroit pu la lui faire prendre en plein air, & deux fois aussi grande, autant que j'en pus juger par le bruit & par l'éclat de lumière. A la fin, le tube creva par une décharge spontanée, après avoir été chargé & déchargé trois ou quatre fois dans l'air condensé. Il n'est pas probable qu'il eût été brisé par aucune charge qu'on eût pu lui faire prendre en plein air. Cette expérience parut déterminer, qu'il n'y avoit pas une forte dose d'humidité introduite dans le vaisseau de verre par la condensation de l'air.

Je trouvai ensuite, que M. Du-

fay & d'autres avoient fait des expériences sur l'air condensé ; mais non pas avec toutes les circonstances rapportées ci-dessus.

Quelques Électriciens de mes amis pensent que la raison pourquoi un tube rempli d'air condensé ne peut pas être électrisé, est que l'air dense qu'il contient empêche le fluide électrique de sortir de la surface intérieure du tube ; ce qui fait qu'il ne peut pas en entrer dans la surface extérieure ; & que de chauffer le tube , rend l'air qu'il contient moins électrique , & le tube aussi ; en conséquence de quoi , il laisse échapper plus facilement le fluide d'un côté , & l'admet plus aisément de l'autre ; mais sur ce principe comment peut-on électriser un bâton solide de verre ?

Me figurant qu'on produiroit une plus grande quantité de feu électrique par le frottement des plus grands globes , que par celui de globes d'une grandeur ordinaire , je me procurai le 24 Avril 1766 , un globe de dix-sept pouces & demi de diamètre. Il n'avoit qu'un seul goulot , & étoit

très bien fait ; seulement , comme il étoit un peu trop gros pour l'embouchure du fourneau , il s'étoit attaché à son équateur un petit charbon , qui quand on l'en détacha , y fit un petit trou. Cela défigura un peu le globe ; mais je n'imaginai pas que cela pût nuire beaucoup à son électrisation , de sorte que j'espérois encore acquérir par son moyen une puissance prodigieuse d'électricité. Mais quelle fut ma surprise , quand après l'avoir fait monter du mieux qu'il me fut possible , & avoir essayé pendant deux heures entières toutes les especes de frottement , dans les circonstances les plus favorables à l'électrisation , j'en pus à peine tirer la plus petite apparence de feu ; les étincelles du premier conducteur étoient à peine visibles.

Ayant informé le Docteur Franklin de mon peu de réussite , il me conseilla de faire dépouiller le globe de sa premiere couche avec de l'émeri ; parce qu'on avoit souvent observé que plusieurs globes ne réussissoient bien qu'après un temps considérable , & quand ce qu'on peut

appeller la couverte , est usé. En effet je fis cette opération , & ce fut un travail extrêmement pénible. Ce qui augmenta beaucoup mon chagrin , c'est que tout ce travail fut de la peine perdue ; car le globe n'en eut pas plus de pouvoir électrique qu'auparavant.

Désespérant de pouvoir rien faire de ce globe , je le mis à l'écart ; & le 22 de Mai j'en pris un autre d'environ quatorze pouces de diamètre. En soufflant ce globe , on évita soigneusement toutes les circonstances que je pus imaginer avoir contribué au mauvais succès du premier. Le premier avoit été fait d'une matière qui avoit demeuré long - temps en fusion , parce qu'on m'avoit dit que les globes faits d'une pareille matière , étoient toujours les meilleurs pour l'usage électrique. Celui-ci fut soufflé au commencement de la fonte , temps où les ouvriers disent que la matière est la plus transparente , & le plus exempte de toutes sortes d'imperfections. Le premier avoit été chauffé pendant tout le temps qu'on mit à le faire , dans un en-

droit où on jettoit souvent du bois & du charbon pour entretenir la chaleur. Celui-ci fut tenu à l'abri des fumées de tout aliment du feu quelconque. Rien ne pouvoit être plus fin que la matiere de ce globe ; rien de plus parfait que sa forme. Il étoit aussi très - bien monté ; ainsi je ne doutois nullement du succès. Malgré tout cela, ce globe, s'il est possible, donna moins de feu que le précédent. J'eus recours à tous les moyens dont j'avois entendu parler, ou que je pus imaginer pour le rendre électrique ; tout fut inutile : le tout me sembloit un enchantement.

Tandis que je songeois à tout ce que j'imaginois avoir été la cause de mon mauvais succès avec ces globes, je me rappelai qu'un autre globe, que j'avois fait faire pour un ami, d'une matiere aussi peu cuite, que celle de mon dernier, & qui n'avoit qu'un pouce & demi de moins de diametre, réussissoit fort bien, & qu'il n'y avoit pas d'autre différence apparente entre eux, si ce n'est que le sien avoit deux goulots, & un axe qui passoit tout au-

travers, & que le mien n'en avoit qu'un, & point du tout d'axe. Voulant tout essayer je résolus de faire percer la virole de cuivre de mon globe, & d'y introduire un petit fil de fer pour lui servir d'axe. Cela fut exécuté ; mais tandis qu'on le perçoit, il se trouva malheureusement, à ce que je crus alors, mais le plus heureusement du monde en effet, qu'un morceau de ciment dur, de la grosseur d'environ une petite noix, fût poussé dans l'intérieur du globe. Quelque fâcheux que cela fût, j'étois impatient d'essayer ma nouvelle expérience, & je commençai aussi-tôt à faire tourner le globe, avec cet équivalent d'un axe, quoique pendant tout ce temps, le ciment faisoit du bruit, & en salissoit l'intérieur.

Je n'eus pas fait tourner longtemps ce globe, sans appercevoir clairement que sa vertu augmentoit. Quelques moments après elle étoit assez considérable, & je ne doutai pas que cela ne vînt de l'axe : j'avois même formé déjà une théorie assez plausible, pour expliquer pourquoi

un axe étoit nécessaire à un globe de cette grosseur. Voulant néanmoins vérifier le fait, & assurer ma nouvelle hypothèse, je retirai le fil de fer; mais à mon grand étonnement, la vertu du globe n'en fut point du tout diminuée : au contraire, elle continua de croître; & lorsque le ciment fut bien broyé & dispersé, au point d'avoir donné une espèce de doublure au globe, sa puissance devint extrêmement forte, & il fit aussi bien qu'aucun globe que j'eusse jamais vu. Dans cet état, je remarquai qu'après avoir électrisé une partie quelconque de la surface, les petits morceaux de ciment qui étoient dans l'intérieur, sautoient en s'éloignant du doigt ou de tout autre conducteur qu'on présentait en-dehors, à la distance d'environ deux pouces.

Ayant fait de cette manière imprévue, une réparation parfaite à ce globe, je remontai le plus grand; & considérant que le ciment n'agissoit probablement que comme auroit fait toute autre doublure électrique, j'y fis entrer un peu de soufre pilé, mêlé avec un peu de fleur

de soufre ; & je trouvai que sitôt qu'il y en eut assez pour le rendre à demi opaque, il réussit parfaitement bien.

Dans cet état, ce que fit voir ce globe, fut fort remarquable à plusieurs égards. La partie qui étoit frottée ne retenoit point de soufre, excepté aux endroits où le poli avoit été enlevé en quelque sorte, par l'émeri, dans la première opération. Ces endroits étant circulaires, le soufre qui s'y étoit amassé, représentoit les bandes de Jupiter. L'hémisphère opposé au goulot étoit chargé de deux fois autant de soufre que l'autre, & dans l'un & l'autre hémisphère, la couche de soufre étoit plus épaisse à mesure qu'elle s'éloignoit de l'équateur.

J'y mis ensuite une fois autant de soufre qu'auparavant, ce qui doubla également l'enduit par tout, mais laissa deux ou trois gros tas dans des endroits particuliers de la circonférence de l'équateur, où on le frottoit, & où je ne pus cependant appercevoir aucun défaut de poli. Après quoi, faisant tourner le globe, je

trouvai que sa vertu étoit presque entièrement détruite; & même l'amalgame ne put la faire revivre. En tâchant de tirer le soufre hors du globe, j'y fis un grand trou; & le nouveau globe fut brisé aussi le même jour par un morceau de ciment dur, qui tomba dedans. Ces accidents rendirent mes expériences imparfaites.

Je me proposai ensuite d'avoir un autre grand globe avec un seul goulot, & un grand trou au côté opposé, au moyen duquel je pusse aisément y introduire différents corps, & les en ôter, afin de trouver la cause des phénomènes ci-dessus. Mais craignant que cette suite d'expériences ne fût un peu trop coûteuse, & à la fin n'aboutît à rien, je me désistai à regret de l'entreprise.

J'eus cependant dans la suite l'occasion de tenter quelques expériences sur un sphéroïde de verre, d'environ un pied de diamètre, à une des extrémités duquel je fis faire un assez grand trou, par où je pouvois introduire ma main dans l'intérieur, & que je pouvois laisser ouvert ou fermé, à volonté, pendant

qu'il tournoit. L'autre bout étoit garni d'une virole de cuivre & d'une poulie , pour pouvoir l'adapter à la machine. Les expériences que je fis par son moyen , ne m'apprirent point ce que je cherchois à découvrir ; savoir , la cause de la non-électrification des grands globes dans les circonstances ci-devant rapportées ; parce que ce sphéroïde fut électrisé sans aucune doublure électrique. Mais cependant il est possible que le lecteur les juge dignes de lui être communiquées à d'autres égards.

Je mis d'abord dans l'intérieur mon mouchoir , & différentes autres substances non électriques ; & je remarquai que tant qu'elles se tinrent en un tas , & ne se dispersèrent pas de différents côtés du globe en même-temps , cela ne nuisit pas beaucoup à l'électrification ; mais quand mon mouchoir , &c. se développa , & s'étendit sur la surface du sphéroïde , l'électrification fut presque entièrement arrêtée.

J'y versai une certaine quantité de vif-argent ; & tant que le mouvement du sphéroïde fut modéré & permit au
vif-argent

vif-argent de rester au fond, ou de ne monter qu'à une petite hauteur, le sphéroïde ne s'électrifa que fort peu, & encore moins quand le vif-argent s'étendit davantage sur une portion considérable de la surface intérieure, quoique sans partager son mouvement. Mais quand le mouvement du sphéroïde fut assez rapide pour se communiquer au vif-argent, de sorte qu'ils n'avoient plus de vitesse respective, la vertu se rétablit toujours un peu; mais l'électrification fut encore fort foible.

Du verre poli, & d'autres corps électriques, n'eurent pas un effet sensible, non plus qu'un certain nombre de plumes à tuyau, ou une grande quantité de duvets de plumes, quoi qu'ils se dispersassent sur le champ, & couvrissent tout l'équateur du sphéroïde.

J'ajouterai à cette section sur l'électrification, que je fis tourner une fois un globe, fort mince, de 6 ou 7 pouces de diamètre, fait pour peser l'air, & qui n'avoit pas le quart de l'épaisseur des flacons de Florence ordinaires. Il fut électrisé très-

fortement par un cuir qui avoit trempé dans un mélange de suif & de cire, & dans lequel on avoit fait une certaine quantité d'amalgame. Je parvins avec ce globe à faire décharger d'elle-même ma jarre ordinaire sur plus de cinq pouces de sa surface extérieure, ce que je regarde comme une forte preuve de sa puissance. Il paroît résulter de cette expérience, que le peu d'épaisseur des globes de verre ou des tubes, n'est point du tout un empêchement à leur puissance électrique.

Dans le cours de ces expériences, j'ai lu la relation de M. Bergman, sur la maniere dont il bonifia un globe par une doublure de soufre fondu, & je m'étois proposé de l'essayer en finissant, parce que l'opération est désagréable; mais je me suis trouvé obligé de m'en départir de la maniere décrite ci-dessus.



PARTIE VIII.

SECTION II.

Expériences qui prouvent un courant d'air [144] partant des pointes des corps Électrisés, soit positivement, soit négativement.

PENDANT un cours d'expériences électriques que je faisois pour amuser quelques amis, un de la com-

✂ [144] Ce que l'on appelle ici un *courant d'air*, n'est rien moins que de l'air. Ce n'est pas du moins un air grossier, tel que celui que nous respirons; car on sait, (& il faudroit être bien ignorant pour ne le pas savoir) qu'un pareil air ne passe point au travers des pores des métaux. Si l'on disoit que c'est un air très-subtil, qui pénètre les pores

pagnie présenta par hasard à ma main un fil de fer pointu , tandis que j'étois monté sur le tabouret , je fus surpris alors de sentir un vent frais qui en sortoit , quoique , suivant la théorie du Docteur Franklin , le courant du fluide allât de ma main à la pointe. Alors je présentai mon nez à la pointe , & je sentis la même odeur forte de phosphore , que si la pointe eût été électrisée positivement. Ces faits me firent concevoir des doutes sur la direction du courant , & sur les principes de la théorie du Docteur Franklin ; & me conduisirent à faire le cours d'expériences suivantes , qui ne prouvent rien contre cette théorie ; mais qui établissent un vrai courant d'air partant des pointes de tous les corps électrisés [145].

de tous les corps ; alors je dirois que cet air très-subtil est la matière électrique. Aussi ce courant que l'on ressent en pareil cas , est vraiment un courant de matière électrique.

☞ [145] Comment se peut-il faire que des expériences qui prouvent clairement un fait directement opposé à la théorie du Doc-

Pour m'assurer de la route du fluide électrique , je commençai par décharger de grands coups à travers une quantité d'eau , sur laquelle nageoit de la poussiere ; & j'électrisai des fils de fer pointus , insérés dans des récipients fermés , remplis de fumée , &c. Mais ces expériences ne déterminant rien , je me rappelai à la fin , que la flamme est de tous les corps , celui qui est le moins sensiblement affecté par l'attraction ou la répulsion électrique ; mais qui l'est le plus facilement par la moindre haleine de vent , & je ne doutai point alors que le courant d'air ne fût dans la direction du fluide , étant pour ainsi dire , poussé par lui.

teur Franklin , ne prouvent rien contre cette théorie ? M. Franklin soutient qu'il ne sort absolument rien des corps électrisés négativement : les expériences suivantes prouvent évidemment qu'il y a une matiere qui sort de ces corps : donc ces expériences prouvent contre cette théorie. Ce qu'on peut dire de certain ; c'est que le raisonnement de l'Auteur prouve bien son inconséquence.

Dans cette intention , le 25 Février , je présentai la flamme d'une chandelle à un fil de fer pointu , électrisé tantôt négativement , tantôt positivement. Le souffle fut assez fort , dans l'un & l'autre cas pour dégarnir de flamme la plus grande partie de la mèche , la flamme étant chassée loin de la pointe ; & quelque fois une assez grosse chandelle pouvoit être éteinte par ce souffle ; mais dans tous les cas , l'effet fut le même , soit que le fluide électrique sortît de la pointe , soit qu'il y entrât [156].

En plaçant la flamme entre deux pointes , dont une communiquoit avec le premier conducteur électrisé positivement , & l'autre avec le plancher , la flamme fut soufflée de celle qui communiquoit avec le conducteur sur l'autre ; mais pas si loin que

• & [146] Peut-on croire qu'un fluide , qui ne feroit qu'entrer dans la pointe , chaufferoit la flamme loin de la pointe ? En pareil cas , il pousseroit plutôt la flamme vers la pointe. Puisqu'il la chasse toujours ; donc dans l'un & l'autre cas il sort de la pointe.

si l'autre n'y eût pas été. En changeant les pointes, l'effet fut toujours le même, soit que celle qui communiquoit avec le conducteur, fût la plus pointue ou la plus émoussée, la flamme s'en écartant toujours.

En renversant cette expérience, & faisant communiquer une des pointes avec le frottoir, & l'autre avec le plancher, la première souffla toujours la flamme vers la dernière. Il fut évident néanmoins, que la pointe qui communiquoit avec le plancher, souffloit pareillement : car elle contrebalançoit l'autre; & quand on l'approchoit de la flamme, elle l'élevoit presque perpendiculairement, lorsque l'autre pointe l'avoit séparée de la mèche.

En plaçant la flamme entre deux pointes, dont une communiquoit avec le frottoir, & l'autre avec le conducteur, elle étoit également affectée par les deux, étant toujours soufflée par la pointe dont elle étoit la plus proche.

Il faut remarquer, que quoique le courant d'air partant des poin-

tes , affectât la flamme d'une façon si sensible, cependant une petite portion de cette flamme , quand on la plaçoit bien près de la pointe , en étoit fortement attirée , tandis que la plus grande partie étoit soufflée dans un sens contraire par le courant d'air. Cet effet fut toujours le même , soit que la pointe fût électrisée positivement ou négativement ; cependant je crus voir , que la pointe négative attiroit la flamme plus sensiblement que l'autre [147].

✍ [147] Toutes ces expériences , & la plupart des suivantes , prouvent très-clairement ce double courant simultané de matière électrique , partant de tous les corps électrisés , de quelque manière qu'ils le soient , ainsi que des corps électrisables par communication , qu'on leur présente ; lequel double courant est connu sous le nom d'*effluences & affluences simultanées* , établies par M. l'Abbé Nollet. Malgré cela l'Auteur aime mieux supposer une chose impossible ; savoir , que l'air pénètre & passe au travers de tous ces corps , sans même dire ni pourquoi ni comment , que d'admettre ce double courant de matière électrique , que cependant il voit clairement ; parce qu'il est opposé à l'opinion de son compatriote. Partialité impardonnable à un Historien.

Pour faire souffler les pointes plus fortement , en ligne droite , je les renfermai quelquefois dans de petits tubes de verre.

Après cela je variaï cette expérience de la maniere suivante. Je chargeai l'intérieur d'une petite jarre positivement ; ensuite la posant sur un guéridon de verre , en contact avec un fil de fer pointu , je plaçai la flamme d'une chandelle à un pouce de la pointe , & je touchai le fil de fer de la jarre , avec une baguette de cuivre que je tenois à la main. Chaque fois que j'y touchois , la flamme étoit soufflée fortement par la pointe. Quelquefois la chandelle auroit été éteinte ; mais une autre pointe que l'on tenoit vis à-vis , soutenait la flamme ; & plus fortement si cette pointe étoit réunie à la baguette avec laquelle je touchois le fil de fer de la jarre. En chargeant la jarre négativement en - dedans , tous les effets furent les mêmes. En déchargeant la jarre à travers les pointes , la flamme étant placée en droite ligne entre elles , elle fut agi-

tée ; mais sans être soufflée d'un côté plus que de l'autre.

Pour détruire tout l'effet de l'attraction & de la répulsion électriques, & laisser le courant d'air agir seul, j'interposai des morceaux de fil de laiton, communiquant avec la terre, entre les pointes de fil de fer & la flamme ; & je trouvai que le vent en étoit plutôt augmenté que diminué.

Ayant fait part de ces expériences au Docteur Franklin, il me conseilla d'essayer la force de ce courant sur des *girouettes de papier*, telles qu'il les a décrites dans ses lettres ; car selon lui, elles sembloient tourner indifféremment d'un côté ou de l'autre, selon qu'il leur arrivoit de commencer d'abord. En conséquence, je pris un morceau de liege, & j'enfonçai dans les côtés treize girouettes, qui étoient chacune la moitié d'une carte, bien séchées, & qui partoient chacune du centre du liege. J'enfonçai dans ce liege une aiguille, par le moyen de laquelle je suspendis le tout à un aimant.

Je tins ces girouettes à deux ou trois pouces d'un fil de fer, communiquant avec la garniture extérieure de la jarre, placée sur un guéridon électrique, de la manière qui a été décrite ci-dessus; & j'observai, que toutes les fois que je tirois une étincelle du fil de fer, communiquant avec l'intérieur, les girouettes étoient fortement soufflées & contraintes de tourner, comme si le courant d'air étoit venu de la pointe; tandis que suivant la théorie du Docteur Franklin, le fluide électrique s'y introduisoit. Si on les faisoit tourner dans un sens contraire, le courant les arrêtoit aussitôt, & ne manquoit jamais de les faire reculer, & de les faire ensuite mouvoir comme auparavant [148].

Quand les fils de fer communiquant avec le plancher, furent placés entre les girouettes & la pointe, pour détruire toute l'attraction &

☞ [148] Ce qui prouve très-clairement que le fluide sortoit de cette pointe, & par conséquent que la théorie du Docteur Franklin est mal fondée.

la répulsion électriques , les girouettes continuerent à se mouvoir aussi vivement que jamais. Lorsque la jarre étoit assez fortement chargée , on pouvoit rendre le mouvement des girouettes si rapide , qu'on avoit peine à les distinguer les unes des autres ; le tout paroissant tourner comme un solide.

J'observai de plus , que les girouettes tournoient très-vivement , non-seulement quand je les tenois proche de la pointe , mais aussi quand je les tenois à la distance de six ou sept pouces des côtés du fil de fer , que je faisois quelquefois d'une longueur considérable. D'un côté du fil de fer , le courant faisoit tourner les girouettes dans un sens ; & de l'autre côté , dans un sens contraire : & en les changeant promptement de côté , leur direction pouvoit être changée plusieurs fois pendant la décharge d'une petite jarre.

Je fis avancer les pointes de deux côtés en même temps , & je remarquai que les deux courants étoient semblables ; & pareillement quand les pointes faisoient entr'elles un an-

gled roit. Dans cette position des fils de fer, on observoit avec plaisir, que les girouettes se mouvoient d'un côté quand je les tenois proche des fils de fer, & qu'elles changeoient subitement, & tournoient dans un sens contraire, quand on les rapprochoit de l'autre.

Jusqu'ici j'avois fait mes girouettes d'un papier extrêmement sec, pour qu'elles fussent moins affectées par l'attraction & la répulsion électriques, & afin de rendre ainsi le courant d'air moins équivoque. Mais M. Canton, m'ayant demandé d'essayer des girouettes qui fussent conducteurs, je trempai d'abord dans l'eau mes girouettes de papier, & ensuite je fis avec du clinquant une suite de girouettes de la même forme que les autres. Ces girouettes étant des conducteurs d'électricité, rendirent plus libre le courant de la matière électrique, & conséquemment en occasionnant un plus grand mouvement dans l'air, elles tournerent avec plus de rapidité que les précédentes. Lorsqu'elles étoient isolées, elles étoient affectées préci-

sément comme l'avoient été celles de papier sec.

Avec ces girouettes je variaï l'expérience d'une manière qui fit voir plus clairement qu'auparavant, que le courant étoit le même malgré le changement d'électricité. J'isolai une jarre, de la garniture extérieure de laquelle partoît un fil de fer, & j'approchai les girouettes de clinquant de son extrémité. Tout le temps que la jarre fut à se charger, les girouettes tournerent avec une grande rapidité, comme si elles eussent été poussées par un vent, sortant de la pointe. En tenant la jarre, le fil de fer pointu & les girouettes dans la même situation, & déchargeant la jarre par degrés, en touchant de temps à autre le fil de fer qui communiquoit avec le dedans, les girouettes tournerent toujours dans le même sens, & autant qu'on le put apercevoir, avec la même force.

Pour varier l'expérience, je plaçai une jarre chargée sur un tabouret porté sur des pieds de verre, un fil de fer pointu sortant de la garniture, avec une certaine quantité

de limaille de cuivre devant la pointe, & une chaîne de cuivre communiquant avec le terrain du côté opposé à celui où étoit la limaille. Dans cette position, chaque tentative que je fis pour décharger la jarre, jetta loin de la pointe une quantité considérable de la limaille, qui fut élevée de sept ou huit pouces de haut, & soufflée à une distance assez grande. En ôtant le fil de fer pointu de la garniture de la jarre, & le réunissant avec la chaîne, les mêmes tentatives pour la décharger, soufflèrent la limaille sur la jarre. En me servant de deux pointes, l'une à la jarre, & l'autre à la chaîne, la limaille fut agitée & enlevée; mais sans être soufflée d'un côté plus que de l'autre. La fleur de farine fit à peu-près le même effet [149].

✍ [149] Si M. Priestley eût eu intention de prouver l'existence des *effluences & affluences simultanées* de M. l'Abbé Nollet, & le ridicule de la distinction des deux électricités positive & négative, il n'auroit pas pu mieux s'y prendre; car ses expériences prouvent très-clairement l'une & l'autre.

Enfin , je fis l'expérience du courant avec des girouettes sous la forme d'un tournebroche à fumée , qui réussirent aussi bien que les autres. Elles se mirent en mouvement , quand on les tint à plus d'un pied au-dessus de la pointe , & pareillement à une distance considérable au-dessous , quand on l'eut tournée en en-bas.

Après avoir fait ces expériences , je lus dans le traité de M. Wilson sur l'électricité , que les girouettes ne tourneroient pas dans le vuide. Je l'essayai , & trouvai le fait véritable ; je découvris en même-temps , qu'elles ne tournoient pas même dans un récipient fermé , quoique plein d'air ; mais où l'air n'avoit pas une circulation libre.

Le courant d'air sortant des pointes des corps électrisés en *plus* ou en *moins* , n'est pas plus difficile à expliquer dans l'hypothèse du Docteur Franklin , de l'électricité positive &

Malgré cela il ne veut pas en convenir , par les raisons que j'ai dites ci-dessus , Note 147.

négative, que tout autre cas de répulsion électrique. Les particules de l'atmosphère qui sont auprès des pointes des corps électrisés, ayant pris par leur moyen plus ou moins que leur portion naturelle du fluide électrique, doivent suivant la règle donnée ci dessus, se porter aux endroits où elles peuvent se décharger ou se charger elles-mêmes, selon le besoin. Si l'on demande pourquoi les particules de l'atmosphère ne s'écartent pas de toutes les parties du corps électrisé, aussi bien que des pointes ; on répond que, comme la pression de l'atmosphère ne permet pas qu'il se fasse de vuide, & comme l'attraction & la répulsion électriques sont très-puissantes aux pointes des corps, parce que le fluide entre ou sort plus aisément aux pointes (de quelques principes que cet effet dépende), l'atmosphère électrisée (négativement ou positivement, peu importe,) doit s'écarter des pointes plutôt que de tout autre endroit, & le poids de l'atmosphère force l'air des endroits voisins à se rendre sur les parties plat-

tes du conducteur électrisé; malgré les efforts qu'il peut faire pour s'en écarter [150].

☞ [150] Je laisse au lecteur à réfléchir sur cette explication. Après quoi je lui demanderai s'il trouve qu'elle rende bien raison de ce vent, que l'on sent sortir des pointes des corps électrisés, soit positivement, soit négativement, ainsi que des pointes des corps électrisables par communication, qu'on présente aux corps électrisés? Les *effluences & affluences* de M. l'Abbé Noller, ne rendent-elles pas beaucoup plus clairement & plus simplement raison de ces faits? Pourquoi donc n'en pas convenir? pourquoi donner ainsi la torture au raisonnement, pour tâcher d'expliquer un fait qui prouve le contraire du système qu'on a adopté? Enfin, pourquoi ne pas abandonner ce système des deux électricités, positive & négative; puisqu'il est si mal fondé?



PARTIE VIII.

SECTION III.

Expériences sur l'air Mophétique, & sur le Charbon.

J'AI rapporté plusieurs exemples des erreurs des autres; pour montrer que je ne prétends pas m'épargner moi-même, je vais actuellement en rapporter une des miennes. Je n'aurois cependant pas parlé de cette méprise, si elle n'eût pas conduit à une découverte réelle.

Ayant lu & trouvé par ma propre expérience, qu'une chandelle ne brûleroit pas dans l'air qui a passé à travers un feu de charbon, ou par les poumons des animaux, ou dans cet air que les Chimistes appellent *air mophétique*, je considérai quelle sorte de changement il éprouvoit en pas-

fant par le feu , ou par les poumons , &c. & s'il n'étoit pas possible de le rétablir dans son premier état , par quelque opération ou par quelque mélange. Pour cet effet , je lui communiquai un grand mouvement intestinal ; j'y fis entrer une quantité de matiere électrique , sortant de la pointe d'un conducteur , & je fis sur lui différentes autres opérations ; mais sans aucun effet.

Entr'autres expériences , j'y plongeai une bouteille chargée ; mais quoique je ne m'apperçusse pas , qu'elle produisît aucun effet sur l'air , je fus surpris de trouver , en retirant la bouteille , qu'elle étoit entièrement déchargée. J'imaginai cependant alors que cette décharge avoit été causée par quelque imperfection dans la maniere de faire l'expérience , à laquelle je ne pouvois pas aisément remédier.

Ensuite concluant d'après quelques expériences , qui me sont particulières , & d'après quelques autres du Docteur Macbride , que cet air mophétique n'étoit pas de l'air ordinaire ; mais un fluide d'un genre par-

ticulier , qui avoit plusieurs propriétés fort différentes de celles de l'air ordinaire , je songeai à reprendre mes expériences pour m'assurer s'il n'étoit pas différent de l'air ordinaire , par rapport à l'électricité ; l'air mophétique étant peut-être un conducteur , au lieu que l'air ordinaire est un non-conducteur.

En conséquence , dans le courant de Janvier 1766 , je remplis un récipient , qui étoit ouvert par le haut & qui tenoit environ trois pintes , d'air fortant de mes poumons , & avec toutes les précautions dont je pus m'aviser , j'y plongeai une petite bouteille chargée. En la retirant après qu'elle y eut resté environ deux secondes , je la trouvai tout-à-fait déchargée , précisément comme cela seroit arrivé , si je l'avois plongée dans l'eau. Je répétai l'expérience plusieurs fois , & toujours avec le même succès. De crainte que je n'eusse déchargé la bouteille de façon ou d'autre en la passant dans l'ouverture du récipient , je changeai l'air ; après quoi j'y introduisis la bouteille chargée comme auparavant , à

plusieurs reprises; mais jamais je ne trouvai sa charge diminuée. D'où je conclus que dans le premier cas, elle devoit avoir été déchargée par la qualité de l'air qui étoit dans le récipient.

Comme il me restoit encore quelque soupçon, que la bouteille pût avoir été déchargée par l'humidité qui s'étoit mêlée avec l'air en sortant de mes poumons : quoique je ne doutasse pas que ce qui s'y trouvoit d'humidité, ne fût promptement attiré par les parois du vase de verre, de maniere à en laisser le centre dégagé, & que je ne crusse pas que l'humidité qu'on pouvoit supposer contenue dans l'air, fût capable de décharger la bouteille si promptement) je répétai aussi tôt l'expérience avec de l'air que je crus ne pouvoir être soupçonné contenir de l'humidité.

Je remplis le même récipient d'air tiré du centre d'un feu de charbon, & en y plongeant la bouteille chargée, comme j'avois fait auparavant, je la trouvai aussi complètement déchargée que dans le cas précédent. Je répétai aussi cette expérience quan-

tité de fois , & toujours avec le même succès. En changeant pareillement l'air , & y introduisant ensuite la bouteille , je ne la trouvai point déchargée. Il me parut donc qu'il n'étoit pas douteux que cet air dans lequel la flamme ne peut pas subsister , fût un conducteur d'électricité.

Je fus confirmé dans cette opinion en plaçant une bouteille garnie dans un récipient rempli d'air mophétique , & trouvant qu'il étoit absolument impossible de la charger le moins du monde dans cette situation ; quoi qu'elle se chargea fort bien , au moment que je la tirai hors de cet air , sans même qu'il fût besoin de l'essuyer ; ce qui sembloit prouver que l'impossibilité de la charger ne venoit d'aucunes vapeurs humides , qui s'attachassent au verre.

Je fus encore confirmé à croire la puissance conductrice de l'air mophétique , en considérant que tous les corps métalliques , qui sont les conducteurs les plus parfaits que nous connoissions ; sont composés d'une terre vitrifiable , & de ce que les

Chimistes appellent *phlogistique*, qui n'est probablement rien autre chose que ce même air mophétique dans un état fixe.

Croyant avoir fait une découverte complete, & même de quelque importance, après avoir répété bien des fois les expériences ci-dessus, & beaucoup d'autres dans la même intention, il m'arriva une fois de changer l'air mophétique pour l'air ordinaire dans mon récipient, sans avoir essuyé l'intérieur du verre, comme j'avois coutume de le faire, quoique je l'eusse toujours fait sans autre dessein que de changer l'air plus efficacement; mais alors, quoique l'air fût suffisamment changé, en remuant plusieurs fois le récipient de haut en-bas, je n'y eus pas plutôt plongé la bouteille, que je la trouvais déchargée de la même manière qu'elle l'avoit été dans l'air mophétique. La décharge avoit sans doute été faite par l'humidité de l'intérieur. Pour m'en assurer, j'humectai le dedans du récipient avec une éponge, & je remarquai qu'aucune bouteille n'y pouvoit demeurer chargée le moindre

moindre espace de temps. Cela me fit voir que les expériences rapportées ci-dessus étoient douteuses.

Le Docteur Franklin, à qui j'avois communiqué ces expériences, se les rappella, quand il alla l'été dernier à Pymont, où il y a toujours une grande masse d'air mophétique au-dessus de la surface de la source médicinale (car cet air a évidemment plus de pesanteur spécifique, que l'air ordinaire, & ne se mêle pas facilement avec lui). Mais n'ayant pas un appareil convenable, & la compagnie y faisant des expériences qui ne venoient pas au sujet, il ne fit rien qui fût décisif; cependant du peu d'expériences qu'il put faire, il en conclut que cet air n'étoit pas un conducteur.

Ces expériences sur l'air mophétique, toutes trompeuses ou du moins toutes incertaines qu'elles étoient, me conduisirent cependant à une découverte qui pourra jeter peut-être quelque nouveau jour sur quelques-uns des principes fondamentaux de l'Electricité; & qui certainement fortifie le soupçon que

j'ai eu , que l'air mophétique peut être un conducteur du moins dans son état fixe.

Voyant que je ne pouvois tirer aucun parti de l'air mophétique lui-même (car j'avois tâché de me le procurer de différentes manieres , mais sans succès) , je considérai que c'étoit du charbon que j'en avois tiré la plus grande quantité , & je pensai que je ferois bien d'essayer le charbon lui même en substance. En effet , le 4 Mai 1766 , j'essayai le charbon de différentes façons , & en différents états , & je trouvai comme je l'avois soupçonné , que c'étoit un excellent conducteur d'électricité.

En présentant un morceau de charbon au premier conducteur , en même-temps que j'y présentai mon doigt , ou un morceau de fil de laiton , j'observai constamment que l'étincelle électrique frappoit le charbon avant l'un ou l'autre des autres conducteurs , pour peu qu'il s'en trouvât plus près qu'eux. A cause de sa surface fort rude , le charbon ne tiroit pas du conducteur une forte étincelle , à moins qu'on ne le ren-

dît un peu plus uni, & qu'on ne l'approchât à environ un demi-pouce de distance; pour lors il parut faire aussi bien qu'aucun morceau de métal, y ayant un courant continu d'un feu électrique dense & blanc, entre le conducteur & lui. J'ai essayé le charbon dans toutes sortes de températures, sans trouver aucunes altérations dans sa puissance conductrice.

J'ai placé plusieurs morceaux de charbon, au moins douze ou vingt, de différentes grandeurs, dans un circuit, & j'ai déchargé à travers une jarre ordinaire. Alors la décharge parut aussi parfaite, que si j'avois placé de la même manière autant de morceaux de métal. Vers le milieu du circuit, je plaçai deux des morceaux à environ un pouce & demi l'un de l'autre; mais lors de la décharge, l'étincelle franchit cet espace sans rien perdre de sa force. Je fis pareillement la décharge, en tirant une étincelle du fil de fer de la jarre, avec un morceau de charbon; mais le bruit n'en fut pas si éclatant que quand je fis la décharge avec

un morceau de métal. Ce qu'il y eut de remarquable ; c'est qu'il s'éleva une grosse fumée noire entre chacun des morceaux de charbon , au moment de la décharge ; mais l'inflammation fut momentanée , & je ne pus point appercevoir le feu sur le charbon.

Pour prouver la puissance conductrice du charbon de la manière la plus incontestable , je pris un morceau de bois séché au four , dont je m'étois souvent servi pour isoler , parce que c'étoit un excellent non-conducteur , & le mettant dans un long tube de verre , je le plaçai dans le feu , & le convertis en charbon. Il s'en éleva pendant cette opération une grande quantité de fumée grossière , de sorte que paroissant se dépouiller de plus en plus de son humidité , on se seroit attendu qu'il seroit devenu un meilleur non-conducteur ; mais à l'essai , sa propriété électrique se trouva tout-à-fait perdue ; il étoit devenu un très-bon conducteur.

Les expériences ci-dessus rapportées furent faites d'abord avec du

charbon de bois, dont je trouvai des morceaux qui avoient différens degrés de puissance conductrice; mais les plus parfaits conducteurs que je trouvai dans ce genre, furent quelques morceaux de charbon de terre. Ceux-ci me paroissent être à tous égards d'aussi parfaits conducteurs que les métaux, ils reçoivent du principal conducteur une étincelle forte & brillante, quoique rarement à plus d'un pouce de distance, à cause de la rugosité de leur surface, qu'on ne peut pas leur ôter; & quand on décharge une jarre à travers ces morceaux ou par leur moyen, on n'apperçoit aucune différence entre eux & les métaux, soit pour la couleur de l'étincelle électrique, soit pour le bruit que fait l'explosion. Quand on les casse, leur cassure ressemble beaucoup à celle de l'acier. Il y a cependant une grande variété dans les propriétés électriques de différens morceaux de cette espèce de charbon; & faute d'une occasion commode, je n'ai pas encore réussi à connoître avec une certitude suffisante les circonstances de

la préparation, &c. d'où dépend cette variété.

J'aurois préféré à bien des égards l'examen du charbon de bois ; particulièrement parce que dans ce cas la même substance est convertie , d'un corps électrique parfait , qu'elle étoit, en un conducteur parfait ; & que l'on peut trouver dans différents échantillons tous les degrés de puissance conductrice ; au lieu que le charbon de terre est par lui-même un conducteur , quoique imparfait [151]. Mais n'ayant pas les commodités nécessaires , j'ai pris des échantillons de toutes les variétés que j'ai cru trouver dans la même mine de charbon de terre , par rapport à leur proximité ou éloignement de la surface de la terre , &c. mais quoique je les aie examinés

✂ [151] L'Auteur vient de dire tout-à-l'heure , que le charbon de terre lui paroît être , à tous égards , un aussi parfait conducteur que les métaux , maintenant il dit qu'il n'est qu'un conducteur imparfait. Il est fâcheux d'avoir si peu de mémoire : on se contredit souvent.

avec tout le soin & l'attention dont j'étois capable, & de toutes les manieres qui me sont venues dans la tête; les différences, s'il y en a quelques-unes, ont été si petites que je n'ai rien apperçu, que j'en puisse regarder comme la cause.

Je trouve même que les braises ordinaires tirées d'un feu découvert, provenantes de l'espece de charbon que nous brûlons communément, ne le cèdent guere au charbon, que l'on laisse flamber, & qu'on couvre bien exactement aussi-tôt qu'il est bien brûlé, & avant qu'il se soit formé aucune cendre. Les charbons & les braises du feu ordinaire, se trouvant aisément à portée, je n'ai pas manqué de faire sur eux toutes les expériences que j'ai cru de quelque utilité, excepté que je n'ai pas eu la commodité d'essayer une variété suffisante de charbons. J'en ai tiré plusieurs du feu, sitôt qu'ils ont cessé de flamber; & de ceux-ci j'en ai couvert quelques-uns de cendres, j'en ai éteint d'autres dans l'eau, & j'en ai laissé refroidir d'autres en plein air. J'ai réduit aussi quelques

morceaux de charbons en braise , dans un vaisseau de verre , sans les laisser flamber , j'ai traité de la même façon différents morceaux de chêne , coupés de la même planche ; mais en les examinant , j'ai trouvé que les différences , s'il y en a quelque-une , par rapport à leur puissance conductrice de l'électricité , étoient fort peu considérables , j'ai pensé que la braise d'un charbon que nous appelons *Kennel* , & qui est remarquable en ce qu'il jette beaucoup de flamme en brûlant , étoit un meilleur conducteur , que celle du charbon ordinaire ; mais la différence peut venir de ce qu'il a la texture plus uniforme , & la surface plus unie. Le charbon qui jette une odeur forte & sulphureuse en brûlant , & de laquelle ce qui reste n'est pas même tout à fait dépouillé , a paru être un aussi bon conducteur , que celui de l'autre espèce qui est plus estimé.

Je me suis trouvé fort embarrassé moi-même dans ce cours d'expériences pour trouver une méthode suffisamment exacte , à l'effet d'assurer

la différence des substances conductrices; & je désirerois que les Electiciens travaillassent à cette recherche. Une des meilleures que je connoisse, & que j'ai, entre autres, appliquée dans cette occasion, est le résidu des décharges, mesuré par l'électrometre de M. Lane. On fait fort bien que plus les conducteurs qui forment le circuit sont mauvais, plus est grand le résidu qui demeure dans une bouteille après la décharge, & l'électrometre de M. Lane, qui mesure une explosion, mesurera pareillement le résidu. Pour appliquer cette méthode avec exactitude, j'ai placé dans le circuit des morceaux de charbon, &c. de même longueur; je me suis servi de la même chaîne dans chaque expérience, & j'ai employé la même disposition de chaque partie de l'appareil; j'ai aussi rendu les explosions exactement égales; & après chaque décharge j'ai complété le circuit par la chaîne avant que de prendre le résidu; enfin j'ai eu grand soin de mettre le même temps à chaque opération; ce que j'ai répété un grand

nombre de fois. Cette méthode de mesurer la puissance conductrice des substances, est celle que j'ai apprise de M. Lane, à qui je dois renvoyer mon lecteur, si ce que j'ai dit, n'est pas tout-à fait intelligible. D'un autre côté, si j'en ai trop dit, cet ingénieux Electricien doit s'en prendre à lui-même pour avoir tant différé à publier la description de son électromètre, & de ses différents usages.

En suivant ces expériences sur le charbon, j'en brûlai un morceau, que j'avois trouvé être un très-excellent conducteur, d'abord entre deux creusets, & ensuite à feu nud, & je l'essayai différentes fois, jusqu'à ce qu'il fût presque entièrement brûlé ; mais contre mon attente, je trouvai sa propriété fort peu diminuée. Je fus surpris pareillement de trouver que la suye soit du charbon de bois, soit du charbon de terre, ne transmettoit presque point du tout l'électricité. J'employai la longueur de cinq ou six pouces de suye, de charbon de terre, pour faire partie du circuit électrique, qui établissoit la communication entre l'in-

térieur & l'extérieur d'une jarre chargée ; ce qui dura plusieurs secondes , & cependant je trouvai que la charge n'étoit pas diminuée de beaucoup. un morceau de suye de bois , qui est une substance ferme & luisante , qui ne salit point les doigts , & qui paroît avoir la fracture polie en plusieurs endroits , conduiroit difficilement aucune portion d'une charge dans le degré le moins sensible. En le frottant contre ma main ou contre ma veste pendant un temps de gelée (quoiqu'il fût difficile d'y trouver quelque portion assez grande & assez lisse pour cela) il m'a paru plus d'une fois qu'il attiroit le fil d'épreuve. La mèche d'une chandelle ne transmettroit pas une commotion , quoiqu'elle fût placée au milieu du circuit , & elle fut aisément mise en feu par l'explosion d'une petite jarre.

Cependant , malgré mon peu de succès , je ne doute nullement que quiconque , qui , avec un peu de sagacité , aura la commodité de faire des expériences dans un laboratoire , où il pourra réduire en char-

bon toute sorte de substances, par différentes méthodes, ne parviens bientôt à s'assurer de ce qui rend le charbon conducteur d'électricité. Dans toutes les méthodes dont je me suis servi pour faire du charbon, je laissois échapper les vapeurs; mais que l'on essaye les substances réduites en charbon sans aucune communication avec l'air extérieur, ou bien quand les vapeurs qui en sortent, rencontreront différents degrés de résistance à leur évafion, qu'on s'en assure par une pression actuelle.

Outre sa propriété de conducteur d'électricité, le charbon est à bien d'autres égards une substance fort singulière; il n'y a aucun moyen de le détruire, qu'en le faisant brûler en plein air, & cependant il ne paroît pas qu'aucun Chymiste l'ait encore suffisamment étudié. Un examen convenable de cette substance promettrait beaucoup, non-seulement pour déterminer quelle est la cause de sa qualité conductrice, & peut-être de toutes les puissances conductrices; mais encore pour ou-

vrir le chemin à différentes autres découvertes importantes dans la Chimie, & la Physique; & cette matière ne paroît pas difficile à déterminer.

Le charbon de terre, & probablement toutes les autres substances, en même-temps qu'elles perdent beaucoup de leur poids, augmentent considérablement de volume en se réduisant en charbon. Ne semble-t-il pas suivre de là, que la vertu conductrice du charbon peut être occasionnée par la grandeur de ses pores, suivant l'hypothèse du docteur Franklin, que les substances électriques ont les pores extrêmement petits, ce qui est cause qu'ils sont lisses dans l'endroit de la fracture?

Ou bien, puisque les chaux des métaux, qui sont des corps électriques, deviennent métaux & conducteurs, lorsqu'on les fond en contact avec du charbon, les métaux eux-mêmes ne sont-ils pas conducteurs d'électricité, en conséquence de quelque chose que le charbon leur communique? Cette chose com-

muniquée n'est-elle pas l'air mophétique, puisque les Chymistes modernes supposent que c'est tout ce que les chaux métalliques demandent pour leur revivification ?

Cependant cette suite d'expériences renverse évidemment une des maximes des plus anciennes , & jusqu'ici universellement reçue en électricité ; savoir, que l'eau & les métaux sont conducteurs , & tous les autres corps non - conducteurs. Car voici une substance qui clairement n'est ni eau ni métal , & qui est cependant un bon conducteur.



PARTIE VIII.

SECTION IV.

Expériences sur la puissance conductrice des différentes substances.

TROUVANT quelque contrariété d'opinion parmi les Electriciens sur la nature de la *glace*, les uns la regardant comme un conducteur d'électricité, les autres comme un non-conducteur, au point même d'affirmer qu'elle est susceptible d'être chargée comme le verre, je profitai de l'occasion d'une gelée assez forte, au mois de Février, pour me bien assurer du fait.

Pour y parvenir je pris un grand glaçon; je le nettoyai bien, & j'abattis toutes les pointes qu'il pouvoit avoir. Ensuite, tandis qu'il étoit

encore parfaitement glacé , je l'isolai , la nuit en plein air , où j'avois fait porter ma machine exprès , tandis qu'il geloit très-fort.

Alors en passant une plume sur sa surface , je le trouvai bien sec ; je l'électrisai , & je tirai de toutes ses parties de grandes étincelles qui n'avoient pas moins d'un pouce de longueur. J'y chargeai une jarre presque aussi bien qu'au premier conducteur ; je déchargeai aussi la jarre à travers , & le long de sa surface en plusieurs endroits ; de sorte que je ne doutai plus que la glace ne fût à peu-près un aussi bon conducteur d'électricité que l'eau , pour essayer la même chose plus efficacement ; je plaçai en pleine campagne , une jarre chargée , & au moyen d'une très-longue chaîne , je la déchargeai sur un étang , le long d'une grande surface de glace ; cette surface étant très-seche , & la gelée continuant à être très-forte. Mais la glace n'étant pas un si bon conducteur que le métal , si la chaîne ; qui communique avec l'extérieur de la jarre , se trouvoit placée à cinq ou six

pouces de l'anneau du fil de fer qui communique avec l'intérieur, le feu frapperoit la chaîne le long de la surface de la glace sans y entrer.

La neige est évidemment un conducteur moins bon que la glace ; sans doute parce que les parties ne se touchent pas les unes les autres, comme celles de la glace.

Trouvant aussi que les Electriciens n'étoient pas parfaitement d'accord sur la puissance conductrice du verre chaud, & que les moyens dont on s'est servi pour le prouver, étoient sujets à quelque objection ; puisque quand l'électricité étoit communiquée le long de la partie extérieure du verre, on pouvoit dire que c'étoit l'air chaud, & non le verre chaud qui étoit le conducteur ; il me vint dans l'idée que l'expérience suivante détermineroit cette question d'une façon plus satisfaisante qu'on ne l'avoit fait jusqu'ici.

Je me précautionnai d'un tube de verre d'environ quatre pieds de longueur ; & au moyen du mercure que je versai dedans, & d'une feuille d'étain, que j'y appliquai en

dehors , je chargeai environ neuf pouces de sa partie inférieure. Ensuite tirant soigneusement la feuille d'étain , & renversant le mercure , je fis chauffer , jusqu'à rougir la partie chargée du verre ; & je trouvai en replaçant la garniture , qu'il étoit déchargé.

Je répétai l'expérience une seconde fois avec le même succès ; de sorte que je ne doutai pas que ce verre étant rouge , ne fût perméable au fluide électrique ; il n'auroit pas pu faire le tour pour aller du dedans au-dehors , sans parcourir une surface de six pieds de verre , dont la plus grande partie étoit très froide , & le tout parfaitement sec.

Il est évident que la charge ne s'étoit pas perdue en transvasant le vif-argent ; quand je répétai cette partie de l'expérience , sans chauffer le verre , la charge se trouva fort peu diminuée.

Quelque temps après , préparant du bois séché au four pour servir à isoler , je trouvai qu'en m'en servant aussi-tôt après qu'on l'avoit tiré du four , il ne pouvoit point du tout

répondre à mes vues. L'électricité alla par son moyen se perdre au plancher. Mais quand il eut resté dans la même situation, jusqu'à ce qu'il fût refroidi, il isoloit fort bien.

Après cela je fis chauffer fortement un morceau de bois séché au four, dont je m'étois servi précédemment pour isoler; & quand il fut assez chaud pour que j'eusse peine à le tenir dans ma main, il tira du conducteur une étincelle grêle, d'environ un pouce de longueur; mais il ne déchargea point une jarre tout d'un coup. Il le fit cependant sans bruit, presque aussi bien que du bois humide.

En considérant le pouvoir conducteur du charbon, & la manière dont on le fait; c'est-à-dire, en brûlant des substances inflammables dans un endroit fermé, & ordinairement sans flamber, je me suis trouvé conduit à faire un petit nombre d'expériences sur le pouvoir conducteur des émanations des corps qui flambent, dans le temps même de leur émission; car quelles que fussent ces émanations, elles sembloient en

quelque sorte contenir le principe conducteur. Cette substance ou principe, ou comme on voudra l'appeler, qui ne peut être exhalé qu'en flamme, & non en fumée, rend dans ce cas un corps conducteur; au lieu que si on le laisse échapper, le pouvoir conducteur en est diminué.

On a observé il y a long-temps le pouvoir conducteur de la flamme d'une chandelle; mais on ne l'a point comparé avec celui d'autres corps; & quelques-uns ont prétendu que ce n'étoit rien autre chose que la chaleur communiquée à l'air voisin. Les expériences que je vais rapporter, semblent renverser cette hypothèse, & établir celle dont j'ai fait mention ci-dessus.

Le 14 Mars, ayant tenu une petite bouteille chargée, pendant une seconde au plus, à deux ou trois pouces de la flamme d'une chandelle, soit au-dessus ou au dessous, où la chaleur étoit peu considérable, & la raréfaction de l'air presque nulle, elle fut totalement déchargée. La même chose arriva quand je me

servis de la flamme d'une bougie, ou de celle de l'esprit-de-vin. Je l'approchai beaucoup plus d'une pelle rouge, & elle ne fut pas déchargée si-tôt à beaucoup près : & quand je la tins très-proche d'un morceau de verre chaud jusqu'à rougeur, elle ne fut point déchargée du tout, excepté par une explosion, qui fut apparemment occasionnée par le verre chaud. On a fait des expériences routes semblables en plaçant la chandelle, la pelle-à-feu, & le verre rouge auprès du premier conducteur. On a trouvé aussi que la petite bouteille, dont on a parlé ci-dessus, ne pouvoit pas être déchargée au foyer d'un miroir concave. J'observai vers le même-temps, que cette bouteille fut déchargée bien plutôt en la faisant passer à travers la vapeur, qu'à travers la fumée.

Mais la petite jarre dont j'ai parlé ci-dessus, fut déchargée sans bruit dans ces expériences ; & quoiqu'elles parussent clairement être en faveur du pouvoir conducteur des émanations qui s'exhalent en flamme,

elles ne présenterent rien de bien frappant ; mais par la suite , quand j'eus construit une batterie électrique , je répétai les expériences d'une manière beaucoup plus frappante & plus convainquante.

Le 15 Décembre , je présentai la flamme d'une chandelle entre deux boutons de cuivre , l'un communiquant avec l'intérieur , & l'autre avec l'extérieur de la batterie , & j'observai qu'à mesure que la flamme s'avança vers eux , elle commença à prendre un mouvement de trépidation extrêmement vif , & fut attirée des deux côtés fortement vers chaque bouton ; laissant la mèche à nud par le haut ; & aussi-tôt que la flamme fut tout-à-fait entre les baguettes , la batterie se déchargea tout à la fois à la distance de trois pouces & demi. C'est une fort belle expérience. L'interposition de la flamme entre les deux verges de cuivre , est la même chose , que de mettre le feu à une traînée de poudre à canon , qui fait explosion sur le champ.

Pour comparer le pouvoir con-

ducteur de ces émanations avec d'autres substances , j'ai fait passer entre les deux verges dont je viens de parler , la vapeur dense provenant d'une chaudiere d'eau bouillante , dans le moment où elles étoient presque à la distance à laquelle la batterie fait explosion dans l'air ; mais cela n'occasionna pas la décharge ; non plus que la fumée de résine , ni celle d'une chandelle nouvellement éteinte ; mais lorsque j'avançai la meche en feu vers les verges , elle en fut très - vivement agitée par le vent , & quand elle fut placée entre elles , qui n'étoient qu'à un pouce de distance ; la décharge se fit , & la chandelle fut rallumée de nouveau.

Pour comparer le pouvoir conducteur de la flamme avec celui d'autres corps , qui ont plus de chaleur , mais qui fournissent moins d'émanations , je mis une pelle rouge entre les deux verges ; mais cela ne produisit la décharge de la batterie , que lorsque les verges furent rapprochées à environ un pouce & demi l'une de l'autre ; de sorte que l'ex-

plosion se fit à-peu-près au double de la distance ordinaire , en y comprenant l'espace occupé par la pelle : cependant l'air dans le voisinage de la pelle , étoit plus de dix fois plus chaud ; que dans le voisinage de la chandelle , vû la distance à laquelle on les tenoit des verges. Les deux côtés de la pelle rouge , furent marqués d'un cercle imparfait , semblable à ceux qui furent imprimés sur chacun des boutons de cuivre. Nous donnerons ci-après l'explication de ce fait.

J'enterposai ensuite un morceau de verre chaud , jusqu'à rougeur , qui a autant de chaleur que le fer ; mais qui fournit moins d'émanations : mais il n'opéra la décharge , que quand j'eus approché les verges de cuivre à un pouce l'une de l'autre ; ce qui étoit si proche , que le verre les touchoit presque toutes les deux.

Comme je variois les expériences concernant le passage de l'explosion électrique sur les surfaces de différents corps , comme je le dirai ci-après , je découvris par hasard combien l'huile de toute espèce est un mauvais

mauvais conducteur ; de sorte que je crois qu'il faut plutôt la ranger dans la classe des substances électriques ; & je dois me rétracter de ce que j'ai dit à la *pag.* 446, du *tom.* II, que tous les corps dans un état de fluidité , excepté l'air , sont conducteurs ; quoique je ne doutois pas alors que la proposition ne fût vraie , & que j'imaginois que l'huile ne différoit pas beaucoup de l'eau par rapport à son pouvoir conducteur. Je dois aussi rétracter , comme injuste , la remarque que j'ai faite à la *pag.* 143 du *tom.* I , sur l'expérience du Docteur Watfon , avec l'huile de térébenthine. Ce qui m'a induit en erreur , ce sont quelques expériences de M. Wilson , qui a avancé quelque part la proposition ci dessus ; & qui soutient que la tourmaline possède une espèce fixe d'électricité qu'on ne peut pas lui ôter , parce qu'elle conserve le pouvoir séparé de chacun de ses côtés , quoiqu'environnée de graisse fondue ; au lieu que je trouve qu'aucune substance d'une nature huileuse ne transmet l'électricité.

En mettant une chaîne, qui communiquoit avec l'extérieur de ma batterie, dans un plat rempli de suif fondu, j'en approchai une verge de cuivre qui communiquoit avec l'intérieur, afin d'opérer la décharge, en transmettant l'explosion sur la surface du suif, sans y entrer. Je fus surpris de trouver, non-seulement que la matière électrique ne se portoit pas sur la surface; mais que, quoiqu'elle attirât une colonne de suif à environ neuf lignes de distance (laquelle étoit plus épaisse à proportion que l'on approchoit davantage la verge de la surface) & quoique je continuasse à m'amuser long-temps de cette colonne de suif, qui enfin forma une communication complète entre les deux côtés de la batterie; cependant il ne se dissipa que très-peu de la charge. Je répétai cette expérience avec le même succès, en me servant d'huile d'olives, d'huile de térébenthine la plus claire, & même d'éther. Je réunis avec une pleine assiette d'huile d'olives ordinaire, l'intérieur & l'extérieur de la batterie pendant

près de dix minutes, sans que je n'apperceusse que la charge fût plus dissipée, qu'elle ne l'auroit été sans cette communication. L'éther est, après l'air, le fluide le plus léger qui soit dans la nature; cependant comme c'est à proprement parler une huile, il ne s'est pas trouvé meilleur conducteur que celles qui sont plus tenaces. Je fus fort surpris que l'éther n'eût pas pris feu en pareil cas, n'y ayant rien de plus inflammable; car si la matière électrique peut passer au travers, rien ne prend feu si vite.

D'après ces expériences, & celles sur la glace dont j'ai fait mention plus haut, je conclus que la fluidité, comme telle, & indépendamment de la chaleur qui rend les substances fluides, ne contribue en rien au pouvoir conducteur de ces substances. Pour compléter mes expériences sur les huiles, je remplis des bouteilles d'huiles de toutes les espèces, conformément à leurs distinctions chimiques, y comprenant les *huiles essentielles*, les *huiles très-empireumatiques*, & celles

qu'on appelle minérales, comme *l'huile d'ambre*, & je les trouvai toutes incapables de donner la commotion. Mais je trouvai que cette méthode d'éprouver le pouvoir conducteur des substances ; sçavoir, de les renfermer dans des bouteilles, & d'essayer de donner une commotion par leur moyen, est fort peu exacte, parce qu'elle les fait croire meilleurs conducteurs qu'elles ne le sont réellement. Le verre pilé, la fleur de soufre & d'autres substances électriques donnerent une commotion considérable ; mais une bouteille qui ne contenoit rien que de l'air, en donna une encore plus forte qu'aucune d'elles ; quoique le fil de fer qui y étoit introduit, fût fort émoussé, & maintenu dans le centre de la bouteille. Ces expériences me faisant voir clairement que l'huile est beaucoup moins bon conducteur que l'air, je tâchai de charger une plaque d'huile, comme on charge une plaque de verre : pour cet effet, je perçai une soucoupe de verre, moyennant quoi je donnai une garniture de feuille d'étain aux deux

côtés d'une certaine quantité d'huile que j'y avois versée; mais le bord de la soucoupe n'en put pas contenir assez pour lui donner une épaisseur suffisante; autrement je ne doute pas qu'on ne pût donner une commotion par-là, mieux que par l'air.

Je ne rapporterai sur ce sujet que ce que j'ai observé depuis peu; savoir, que l'huile gelée, contraire en cela à l'eau glacée, est spécifiquement plus pesante que l'huile fluide, & qu'elle s'y précipite au fond; c'est une circonstance que je ne sache pas avoir encore été rapportée par aucun écrivain.

Trouvant un si grand accord dans toute cette classe de corps par rapport aux propriétés électriques, je commençai une espece de cours d'électricité chymique; mais je n'eus ni le loisir ni la commodité de le suivre comme il le méritoit: le peu de choses que j'ai rassemblées pourra être de quelque utilité à ceux qui feront des recherches à l'avenir; & par cette raison je les citerai précisément telles qu'elles se sont présentées, quoiqu'elles con-

tiennent peu de chose de remarquable.

Toutes les *substances salines* que j'ai examinées, se sont trouvées en général, d'assez bons conducteurs. J'en ai éprouvé la plupart en faisant la décharge de la batterie par leur moyen, après les avoir isolées ; ce qui me paroît une fort bonne méthode, & en effet la seule sur laquelle on puisse compter. En déchargeant la batterie avec un morceau d'alun, l'explosion fut accompagnée d'un sifflement particulier, semblable à celui d'une fusée. Le *sel de roche* se trouva un assez bon conducteur ; mais pas tout-à-fait si bon que l'alun. L'étincelle électrique y fut singulièrement rouge. Le *sel ammoniac* les surpassa tous les deux par son pouvoir conducteur ; mais il ne donna pas la moindre étincelle sensible ; l'*esprit volatil de sel ammoniac*, que je n'essayai que dans une bouteille, donna une légère commotion. Le *salpêtre* ne la transmit pas si bien que le sel ammoniac. En essayant de faire passer l'explosion électrique sur sa surface, il fut dis-

persé en un grand nombre de parcelles qui s'en furent dans toutes sortes de directions avec une violence considérable, & dont quelques-unes me sautèrent au visage. La *sélénite* transmet la commotion ; mais fort foiblement. Elle fut encore très-petite avec le *tartre vitriolé*. Le *sucré blanc* paroît être une exception à cette règle ; car on peut dire franchement qu'il n'est pas un conducteur, puisqu'il seroit difficile de le faire pénétrer tant soit peu par la charge de la batterie.

En général, les sels métalliques sont meilleurs conducteurs que les autres sels neutres ; le *vitriol bleu* & le *verd*, conduisirent fort bien l'électricité, quoiqu'ils ne transmissent point la commotion.

On doit naturellement s'attendre que les mines où le métal se trouve natif, seront de fort bons conducteurs. Aussi put-on à peine distinguer à cet égard, un morceau de mine d'or du Mexique, d'avec le métal même ; & un morceau de mine d'argent du Potosi, quoique mêlé avec de la pyrite, fut un fort

bon conducteur. De plus , les mines mêmes où le métal est minéralisé avec le soufre ou avec l'arsenic , telles que les mines de plomb & d'étain , & celle de cinabre , ne leur furent guere inférieures , si même elles le furent. Le cinabre que j'essayai étoit artificiel ; mais on ne peut pas douter qu'il ne soit le même que le natif. Quand je fis passer l'explosion de la batterie à travers ce minéral , il fut séparé en beaucoup de morceaux , & les fragmens en furent dispersés dans toutes sortes de directions. Cependant les mines qui ne contiennent que la terre métallique ne transmettent guere mieux l'électricité , que les autres pierres ; je crois pourtant que tous les échantillons de mine de fer que j'essayai , la transmirent mieux que le marbre.

J'examinai un peu du *sable noir* , qui vient de la côte d'Afrique , qui est une bonne mine de fer , & dont une partie est attirée par l'aimant aussi bien que la limaille d'acier ; je trouvai qu'il transmettoit l'électricité , & non pas la commotion. En ayant séparé avec un aimant tout

ce qui pouvoit en être aisément attiré, c'est-à-dire, environ la sixieme partie du tout, cette portion transmet fort bien la commotion. Le reste n'avoit presque plus de pouvoir conducteur.

Quoique je croie pouvoir risquer de dire que les mines véritables & proprement dites des métaux les plus précieux, peuvent se connoître par leur pouvoir conducteur, je ne saurois dire que l'électricité fournisse aucune regle pour s'assurer de la richesse des différentes mines du même métal. J'ai essayé deux morceaux de mine de cuivre, l'un qui étoit le plus riche qui soit connu, & l'autre d'environ moitié de sa valeur; mais il étoit difficile de les distinguer l'un de l'autre par leur pouvoir conducteur.

La mine de *plomb noir* qu'on met dans les crayons, transmet la commotion en apparence, de même que le métal ou le charbon. Un petit morceau de cette matiere tira du premier conducteur une étincelle aussi forte qu'auroit fait un bouton de cuivre.

Toutes les *substances pierreuses* que j'ai essayées, quoique seches & chaudes, se trouverent de fort bons conducteurs. Meme un morceau d'agate poli, quoique demi-transparent, reçut intérieurement l'étincelle électrique, quoiqu'elle passât par dessus à environ neuf lignes de sa surface, pour atteindre au doigt qui le tenoit, & il ne déchargea la batterie que lentement. La *pierre-à chaux* & la *chaux* nouvellement faite, se trouverent être des conducteurs également imparfaits, qu'on eut peine à distinguer l'un de l'autre. La *pierre hématite* & la *pierre de touche* se trouverent d'assez bons conducteurs, ainsi qu'un morceau de gypse, & un de stuc; ce dernier seulement, ayant la surface plus unie, tira une étincelle plus forte. Un morceau d'ardoise, telle que celle sur laquelle on écrit ordinairement, se trouva beaucoup meilleur conducteur, que de la pierre de taille, qui ne se trouva être qu'un très-foible conducteur. Les marbres se trouverent aussi d'infiniment meilleurs conducteurs que la pierre de taille. Je trouvai fort

peu de différence entre les échantillons de marbre que j'essayai, parmi lesquels il y avoit un morceau de granite d'Egypte. Un morceau de *craie d'Espagne*, qui est une espece de *talc*, transmet l'électricité tout aussi bien que le marbre.

Un grand morceau de *spath* blanc, ayant une teinte de bleu, & qui étoit demi-transparent, ne transmet presque point l'électricité; je tirai d'assez fortes étincelles du premier conducteur, tandis qu'il étoit en contact avec lui.

Un morceau de pyrite de couleur noire, tira des étincelles à une distance considérable du premier conducteur, de même que quelques morceaux de charbon, tirés des couches inférieures. Un autre morceau de pyrite qui avoit fait partie d'une pyrite sphérique, composée d'une matiere métallique luisante, ne fut pas à beaucoup près si bon conducteur, quoique beaucoup meilleur qu'aucune autre substance pierreuse. Il tenoit le milieu entre la pierre & la mine.

Un morceau d'*asbeste* d'Ecosse, tel

qu'on le tire de son lit, ne fut pas conducteur. Il étoit en contact avec le conducteur, tandis que je tirois des étincelles à la distance d'un demi pouce dans un moment d'une médiocre électricité.

Parmi les substances liquides, l'huile de vitriol transmet assez bien l'électricité, & l'esprit-de-vin le plus rectifié donna une commotion très-approchante de celle que donne l'eau; mais peut-être pas tout-à-fait si forte.

Cette suite d'expériences sur le pouvoir conducteur des corps, relativement au rang qu'ils occupent en Chymie, seroit probablement très-utile, si on la continuoît avec soin. Celles dont a fait mention ci-dessus, sont la plupart des expériences isolées, sur lesquelles il ne faut pas beaucoup compter [152].

☞ [152] L'Auteur a raison de dire qu'il ne faut pas beaucoup compter sur les expériences rapportées dans cette section : il y en a un grand nombre qui méritent d'être vérifiées : par exemple, celle dont il vient de parler tout-à-l'heure; savoir, que l'es-

Il y a quelques autres *substances mixtes*, dont j'ai essayé le pouvoir conducteur ; & comme je pense qu'il ne seroit pas facile de dire à laquelle des deux classes elles appartiennent, je me contenterai de rapporter le résultat des expériences que j'ai faites sur elles, à-peu-près dans le même ordre dans lequel elles ont été faites.

La colle-forte sèche, qui est une substance animale, est un conducteur d'électricité ; mais elle ne transmet pas la commotion.

Le verre pilé, mêlé avec du blanc-d'œuf, & qui est devenu parfaitement sec, s'est trouvé bon conducteur. J'en avois collé quelques jarres cassées, comptant que cette composition seroit une substance électrique, & qu'elle mettroit la jarre en état d'être encore chargée.

La peinture faite de blanc de plomb & d'huile, bien vieille &

prit-de-vin le plus rectifié donna une commotion presque aussi forte que celle que donne l'eau. J'ai bien de la peine à le croire.

bien sèche , s'est trouvée un conducteur. Je l'ai essayée dans un vase de porcelaine , qui avoit été recollé avec. Une partie du vase qui n'avoit point de fêlure , se chargea fort bien ; mais un morceau auquel il y avoit eu une fêlure qui avoit été remplie de ce ciment , ne put point du tout se charger.



PARTIE VIII.

SECTION V.

Expériences sur la dispersion de l'Electricité, sur la surface des tubes de verre, contenant une nouvelle méthode de donner la commotion électrique.

PLUSIEURS Electriciens ont remarqué que les globes nouvellement faits, sont souvent difficiles à électriser ; mais j'ai fait des expériences qui prouvent ce fait , & de plus d'autres différences entre le verre ancien & celui qui est nouvellement fabriqué, d'une manière plus distincte que tout autre chose que j'aie encore rencontré : cependant elles n'en expliquent pas la cause.

La propriété la plus remarquable du cristal nouvellement fabriqué , c'est que l'électricité se répand aisément sur sa surface. J'ai fait faire plusieurs fois des tubes depuis six jusqu'à neuf pieds de longueur , qui se terminoient par une partie pleine. Je les ai pris encore chauds au sortir du fourneau , par le plus beau temps possible ; je les ai isolés sur le champ ; & ayant suspendu des balles de moëlle de sureau , à une des extrémités , j'ai toujours trouvé qu'elles se séparoient au moment que l'on appliquoit à l'autre bout le fil de fer d'une bouteille chargée. J'ai lieu de penser que la même chose arriveroit , quelle que fût la longueur du tube. J'ai même chargé une bouteille assez fortement , pendant qu'on la tenoit en contact avec le verre , à trois pieds de distance du fil de fer d'une bouteille chargée , que l'on tenoit aussi en contact avec une autre partie du tube , en prenant dans mes mains les garnitures des deux bouteilles. Quand les mêmes tubes furent de quelques mois plus anciens , je trouvai que la vertu élec-

trique ne pouvoit pas se disperser le long de leurs surfaces, plus loin qu'à environ un pied & demi.

J'ai essayé quelques tubes le jour même qu'ils avoient été faits, & j'ai trouvé qu'il étoit impossible de les électriser le moins du monde, quoique je les eusse frotté pendant une heure entière, même en me servant de soie huilée & d'amalgame; tandis qu'un seul coup du même frottoir avoit rendu d'autres tubes fortement électriques, & que deux ou trois coups les avoient mis en état de donner des aigrettes spontanées. Les mêmes tubes neufs, après avoir été beaucoup frottés, ont commencé à s'électriser, & au bout de quelques jours ont très-bien opéré.

Mais quelques expériences que j'ai faites avec des tubes longs & fort minces, qui avoient été fabriqués dans le mois de Mars, m'ont prouvé évidemment que la première couche du verre nouvellement fait, est en quelque sorte un conducteur d'électricité. Je les ai garni en plusieurs endroits, pour m'amuser; & la dis-

person de l'électricité de la partie garnie à celle qui ne l'étoit pas, m'a paru fort extraordinaire. Je crois que mes lecteurs ne seront pas fâchés que je leur en rapporte quelques particularités.

Je pris un tube ouvert par les deux bouts, d'environ trois pieds de longueur; mais d'une grosseur inégale. A environ trois pouces de son milieu, je le garnis des deux côtés; & l'ayant chargé, au moyen d'un fil de fer introduit par un des bouts, je m'apperçus, non-seulement que la partie, au travers de laquelle j'avois introduit le fil de fer, étoit fortement électrique en dehors; mais qu'à l'extrémité opposée, où il n'y avoit ni garniture ni fil de fer, le feu fit un craquement sous mes doigts, lorsque je tirai le tube vers eux; & il parut sortir continuellement une flamme par les deux extrémités, tout le temps qu'il resta en repos & chargé. Remarquez qu'une des extrémités de ce tube étoit cassée & inégale, & que l'autre étoit polie.

Je me procurai un autre tube d'en-

viron un pouce de diametre, & fort mince. Il avoit environ trois pieds & demi de longueur, & étoit fermé par un bout. A environ neuf pouces au-dessous de son ouverture, j'en garnis la longueur de trois pouces en dedans & en dehors; je chargeai cette partie, & alors j'observai que le tube entier, jusqu'à son extrémité, étoit fortement électrique, faisant des craquements très-forts, quand je passois ma main tout le long, & donnant des étincelles par-tout, à la distance d'environ un pouce, comme l'auroit fait un tube frotté.

Pour donner au lecteur une idée plus juste de ces expériences, j'ai donné (Planch. 1, fig. 7,) le dessein d'un des tubes avec lesquels je les ai faites. Il est ouvert par un bout, & la partie *a*, est garnie.

Ensuite promenant ma main tout le long du tube, toute l'électricité du dehors fut déchargée; mais en mettant le doigt à l'ouverture, cela parut lui faire faire un effort pour se décharger lui-même, qui se fit voir par une lumière qui couloit

distinctement de la garniture vers le doigt, & en même-temps aussi vigoureusement vers l'extrémité opposée du tube. Après cela je trouvais tout l'extérieur du tube chargé d'électricité comme auparavant, laquelle pouvoit être enlevée & restituée plusieurs fois sans qu'il fût nécessaire de charger de nouveau le tube : elle étoit seulement plus faible à chaque fois.

En tenant ce tube par la partie garnie, & présentant au premier conducteur la partie extérieure qui ne l'étoit pas, près de l'extrémité bouchée du tube, le dedans se chargea aussi-bien que le dehors, & en y introduisant un fil de fer ; il se fit une explosion considérable.

La décharge rendit l'extérieur fortement électrique, & en lui enlevant cette électricité, le tube fut chargé de nouveau très-sensiblement.

En le tenant par la partie non-garnie, & présentant la partie garnie au conducteur, l'intérieur se chargea comme il l'avoit été auparavant.

Ayant d'abord déchargé parfaitement ce tube, j'en bouchai l'extrémité ouverte avec un mélange de cire & de térébenthine, dont je mis un pouce ou plus d'épaisseur; ensuite en appliquant l'extérieur du tube (soit la partie garnie ou l'autre) au conducteur, je le trouvai toujours chargé; mais pas tout-à-fait si fort, que quand j'avois laissé le bout ouvert, quoique la différence ne fût pas grande.

Je me munis d'un autre tube d'environ quinze lignes de diametre, & trois pieds de longueur; mais à un bout j'y fis tirer un pied de plus fort menu, & à l'autre bout un autre pied de verre solide; de sorte qu'il avoit en tout cinq pieds de longueur. Je garnis environ quatre pouces de ce tube, à deux pieds au-dessous de son ouverture. Les balles étant suspendues à l'extrémité de ce tube, ou plutôt de la verge solide, par laquelle il étoit terminé, se séparèrent au moment que je commençai à charger la partie garnie. La décharge les rapprocha, mais pas au point de se toucher:

une seconde décharge les faisoit communément se toucher.

Les résidus [153] de chacun des tubes dont une si petite portion étoit garnie , furent fort considérables. Je pensai que leur totalité pouvoit être égale à la première décharge. Dans le dernier tube dont on vient de parler , il y eut un résidu après un grand nombre de décharges , après , je crois , vingt ou trente.

Imaginant que la dispersion de la vertu électrique sur les surfaces des tubes dont j'ai fait mention ci-dessus , dépendoit de ce que le verre étoit neuf , j'en conservai pendant six ou sept mois , & j'observai en les examinant plusieurs fois dans cet intervalle de temps , que cette propriété & d'autres qui en dépendent , diminuoient par degrés , & qu'avant ce temps elle étoit tout-à-fait dissipée. Il n'y eut plus alors de dispersion d'électricité sur leurs surfaces ;

✎ [153] Ce que l'Auteur appelle ici *résidu* , est la portion d'électricité qui demeure après la décharge.

ils furent aussi faciles à électriser que d'autres tubes, & en même-temps ils recevoient une très-bonne charge.

A la longue, tous les tubes dont je m'étois servi pour faire ces expériences, furent brisés par accident, excepté un seul, qui étoit fermé par un bout, & qui en effet étoit le plus remarquable de tous. Je commençai au mois de Novembre à faire de nouveau mes expériences sur ce tube, en le comparant à d'autres que j'avois fait faire alors, pour m'assurer de quelles circonstances dépendoit cette dispersion d'électricité. Je vais les rapporter séparément, en marquant le temps où chaque expérience fut faite, & toutes les autres circonstances que je pus imaginer y avoir influé.

Le 13 Novembre, je tentai encore une fois de répéter les expériences ci-dessus avec l'ancien tube mince; j'y employai tout le soin & toutes les précautions possibles; mais sans aucun succès. Dans le même temps je chargeai deux autres tubes minces, l'un fermé & l'autre ou-

vert, environ six semaines après qu'ils eurent été faits; mais qui n'avoient point encore servi, & ils eurent exactement le même succès qu'avoit eu le précédent dans le temps qu'il étoit tout neuf. La charge d'une petite portion garnie, se répandit par tout le tube; de sorte qu'à la distance de trois pieds de la garniture, il donna des étincelles d'un pouce de longueur, au doigt qu'on y présentoit, & offrit à tous égards les phénomènes d'un tube nouvellement frotté. J'observai d'abord dans cette occasion une chose, qui par la suite attira mon attention d'une façon plus particulière; savoir, que quand j'appliquai mon doigt au tube à environ deux pouces au-dessus de la garniture (comme en *b*, Planch. 1, fig. 7) il se déchargea une grande partie de cette électricité répandue; & j'en ressentis dans tout le bras une commotion violente.

Le 19 Novembre, après avoir chauffé l'ancien tube, & essayé de répéter les expériences précédentes, tandis qu'il étoit fort chaud, & même

même après qu'il fut refroidi , le tout aussi infructueusement qu'auparavant , je le portai à la verrerie , & le fis rougir en totalité , au point qu'on auroit pu aisément le courber en tous sens ; & sitôt qu'il fut refroidi , j'essayai les anciennes expériences , & je trouvai qu'il avoit entièrement recouvré sa première propriété. En en chargeant une petite portion qui étoit garnie , l'électricité se répandit jusques à l'extrémité du tube , sur trois pieds de verre sec ; & il donna de toutes ses parties des étincelles à la distance d'un pouce , précisément comme s'il eût été frotté avec le meilleur frottoir. Quand je le passois au travers de ma main , & que par là je détruisois cette électricité répandue , elle revenoit aussi-tôt , & quoique la communication avec la garniture eût été interrompue au moyen de ce que ma main tenoit constamment le tube par le milieu , son extrémité demeura chargée.

J'observai aussi que le milieu de ce tube , qui avoit été le plus souvent chauffé , en le fondant , soit

tout entier, soit par moitié, étoit susceptible d'une électricité dispersée beaucoup plus forte que les autres parties. On ne l'avoit pas plutôt ôtée, qu'elle reparoissoit de nouveau, de sorte qu'il donnoit un courant de feu continu.

Le *résidu* qui restoit après la décharge de ce tube, étoit prodigieux; de sorte qu'immédiatement après, la garniture extérieure donnoit un courant de feu presque continu, quelque conducteur qu'on lui présentât, & cela duroit un temps considérable.

Ce tube se trouvoit alors, comme il l'avoit été d'abord, absolument incapable d'être électrisé avec le meilleur frottoir.

Le 6 Janvier 1767, en examinant tous les tubes dont je m'étois servi pour faire les expériences de la dispersion de l'électricité, je trouvai cette propriété tout-à-fait détruite en eux, ou à peu de chose près. J'en chauffai un autre seulement à l'extrémité la plus éloignée de la garniture; mais il ne s'y fit point de dispersion d'électricité, quand on

chargea la partie garnie ; parce que la partie qu'on n'avoit pas fait rougir l'intercepta.

Le 24 Novembre , voulant déterminer si cette propriété de dispersion dépendoit en quelque sorte du poli de la surface , je dépolis avec de l'émeri une portion circulaire d'un des tubes minces , environ un pied & demi au-delà de la partie garnie , & dans la longueur d'environ trois pouces ; mais cela n'empêcha point du tout la dispersion ; cet endroit dépoli du verre , & la partie polie qui étoit au-delà , furent autant chargés d'électricité que le reste.

Ensuite j'en dépolis une ligne tout le long du tube , depuis la garniture jusqu'à son extrémité ; mais l'effet fut toujours le même , & je ne doute pas qu'il ne l'eût encore été , si j'eusse dépoli toute la surface.

Pour m'assurer si cette propriété dépendoit de ce que ces tubes étoient minces , j'en fis faire un d'une ligne d'épaisseur , & je men servis sur le champ. La dispersion fut fort sensible , & il fut impossible de l'élec-

triser par frottement. Cependant la même chose n'arrive pas toujours avec les tubes d'une si grande épaisseur.

Le 25 Novembre, voulant pousser un peu plus loin cette expérience, je pris un autre tube, de quatre pieds de longueur, & d'une ligne & demie d'épaisseur. J'en garnis une petite portion, de même que j'avois fait aux autres, savoir, environ trois pouces, à neuf pouces de distance au-dessous de son orifice; & j'observai que la dispersion étoit considérable, proportionnellement à la charge qu'il recevoit, laquelle étoit très-médiocre. On ne put pas l'électrifier sensiblement, excepté que, dans l'obscurité, on aperçut une lumière extrêmement foible auprès du doigt quand on en toucha quelque partie immédiatement après l'avoir frotté; mais on n'entendit aucun petillement, & on n'éprouva aucune sensation au doigt.

Pour savoir si cette propriété dépendoit de l'espèce, aussi bien que de ce que le verre étoit nouvellement fait, je garnis une partie d'un

verre très-mince, fait de la matiere des bouteilles ordinaires; mais je n'y trouvai point du tout de dispersion. Ce verre étoit ce qu'on appelle communément une *chanterelle*. J'aurois voulu suivre cette expérience en essayant le même verre sous d'autres formes, & en essayant d'autres especes de verre; mais je n'en eus pas la commodité.

J'observai dans tous les tubes qui étoient susceptibles de cette dispersion, qu'en traînant ma main depuis leur extrémité, jusque vers la garniture, après qu'on les avoit chargés, de façon à enlever cette électricité répandue, il se faisoit à l'orifice un bruit considérable, comme si le tube se fût déchargé de lui-même peu-à-peu; & cette opération parut diminuer la charge.

Dans l'obscurité le feu électrique paroissoit se répandre continuellement de l'extrémité ouverte, ou des deux extrémités si elles étoient toutes les deux ouvertes: & toutes les fois que je traînois ma main dessus, le feu couloit de la garniture vers ma main, de la façon la plus agréable.

Ce qu'il y eut de fort remarquable, c'est que lorsque je chargeois pour la première fois quelqu'un de ces tubes, après l'avoir laissé tranquille quelque temps, la dispersion étoit la plus considérable, & elle diminuoit à toutes les charges successives, jusqu'à ce qu'enfin elle devenoit extrêmement foible; mais lorsque le tube étoit resté quelques heures sans être chargé, elle étoit aussi vigoureuse que jamais.

Le premier de Décembre, je fis pour la première fois une remarque singulière; savoir, qu'en chargeant un tube mince, & ensuite tenant la garniture dans une main, & traînant mon autre main sur le tube, que j'empoignois, en commençant par l'extrémité la plus éloignée de la garniture; lorsque ma main venoit à approcher de cette garniture, comme en *b*, Planch. 1, fig. 7, je recevois quelquefois dans les deux bras & la poitrine, une commotion très forte, & exactement semblable à celle que fait ressentir la bouteille de Leyde.

Le même jour j'en ressentis une

pareille d'un autre tube mince , & ce qu'il y eut de plus remarquable , fut que je ne la reçus qu'à la troisieme fois que je traînai ma main le long du tube , ayant échappé à la commotion les deux premieres fois ; quoique je fis mouvoir ma main de la même façon , autant que j'en pus juger. Cette commotion ne fut pas bien forte , néanmoins je la sentis aux deux bras.

Le 3 Décembre , je reçus une autre commotion , à la troisieme fois que je passai ma main sur le tube , & qui fut beaucoup plus violente que la dernière ; car elle se fit sentir dans mes bras & ma poitrine. Pour cette fois , j'observai bien exactement , que ma main s'étoit approchée à près de deux pouces & demi de la garniture ; & j'aperçus sous ma main une lumière vive , qui s'étendoit jusqu'à la garniture. La dispersion pour cette fois ne fut pas fort grande , & le tube parut être presque à demi déchargé après la commotion.

Je ne pus imaginer alors aucune théorie plausible pour expliquer cette

commotion ; mais fort peu après , j'en ressentis par hasard une autre , semblable à celle - là à bien des égards , dont j'ai été assez heureux pour découvrir la théorie , & qui peut jetter quelque lumière sur celle ci.

Le 21 Décembre , je fis le vuide dans un tube d'environ trois pieds de long (Planch. 1 , fig. 8 ,) & le tenant dans ma main par un bout , j'en présentai une partie voisine de l'autre bout au premier conducteur ; & j'observai que tandis que le feu électrique se répandoit dans toute la longueur du tube , je sentis de temps en temps à la main quelques piquures singulièrement cuisantes , précisément semblables , excepté qu'elles étoient plus piquantes que celles qu'on ressent quand on tient dans la main une bouteille mince non garnie , tandis qu'on l'a chargée au premier conducteur. En éloignant le tube du premier conducteur , il donna de l'endroit qui avoit touché le conducteur , des étincelles spontanées , exactement semblables à celles qui sortent du fil de fer d'une bouteille surchargée ; mais

elles étoient plus longues & beaucoup plus belles. Ensuite portant mon autre main près de l'endroit du tube qui avoit touché le conducteur, je reçus aux deux bras & à la poitrine, une commotion fort considérable, exactement pareille à celle que j'avois reçue auparavant des tubes minces; & à l'égard des mains, la commotion fut plus forte à celle qui vint se porter au tube, qu'à celle qui le tenoit. Si sans appliquer mon autre main au tube, je ne faisois que le présenter à la table ou à quelque autre conducteur, il sortoit du même endroit plusieurs fortes étincelles, accompagnées d'un éclat de lumière, qui remplissoit toute la longueur du tube. Ces étincelles ressembloient à celles qui sortent du fil de fer d'une bouteille chargée, quand on le présente à de pareils conducteurs imparfaits, & qu'en même temps on tient la bouteille dans la main.

J'observai ensuite que ce tube ne faisoit jamais ressentir de commotion plus forte que quand on continuoit de tenir une main dans l'ex-

droit où elle avoit tenu le tube pour le charger, & qu'on faisoit toucher l'autre au tube un pouce ou deux au dessus (comme en c , Planch. 1 , fig. 8 ,) & à l'instant de la commotion , on voyoit une étincelle fort dense de feu électrique , s'élançant dans toute la longueur du tube. Quand trois personnes & moi nous tinmes par la main , nous ressentîmes tous la commotion fortement sur les bras.

On ne pourroit pas décharger le tube en mettant une main si proche de l'autre , si pendant qu'on le charge , on n'avoit pas présenté cette partie du tube au conducteur ; & si on n'a présenté au conducteur que quelque partie particuliere du tube , la décharge ne peut pas se faire , sans toucher cette partie.

Quand le tube a donné une commotion en le touchant en quelque endroit , il peut en donner encore une ou deux plus petites , si on le touche par d'autres endroits.

Les expériences que j'ai faites avec ce tube , étant certaines & invariables , & la commotion/que j'ai re-

que des autres tubes , étant douteux , j'ai fait à celle-là une attention plus particulière ; afin de m'assurer de la nature de cette commotion ; pensant que si je pouvois en venir à bout , cela m'aideroit dans la recherche de l'autre. En conséquence , je garnis environ six pouces auprès de chaque bout de ce tube (*a & b* , Planch. 1 , fig. 8 ,) laissant l'espace d'environ un pied & demi de verre nud , entre les garnitures ; & je remarquai que quand je tenois une de ces garnitures dans ma main , & que je présentois l'autre au premier conducteur , il recevoit toujours une charge considérable ; & il se déchargeoit par une étincelle brillante , qui partoît à plus d'un pouce , & quelquefois deux de distance , lorsqu'outre la partie garnie , j'avois pareillement présenté la partie nue au premier conducteur ; & quelquefois la partie nue se déchargeoit d'elle-même par un éclat brillant de lumière , qui se portoit vers la garniture d'en bas , l'aissant la partie garnie chargée comme auparavant. Si je tenois le tube par le milieu ,

où il n'y avoit point de garniture ; & que je présentasse une des garnitures au conducteur, il recevoit une assez bonne charge.

Je montai alors sur un tabouret isolé, & présentant une des garnitures pour être chargée, tandis que je tenois l'autre, je remarquai qu'elle ne reçut pas plus d'un quart de la charge qu'elle avoit reçue auparavant ; d'après quoi je conclus que la garniture inférieure devoit avoir été chargée négativement, tandis que la supérieure l'étoit positivement. Je me confirmai encore dans cette opinion en observant que l'on pouvoit tirer des étincelles de mon corps, tandis que j'étois sur le tabouret, & que je présentois le tube pour être chargé ; mais seulement jusqu'au moment où le tube eut reçu sa charge complète ; & qu'alors l'explosion fut aussi grande, qu'elle l'avoit été quand j'étois sur le plancher.

Quand j'isolai le tube en le plaçant dans un vase de verre, il fut encore moins susceptible d'être chargé, que quand j'étois sur le tabou-

ret, & que je le tenois ; cette méthode isolant encore plus parfaitement. Quand je présentai un conducteur quelconque à la garniture inférieure, tandis qu'on tenoit l'autre au premier conducteur, il en sortit beaucoup d'étincelles, jusqu'au moment où elle fut considérablement chargée ; alors ces étincelles cessèrent entièrement, & à l'essai le tube fit une explosion fort grande.

Ces expériences rendent très-sensible la théorie de cette nouvelle méthode de donner la commotion électrique. La matière électrique poussée sur la garniture supérieure, en repousse une quantité égale de l'intérieur du tube qui y est opposé ; laquelle passant librement au travers du vuide (comme on le voit dans l'obscurité) s'accumule sur l'intérieur de l'autre extrémité du tube, & par-là en repousse une égale quantité de la garniture inférieure ; de sorte que les deux garnitures étant dans des états opposés, quoique sur le même côté du tube, donnent la même espèce de commotion, que si elles étoient sur les côtés opposés.

Etant pleinement satisfait des expériences que j'avois faites avec ces deux garnitures , ainsi que de leur théorie , je me suis amusé à garnir la partie du milieu du tube de différentes manieres.

Quand les trois garnitures furent à-peu-près de la même grandeur , & placées à des distances égales , toutes les fois qu'on en tenoit une dans la main , les deux autres étoient chargées , & déchargées séparément. Si on tenoit dans la main celle d'une des extrémités , & que l'on chargeât les deux autres , la plus forte explosion partoît de celle qui étoit déchargée la première. Si ces deux garnitures étoient placées proche l'une de l'autre , en essayant d'en décharger une , toutes les deux se déchargeoient ; & l'on voyoit entre elles un éclat de lumière. Dans ce cas l'explosion se faisoit quelquefois à deux pouces & demi de distance.

Si je faisois la garniture du milieu fort grande , & que je la misse contiguë à la garniture supérieure , l'explosion étoit foible ; car alors il

se faisoit une décharge spontanée à la garniture inférieure.

Si j'enlevois la garniture du milieu, il arrivoit souvent qu'en passant toute la longueur du tube sur le premier conducteur, commençant par la garniture supérieure, lorsque j'étois arrivé à l'inférieure, par où je le tenois, il s'y élançoit une étincelle de toute la partie non-garnie du tube, qui déchargeoit l'électricité de cette partie, tandis que la garniture supérieure retenoit encore la charge particulière.

Quand cette décharge spontanée ne se faisoit pas, on pouvoit faire l'explosion à deux fois, l'une au verre nud proche de la garniture inférieure, & l'autre à la garniture supérieure. Si la décharge se faisoit d'abord à la garniture supérieure, il en restoit fort peu pour la partie inférieure du tube; & si l'explosion se faisoit vers le milieu du tube, le tout se déchargeoit à la fois, & d'une façon très-agréable.

Je laisse au lecteur à comparer la théorie de cette commotion, avec celle de la commotion que donnent

des tubes longs & ouverts , parce que je ne suis pas en état de le faire à mon entière satisfaction ; ayant fait trop peu d'expériences, qui, comme je l'ai déjà observé, sont incertaines, & que je n'ai pas le loisir d'examiner.

Comme cette suite d'expériences a été commencée par une observation accidentelle des différentes propriétés électriques du verre neuf & du verre ancien , je terminerai (après cette longue digression , que je ne prévoyois guere) par une ou deux expériences qui ont un rapport plus immédiat avec le sujet qui y a donné lieu.

Imaginant que la différence entre le verre neuf & le verre ancien , pouvoit venir de ce que le premier a les pores de sa surface plus grands, ce qui le fait plus approcher de la nature d'un conducteur ; mais lesquels pores se resserrent avec le temps ; je crus qu'on pouvoit déterminer cela par l'expérience de la teinture métallique , les plus grands pores la recevant mieux que les plus petits ; & je ne fus pas trompé dans

mon attente. Le 19 Novembre j'attachai ensemble à différentes fois, deux tubes de verre, l'un fort ancien, & l'autre tout nouvellement fait, avec un morceau de feuille d'or ou de cuivre entre eux; & quoique je variaffe leur disposition de toutes les manieres dont je pus m'aviser, & que je changeasse les tubes dont je me servois, je trouvai toujours que le verre neuf recevoit une impression beaucoup plus brillante, plus belle & plus durable que le verre ancien. Dans tous les cas il y eut deux fois autant de métal qui s'y incrusta.



PARTIE VIII.

SECTION VI.

Expériences propres à vérifier plusieurs particularités de la théorie d'Électricité du P. Beccaria , & particulièrement sur la faculté qu'a la matiere Électrique d'emporter dans sa route des substances légères , pour faciliter son passage.

FRAPPÉ de la théorie du P. Beccaria , concernant le passage de la matiere électrique de la terre aux nuages , avant un orage , & croyant que les expériences qu'il a faites pour prouver que l'électricité a le pouvoir d'emporter dans sa route , les substances légères qui peuvent

faciliter son passage, ne sont pas tout-à-fait satisfaisantes, j'ai tâché de m'assurer mieux du fait, & je vais exposer à mes lecteurs le résultat de mes expériences.

Le 9 Novembre, je fis de fréquentes décharges, tant d'une jarre ordinaire, que d'une autre de trois pieds quarrés de surface, à travers des traînées de limaille de cuivre, placées sur un tabouret de bois séché au four, & auxquelles j'avois fait des interruptions dans différents endroits, & je trouvai toujours la limaille de cuivre répandue dans les intervalles, de façon à réunir les deux bouts séparés de la traînée; mais elle étoit presque autant dispersée dans toutes les autres parties de la traînée, & dans toutes sortes de directions. La dispersion qui s'étoit faite de la traînée même, étoit sans doute occasionnée par de petites étincelles électriques, excitées entre les particules de la limaille, qui causant un vuide dans l'air, chassoit toute cette matiere légère à une distance considérable. Mais les particules de limaille, qui étoient jon-

chées dans les intervalles de la traînée, dont quelques uns étoient au moins de trois pouces, n'avoient guere pu être emportées de cette maniere.

Quand on formoit de petites traînées, la dispersion étoit la plus considérable ; & on appercevoit dans l'obscurité une lumière qui éclairoit tout le circuit. Il étoit indifférent dans toutes ces expériences de quel côté se fit la décharge.

Quand je mis une grande quantité de limaille aux extrémités des deux bouts de chaîne, placés à environ trois pouces de distance l'un de l'autre, & à travers lesquels passoit la commotion, la limaille fut toujours jonchée dans tout l'intervalle, mais sur tout latéralement ; de sorte que la plus grande quantité de cette limaille, formoit des arcs, qui s'étendoient de part & d'autre ; & il en restoit fort peu dans le milieu de la route. Il est probable que la puissance électrique l'auroit répandue également ; mais le vuide fait dans l'air par le passage du fluide d'un tas de limail-

le à l'autre, l'écartoit du milieu.

Ensuite j'isolai une jarre de trois pieds quarrés de surface, & sur un guéridon de verre qui étoit auprès, je mis un tas de limaille de cuivre; & à la distance de sept ou huit pouces une verge de cuivre, qui communiquoit avec l'extérieur de la jarre. Ayant présenté une autre verge, communiquant avec l'intérieur, sur le tas de limaille, la limaille fut dispersée; mais pas plus d'un côté que d'un autre. Cependant elle atteignit aussi-tôt la verge qui communiquoit avec l'extérieur.

Ayant fait deux tas, à environ huit pouces l'un de l'autre, je présentai sur un d'eux une verge communiquant avec l'intérieur, & sur l'autre une autre verge qui avoit communication avec l'extérieur. Les deux tas furent dispersés dans toutes sortes de directions, & se rencontrèrent bientôt: & immédiatement après la jarre fut déchargée par le moyen de cette limaille dispersée, en faisant une entière explosion. Quand les deux tas se trouvoient trop éloignés pour provoquer

une entière décharge tout à la fois , la décharge se faisoit par degrés , par le moyen des particules dispersées de la limaille.

Quand je mis un tas de limaille au centre du guéridon , & que je fis approcher de chaque côté les deux verges , chacune attira la limaille du côté du tas dont elle étoit le plus près , & la repoussa ensuite dans tous les sens. Quand les verges furent fort proche du tas , la décharge se fit tout au travers , sans lui causer aucun mouvement particulier.

Toutes ces expériences font voir que les corps légers qui ont une portion considérable d'électricité , se dispersent dans tous les sens , emportant la matiere électrique aux endroits qui en ont peu ; & que quelquefois ils occasionnent un transport subit d'une grande quantité de cette matiere , des endroits où elle est logée dans ceux où il en manque. Mais un accident me fit trouver une façon de démontrer la dernière partie de cette proposition , beaucoup plus belle , & peut-être plus satis-

faifante qu'aucune de celles que j'avois trouvées , tandis que je fuivois mes expériences dans cette vue.

Le 11 Décembre , ayant fufpendu une goutte d'eau au bouton d'une verge de cuivre , qui communiquoit avec l'intérieur de ma batterie , dans la vue d'observer quelle variété cela occasionneroit dans les taches circulaires dont je parlerai ci-après , je fus fort furpris de voir que l'explosion fe fit toute-à-la-fois à la diftance de deux pouces.

Je mis enfuite un peu de limaille de cuivre fur une platine de métal , qui communiquoit avec l'intérieur de la batterie , & faifant la décharge à travers la limaille , l'explosion fe fit à un pouce & demi de diftance. La limaille s'éleva vers la verge déchargeante , & de là fut difperfée de tous côtés.

Ces expériences font d'autant plus remarquables , qu'elles montrent une fi grande différence , entre la diftance à laquelle on peut entièrement décharger la batterie en une feule fois , au moyen de ces corps légers , & la diftance à laquelle on

peut la décharger sans eux. La décharge de la batterie par le moyen des boutons des verges de cuivre , en plein air , se fait à la distance d'environ un demi-pouce ; mais par ce moyen , on voit qu'elle se fait à une distance trois ou quatre fois aussi grande [154].

A moins qu'on ne fasse l'expérience suivante , on aura peine à concevoir combien il est probable que c'est par le moyen de la vertu électrique que possèdent les nuages & la pluie , qu'ils se dispersent d'une manière uniforme , suivant la théorie du P. Beccaria. Mettez une certaine quantité de limaille de cuivre dans une jarre garnie , & quand elle sera chargée , renversez-la , & faites-en tomber un peu de limaille. Vous verrez avec plaisir l'exakte uni-

☞ [154] Cette distance n'est pas aussi grande que le croit M. Priestley : car la goutte d'eau qui s'allonge , par l'attraction qu'elle éprouve , ou la limaille qui se porte vers la verge déchargeante , sert de pièce de communication , & diminue de beaucoup cette distance.

formité

formité avec laquelle cette limaille se jonchera sur une surface plate quelconque , & tombera précisément comme la pluie ou la neige. Il n'y a point d'autre manière capable de la répandre d'une façon si égale.

Le P. Beccaria & d'autres regardent comme un fait accordé que le tonnerre tue quelquefois des gens sans les toucher réellement ; qu'il se fait seulement alors un vuide d'air subit auprès d'eux ; & que l'air , qui est dans leurs poumons , en sort rapidement pour remplir ce vuide , & même avec tant de violence qu'ils ne peuvent jamais reprendre leur respiration. Pour le prouver , il dit que les poumons de ces personnes se trouvent flasques ; au lieu que quand elles ont été tuées par la commotion électrique même , on trouve leurs poumons gonflés. Ceci m'a toujours paru bien peu probable ; ce qui m'a déterminé à faire quelques expériences , pour m'assurer du fait , s'il est possible , avec quelque exactitude. En voici le résultat.

Le 18 Décembre , je placai sur la surface d'un peu de vis-argent , cette

partie d'une coque d'œuf, qui contient une vessie d'air, à un pouce de l'endroit où je fis l'explosion de la batterie; la vessie creva à l'instant; & sa plus grande partie fut tout-à-fait déchirée. La coque étoit bien sèche; de maniere que la vessie ne pouvoit point du tout s'étendre.

Il est évident par cette expérience, que l'air voisin se dilate sensiblement pour remplir le vuide causé par l'explosion électrique; mais que cette dilatation soit assez considérable pour causer la suffocation & la mort d'un animal; c'est, à mon avis, une chose qui n'est pas probable, vu les faits suivans.

Je mis un bouchon de liege aussi légèrement qu'il fut possible dans le goulot d'une petite bouteille; mais quoique je la tinsse très-proche de l'endroit de l'explosion, il ne fut point chassé.

Je fis passer l'explosion sur la surface d'une vessie humide, étendue sur l'embouchure d'un pot de fayance; mais elle n'y produisit aucun effet sensible. Je tins aussi une fois le bec d'un Rouge-gorge; & une au-

tre fois le nez d'une souris près de l'explosion électrique ; mais ils ne m'en parurent point du tout affectés. Pour examiner l'état des poumons, je tuai de petits animaux par des décharges faites à travers leur cerveau & leurs poumons ; mais quand on les disséqua, on n'y trouva point de différence. Leurs poumons étoient précisément dans le même état que ceux des animaux tués d'une autre manière.

J'ajouterai à ce mélange d'expériences, que j'avois faites à dessein de vérifier plusieurs particularités de la théorie d'électricité du P. Beccaria, une petite suite d'autres expériences, qui, quoique je les aie commencées avant que d'avoir connu cet auteur, sont à quelques égards semblables à sa curieuse expérience, qui consiste à décharger une plaque de verre, suspendue par un cordon de soie, sans lui causer aucun mouvement. La sienne étoit destinée à s'assurer de l'effet de la décharge sur le verre ; & la mienne regardoit les substances conductrices qui formoient le circuit.

Le 7 Octobre, pour déterminer, s'il étoit possible, la direction du fluide électrique dans une explosion, je suspendis plusieurs boules de cuivre par des cordons de soie, & je fis des décharges à travers, quand elles furent autant en repos qu'il fut possible de les y mettre. Mais je ne m'apperçus pas que la commotion leur eût causé le moindre mouvement. Ensuite je déchargeai un grand nombre de fois une jarre à travers de petits globules de vif argent, posés sur une platine unie de verre; je ne m'apperçus pas qu'ils fussent poussés plus d'un côté que d'un autre, quoique souvent ils furent agités, probablement par la répulsion de l'air, occasionnée par le vuide de l'explosion.

Je plaçai ensuite quatre balles de liège ou de moëlle de sureau, à égales distances, sur un tabouret de bois séché au four, avec un bout de chaîne à la même distance de chacune des balles extérieures, & je remarquai qu'à chaque fois que j'essayai de faire une décharge, les deux balles du milieu furent pouf-

féés l'une contre l'autre, tandis que les deux extérieures furent attirées chacune par le bout de chaîne qui en étoit proche. Ensuite, ayant placé un grand nombre de brins de fil de la même manière sur le tabouret, plusieurs de ceux qui étoient proche de la chaîne s'y attachèrent, & un grand nombre de ceux qui étoient dans le milieu, furent poussés les uns sur les autres, en un ras.

J'attribue l'attraction des chaînes à l'électricité qui leur est communiquée par leur réunion avec la jarre, & qui doit être fortement augmentée lorsqu'on essaye de faire l'explosion. A l'égard de l'assemblage des brins de fil qui sont dans le milieu du circuit, je l'attribue au courant d'air partant des deux extrémités de la chaîne, qui les souffle les uns sur les autres. De même une partie de la flamme d'une chandelle placée près d'une pointe électrique, sera attirée par le pouvoir de l'électricité; tandis que le reste de la flamme en sera repoussé par le courant d'air.

Ces expériences m'ont conduit à

faire une décharge à travers une cloche isolée, dans la vue d'observer de quelle manière elle seroit affectée par la seule explosion électrique, pendant qu'elle ne seroit touchée par aucune autre chose. En conséquence, je déchargeai ma batterie plusieurs fois au travers; & chaque explosion la fit sonner aussi fort, qu'on auroit pu le faire en la frappant d'un coup d'ongle assez sec.

Je fis aussi une décharge de la batterie à travers la garniture extérieure d'une jarre de verre; mais sans y toucher avec les verges déchargeantes; & elle donna précisément le même son que quand on la fait raisonner en la frappant.



PARTIE VIII.

SECTION VII.

Différentes expériences sur la façon de charger & décharger les jarres de verre & les batteries.

COMME il s'est rencontré dans le cours de mes expériences, sur la manière de charger & décharger les jarres ordinaires & les grandes batteries électriques, plusieurs choses que je n'ai vues dans les écrits d'aucun Electricien; & que quelques-uns des faits ne sont pas faciles à expliquer, je rapporterai un petit nombre de ces faits des plus remarquables, tels qu'ils se sont présentés.

Le 28 Avril, m'amusant à char-

N iv

ger trois jarres de la grandeur ordinaire, tandis quelles étoient posées sur une platine de métal placée sur la table, avec leurs fils de métal à différentes distances du même premier conducteur, lequel étoit soutenu sur des montants de bois séché au four, je remarquai que toutes les fois que celle des jarres qui étoit proche du conducteur, se déchargeoit d'elle même, les autres se déchargeoient aussi toutes seules; quoiqu'il s'en fallût beaucoup qu'elles n'eussent leur charge entière, étant placées plus loin du conducteur commun, & conséquemment n'en ayant reçu que très-peu d'étincelles en comparaison de celle qui en étoit la plus proche.

Différentes expériences semblent prouver que tant qu'une jarre demeure chargée, la matiere électrique continue toujours de s'insinuer de plus en plus dans la substance du verre; de sorte qu'elle ne court jamais tant de risques de se casser, que quelque temps après avoir été chargée.

Le 26 Mai, après avoir chargé

ensemble quarante-une jarres , dont chacune contenoit environ un pied quarré de verre garni , & les ayant laissé tranquilles environ une minute & demie , tandis que j'ajustois quelque partie de l'appareil , afin de faire la décharge , elles firent une explosion par la rupture d'une des jarres. Je remarquai aussi que la jarre qui cassa , étoit à une distance considérable de l'endroit où j'avois vu l'éclat de lumière aux fils de métal. Elle se trouva aussi brisée à deux endroits différens.

Par la même raison , on ne peut pas être sûr que des jarres qui ont essuyé une décharge , en supporteront encore une autre également forte. Je suis persuadé que plusieurs des miennes se sont brisées par une charge beaucoup moindre que celles qu'elles avoient soutenues auparavant.

Le 29 Juin , une jarre d'une grandeur ordinaire , qui avoit servi constamment plusieurs mois , & qui s'étoit déchargée d'elle-même plus de cent fois sans aucun dommage , se cassa enfin , dans le moment que

je la déchargeois au premier conducteur. Le trou se trouva à un endroit différent de celui où la décharge s'étoit faite ; mais cela n'arrive pas toujours. Le bout de mon petit doigt se trouva par hasard posé légèrement sur l'endroit , & je sentis qu'elle étoit brisée , par une petite piquûre semblable à celle d'une épingle ; quoique l'explosion au conducteur fût à-peu près égale à celle de toute autre décharge. La garniture de la jarre contiguë à celle qui creve , est toujours fondue par l'explosion.

Le 25 Juin , une petite bouteille mince qui avoit été chargée seule aussi fort qu'elle le pouvoit être , & de façon à se décharger elle-même , & qui avoit été chargée aussi conjointement avec quatre autres de même grosseur qu'elle , creva par une explosion spontanée , quand on la chargea conjointement avec une batterie.

Jamais je n'avois entendu dire qu'une jarre se brisât en plus d'un endroit , ni qu'il se cassât plus d'une jarre d'une batterie dans la même

explosion ; mais j'ai souvent appris à mes dépens , que cet événement est très-possible. Pour cela il faut qu'il y ait une décharge dans plus d'un endroit en même-temps ; d'ailleurs il paroît suivre de là , que toutes les fois qu'on excite la décharge en un endroit , l'effort qui se fait à tout autre endroit pour opérer la décharge , augmente dans le même-temps.

Il m'est souvent arrivé que des jarres ont été brisées sans que je m'en sois aperçu , à l'instant que je faisois la décharge de la façon ordinaire , & quand je suis venu à les charger de nouveau , elles ont paru brisées dans quelques endroits de la batterie que je n'aurois jamais soupçonné. J'en ai eu deux exemples dans l'explosion dont j'ai parlé ci-dessus ; mais le fait le plus remarquable de ce genre arriva le 31 Mai , où une batterie d'environ quarante jarres , contenant chacune un pied quarré de verre garni , se déchargea d'elle-même.

En l'examinant je trouvai que six des jarres étoient brisées. A l'une la feuille d'étain qui la garnissoit en-

dehors, étoit tout-à-fait fondue dans un espace circulaire d'environ un demi-pouce de diametre; & en-dehors elle étoit brûlée, & tout à-fait noire dans un espace de près d'un pouce & demi. A une seconde, la garniture étoit fondue en dehors, dans un espace d'environ trois quarts de pouce de diametre, & la tache noire du dedans étoit de deux pouces. Une troisiemè avoit un trou fait en forme d'étoile, & beaucoup de petites fêlures semblables à des *rayons* partant d'un centre, & en si grand nombre qu'on ne pouvoit les compter. A peine y avoit-il une seule de ces jarres qui n'eût qu'un seul trou. Quelques-unes étoient cassées en sept ou huit endroits différents, dont quelques-uns étoient fort éloignés des autres; mais ordinairement il y avoit un trou principal, & dans son voisinage, plusieurs autres plus petits, mais indépendants du premier, par exemple, à un demi-pouce, un pouce ou deux de distance.

Le 14 Juin, la batterie ci-dessus se déchargea encore une fois d'elle-même : trois jarres furent brisées ;

& l'une d'elles , outre son trou principal , eut un cordon circulaire de fractures tout autour du trou , à la distance d'environ un demi-pouce. Ce phénomène me frappa comme quelque chose de fort remarquable ; mais peut-être que les expériences suivantes y répandront quelque lumière. Chacune des petites fractures avoit environ un dixieme de pouce de longueur.

Le 17 Novembre , ayant chargé mes deux batteries , dont l'une étoit alors de trente-un pieds quarrés , & l'autre de trente-deux , je fis l'explosion ; il se trouva ensuite dans chaque batterie , une jarre cassée. Elles se brisèrent à l'instant de la décharge , de sorte que je ne soupçonnai pas ce qui étoit arrivé. Les deux batteries avoient souvent supporté une charge beaucoup plus forte. Dans une des plus petites jarres , la garniture , outre qu'elle étoit crevée vis-à-vis le trou , étoit déchirée d'environ un pouce & demi le long d'une fêlure , qui s'y étoit faite.

Quand des jarres disposées en batteries ont été cassées de cette ma-

niere, je n'ai jamais manqué d'observer une circonstance qui me paroît digne de remarque. C'est que, quoique, en pareil cas, il y ait plusieurs passages ouverts pour rétablir l'équilibre du fluide électrique, le tout cependant semble passer dans le circuit qui est formé pour lui extérieurement. Du moins l'effet de l'explosion n'est diminué sensiblement sur aucunes des substances qui y sont exposées. J'ai eu une belle occasion de l'observer, en faisant passer l'explosion de la batterie à travers des fils de différents métaux. Je trouvai que la plus grande force de la batterie n'alloit guere plus loin que de fondre un bout de fil d'argent, sur lequel je l'essayois; & cependant il fut une fois totalement dispersé par une explosion, dans laquelle il y eut trois jarres de brisées dans différents endroits de la batterie.

La fracture la plus remarquable que je me rappelle, fut celle d'une jarre d'un huitieme de pouce d'épaisseur, & qui par cette raison fut long-temps jugée trop épaisse pour

pouvoir servir. Quoiqu'il en soit, cette jarre qui n'avoit jamais supporté qu'une charge médiocre, creva d'elle-même; alors on y trouva un trou semblable à ceux qu'on observe communément, d'où s'éten-
doient deux fêlures qui se joignoient au côté opposé de la jarre; de sorte qu'elle étoit séparée en deux parties; mais il y avoit outre cela deux autres trous, à peine visibles à la vue simple, à quelques pouces de distance du trou principal, & très-éloignés l'un de l'autre. Ces trous, en les examinant avec un microscope, paroissoient clairement des fractures, semblables à celles qui sont faites de la même manière, ayant une tache blanche dans le milieu. L'un d'eux étoit au-dessus de la garniture extérieure; mais non pas au-dessus de l'intérieure.

J'ai souvent été fort surpris de la grande distance à laquelle plusieurs de mes jarres se déchargeoient d'elles-mêmes; cela arrivoit très-fréquemment à cinq pouces. Cela m'engagea à essayer à quelle distance je

pourrois faire cette décharge spontanée.

Le 21 Février, je pris une jarre de huit pouces & demi de profondeur, & trois de diametre. Voyant qu'elle se déchargeoit fort aisément d'elle-même, quand elle étoit garnie à la façon ordinaire, c'est-à-dire, à environ quatre pouces du haut, je coupai une partie de la garniture, jusqu'à ce qu'elle ne fût plus qu'à deux pouces & un quart au-dessus du fond; malgré cela elle garda toujours la même propriété; & à la longue, elle creva par une décharge qui se fit à un point blanc de matiere mal vitrifiée, à un pouce trois quarts au-dessus de la garniture.

Je me pourvûs alors d'une jarre de sept pouces & demi de hauteur, & deux & demi de diametre, qu'on avoit rendue bleue avec du saffre. Je ne la garnis que jusqu'à un pouce & un quart du fond; & cependant elle se déchargea très promptement d'elle-même. Ensuite j'enlevai peu-à-peu la garniture, jusqu'à ce qu'elle

le n'allât plus qu'à un peu plus d'un demi pouce au - dessus du fond ; & la décharge continua encore à se faire comme auparavant. Elle conserva cette propriété jusqu'au mois d'Octobre suivant qu'elle fut brisée par un accident.

J'ai une autre jarre bleue de même grandeur à-peu-près que la précédente , qui est presque remplie de limaille de cuivre ; mais qui n'a aucune garniture en-dehors. Cependant , si je mets cette jarre sur la table en contact avec un seul bout de chaîne de cuivre , qui en fasse tout le tour , & qui pose sur la table , elle se déchargera d'elle-même dans toute l'étendue du verre. La manière dont la partie non-garnie de ces jarres se charge , présente un très-beau phénomène , sur-tout dans l'obscurité ; le feu s'élance du haut de la garniture en forme de branches d'arbres , d'abord sur un côté du verre , & ensuite sur l'autre , ces branches devenant de plus en plus grandes , jusqu'à ce qu'elles passent au-dessus de la jarre.

J'ai fait quelques expériences pour

essayer jusqu'à quelle épaisseur une platine de verre peut être susceptible d'être chargée ; mais elles ne m'ont rien appris qui m'ait mis dans le cas de m'en assurer avec assez de certitude. J'ai trouvé seulement que je ne pouvois pas du tout charger une platine de verre d'un demi-pouce d'épaisseur, si elle n'étoit pas chauffée. C'étoit le fond d'un grand gobelet de verre ; mais ne l'ayant rencontré que dans un voyage que je fis chez un célèbre Electricien ; je n'eus pas la commodité de faire beaucoup d'expériences dessus ; j'imagine qu'en le chauffant, on l'auroit rendu susceptible d'être chargé. Un verre de trois lignes d'épaisseur peut contenir une assez bonne charge.

Les expériences de M. Kinnersley, (tom. II, pag. 430,) ne me laissant aucun lieu de douter que les flacons de Florence ne fussent capables de recevoir une charge comme tout autre verre mince que la chaleur peut rendre conducteur, j'imaginai que j'en pourrois bientôt construire une batterie électrique

très-forte & à très-bon marché. En conséquence, je m'en pourvûs d'un petit nombre, pour échantillon; mais je fus très-surpris de trouver que l'électricité passoit à travers, quoiqu'ils fussent tout-à-fait froids, comme l'eau au travers d'un crible, sans y faire aucune fracture; car ils continuerent à ne garder que la même petite charge, qui étoit différente dans différents flacons: ayant parlé de ce contre-temps à M. Canton, il m'apprit qu'il avoit trouvé la même chose, & que la perméabilité de cette espece de verre au fluide électrique, venoit des petites parties non-vitrifiées qu'on peut y remarquer. J'ai cru qu'il pouvoit être utile de publier ce fait; parce qu'il peut empêcher d'autres personnes d'être trompées en pareil cas.

Comme on n'avoit communément chargé que du verre poli, & que les corps électriques qui ont la propriété du verre dépoli, quand on les frotte, sont extrêmement difficiles à charger, j'eus la curiosité d'essayer ce qu'on pourroit faire avec le verre dépoli même. En conséquence,

je commençai d'abord par dépolir une partie d'une jarre , en réunissant la garniture intérieure avec l'extérieure , croyant que le dépoli pourroit faciliter une décharge spontanée ; mais j'observai qu'elle ne se faisoit pas dans cet endroit plutôt que dans tout autre. J'ôtai ensuite le poli de toute la partie extérieure d'une jarre au-dessus de la garniture ; mais elle fut chargée & déchargée exactement comme auparavant. Enfin , je dépolis une plaque de verre des deux côtés , & je trouvai qu'elle recevoit une charge aussi bien qu'une plaque polie.

La maniere dont les tubes & les plaques de verre se sont brisées par la décharge d'une batterie électrique , lorsque j'ai manqué à y appliquer une légère couche métallique , a été quelquefois accompagnée de circonstances , dont je ne puis pas aisément rendre raison. Voici les faits.

Le 3 Décembre , essayant de fixer une lame de métal sur un morceau plat de verre , il fut brisé par l'explosion , dans une direction parallèle à la ligne sur laquelle étoit posé

le métal, à environ un pouce de distance, & non pas où étoit la lame elle-même.

Ayant essayé de donner une enveloppe métallique à une portion d'un long tube de verre, il se brisa, non pas dans l'endroit où étoit l'enveloppe; mais du côté opposé, qui fut tout mis en pièces. La feuille d'or avoit été appliquée fort intimement au verre, sous un morceau de carton, qui couvroit l'or; mais non pas le reste du tube. Un autre tube fut aussi cassé en grands morceaux à l'endroit où le métal avoit été appliqué, mais en petits éclats du côté opposé; & à six ou sept pouces plus loin, il ne fut point du tout brisé du côté du métal, mais beaucoup de l'autre côté.

Une autrefois ayant entrepris la même chose avec un autre tube de verre, son extrémité qui étoit à près d'un pied de distance de l'endroit où le métal étoit appliqué, & qui étoit un peu fêlée dans une direction oblique, se brisa en rond.

Comme on a publié peu d'expé-

riences sur la façon de fondre des fils de métal , & de former des globules métalliques par une décharge électrique ; & qu'il s'est présenté dans mes essais sur cette matiere , différentes choses , qui peut-être ne se sont pas présentées à d'autres , je rapporterai quelques-unes des circonstances les plus importantes. Elles serviront du moins d'instruction à ceux qui pourront avoir envie d'essayer la même chose.

J'ai souvent essayé de produire de ces beaux globules de métal , dont il est parlé à la pag. 96 du tom. II , & dont j'ai vu quelques-uns chez M. Canton ; & pour cet effet j'ai fait la décharge à travers de petits fils de métal , placés au fond d'une tasse de porcelaine , &c. mais toujours sans succès. Enfin , je m'avisai de renfermer les fils de métal dans de petits tubes ; & cet expédient remplit très-bien mon attente : car le 12 Novembre en déchargeant une batterie de trente-deux pieds quarrés à travers un fil de fer enfermé dans un petit tube de verre , je trouvai un nombre infini de

globules de métal de différentes grosseurs. La partie fondue fut d'environ deux pouces. En cassant le tube de verre, je trouvai sa surface intérieure couverte uniformément de ces globules, & d'une poussière noire, le tout adhérent au verre; de sorte qu'on ne pouvoit l'en séparer sans emporter aussi une portion du verre.

Pour tâcher d'éviter cet inconvénient, je fixai le petit fil de fer dans le centre d'un tube de verre d'au moins trois lignes de diamètre; mais après la décharge, ce tube, quoique beaucoup plus large que le premier, se trouva couvert uniformément de globules, & de poussière noire, qui s'y attachèrent fortement, quoique le métal ne parût pas avoir pénétré dans la substance du verre. Quand le tube fut cassé, je ratissai une partie de cet enduit noir; la portion qui touchoit le verre, ressembloit à une plaque mince du métal.

Me figurant que le métal fondu ne s'attacheroit pas si fortement à une substance conductrice, qu'il

L'avoit fait au verre , je renfermai le fil de fer dans un tube de papier de trois lignes de largeur. L'ayant ouvert après la décharge , il se trouva couvert uniformement de cette poussière noire ; & la tache fut partout ineffaçable. On avoit vu des étincelles de feu à trois pieds de l'endroit de la décharge ; mais on ne put trouver aucune partie du métal.

Ensuite je resserrai encore plus le fil de fer , l'enveloppant bien étroitement dans du papier. Lors de la décharge , on vit dans l'espace d'environ une seconde de temps , un grand nombre d'étincelles à neuf pouces du papier , qui fut brûlé & percé à jour en plusieurs endroits. On ne put trouver que quelques morceaux du métal , mais ils étoient passablement gros & irréguliers. Je jugeai alors que la charge devoit être modérée pour produire de ces globules ; que quand la charge étoit très-forte , toute la substance du fil de fer étoit dispersée en particules trop petites pour qu'on pût les trouver ; & d'un autre côté , que quand la charge étoit trop foible , le métal

tal étoit fondu en fragments trop gros pour pouvoir se former en globules réguliers.

Je fondis une fois avec la même batterie, un morceau de fil de fer d'un soixante-dixième de pouce de diamètre, il y en eut un morceau qui fut jetté au-delà de la table, à environ six pieds de distance, où il tomba sur un bureau, & delà sauta par terre, & continua à être embrasé pendant tout ce temps-là. D'autres fois, des étincelles provenant du fer fondu, ont été jettées à neuf pieds du lieu de la fusion dans toutes sortes de directions, & sont demeurées rouges sur le plancher pendant un espace de temps sensible.

Une autre fois j'eus une très belle occasion d'observer quelle est la partie des conducteurs qui forment un circuit électrique, que l'explosion affecte le plus : car en déchargeant une batterie de cinquante-un pieds quarrés à travers un fil de fer de neuf pouces de longueur, sa totalité fut embrasée, & resta dans cet état pendant quelques secondes; son milieu se refroidit le premier,

tandis que les deux extrémités demeurèrent sensiblement rouges. Ensuite en l'examinant, les deux extrémités se trouverent tout-à-fait fondues. La longueur d'un ou deux pouces de la partie qui en étoit la plus voisine, étoit extrêmement cassante, & se réduisit en petits morceaux sous les doigts; tandis que la partie du milieu demeura assez solide; mais elle avoit perdu tout son poli; de sorte qu'elle paroissoit plus obscure qu'auparavant.



PARTIE VIII.

SECTION VIII.

Expériences sur les Animaux.

COMME j'ai construit une batterie électrique d'une force considérablement plus grande qu'aucune autre dont j'aie jamais entendu parler ; que j'ai exposé quelquefois des animaux à son choc , & que j'ai fait une attention particulière à plusieurs circonstances que d'autres ont souvent négligées ou mal comprises , il ne fera pas hors de propos de rapporter quelques uns des cas dans lesquels les faits étoient à quelques égards nouveaux ou dignes de remarque.

Le 4 Juin , je tuai un rat par la décharge de deux jarres , contenant chacune trois pieds quarrés de verre garni. L'Animal mourut sur le

champ , après avoir éprouvé une convulsion universelle au moment de la commotion. Au bout de quelque temps , on le disséqua avec soin ; on n'apperçut aucun dérangement intérieur , sur-tout point de sang extravasé ni dans l'abdomen , ni dans la poitrine , ni dans le cerveau.

Le 19 Juin , je tuai un assez grand chat par la décharge d'une batterie de trente - trois pieds quarrés. Mais on ne remarqua point d'autre effet , sinon que l'on trouva une tache rouge sur le péricrane , à l'endroit où le feu étoit entré. Je tâchai de le rappeler à la vie , en étendant ses poumons , & soufflant dans la trachée avec un tuyau de plume ; mais inutilement. Le cœur lui battit quelque temps après la commotion ; mais la respiration cessa sur le champ.

Le 21 Juin , je tuai une petite musaraigne , par la décharge d'une batterie de trente-six pieds quarrés ; mais on n'apperçut pas d'autre effet , si ce n'est que le poil du front fut grillé & en partie arraché. Il n'y eut de sang extravasé nulle part , quelque petit que fût l'animal , & quoi-

que la commotion par laquelle il fut tué , fût fort grande. Ce fait & beaucoup d'autres de même nature , me font soupçonner quelque erreur dans les cas où l'on prétend que de plus grands animaux ont eu tous leurs vaisseaux sanguins rompus par une force bien inférieure.

Dans toutes les narrations que j'ai vues d'animaux tués par la commotion électrique , les victimes étoient ou de petits quadrupedes , ou des oiseaux ; & on les dit tous avoir été tués si subitement , qu'on ne pouvoit voir comment ils étoient affectés avant qu'ils expirassent. La grande force de ma batterie m'a fourni dans quelques-unes de mes expériences une assez belle occasion d'observer de quelle façon le système animal est affecté par la commotion électrique, les animaux que j'y ai exposés étant assez gros ; de sorte qu'on peut par des signes extérieurs , porter un meilleur jugement de leurs sensations , & conséquemment de la cause immédiate de leur mort. Je ne prétends pas tirer moi-même aucune conséquence des faits suivans ; je me suis

contenté d'en tenir note avec tout le soin possible , pour l'utilité des Médecins & des Anatomistes.

Le 26 Juin , je déchargeai une batterie de trente huit pieds quarrés de verre garni , de la tête à la queue d'un chat , qui avoit pris toute sa croissance , étant âgé de trois ou quatre ans. A l'instant il eut de violentes convulsions par tout le corps. Après un peu de relâche , il lui prit des convulsions plus foibles dans différens muscles , & sur-tout aux côtés , qui se terminerent par une respiration très - convulsive , accompagnée d'un râlement. Il fut ensuite cinq minutes sans aucun mouvement qu'on pût regarder comme respiration ; mais cela fut suivi d'une respiration extrêmement prompte , qui continua près d'une demi-heure. Vers la fin de cet accident , le chat fut en état de remuer la tête & les pattes de devant , de façon à se pousser en arriere sur le plancher ; mais il ne put pas mouvoir les pattes de derriere , quoique la commotion n'eût pas passé dans cette partie. Tandis qu'il étoit dans cet état , je

lui donnai une seconde commotion, qui fut accompagnée comme la première, de convulsions violentes, du court relâche, & de la respiration convulsive, dans laquelle il mourut environ une minute après.

Voulant essayer une fois sur un plus gros animal, une commotion beaucoup plus forte que celle qui avoit tué le chat, je donnai une commotion provenant de soixante-deux pieds quarrés de verre garni, à un chien de la grosseur d'un chien couchant ordinaire. Il fut frappé sur la tête, sans que je puisse dire précisément en quel endroit, parce que j'étois mal éclairé. Dans ce moment tous les membres s'étendirent; il tomba en arriere, & resta environ une minute sans mouvement, & sans donner aucun signe de vie. Ensuite il lui prit des convulsions dans tous les membres, mais qui ne furent pas bien violentes, & qui furent suivies de cette respiration convulsive, accompagnée d'un petit râlement. Environ quatre minutes après qu'il fut frappé, il fut en état de se mouvoir, quoiqu'il n'essaya de mar-

cher qu'environ une demi-heure après, pendant lequel temps il jeta une grande quantité de salive; il lui coula aussi beaucoup d'humeur des yeux, sur lesquels il tenoit ses pattes, quoique à tout autre égard il restât parfaitement tranquille. Il n'ouvrit point les yeux de toute la soirée, & le lendemain il parut totalement aveugle, quoiqu'en apparence il se portât bien d'ailleurs.

Après avoir tué ce chien, en lui perçant le derrière de la tête, j'examinai un des yeux; (tous les deux avoient sur la prunelle une teinte bleuâtre uniforme, semblable à une membrane), je trouvai les trois humeurs parfaitement transparentes, & autant que je pus en juger, dans leur état naturel; mais la cornée étoit par tout blanche & opaque, comme un morceau de cartilage, & extrêmement épaisse.

Avant cette expérience, j'avois imaginé que les animaux frappés d'aveuglement par le tonnerre, avoient une *goutte serene*, à cause de la secoussé que reçoit sans doute le genre nerveux par la commotion

électrique ; au lieu que dans le cas présent , c'étoit une inflammation occasionnée par l'explosion qui s'étoit faite si proche des yeux , & qui avoit fini par une espece d'albugo (a) qui , à ce que je crois , auroit été incurable. Ce chien eut un œil un peu plus affecté que l'autre , sans doute parce que la commotion avoit été donnée un peu plus proche d'un œil que de l'autre. J'avois eu dessein de donner la commotion environ un pouce au-dessus des yeux.

Pour m'assurer des effets de l'électricité sur les corps animés , je commençai une suite d'expériences sur le pouvoir conducteur de leurs parties constituantes ; & j'imaginai pendant quelque temps , qu'un morceau de la moëlle allongée d'un bœuf , seroit sensiblement plus mauvais conducteur que la chair musculaire. Mais après quantité d'effais sur des morceaux de moëlle allongée de divers animaux , & des morceaux de chair musculaire , de même forme

(a) Sorte de maladie des yeux.

& grandeur, & dans différents états de sécheresse & d'humidité, j'abandonnai cette opinion comme trompeuse ; mais je ne puis m'empêcher de souhaiter qu'on reprenne ces expériences avec quelque méthode propre à mesurer leur pouvoir conducteur, plus exactement qu'on ne l'a fait jusqu'aujourd'hui.

Voulant observer, s'il étoit possible, l'effet immédiat de la commotion électrique sur le cœur & les poumons des animaux, je donnai le 5 Juin, une commotion provenant de six pieds quarrés de charge, à une grenouille, dont on avoit auparavant ouvert la poitrine, de sorte qu'on pouvoit appercevoir le battement du cœur. Au moment de la commotion les poumons se gonflèrent, & furent chassés tout-à-fait hors du corps, aussi bien que les autres parties contenues dans la poitrine. Cependant le cœur continua à battre, quoique très-foiblement, & on ne vit aucun autre signe de vie pendant dix minutes. Ensuite, on apperçut d'abord un mouvement sous ses mâchoires, qui s'étendit peu-

à-peu aux muscles des côtés ; & à la fin il parut que l'animal seroit revenu à la vie, s'il n'eût pas été si déchiré. La commotion étoit entrée par la tête, & sortie par les pattes de derriere.

Le 6 Juin, je déchargeai une batterie de trente-trois pieds quarrés à travers la tête & tout le corps tendu d'une autre grenouille. Aussi-tôt après qu'elle eut reçu la commotion, il y eut en quelque sorte une distention momentanée de tous les muscles de son corps, & elle demeura toute ridée d'une façon très-surprenante. Pendant environ cinq minutes, on ne vit pas le moindre signe de vie, & on ne put pas sentir le battement du cœur avec le doigt. Mais dans la suite, on aperçut d'abord un mouvement sous les mâchoires, puis tout le long des côtés, accompagné de mouvements convulsifs des autres parties ; & environ une heure après, elle redevint, en apparence, aussi bien que jamais.

Le même jour je donnai la même commotion à deux autres grenouil-

les. Elles furent affectées de la même manière, & revinrent dans leur premier état en moins de trois heures.

Ces faits me surprirent beaucoup. J'attribue le rétablissement des grenouilles, en partie à l'humidité dont leur corps paroît toujours couvert, & qui peut transmettre une bonne partie de la commotion; & en partie à la faculté qu'elles ont de pouvoir vivre long-temps sans respirer. Pour m'assurer de ce fait, j'aurois voulu donner la commotion à des crapaux, des serpents, des poissons, &c. & à différents autres animaux de ceux qui n'ont point de sang; mais je n'en eus pas la commodité. D'ailleurs, c'est payer bien cher des découvertes Philosophiques, que de les acheter aux dépens de l'humanité [155].

☞ [155] Sans doute que M. Priestley, prend les crapauds & les serpents pour des hommes.



PARTIE VIII.

SECTION IX.

Expériences sur les taches circulaires , faites sur des morceaux de métal par de grandes explosions Electriques.

JE ne prétends m'attribuer aucune sorte de mérite dans les suites d'expériences que je vais présenter au lecteur dans cette section , & les deux suivantes. J'y ai été conduit nécessairement par la très-forte électricité que je me suis procurée. Dans tous les cas les premiers phénomènes ont été produits par le hasard ; & m'ont engagé à les suivre ; & les résultats sont si éloignés de favoriser aucune théorie ou hypothèse particulière qui m'appartienne ;

qu'au contraire je ne puis concilier parfaitement les différents phénomènes avec aucune hypothèse connue.

Dès le temps que je commençai à me livrer d'une manière particulière aux expériences électriques, je conçus, quoique confusément, que le meilleur moyen de parvenir à quelque nouvelle découverte, seroit de se procurer une plus forte électricité que celle qu'on s'étoit procurée jusqu'alors. En considérant le nombre prodigieux de machines électriques qui étoient entre les mains de tant de personnes ingénieuses, dans les différentes parties du monde, j'imaginai qu'on avoit essayé tout ce qu'il étoit possible de faire *en petit* ; & que les expériences ordinaires avoient été variées & combinées presque de toutes les manières possibles ; au lieu que comme je l'ai observé, les machines électriques ayant été depuis quelque-temps réduites par degrés à un volume de plus petit en plus petit, une grande force d'électricité seroit presque une chose nouvelle, & pourroit par conséquent fournir des moyens de faire des ex-

périences nouvelles. Je regardai même la force que s'étoit procurée le Docteur Franklin , comme petite , en comparaison de celle qu'on pourroit produire , & cela sans faire beaucoup de dépense.

Dans cette attente générale & incertaine , j'augmentai peu-à-peu la quantité de verre garni , jusqu'à ce que j'eusse formé une batterie de trente , quarante , soixante , & enfin de près de quatre - vingt pieds quarrés ; le lecteur aura déjà vu en quelque sorte , que je ne fus pas totalement trompé. La suite d'expériences que je vais détailler , est une preuve plus remarquable de l'avantage que j'ai tiré de ce pouvoir d'électricité.

Le premier fait digne d'attention que ce moyen me fit découvrir , est celui des cercles dont se trouvent empreints des morceaux de métal qui reçoivent des explosions électriques. Je ne prétends pas rendre raison de ce phénomène par aucune théorie d'électricité. Mais pour mettre le lecteur en état de l'expliquer lui-même ; je rapporterai fidèlement

toutes les circonstances & les variétés avec lesquelles il s'est-présenté , & les remarques qu'il m'a fait faire ; or je ne puis pas mieux faire pour y parvenir , que d'en écrire le détail dans l'ordre dans lequel ces phénomènes sont arrivés.

Le 13 Juin 1766 , après avoir déchargé une batterie d'environ quarante pieds quarrés , avec un bouton de cuivre poli , je remarquai dessus par hasard , *une assez grande tache circulaire* , dont le centre paroissoit être fondu à la superficie , en un grand nombre de points plus grands auprès du centre , & plus petits à quelque distance. Au-delà de cette tache centrale , étoit un cercle de poussière noire , qu'il fut aisé d'ôter. Mais ce qui me frappa le plus , fut qu'un peu au-delà des endroits fondus , il y avoit un cercle exact & entier de points brillants , composés de parties fondues superficiellement , de même que celles qui étoient au centre. Le tout , à l'exception de la poussière noire , est représenté Planch. 1 , fig. 5 , n°. 1.

Le 14 Juin , j'examinai une tache

sur des morceaux polis de plomb & d'argent. Elle étoit dans l'un & l'autre semblable à celle qui étoit sur le bouton de cuivre; seulement la tache centrale sur l'argent étoit composée de points disposés avec la plus grande exactitude, comme des *rayons* partant du centre d'un cercle, dont chacun se terminoit un peu en-deça du cercle extérieur.

En examinant ces taches avec un microscope, les points brillants qui formoient la tache centrale, & ceux qui formoient le cercle extérieur paroissoient évidemment autant de *cavités*, semblables à celles de la lune, telles qu'elles paroissent vues au télescope; les bords y projetant des ombres quand on les tenoit au soleil.

Le plus beau phénomène de cette espèce me fut offert par une tache que je fis sur une boîte de montre d'or. Outre les cavités, il y avoit en plusieurs endroits de la tache des bulles creuses de métal, qui devoient avoir été formées pendant qu'il étoit dans l'état de fusion. Elles paroissoient très-belles quand on les

examinait au soleil avec un microscope ; & on les distinguait aisément des cavités ; parce qu'elles avoient leurs points radieux (qui étoient fort remarquables , & éblouissoient les yeux) sur les côtés opposés à ceux des cavités , par rapport au soleil. Le progrès de ce phénomène paroît avoir commencé par une fusion ; ensuite il y a eu une attraction du métal liquide qui a aidé à former les bulles ; & enfin la rupture de ces bulles , qui a laissé des cavités. Remarquez que cette explosion fondit & dispersa entièrement un demi-pouce de fil d'acier d'un soixantedixième de pouce de diamètre. On vit dans cette dispersion des étincelles ardentes à plus d'un pied & demi de l'endroit où étoit le fil d'acier. J'ai observé souvent la même chose depuis. J'ai vu aussi plusieurs fois de pareilles étincelles s'élancer des gros boutons de cuivre , à l'instant des explosions.

J'ai imprimé la tache sur des morceaux polis de différents métaux par la décharge de la même batterie , & j'ai remarqué que les cavités qui s'y

trouvoient , étoient plus profondes les unes que les autres , à ce que je crois , dans l'ordre suivant , en commençant par les plus profondes , l'étain , le plomb , le laiton , l'or , l'acier , le fer , le cuivre , l'argent.

Je n'assurerais pas bien positivement l'ordre que tiennent à cet égard quelques-uns des métaux ; mais il paroît évident que l'argent n'a pas été creusé de la quatrième partie de ce que l'a été l'or , & qu'il l'a été beaucoup moins qu'aucun des autres métaux. Les cercles étoient marqués aussi distinctement ; mais l'impression étoit plus superficielle. Cela vient-il de ce que la chaleur est plus promptement répandue également dans un morceau d'argent que dans la substance d'aucun autre métal ?

Je pensois qu'il pourroit bien y avoir quelque différence dans les cercles imprimés sur les métaux qui auroient été depuis long-temps sous une forme solide , & sur ceux qui auroient été fluides depuis peu ; pour m'en assurer , je fis l'explosion entre un morceau de plomb , qui venoit

de se durcir après avoir été fondu ; & un autre morceau poli que j'avois gardé un temps considérable. Le premier morceau fut fondu plus que l'autre ; mais il n'y eut point d'autre différence entre eux.

Les demi-métaux , comme le *bismuth* & le *zink* , reçurent la même impression que les métaux proprement dits , & furent fondus à peu près autant que le fer.

Je fis trois décharges entre un morceau d'acier du plus beau poli , & un morceau de fer bien uni ; dans tous les cas je jugeai que l'acier étoit fondu plus profondément que le fer. Je fais une mention plus particulière de cette expérience , à cause de la singulière & belle apparence de la tache circulaire qui se trouva sur l'acier dans deux des décharges. Il y eut une tache circulaire d'un huitième de pouce de diamètre ou environ , fondue uniformément & assez bien dessinée : & il y eut autour de cette tache centrale , un espace de la même largeur , rempli uniformément de petits endroits fondus ; mais deux fois

aussi grands dans l'une que dans l'autre. Ces taches ressembloient exactement à une planète environnée d'une atmosphère dense, telles, à ce que je crois, que je me souviens d'en avoir vu dans les planches de la Théorie de la Terre de Burnet : l'autre cercle sur l'acier étoit tout ordinaire.

Quand je tuai le chat dont il a été fait mention plus haut, il n'y eut ni tache circulaire, ni aucune fusion sur le bouton de cuivre. Je l'ai toujours trouvé le plus entier, quand le circuit a été composé des meilleurs conducteurs, & qu'il y a eu le moins d'intervalle entr'eux.

Le 19 Juin, ayant suspendu la boîte d'une montre sur les boutons de cuivre qui communiquoient avec l'intérieur de la batterie, & en recevant l'explosion sur la boîte d'une autre montre qui étoit tantôt du même métal, & tantôt d'un métal différent; ayant ensuite mesuré les cercles, je les trouvai tous à-peu-près du même diamètre: les petites variétés parurent être accidentelles, ou du moins ne dépendre ni du mé-

tal ni de la direction du fluide électrique. Mais il me parut assez évident d'après un grand nombre d'expériences, que le métal qui communiquoit avec l'extérieur de la batterie, & que je tenois dans ma main pour faire l'explosion, étoit marqué plus distinctement que l'autre.

Il me parut que quand la batterie étoit très fortement chargée, la tache centrale étoit la plus irrégulière, plusieurs des points qui la composoit s'étendant jusqu'au cercle extérieur, & même au-delà; ce qui l'effaçoit beaucoup; de sorte que la meilleure façon de se procurer un cercle bien distinct, est de faire usage d'une charge modérée d'une très-grande batterie. C'est peut-être la raison pourquoi on ne sauroit appercevoir le cercle extérieur, quand on ne se sert que de petites jarres; la circonférence du cercle étant fort petite, & la charge communément trop forte: dans une charge très-foible, il est trop léger pour être apperçu. J'ai cependant vu quelquefois un cercle fort distinct, produit uniquement par deux jarres,

dont chacune contenoit un demi-pied quarré de verre garni.

Le diametre de la tache paroît dépendre de la quantité de verre garni ; mais je n'ai pas encore déterminé exactement en quelle proportion.

J'ai remarqué beaucoup de variétés dans les cercles extérieurs. Ils étoient quelquefois composés de points assez grands, placés à-peu-près à égales distances, & formant un cercle exact, qui dans les intervalles entre chaque grand point, étoit complété par des points plus petits, qu'on ne voyoit qu'à l'aide d'un microscope ; mais ordinairement le cercle extérieur est un espace rempli de points, placés irrégulièrement, de façon cependant qu'une ligne tirée par leur milieu, forme un cercle assez exact autour de la tache centrale.

Je n'eus pas plutôt observé ce cercle unique, que j'imaginai que, quelle que fût la cause de ce phénomène, il étoit assez probable qu'on pourroit se procurer deux cercles concentriques ou même plus, en se ser-

vant d'une plus grande quantité de verre garni, ou peut-être en recevant l'explosion sur des métaux plus faciles à fondre que le cuivre. En conséquence, le 27 Juin, m'étant servi de la charge modérée d'une batterie, composée d'environ trente-huit pieds quarrés, sur un morceau d'étain, j'observai pour la première fois, un second cercle extérieur, placé à la même distance du premier, que le premier l'étoit de la tache centrale. Il étoit composé de points très fins qu'on voyoit à peine, excepté quand on le tenoit dans un jour avantageux; mais le tout avoit une très-belle apparence, telle qu'elle est représentée, planch. 1, fig. 5, n^o. 2.

Le 28 Juin, j'obtins un autre cercle double, plus distinct que le précédent, sur une écritoire plate d'étain, le cercle extérieur étant à-peu-près aussi loin de l'intérieur, que celui-ci l'étoit des bords de la tache centrale.

Ayant observé jusqu'ici les cercles les plus distincts sur les métaux qui se fondent à un moindre degré de chaleur,

chaleur, je me pourvus d'un morceau de cette composition qui se fond dans l'eau bouillante; & ayant chargé soixante pieds quarrés de verre garni, je fis l'explosion avec cet appareil; & je trouvai ce que je cherchois à obtenir, *trois cercles concentriques*; dont l'extérieur n'étoit pas tout-à-fait si éloigné de celui du milieu, que celui-ci de l'intérieur. Tout l'intérieur de ce dernier cercle étoit fondu; mais cet espace étoit bien dessiné, & ne ressembloit point du tout à une tache centrale, qui dans ce cas étoit entièrement effacée. La figure de ces trois cercles concentriques est représentée dans la Planch. 1, fig. 5, n°. 3.

J'ai trouvé plusieurs fois depuis des portions des trois cercles concentriques sur des boutons de cuivre, quoique je ne me fusse servi que de trente pieds quarrés de verre garni. Il semble qu'on les apperçoit plus aisément, quand les boutons sont un peu ternis; car alors les petits points dans lesquels le métal est fondu, se distinguent plus aisément;

sur-tout quand on les tient au soleil dans un jour convenable.

J'ai fait bien des essais pour rendre ces cercles plus grands que je ne les avois trouvés communément sur des morceaux de métal, principalement au moyen de mauvais conducteurs ; pensant que la matiere électrique n'étant pas si bien transmise , & passant avec moins de rapidité , s'étendrait davantage. C'étoit probablement comme je le pensois ; mais aussi il est également probable que je n'eus pas assez de force pour rendre une telle impression visible. Cependant pour y parvenir , je reçus l'explosion entre deux morceaux de chair crue , deux patates , deux vessies humides , & autres choses de pareille nature ; mais sans aucun effet quelconque : il ne resta dessus aucune marque , ou du moins rien de régulier. Quand je reçus l'explosion sur un morceau de charbon de bois , il parut s'être fondu , & ramassé en petits tas , dans un espace à peu-près de la grandeur ordinaire d'une tache circulaire ; & quand je

la reçus sur un morceau de charbon de terre, il parut qu'il s'en étoit détaché un morceau, & qu'il y restoit un trou à la place; mais il n'y eut de cercle régulier, ni sur l'un ni sur l'autre; & il ne s'y fit aucune inflammation sensible.

Une fois je mis un morceau de mine de plomb, que j'avois rendu bien uni en le ratissant, sur les fils de métal de la batterie, & je fis l'explosion avec un morceau de mine d'étain ratissé de la même façon; mais quoique je les examinasse avec un microscope, je ne pus pas m'assurer qu'il y eût aucune partie fondue, & encore moins aucune tache circulaire régulière; mais il y avoit sur l'un & l'autre une matière jaunâtre, semblable à du soufre, autour de l'endroit où s'étoit faite l'explosion, & il se répandit une odeur fort désagréable. Cela venoit probablement du mélange du soufre de la mine de plomb avec l'arsenic de la mine d'étain.

Je reçus l'explosion dans le vuide, à la distance d'environ trois pouces; mais je ne trouvai point de tache

circulaire régulière, sans doute à cause que je fus obligé de faire deux interruptions dans le circuit, l'une dans l'air, & l'autre dans le récipient; au moyen de quoi l'effet de l'une & l'autre explosion, fut affoibli, toute la force étant, pour ainsi dire, partagée entre elles; car dans tous les cas pareils, quoique les explosions fussent faites en plein air, je trouvai les cercles moins parfaits.

Ensuite j'imaginai de faire l'explosion dans l'air condensé; mais les cercles y furent plus petits & moins distincts que les deux autres cercles qui se firent en même-temps à l'autre interception du circuit, en plein air. Sans doute que l'air condensé, restraint la matière électrique dans un espace plus étroit; de même que l'air ordinaire empêche la diffusion de cette matière, qui est si remarquable dans le vuide.

La différence des distances auxquelles on fit les décharges, n'occasionna aucune différence dans le diamètre de ces taches circulaires. Lorsqu'au moyen d'une goutte d'eau que

je mis sur la verge de cuivre qui communiquoit avec l'intérieur de la batterie, je fis la décharge à la distance de deux pouces, la tache fut exactement la même, que si on l'eût faite à l'ordinaire, à la distance d'un demi-pouce; c'est-à-dire, d'environ un quart de pouce de diamètre.

J'ai toujours remarqué que quand l'explosion étoit obligée de passer par quelque mauvais conducteur, avant que d'atteindre le métal, l'impression qu'elle y faisoit, étoit resserrée, & plus profonde que si elle eût été reçue immédiatement sur le métal. Cela parut évident, lorsque je mis du papier, un morceau de vessie, ou du vernis sur les verges de cuivre avec lesquelles on faisoit les décharges, quoiqu'une couche fort mince de vernis ou d'humidité n'empêchât pas entièrement les cercles de paroître.

En faisant une suite d'expériences avec de mauvais conducteurs, & employant différentes méthodes pour faciliter la décharge de la batterie à de plus grandes distances qu'à l'ordinaire, je fus particulièrement

frappé de quelques phénomènes qui se présentèrent en faisant usage de l'eau.

Je mis une goutte d'eau d'environ trois lignes de diamètre sur la verge de cuivre qui communiquoit avec l'intérieur de la batterie, & je fis partir l'explosion directement au-dessus. La décharge se fit à environ un pouce de distance, & l'extrémité de la goutte fut marquée d'un très-beau cercle, extrêmement bien terminé en-dedans; mais disparoissant insensiblement en-dehors, comme une ombre délicate dans la peinture. Mais ce qui me frappa le plus dans ce phénomène, fut qu'il n'y eut point dans ce cercle de tache centrale.

Ne sachant à quoi attribuer cette nouvelle circonstance, je mouillai un morceau de cuivre poli que j'avois placé sur les fils de métal de la batterie, & faisant partir l'explosion au dessus, je trouvai seulement une longue raie au bord de l'endroit mouillé, bien terminée du côté de l'eau; mais disparoissant par degrés du côté opposé, comme dans le cas précédent. Dans cette expé-

rience & autres semblables, je remarquai que la matiere électrique évitoit l'eau, & s'élevoit assez haut dans l'air pour arriver au métal.

Je mis alors un peu plus d'eau sur le cuivre, mais seulement assez pour l'humecter; car sa surface étant convexe, ne permettoit pas à l'eau d'y demeurer en grande quantité; & en faisant l'explosion, je ne trouvai point de cercle, mais plusieurs belles taches circulaires fondues très-profondément, & dont une étoit beaucoup plus grande que les autres. Ces expériences semblent prouver que la matiere électrique éprouve une résistance considérable en passant au travers de l'eau, qui empêche sa sortie plus que l'air, & que par une telle condensation, sa force est considérablement augmentée, de façon à laisser des impressions plus profondes sur le métal, que quand elle n'a passé qu'à travers de l'air: pareillement si on place deux morceaux de métal en contact l'un avec l'autre, ou s'ils sont légers & couchés l'un sur l'autre, l'impression qui se fait sur tous les deux par la décharge de

la batterie qui passe au travers , est beaucoup plus profonde , qu'elle n'auroit été si la matiere électrique n'eût pas été resserrée dans un aussi petit espace que celui des points de contact.

Je ne prétends pas , comme je l'ai observé ci-devant , expliquer la formation de ces cercles concentriques. Tout ce qu'on peut conclure des apparences , est que la matiere électrique sort en forme de cylindres creux , & que ces cylindres sont formés par d'autres cylindres plus petits & solides : puisque tous les cercles sont composés de points ronds. Ou bien ces cylindres ont peut-être été creux ; mais à cause de leur petitesse , le métal ne permet pas de le voir ; parce qu'il est liquéfié de façon à remplir cette petite cavité. Mais qu'est-ce qui dispose la matiere électrique , à sortir de cette maniere , ou de quelle propriété du fluide dépend enfin ce phénomène ? c'est sur quoi je ne puis former de conjecture qui mérite d'être communiquée au public. Je ne désespere cependant pas que la connois-

fance de ces expériences, quoiqu'imparfaites, & la répétition qu'on en fera, ne puissent être un moyen propre à en rechercher la cause d'une manière complete & satisfaisante; & je me flatte que ce sera sous peu de temps. Un petit nombre de faits de la même nature pourront répandre quelque lumière sur cet objet.

La façon dont se sont brisées plusieurs des jarres dont nous avons parlé dans une des précédentes sections, paroît être analogue à la formation de ces cercles, je veux dire celles qui ont été percées de plusieurs petits trous dans le voisinage d'un trou principal; mais particulièrement celle dans laquelle il se trouva un cercle entier de petites fractures indépendantes du trou principal qu'elles entouraient.

L'histoire remarquable des cinq paysans, dont le premier, le troisième & le cinquième furent tués par le tonnerre dans le moment où ils marchaient en ligne droite, & qu'on a rapporté ci-devant, comme analogue à un fait observé par M. le

Monnier , fera peut - être regardé comme plus analogue à celui - ci. Car en supposant le diamètre des cercles concentriques , formés par le tonnerre , suffisamment grand ; & que la tache centrale tombe sur la troisième personne , les deux plus proches d'elle échapperoient à la foudre , se trouvant dans le premier intervalle autour de la tache centrale ; tandis que le premier & le dernier tomberoient dans la circonférence du premier cercle.

Ayant communiqué cette expérience à M. Price , il me fit remarquer que les cercles appelés *anneaux magiques* , qui sont formés dans les pâturages par un gazon d'un verd plus foncé , & que quelques - uns ont cru être occasionnés par le tonnerre pourroient être analogues aux cercles dont nous venons de parler ; mais qu'ils n'ont point de tache centrale. J'ai examiné depuis un de ces anneaux. Il avoit environ trois pieds de diamètre ; l'anneau même avoit à-peu-près neuf pouces de large , & cela dans toute la circonférence ;

il n'y paroïssoit rien qui répondît à la tache centrale, que je n'ai jamais manqué d'observer dans mes expériences, sous quelque point de vue que j'aie regardé le cercle, excepté dans celle dont j'ai parlé ci-dessus, quë j'avois faite avec de l'eau.

J'ai rencontré depuis dans les transactions Philosophiques, un article curieux, relatif à ces cercles magiques, communiqué par M. Jessop, qui confirme l'opinion de ceux qui pensent qu'ils sont causés par le tonnerre, & par lequel je finirai cette section.

» J'ai souvent été embarrassé pour
 » expliquer ces phénomènes qu'on
 » appelle communément cercles ma-
 » giques. J'en ai vu beaucoup, &
 » de deux sortes, les uns ras de vingt
 » ou vingt-quatre pieds de diame-
 » tre, formant un centier circulaire
 » d'un peu plus d'un pied de large,
 » avec du gazon verd dans le mi-
 » lieu; les autres pareils, mais de
 » différentes grandeurs, & environ-
 » nés d'une circonférence de gazon,
 » à-peu-près de même largeur, beau-

» coup plus frais & plus verd que
» celui du milieu. Mais M. Walker ,
» mon digne ami , me donna une
» pleine satisfaction d'après sa pro-
» pre expérience. Il lui arriva un
» jour d'aller se promener dans une
» prairie que l'on fauchoit (où il
» étoit allé peu de temps aupara-
» vant) après un grand orage de ton-
» nerre & d'éclairs ; qui , à en juger
» par le bruit & par les éclats de
» lumière , en avoit paru fort pro-
» che. Il observa un cercle d'envi-
» ron douze ou quinze pieds de dia-
» metre , dont le bord étoit dans la
» largeur d'environ un pied nouvel-
» lement brûlé & ras , comme le
» montrait clairement la couleur &
» la fragilité des racines du gazon.
» Il ne fut à quoi l'attribuer , si ce
» n'est au tonnerre , qui outre les
» caprices bizarres , qu'on remarque
» particulièrement dans ce météore ,
» peut bien , de même que les au-
» tres feux , se mouvoir circulaire-
» ment , & brûler davantage aux
» extrémités , que dans le milieu.
» Après que le gazon fut fauché ,

» il vint l'année suivante plus frais
» & plus verd dans l'endroit brûlé ,
» que dans le milieu ; & au temps
» du fauchage , il se trouva beau-
» coup plus long & plus épais (a).

(a) Philos. Transact. Abridged , vol. 2 ,
pag. 182.



PARTIE VIII.

SECTION X.

Expériences sur les effets de l'explosion Electrique , qu'on fait passer au travers d'une chaîne de cuivre , & autres substances métalliques.

Dès la première fois que je fis usage de ma batterie , j'avois observé qu'il s'élevoit à chaque décharge une fumée ou poussière fort noire , même quoique le fil de métal ne fût pas fondu , & que la chaîne de cuivre dont je me servoais , fût fort grosse. Je ne tins cependant qu'une légère note de cette circonstance ; parce que je ne pouvois pas alors l'expliquer , & je n'y fis une attention particulière, que le 11 Juin 1766 , que je fus frap-

pé d'une autre phénomène qui arriva lorsque j'étois occupé d'expériences relatives aux cercles dont nous avons parlé ci-dessus.

J'observai qu'un morceau de papier blanc, sur lequel étoit posée la chaîne dont je me servois pour faire la décharge, étoit marqué d'une tache noire, comme s'il eût été brûlé par-tout où les chaînons l'avoient touché. Cependant je ne pus me figurer alors qu'il pût être brûlé par une chaîne si épaisse. J'imaginai que la chaîne étoit sale, & que la saleté en avoit été détachée par la secousse. Quoiqu'il en soit, je négligeai encore ce fait jusqu'au premier Septembre suivant, que remarquant un phénomène très-frappant du même genre, je fus déterminé à en considérer les circonstances un peu plus scrupuleusement que je n'avois fait.

Je nettoyai bien ma chaîne, & l'enveloppant de papier blanc, je fis passer au travers une décharge d'environ quarante pieds quarrés, & je trouvai la tache par-tout où elle avoit touché le papier.

Quelque temps après, j'enveloppai de même un morceau de fil de laiton dans du papier; mais ayant fait la décharge, je n'y vis aucune tache. Pour m'assurer si ce phénomène dépendoit de la discontinuité du circuit métallique, le 13 du même mois, je tendis la chaîne avec un poids considérable, & je trouvai que le papier sur lequel elle étoit posée au moment de l'explosion, en étoit à peine marqué.

Voyant que cela dépendoit de la discontinuité, je posai la chaîne sur du papier blanc, & j'en attachai chaque extrémité bien ferme avec des épingles passées au travers des chaînons; & lorsque j'eus fait la décharge, je remarquai que les taches noires étoient vis-à-vis du corps du fil qui formoit la chaîne, & non pas vis-à-vis des intervalles, comme je l'avois quelquefois soupçonné.

Le 18 Septembre, observant qu'à chaque décharge avec la même chaîne, il étoit resté sur le papier une quantité assez considérable de matière noire; j'imaginai qu'elle devoit

avoir perdu de son poids dans l'opération ; & pour m'assurer du fait , je pris une autre chaîne un peu moins grosse que celle dont je m'étois servi auparavant. Elle avoit cinq pieds quatre pouces de longueur , & pesoit exactement une once dix-sept deniers quatre grains. Après la décharge , je trouvai qu'elle avoit perdu exactement un demi-grain de son poids. La commotion n'avoit passé que par une portion de cette chaîne ; & le reste étoit en un tas. Je fis passer ensuite la même explosion à travers toute sa longueur ; & la pesant , je trouvai qu'elle avoit perdu précisément un autre demi-grain. Dans la suite , je trouvai par des expériences réitérées , que le moyen le plus sûr d'enlever une portion de son poids , étoit de faire passer la commotion par une petite portion de sa longueur ; & que quand on en prenoit une longueur considérable , le succès étoit incertain.

Remarquez que ces expériences , & toutes les suivantes (excepté quand j'ai marqué le contraire) ont été faites avec une batterie de trente-

deux pieds quarrés, cette force me paroissant suffisante, & son chargement n'employant pas beaucoup de temps. Lors des deux décharges mentionnées ci dessus, un fil de fer d'un soixante - dixieme de ponce de diametre rougit, mais ne fondit pas.

En observant de quelle profondeur étoit l'empreinte faite par les chaîons d'une chaîne de cuivre épaisse, j'eus la curiosité d'essayer ce qui arriveroit, si je faisois passer une explosion à travers un morceau de charbon. En conséquence, j'en pris un petit morceau d'environ un demi ponce de longueur, & je trouvai que dans la décharge, il avoit été tout réduit en poussiere. Le carton sur lequel il étoit posé, fut déchiré; le charbon le pénétra de façon que l'impression parut de l'autre côté; la noirceur s'étendoit fort loin, & la teinte se trouva partout ineffaçable.

Le 21 Septembre, en imprimant la marque dont on a parlé ci-dessus, sur une portion de la feuille de papier, sur laquelle j'avois écrit le détail de l'expérience au Docteur

Franklin, je plaçai la chaîne de manière à la faire retourner sur elle-même en angle aigu, dans le dessein d'imprimer la forme d'une lettre sur le papier; & je remarquai que dans la décharge, la portion de la chaîne qui avoit été doublée, fut déplacée, & tirée d'environ deux pouces vers le reste de la chaîne. J'en fus surpris, parce que je la croyois placée de manière qu'elle ne pouvoit pas glisser par son propre poids. Je répétai donc l'expérience avec plus d'exactitude. J'étendis toute la chaîne sur une table, en la mettant double partout, & la faisant revenir sur elle-même en angle fort aigu. Il arriva toujours, que la chaîne fut raccourcie d'environ deux pouces, & quelquefois davantage, comme si elle eût éprouvé une secousse subite par les deux bouts.

Considérant que cette secousse devoit venir de ce que plusieurs des chaînons se repoussent subitement les uns les autres à l'instant de l'explosion, je comparai les chaînons avec les marques noires qu'ils avoient

faites sur la table ; & je trouvai que chaque chaînon avoit été tiré de l'endroit où il avoit été placé , & que le plus éloigné de l'endroit de l'explosion , étoit le plus déplacé.

Convaincu que la chaîne avoit été raccourcie par la répulsion mutuelle des chaînons , je tâchai de mesurer exactement de combien étoit ce raccourcissement dans une longueur donnée de chaîne. Pour cela je mesurai deux pieds quatre pouces de la chaîne , tandis qu'elle étoit posée sur la table en ligne droite , sans aucun retour , un des bouts étant attaché & l'autre mobile ; & je trouvai qu'après une décharge de soixante-quatre pieds quarrés à travers cette chaîne , elle fut raccourcie d'un quart de pouce dans toute sa longueur. J'avois fait en sorte que cette promptitude de mouvement ne jettât pas une partie de la chaîne sur l'autre.

Soupçonnant que la fumée noire qui s'élevoit à chaque décharge , pouvoit venir , non de la chaîne , mais du papier ou de la table sur

lequel elle étoit, & qui probablement étoit brûlé par son contact, je laissai pendre librement la chaîne dans l'air ; mais en faisant la décharge, je remarquai la même fumée noire & épaisse, qui dans les précédentes expériences, avoit paru s'élever du papier ou de la table. C'étoit donc une partie du métal même, qui avoit été convertie en cette poussière noire.

Pour donner au lecteur une idée plus juste des marques faites sur du papier blanc, par une chaîne à travers de laquelle on transmet l'explosion électrique, je posai une chaîne sur le dessein original de la Planché I, afin que le graveur les pût rendre le plus exactement possible, & il réussit assez bien. La largeur des taches est à-peu-près égale à la grosseur moyenne du fil de la chaîne, & *a*, *b*, marque l'endroit où cette partie de la chaîne, qui étoit repliée, avoit été tirée en arrière par la répulsion subite des chaînons.

J'ai observé ci-devant, que les étincelles électriques entre chaque

chaînon, font d'un brillant très-vif, de sorte que, quelquefois, elles font paroître toute la chaîne lumineuse dans l'obscurité. Mais à l'instant de l'explosion, la chaîne qui pendoit librement dans l'air, parut extrêmement belle; les étincelles étant plus grandes & plus brillantes dans le bas, & plus petites par degrés en avançant vers le haut, où elles étoient à peine visibles; parce que le poids des chaînons inférieurs les avoit trop rapprochés les uns des autres.

Le 16 Septembre, comme il me restoit encore quelque doute si la noireur qui étoit restée sur le papier, venoit de la brûlure du papier, ou de quelque chose qui s'étoit détaché de la chaîne; je suspendis encore une fois la chaîne librement dans l'air, & je mis dessous, mais de façon à ne pas y toucher, un morceau de papier blanc, sur lequel je plaçai aussi quelques parcelles de duvet, pour voir si elles seroient affectées par quelque attraction ou répulsion électrique. En faisant la décharge, le duvet fut tout disper-

fé, & le papier fut marqué d'une tache noire de près d'un pouce de longueur, qui étoit la distance à laquelle les deux parties de la chaîne pendoient l'une de l'autre, un peu au-dessus du papier. Quelques parties de cette tache noire étoient plus foncées que d'autres, toute la marque consistant en quatre taches différentes d'un noir plus foncé, réunies par des raies plus foibles, & correspondantes à quatre chaînons de la chaîne, qui pendoient à peu-près parallèlement sur le papier. On ne put pas effacer la tache avec un mouchoir, quoiqu'elle ne fût pas si foncée que quand la chaîne avoit touché le papier. Ainsi, je fus convaincu, qu'au moins une portion considérable de la noirceur, provenoit de la chaîne.

Le 27 Septembre, voulant m'assurer plus exactement quelle partie de la chaîne étoit plus affectée par l'explosion, si c'étoient les chaînons, ou les intervalles qu'ils laissent entr'eux, je la plongeai dans l'eau, & la plaçant encore toute mouillée sur un morceau de papier blanc, je

fis passer une explosion à travers. Une partie de l'eau qui fut dispersée en tous sens, me sauta au visage, & dans l'instant toute la chaîne fut parfaitement sèche. Le papier fut fort taché dans l'espace d'un pouce de largeur, par-tout où la chaîne avoit posé; non pas également, mais comme si on l'eût touché avec des doigts mal propres. La tache étoit ineffaçable, & à l'endroit où la chaîne étoit repliée, il se fit un trou-tout au travers du papier.

Pour déterminer si dans les cas rapportés ci-dessus, le papier avoit été réellement brûlé aussi bien que taché, je posai une partie de la chaîne dans le temps de la dernière décharge, sur trois demi-écus, & je les trouvai tous les trois fondus dans les endroits où la chaîne les avoit touchés. Les marques faites par la fusion, étoient environ de la largeur de la chaîne, & si profondes qu'il fallut un outil pour les effacer.

Pour déterminer s'il étoit possible, d'une manière plus sensible, ce que c'étoit qui avoit produit cette teinte noire, je posai la chaîne sur ma
main,

main, en me servant d'une charge modérée, & elle fut marquée précisément comme le papier. Je sentis une espece de piquure ou de brûlure à l'instant de l'explosion, & cette sensation douloureuse dura un petit espace de temps.

Je ne doutai point que je ne pusse aisément enflammer de la poudre à canon avec une chaleur qui fondoit les métaux; mais quoique je posasse la chaîne sur les grains, & que j'enfonçasse de la poudre autour de la chaîne avec un tuyau de plume, je ne pus pas réussir. La première fois, la poudre fut dispersée, & la seconde, le tuyau de plume fut crevé; & on sentit une odeur pareille à celle que l'on sent, après une explosion de poudre à canon; mais la poudre ne prit pas feu.

Jusque-là j'avois toujours mis la chaîne en contact avec des corps qui étoient conducteurs. Je voulus donc essayer ce qu'il arriveroit en la mettant en contact avec des corps électriques. En conséquence, je trempai la chaîne dans de la *résine fondue*,

& lui en fis prendre une couche d'une épaisseur considérable. Quand elle fut tout-à-fait roide, je la posai soigneusement, sans la plier, sur du papier blanc, & je fis la décharge à travers. A l'instant la résine fut enlevée de dessus toute la partie extérieure de la chaîne, qui resta aussi nette que si on n'y eût jamais mis de résine. Celle dont les vuides des chaînons avoient été remplis, ayant été poussée presque en tous sens, fut réduite en poussière; le tout cependant adhéroit ensemble, mais étoit parfaitement opaque; au lieu que cela étoit tout-à-fait transparent auparavant cette explosion. Je sentis un peu de la résine me sauter au visage; la tache imprimée sur le papier étoit très-foncée, & contenoit beaucoup de résine, & il s'étoit fait plusieurs trous à travers le papier, sur lequel elle étoit placée. Un demi-écu, sur lequel avoit posé une partie de la chaîne, fut fondu, & si profondément imprégné de résine, qu'on eut de la peine à l'en détacher.

Je posai ensuite la chaîne sur un

morceau de verre, & d'après ce qui étoit arrivé à l'écu & à la résine, je m'attendois qu'il seroit mis en pièces; mais au lieu de cela, le verre fut marqué de la façon la plus agréable, par-tout où la chaîne l'avoit touché; chaque tache étoit de la largeur & de la couleur du chaînon. On pouvoit enlever le métal de dessus le verre, à l'extérieur des marques; mais dans la partie du milieu, il s'étoit enfoncé dans les pores du verre; du moins tout ce que je pus faire, ne put l'en arracher. En dehors de cette teinte métallique étoit la poussière noire, qu'on ôta aisément.

J'ai depuis donné la même teinte au verre avec une chaîne d'argent & de petits morceaux d'autres métaux; mais je n'ai pas pu le faire avec de grands morceaux. Ils furent fondus aux endroits où ils se touchoient les uns les autres; mais le verre ne fut pas teint.

Le 7 Octobre, j'eus la curiosité d'essayer si je ne pourrois pas donner une teinte au verre avec du vif-argent. Pour y parvenir, j'en ran-

geai quelques globules en ligne droite, & je posai par-dessus un morceau de verre mince, pour les aplattir, & les amener en contact les uns des autres. Les morceaux de verre furent brisés en mille pièces ; & dispersés par toute la chambre ; plusieurs d'entr'eux me sautèrent au visage ; on ne put cependant trouver aucune partie du vif-argent, excepté ce qui étoit adhérent à quelques fragments du verre, auxquels cela avoit donné une espece de blancheur uniforme ; mais on ne put voir aucuns globules distincts, & le vif-argent fut aisément enlevé, de maniere qu'aucune parcelle n'en fut fixée dans le verre. J'eus tout le reste du jour un mal de tête, que j'attribuai aux vapeurs du mercure.

Le 28 Septembre, ayant trempé la chaîne dans l'eau, & l'ayant trouvé à l'instant dissipée, j'eus envie de voir ce qui arriveroit en faisant passer une commotion à travers une chaîne tout-à-fait couverte d'eau. En conséquence, n'en imaginant guere les suites, je posai la chaîne sur un morceau de papier blanc, au

fond d'une jatte de porcelaine, & j'y versai de l'eau assez pour la couvrir. Je mis aussi un demi-écu sous une partie de la chaîne, & dans l'eau. Lors de l'explosion l'eau fut lancée dans la chambre à une grande distance; le demi-écu fut fondu dans deux endroits; la jatte fut brisée en plusieurs pieces, & la partie qui étoit immédiatement sous la chaîne, le fut en morceaux fort petits. Le papier fut un peu taché, & il me parut que l'eau avoit été un peu salie par la poussiere noire.

Comme il est certain que la jatte doit avoir été brisée par la secousse que l'eau de dessous a reçue de l'étincelle électrique, de même que les tubes du P. Beccaria furent brisés (quoique je n'eusse pas encore vu son ouvrage, mais seulement l'expérience chez M. Lane), j'eus la curiosité d'essayer ce qui arriveroit si je faisois une décharge à travers la chaîne, suspendue librement dans l'eau. Je pris donc un vase d'étain, tenant à-peu-près une pinte, & laissant pendre la chaîne de trois pouces & demi au-dessous de la surface

de l'eau , je fis la décharge. Les étincelles électriques parurent extrêmement brillantes dans l'eau , tout le long de la chaîne ; une petite partie de l'eau fut jettée dehors , & le vase parut avoir été pressé avec une certaine force sur un livre que j'avois mis dessous , car il s'y fit une impression visible. Le vaisseau doit avoir reçu une grande secousse ; car la poussière qui étoit dessous , avoit été secouée sur le livre ; j'avois cependant porté le vase de côté & d'autre dans la chambre , sans m'apercevoir qu'il y eût de la poussière dessous.

Je voulus répéter cette expérience avec quelque variété dans les circonstances ; j'attachai donc un morceau de petit fil d'argent , à deux morceaux de gros fil de laiton , & je plongeai le tout un ou deux pouces au-dessous de la surface de l'eau. Lors de la décharge , le fil d'argent fut fondu , ou du moins détaché ; le vase fut pressé en en-bas avec plus de violence qu'auparavant ; une grande quantité d'eau fut jettée autour de la table , & il y en eut mê-

me de lancée perpendiculairement en en-haut, contre le plafond, où il se trouva cinq endroits humides, chacun de la grandeur d'un demi-écu. J'ai souvent fondu depuis des fils de métal sous l'eau.

Le 29 Septembre, je fis passer l'explosion à travers trois morceaux de la même chaîne, dont chacun formoit un circuit différent. Ils laissèrent tous une impression, & à-peu-près égale sur le papier. De quatre morceaux, trois firent aussi des marques assez égales; mais le quatrième manqua totalement.

Une autre fois une chaîne, qui communiquoit avec l'extérieur de la batterie, mais qui ne faisoit pas partie du circuit, fit sur un morceau de papier blanc, qui se trouva dessous par hasard, une tache noire presque aussi foncée que celle que fit la chaîne qui formoit le circuit. j'étois alors occupé à fondre un morceau de fil de métal; l'effet fut le même que si je m'étois servi d'un mauvais conducteur. La même chose est souvent arrivée depuis.

Le 12 Novembre, je fis passer une

chaîne dans un tube de verre assez large pour qu'elle n'y touchât que d'un côté ; & je remarquai , après la décharge , quatre rangs de marques faites par le métal , qui s'étoit incrusté dans le verre , comme s'il y eût eu quatre chaînes dans le tube ; & que toutes eussent reçu la commotion. Deux des rangées , sur une desquelles j'imagine que la chaîne avoit posé , étoient mieux marquées que les deux autres ; mais toutes l'étoient distinctement.

La dernière chose qui attira mon attention , relativement à cette suite d'expériences , fut cette *poussière noire* que j'avois observée provenir de la chaîne de cuivre , & autres morceaux de métal. Comme elle étoit si légère , qu'elle s'élevoit en l'air comme un nuage , de façon quelquefois à l'appercevoir près du plancher , j'en conclus que ce ne pouvoit pas être le métal même , mais probablement la *chaux* , ou la chaux & le *phlogistique* dans une autre espèce d'union , que celle qui constitue le métal ; & que l'explosion électrique réduisoit les métaux à leurs principes

constituants, aussi efficacement & en beaucoup moins de temps que ne le pourroit faire aucune opération du feu. Je fus confirmé dans cette opinion ; en observant premièrement que cette poussière noire, provenant d'une chaîne de cuivre, n'étoit pas conducteur d'électricité ; ce qu'on fait être une propriété des chaux métalliques ; & en second lieu, par le résultat de quelques-unes des expériences suivantes.

En considérant cette poussière noire, comme une preuve de calcination, & observant qu'il s'en formoit quand je faisois les explosions pour produire des taches circulaires entre des boîtes de montres d'or & d'argent, comme je l'ai rapporté ci-dessus, je crus d'abord que j'avois fait une calcination de ces métaux, que tous les Chimistes regardent comme une chose impossible ; mais les expériences suivantes me convinquirent, que cette poussière noire ou chaux ne pouvoit venir que de l'alliage que contenoient ces métaux.

• Persuadé que mes expériences sur ces métaux ne pourroient rien con-

clure , à moins que je n'en eusse des échantillons absolument purs , je me procurai d'abord une petite quantité d'or en grain , que l'on m'assura être l'or le plus pur que connoissent les Orfèvres ; & je fis passer une explosion de la batterie à travers une traînée de ces grains , d'un pouce & demi de longueur , placée sur un morceau de papier blanc. On n'en put trouver après l'explosion que deux des plus gros. Deux feuilles de papier furent brûlées & déchirées en différents endroits , & probablement un plus grand nombre l'eût été de même , si j'en eusse employé davantage. Mais ce à quoi je fis une attention particulière , fut la teinte que reçut le papier , qui étoit l'objet pour lequel j'avois fait l'expérience. Le papier fut taché à près d'un pouce de chaque côté de la traînée , d'un noir mêlé de rouge , qui formoit une bigarure singulière.

Dans la même vue , je formai une semblable traînée de morceaux coupés avec un couteau à une piece d'argent le plus pur que je pus me procurer. Ils furent dispersés de mê-

me que l'or l'avoit été , & le papier fut brûlé tout au travers ; & il y eut un espace d'environ un pouce de chaque côté de la traînée , qui fut taché d'un noir mêlé d'un jaune foncé , qui étoit fort différent de la teinte causée par la fusion de l'or.

La noirceur de ces teintes me convainquit , qu'il y avoit eu une calcination de quelque partie du métal ; mais je fus aussi convaincu qu'elle devoit venir de quelque alliage , par une expérience que je fis aussi-tôt après avec un morceau de feuille d'or ; qui est je crois , l'or le plus pur qu'on puisse avoir. J'en mis une petite bande dans un tuyau de plume en en laissant passer une partie par chaque bout ; & quand j'eus fait la décharge à travers , je trouvai le tuyau de plume teint d'un beau rouge de vermillon , sans le moindre mélange de noir. Ayant fait une semblable expérience avec une bande de feuilles de cuivre , la plus grande partie de la teinte fut noire , avec un peu de brun mêlé dans un petit nombre d'endroits.

Je ne doute pas que si je pouvois

éviter la poussière noire, dans ces expériences, je ne pusse faire donner par chacun des métaux une teinte de sa couleur naturelle, telle que les a très-bien décrites M. Delaval, dans un des derniers mémoires des transactions Philosophiques.

Pour m'assurer si la poussière noire étoit une chaux pure, ou contenoit une portion du métal, je m'en procurai une petite quantité, en faisant passer une explosion à travers quelques morceaux de fil de fer, placés tantôt dans un tuyau de plume, tantôt sur du papier blanc, tantôt sur du verre, ou renfermés dans des tubes de verre : mais je n'ai jamais pu être entièrement sûr qu'il y en eût aucune partie qui ne fût pas attirée par l'aimant ; ce qui ne seroit pas arrivé à la chaux pure. D'un autre côté, la poussière noire ne pouvoit pas être le métal pur ; car alors ou il auroit été brillant aussitôt après la fusion, ou il auroit donné une couleur bleue, que donne communément le fer.

Quelques-unes des expériences faites avec la chaîne de cuivre, rap-

portées dans cette section , sont semblables à une expérience de M. Wilson , rapportée à la pag. 173 , du tom. I , concernant les corps placés hors du circuit électrique , & qui sont affectés par l'explosion. A l'égard de la cause de ce phénomène , & des autres apparences ci-dessus mentionnées , je n'ai aucune conjecture qui soit digne d'être communiquée au public. Je n'ai suivi que l'analogie des faits seulement , encore pas bien loin ; je laisse à d'autres à les comparer , les suivre plus loin , & s'assurer de leurs causes.



PARTIE VIII.

SECTION XI.

Expériences sur le passage de l'explosion Electrique sur la surface , & non dans l'intérieur, de quelques substances conductrices.

EN rapportant les expériences sur la glace , j'ai observé que dans les tentatives que j'ai faites pour m'assurer de son pouvoir conducteur , j'avois vu quelquefois l'éclat de l'explosion électrique frapper directement la chaîne le long de la surface de la glace. Mais comme ce passage sur la surface ne fut produit que par une jarre ordinaire , il n'excédoit pas beaucoup la distance à la-

quelle la décharge se faisoit communément , & ce phénomène ne fut pas pour moi bien frappant. Mais dans la suite le même phénomène se présenta en faisant usage de ma batterie ; alors le passage sur la surface excéda tellement la distance ordinaire d'une décharge commune, qu'il excita mon attention d'une façon toute particulière , & produisit quelques expériences amusantes, que je rapporterai de la manière, & à peu-près dans l'ordre qu'elles ont été faites.

Le 11 Décembre , dans la vue de produire une tache circulaire sur un morceau de chair crüe , je pris un gigot de mouton , & plaçant sur le manche la chaîne qui communiquoit avec l'extérieur de la batterie , je fis l'explosion sur la membrane extérieure , à environ sept pouces de la chaîne ; mais je fus fort surpris de voir que le feu électrique n'entra pas dans la chair , mais qu'il passa tout d'une piece le long de sa surface , pour arriver à la chaîne.

Croyant que cet effet pouvoit être causé par la membrane grasse , sur

laquelle j'avois fait l'explosion , je replaçai la chaîne de la même manière sur le manche du gigot , & je fis l'explosion sur les fibres des muscles , à l'endroit où ils avoient été coupés du reste du corps ; mais le feu évita encore d'entrer dans la chair , fit un circuit de près d'un pouce autour du bord de la jointure , & passa le long de la surface pour arriver à la chaîne , comme auparavant , quoique la distance fût de près de onze pouces.

Imaginant alors que cet effet venoit de ce que la chaîne étoit posée légèrement sur la surface de la chair , & par conséquent n'étoit pas en contact avec elle ; je fis une autre explosion pendant que le crochet de la chaîne étoit enfoncé dans la chair ; le feu alors entra dans le mouton ; & comme je le tenois dans les mains , je reçus dans les deux bras une violente commotion , qui s'étendit jusqu'aux épaules , au lieu que dans le cas où le feu électrique passoit sur la surface de la chair , s'il arrivoit que mes doigts touchassent la chaîne , je n'y ressentis

qu'un picotement léger, ou une brûlure superficielle, ainsi que je l'ai expliqué ci-devant.

Ce phénomène étant si remarquable, & la batterie se déchargeant par ce moyen à une distance environ vingt fois plus grande qu'elle ne pouvoit le faire communément; je voulus essayer d'autres substances d'un pouvoir conducteur semblable à celui de la chair crue, & l'eau fut celle qui se présenta d'abord. En conséquence, le lendemain je plaçai une verge de cuivre, qui communiquoit avec l'extérieur de la batterie, fort près de la surface d'une certaine quantité d'eau (pour ressembler à la chaîne qui pose sur la surface de la chair sans être en contact avec elle) & par le moyen d'une autre verge garnie de boutons, je fis une décharge sur la surface de l'eau, à la distance de plusieurs pouces de toute partie de la verge. Alors le feu électrique descendit jusqu'à l'eau, & sans la pénétrer, passa visiblement sur sa surface, & arriva par-là à la partie de la verge la plus proche de l'eau; & l'explosion fut

excessivement forte. Si la distance à laquelle je faisois la décharge, excédoit sept ou huit pouces, le feu électrique entroit dans l'eau en formant une belle étoile à sa surface, & rendoit un son très-sourd.

La ressemblance qui se trouve entre ce passage de la matiere électrique sur la surface de l'eau, & ce que le Docteur Stukeley suppose balayer la surface de la terre, quand il y a une grande quantité de cette matiere qui se porte vers les nuages durant un tremblement de terre, me suggéra aussi-tôt, que l'eau sur laquelle elle passoit, & qui étoit visiblement mise dans un mouvement de frémissement, devoit recevoir une secousse, semblable à celle que reçoivent les eaux de la mer dans une pareille occasion.

Pour savoir ce qui en étoit, les personnes qui étoient chez moi, & moi-même, nous mimés nos mains dans l'eau dans le temps que l'explosion électrique dont on a parlé ci-dessus, passa sur sa surface: nous y sentimes une secousse subite exactement pareille à celle qu'on pré-

tend que recoivent les vaisseaux en Mer ; durant un tremblement de terre. Nous sentimes cette secousse dans plusieurs endroits de l'eau ; mais celui où elle fut la plus forte , fut près de l'endroit où se fit l'explosion.

Ensuite je fis la décharge d'une jarre contenant trois pieds quarrés de verre garni , à quelque distance au-dessous de la surface de l'eau , de façon qu'on l'apperçut dans l'eau ; & lorsque le feu de la batterie passa sur la surface , nous sentimes la même secousse qu'auparavant ; mais seulement beaucoup plus foible. L'impétuosité du feu électrique dans l'eau , en déplace certainement quelque partie , & par-là donne au reste une secousse subite. La ressemblance de l'effet est une preuve évidente de la ressemblance dans la cause.

Je fis passer ensuite le feu d'une jarre à travers de l'eau , en en faisant entrer dans le circuit l'espace d'environ un pied. Alors mettant nos mains à son passage , elles furent frappées ; mais bien différemment de ce qu'elles l'avoient été auparavant : car cela nous affecta intérieure-

rement les nerfs & les muscles de la main, & nous causa une petite convulsion, de la même espèce que celle que l'on sent par la commotion électrique même; au lieu que l'autre n'étoit qu'une simple secousse qui n'affecta que la surface de la main. On éprouva en effet ces deux sensations très-distinctement à la surface de l'eau; quoique nos mains fussent en quelque façon affectées par l'une & l'autre aussi profondément que nous pumes les plonger.

Voulant éprouver quelle espèce de sensation occasionneroit ce passage sur la surface, je mis légèrement sur mon doigt une chaîne qui étoit en contact avec l'extérieur d'une jarre, & quelquefois je l'en tins à quelque distance, par le moyen d'un morceau de verre mince. Si je faisois la décharge à environ trois pouces de distance, on voyoit à la surface du doigt le feu électrique qui lui donnoit une secousse subite, qui sembloit lui faire sentir des vibrations jusqu'à l'os; & quand il lui arrivoit de passer du côté du doigt qui étoit opposé à l'œil, le tout pa-

roissoit parfaitement transparent dans l'obscurité; si je faisois la décharge à une plus grande distance, le feu entroit dans le doigt, & y occasionnoit une sensation bien différente de la première. L'une ressembloit à un soufle; mais d'une espèce très-particulière, au lieu que l'autre est bien connue pour une convulsion.

Je m'avisai ensuite de mettre mon doigt sur un morceau de la moëlle allongée d'un bœuf, tandis que l'explosion électrique passoit par dessus; alors je ne sentis qu'un léger picotement, ou une secousse de chaque côté de mon doigt, & cette sensation continua quelque temps. Elle ne s'étendit point au-delà du lieu de la secousse; mais ensuite mettant deux de mes doigts sur le même morceau de moëlle allongée, la charge de la batterie étant considérablement plus forte, je reçus une secousse qui affecta toute ma main, & lui causa une espèce de mouvement de vibration.

Charmé de cette ressemblance avec le tremblement de terre, je tâchai d'imiter, à d'autres égards ce grand

phénomène de la nature ; & comme il geloit, je pris un glaçon plat, & y posai debout deux bâtons d'environ trois pouces de haut : je mis sur une autre partie du glaçon, une bouteille, au bouchon de laquelle étoit suspendue une balle de cuivre par un fil fin. Puis faisant passer l'explosion électrique sur la surface du glaçon, ce qui se fit avec un bruit éclatant, le bâton le plus proche tomba, tandis que le plus éloigné demeura debout, & la balle qui étoit jusque-là restée tranquille, commença à faire des vibrations d'environ un pouce d'amplitude, & à-peu-près en ligne droite du lieu d'où étoit parti le feu.

Je variaï ensuite cet appareil, en dressant un plus grand nombre de bâtons, & suspendant plusieurs pendules, &c. quelquefois sur des vessies tendues sur l'embouchure de vaisseaux ouverts, & d'autres fois sur des planches mouillées qui flottoient sur un vase plein d'eau. Cette dernière méthode me parut réussir mieux qu'aucune autre ; car la planche représentant la terre, & l'eau

représentant la mer, on peut imiter en même-temps les phénomènes de l'une & de l'autre, qui arrivent dans un tremblement de terre, en élevant les bâtons, &c. sur la planche, & faisant passer le feu électrique, ou sur la planche, ou sur l'eau, ou sur toutes les deux. Cela fait une très-belle expérience.

Quand je fis pour la première fois cette expérience, savoir, de faire passer l'explosion électrique sur la surface de l'eau, je crus qu'il étoit nécessaire que ni le morceau de métal qui communiquoit avec l'extérieur, ni celui qui communiquoit avec l'intérieur des jarres, ne touchassent l'eau immédiatement avant la décharge. Mais je trouvai dans la suite que l'expérience réussissoit, quoique l'un ou l'autre ou même tous les deux trempassent dans l'eau; car dans ce cas l'explosion préféroit toujours la surface à l'eau même, si la distance n'étoit pas trop grande; & passoit même à une plus grande distance le long de la surface, quoiqu'il y eût un passage plus court d'une verge à l'autre dans l'eau.

Précisément avant la décharge on observa que les deux verges attiroient l'eau très-fortement. Elle se lançoit sur la verge qui communiquoit avec l'extérieur, lorsque cette verge étoit à près d'un demi-pouce au-dessus de la surface. Quand je mettois une goutte d'eau sur la verge qui communiquoit avec l'intérieur, la décharge se faisoit à la distance d'environ deux pouces de la surface de l'eau, le feu descendant d'abord perpendiculairement, & ensuite passant le long de la surface; & si la verge qui communiquoit avec l'extérieur, étoit chargée d'une goutte d'eau, on pouvoit la placer plus haut au-dessus de l'eau, qu'on n'auroit pu le faire sans cela. Dans le temps de l'explosion cette goutte s'allongeoit, & facilitoit beaucoup la décharge.

Je portai ensuite mon attention à cette espece d'impression que faisoit sur l'eau ce passage du fluide électrique. Pour savoir ce qui en étoit, je plaçai d'abord un schelling au niveau de l'eau, pour recevoir l'explosion avant qu'elle passât le long

long de la surface; & j'observai qu'il fut fondu, mais seulement environ moitié autant que je crois qu'il l'eût été dans la méthode ordinaire. Il n'y eut point de tache circulaire régulière; & je ne m'aperçus point que la verge de cuivre, qui communiquoit avec l'extérieur de la batterie, fût du tout fondue par l'explosion.

En jugeant par la secousse que reçut toute la masse d'eau sur laquelle l'explosion avoit passé; je crus qu'on pourroit en conserver la trace sur la surface d'une pâte molle; en conséquence, je fis passer l'explosion sur la surface d'une pâte, & j'observai clairement que la partie sur laquelle elle avoit passé étoit affaïssée, la matière électrique l'ayant repoussée. L'impression ne se trouva pas plus profonde à l'endroit où se fit d'abord l'explosion, qu'en toute autre partie de sa trace.

Pour distinguer plus exactement les effets de la matière électrique, soit quand elle entre dans l'eau, soit quand elle ne fait que passer sur la

surface , j'étendis une couche d'eau extrêmement mince sur la surface d'un morceau d'ardoise fort uni ; mais quoique l'explosion passât sur la surface avec sa violence ordinaire , je ne m'aperçus pas qu'elle eût occasionné la moindre évaporation ; ce que le P. Beccaria a cependant trouvé être l'effet de l'explosion électrique au travers de l'eau dans de pareilles circonstances.

Quand l'explosion passa sur la surface du glaçon plat , dans l'expérience dont on a parlé ci-dessus , & que j'avois faite pour imiter un tremblement de terre , la glace parut fondue à l'endroit où la chaîne avoit posé , & le long du trajet que l'explosion avoit parcouru. Mais cette fonte , si c'en étoit véritablement une , n'étoit pas uniforme ; elle ressembloit à l'effet d'une chaîne à petites mailles qu'on eût appliqué dessus étant chaude ; & l'impression n'étoit pas plus profonde à l'endroit où l'explosion avoit commencé.

Quand l'explosion passa sur la surface d'une feuille verte , la feuille

fut déchirée en deux directions, la plus longue suivant celle de l'explosion, & l'autre à angles droits avec la première.

Je fis plusieurs fois l'explosion sur la surface de la neige; elle en dispersa toujours une quantité considérable, y faisant un trou de près de deux pouces de profondeur, & presque aussi large que profond; je ne pus cependant pas la faire passer à une plus grande distance que d'environ trois pouces.

Je ne fus pas peu étonné de trouver que je ne pouvois pas faire passer de même cette explosion électrique sur la surface de substances qui étoient conducteurs à-peu-près au même degré; & j'imaginai longtemps que cette propriété étoit particulière à l'eau & aux corps qui sont conducteurs au moyen de l'eau qu'ils contiennent. Je ne pus jamais la faire passer sur la surface d'aucune espèce de charbon de bois, quoiqu'on puisse trouver dans différents morceaux tous les degrés de puissance conductrice; & je fus encore plus

confirmé dans mon opinion , en observant , que quoique l'explosion passât parfaitement bien sur une planche unie qui venoit d'être humectée , & qu'on avoit essuyée aussi-tôt autant qu'il étoit possible , cependant elle ne passa point du tout dans le même endroit deux heures après , lorsque la planche fut tout - à - fait séchée. Elle passa aussi avec beaucoup de violence sur la surface d'une vessie , qui avoit été humectée environ un quart-d'heure auparavant , & qui alors paroissoit tout-à-fait sèche ; mais elle n'y passa point du tout deux ou trois heures après. Dans le premier cas , l'explosion avoit laissé à l'endroit où elle avoit passé sur la vessie , une marque plus sombre que tout le reste de la surface , parce qu'elle en avoit enlevé une espece de poli : dans le dernier cas , comme la vessie sèche étoit un conducteur fort imparfait , le feu de la charge s'étendit d'une façon très-belle , couvrant un espace d'environ un pouce de diametre.

Cette explosion électrique ne passa

point du tout sur la surface du verre nouvellement fabriqué, quoique sa propriété de diffusion, dont on a parlé ci-devant, semblât le promettre. Elle ne passa pas non plus sur la surface de l'alun, du salpêtre, du sel ammoniac, du vitriol bleu ou verd, ni sur un morceau d'agate poli; quoique ces corps soient tous des conducteurs de la moyenne espèce, comme l'eau [156], & que plusieurs d'entr'eux eussent des surfaces fort polies. Elle refusa aussi de passer sur la surface du bois sec, & du cuir sec, même sur la couverture la plus unie d'un livre.

Mais je vis que je m'étois trop pressé de conclure que ce passage de l'explosion électrique étoit particulier à la surface de l'eau, lorsque j'aperçus d'abord qu'elle passoit sur la surface d'une pierre de touche, & ensuite sur un morceau de mine

☞ [156] Je ne me suis jamais aperçu que l'agate polie fût un conducteur d'Electricité.

de fer de la meilleure espèce, dont un des côtés étoit très-poli. Ce morceau a environ un pouce d'épaisseur, & environ trois pouces dans les autres dimensions. La charge entière d'une jarre de trois pieds quarrés n'y entra point, j'observai avec plaisir l'explosion électrique faire un circuit autour de ses angles, quand je la fis dans un endroit éloigné de la jarre. Cela paroissoit une chose impossible à entamer.

Cette explosion électrique passa sur la surface de l'huile de vitriol avec un bruit sourd & une couleur rouge; c'est le seul phénomène de ce genre que j'aie encore observé. Dans tous les autres cas, si elle passoit, c'étoit en une flamme brillante & avec un bruit éclatant. Elle passa sur la surface de l'esprit-de-vin le plus rectifié, sans l'enflammer; mais quand je la fis à une trop grande distance, le feu électrique entra dans la liqueur; & toute la jatte fut en feu dans le moment.

Je m'imaginai une fois que la fluidité de l'eau étoit en grande partie

la cause de ce phénomène ; mais je ne pus pas faire passer l'explosion sur la surface du vif-argent ou du plomb fondu ; quoique ni l'une ni l'autre des verges qui servirent à faire la décharge , ne touchât les métaux ; il se fit sur les surfaces du vif-argent & du plomb , une impression obscure de la grandeur ordinaire de la tache circulaire , & qui demeura très visible ; malgré l'état de fusion dans lequel étoient les métaux.

L'explosion électrique étoit si éloignée de passer sur la surface d'aucun métal , que pour peu que la distance au travers de l'air , pour parvenir à passer au travers du métal , fût moindre que la distance le long des surfaces , elle ne manquoit jamais d'entrer dans le métal ; de sorte que son entrée & sa sortie , sembloient s'y faire sans le moindre obstacle. Si l'on mettoit sur une platine unie de cuivre autant d'eau qu'il en pouvoit demeurer , l'explosion ne glissoit pas sur la surface de l'eau , mais se rendoit toujours au travers

de l'eau jusque dans le métal. Mais si le métal étoit plongé à quelque profondeur sous l'eau, alors elle passoit sur la surface; elle passa même sur trois ou quatre pouces de la surface d'une eau qui étoit à bouillir sur le feu dans un pot de cuivre, au milieu des vapeurs & des bulles, qui ne parurent pas lui faire aucun obstacle.

Toutes les especes de fluides animaux que j'ai essayés, m'ont paru favoriser d'une maniere singuliere, le passage de l'explosion électrique sur leurs surfaces, & le bruit de ces explosions étoit évidemment plus fort que quand je me suis servi d'eau dans l'expérience. Je le remarquai plus particulièrement, quand je me servis de lait, de blanc & de jaune d'œuf, soit nouvellement cassé, soit à un ou deux jours de là, & après qu'il s'y fut formé une pellicule solide. Dans toutes les expériences avec l'œuf, je remarquai qu'il ne se fit aucune impression particuliere à l'endroit auquel la matiere électrique toucha d'abord la surface.

Ce qu'il y eut de fort remarquable ; c'est que le bruit que firent toutes ces explosions, dans lesquelles la matiere électrique passa sur les surfaces des corps, fut beaucoup plus fort, que quand la décharge se fit entre deux morceaux de métal ; & des gens qui étoient dehors à quelque distance de la maison, & d'autres dans une maison voisine, observerent que ce bruit ressembloit beaucoup à celui d'un grand coup de fouet ; en effet, il n'étoit pas bien-aisé de distinguer l'un d'avec l'autre. Mais le bruit que firent ces explosions, quoique le plus fort que j'aie jamais entendu de ce genre, étoit beaucoup inférieur à celui que fit une simple jarre d'une grandeur moyenne chez M. Rackstrow, qui dit qu'il fut aussi fort que celui d'un coup de pistolet.

Il me parut assez évident que la distance à laquelle le feu passa sur les substances animales, fut plus grande, qu'elle n'auroit pu l'être sur la surface de l'eau ; particulièrement dans la premiere expérience avec le

gigot de mouton. Il passa aussi à la distance d'environ dix pouces sur la surface d'un morceau de moëlle allongée, tirée d'un bœuf.

Je fus très-frappé d'un beau phénomène qui se présenta dans le cours de ces expériences, quoiqu'il fût d'une nature différente. Lorsque l'explosion électrique ne passe pas sur la surface de l'eau, mais qu'elle entre dans le fluide, elle y forme une étoile régulière, composée de dix ou douze rayons : & ce qu'il y a de plus remarquable, ces rayons, qui s'étendent vers la verge de cuivre qui communique avec le dehors de la batterie, sont toujours plus longs que les autres ; & si l'explosion se fait à une très-petite distance de la surface, ces rayons sont quatre ou cinq fois plus longs. Une ligne qui borde tout ce phénomène, forme une belle ellipse, dont un des foyers est perpendiculairement sous le bouton de cuivre dont on se sert pour faire la décharge.

Il seroit inutile d'entreprendre ces expériences, si l'on n'a pas une très-

forte électricité. On ne peut rien faire à cet égard avec une jarre ordinaire; puisque son explosion ne s'étendra sur la surface d'aucun conducteur, qu'à une distance guere plus grande que celle à laquelle elle se déchargera au travers de l'air. La charge d'une jarre contenant trois pieds quarrés de verre garni, ne formera sur l'eau aucun phénomène apparent, & autant que j'en puis juger, la distance à laquelle l'explosion passera le long d'une surface quelconque, est proportionnelle à la force de la charge. C'est pourquoi je ne doute pas que je n'eusse fait toutes les expériences ci-dessus d'une manière bien plus avantageuse, si je me fusse procuré une plus forte électricité; mais cela m'auroit demandé plus de temps, & une force médiocre me suffisoit pour m'assurer des faits.

N. B. Dans ces expériences, j'ai passé la verge déchargeante dans un manche de bois séché au four; moyennant quoi je pouvois en sûreté en poser un bout sur les fils de

métal de la batterie, & faire l'explosion avec l'autre sur telles substances que je voulois [157].

☞ [157] Il n'est pas aisé de comprendre ce que veut dire, & ce que prétend prouver M. Priestley, par les expériences rapportées dans cette section. Si son intention est de faire voir que l'étincelle électrique, qui éclate entre la verge déchargeante & la substance qu'il met à l'épreuve, s'étend d'autant plus loin sur la surface de cette substance, que la force de l'électricité est plus grande, toutes choses d'ailleurs égales; personne ne lui contestera. Mais s'il prétend prouver par-là que le feu électrique n'entre point dans ces substances; de façon qu'un corps qui y seroit renfermé, ne recevrait point la commotion; c'est en quoi il a tort. Qu'il en fasse l'épreuve lui-même; & il se convaincra de son erreur.



PARTIE VIII.

SECTION XII.

Expériences sur la Tourmaline.

FATIGUÉ de charger sans cesse la batterie électrique, & étourdi du bruit fréquent de son explosion, je cherchai à me reposer un peu de ces travaux; & je m'occupai avec plaisir de la douce & paisible tourmaline. Je ne doute pas que mes lecteurs qui doivent avoir pensé comme moi, ne soient également charmés de ce changement.

Etant à Londres au mois d'Août 1766, le Docteur Heberden, qui se fait un plaisir d'encourager tous ceux qui s'occupent de recherches Philosophiques, m'envoya sa collection de tourmalines, parmi lesquelles se trouva cette belle qui avoit passé

par les mains de M. Wilson , & de M. Canton , & dont on a donné la figure & la description dans le cinquante-unieme volume des transactions Philosophiques, pag. 316. Mais quoique cette estimable pierre fût depuis long-temps en ma possession , ce ne fut qu'à la fin de Décembre que je commençai à faire des expériences sur elle, ayant été occupé jusque-là à d'autres recherches électriques. A la fin cependant ayant poussé mes autres expériences jusqu'au point où le lecteur les a vues, j'eus envie d'être témoin oculaire des propriétés surprenantes de cette pierre , & de suivre quelques idées qui m'étoient venues à son sujet. Je vais exposer à mon lecteur le résultat de mes expériences, après lui avoir dit de quelle façon & avec quelles précautions elles ont été faites.

Je me suis servi de différentes méthodes pour appliquer la chaleur à la tourmaline, mais elles seront suffisamment expliquées dans les expériences particulières. Pour m'assurer de l'espece d'électricité , j'avois tou-

jours auprès de moi un guéridon de bois séché au four, du haut duquel sortoient différents bras pour différentes vues. Il y en avoit trois de verre, à deux desquels étoient attachés des fils de soie, telle qu'elle sort du ver, portant de légers morceaux de duvet; de l'autre pendoit un fil fin de neuf à dix pouces de longueur; tandis qu'un bras de cuivre soutenoit une paire des balles de moëlle de M. Canton. A l'autre extrémité de ce bras, qui étoit pointue, je pouvois placer une jarre chargée, pour tenir les balles dans une divergence constante & égale, au moyen de l'électricité positive ou négative. Quelquefois je suspendois les balles, non isolées, dans la sphère d'activité de grandes jarres chargées. Enfin, j'avois toujours sous la main *un fil fin d'essai* non isolé, & suspendu librement pour observer si la pierre étoit électrisée ou non, quand je commençois mes expériences; & quelquefois pour mesurer la force du pouvoir qu'elle avoit acquis.

Avant de commencer aucune ex-

périence, je ne manquois jamais d'essayer combien de temps mes électromètres retenoient l'électricité, & en quel degré. Si le fil ne retenoit la vertu que peu de minutes seulement, je le préférois communément, quand j'avois besoin de communiquer l'électricité de la tourmaline, parce qu'il s'en faisoit en un instant; si le fil ne retenoit pas la vertu assez long-temps, ou si je voulois avoir un degré d'électricité moins variable, que celui que le fil pouvoit retenir, j'avois recours aux *plumes*, qui ne manquoient jamais de retenir pendant plusieurs heures la vertu qu'on leur communiquoit. Je les ai souvent trouvées assez fortement électrisées, après avoir resté toute une nuit sans être touchées, quoiqu'il n'y eût point eu de feu dans la chambre. On pouvoit y toucher sans qu'elles perdissent sensiblement de leur électricité; mais elles recevoient la vertu fort lentement.

Le lecteur doit observer que dans les expériences suivantes, j'entends

toujours, par le côté *positif* ou *né-
gatif* d'une tourmaline, le côté
qui est positif ou négatif, tandis que
la pierre se refroidit. Pareillement
quand je parle de la tourmaline sans
distinction, j'entends toujours la
grande du Docteur Heberden, dont
le côté convexe est positif, & le
côté plat négatif, pendant qu'elle
se refroidit.

En considérant les expériences de
M. Wilke, sur la production de l'é-
lectricité spontanée, qui résulte de
la fonte d'une substance dans une
autre, je conjecturai d'abord que la
tourmaline pouvoit recevoir son élec-
tricité de l'air voisin. Pour m'en as-
surer, je fis les expériences suivantes,
qui semblent prouver que ma con-
jecture étoit juste ; ce fut dans la
vue de ces expériences que je désirai
pour la première fois d'avoir une
tourmaline en ma possession. Je trou-
vai ensuite que M. Wilson avoit fait
une expérience, rapportée à la pag.
146 du tom. II, qui est en partie favo-
rable à cette hypothèse, quoiqu'il
supposoit que l'électricité pénétrait
la pierre, de sorte qu'un côté pou-

voit avoir suppléé ce qui manquoit à l'autre. Mais les expériences suivantes feront voir qu'il n'est point absolument nécessaire de supposer la perméabilité de la tourmaline au fluide électrique, pour expliquer aucuns des phénomènes qu'elle présente.

Je plaçai sur la barre régulatrice d'un très-excellent pyromètre fait par M. Ellicot, une portion d'un panneau de verre, & sur ce verre la grande tourmaline du Docteur Heberden. La barre fut échauffée par une lampe à l'esprit-de-vin, placée au-dessous. Je traitai la tourmaline de cette manière, pour connoître avec exactitude, le moment où la chaleur augmente, diminue ou est stationnaire. Ayant ainsi disposé mon appareil, j'observai que chaque fois que j'examinai la tourmaline, le verre avoit acquis une électricité aussi forte, mais opposée à celle du côté de la pierre qui avoit posé dessus. Si je présentais, par exemple, le côté plat de la pierre à une plume électrisée positivement, quand la chaleur alloit en augmen-

tant, il la repouffoit à environ deux poudes de diftance, & le verre l'attiroit à la même diftance, ou à une plus grande; & quand la chaleur diminuoit, la pierre l'attiroit, & le verre la repouffoit à la diftance de quatre ou cinq poudes. Il étoit indifférent quel côté du verre je préfentaffe; les deux côtés attirant & repouffant la même plume avec une égale force. Quand je fixai avec de la cire à cacheter, un fchelling fur le verre, le réfultat fut toujours le même. L'électricité du fchelling & du verre, fut toujours oppofée à celle de la pierre. Je fus furpris d'observer avec quelle vîteffe changeoit l'électricité; tant de la pierre que du verre; car en moins d'une minute je les ai quelquefois trouvées tout oppofées à ce qu'elles étoient auparavant.

Cependant dans les cas où je plaçai le côté convexe de la tourmaline fur la furface plate du verre ou du fchelling, il y eut une exception à la règle ci deffus, c'eft à-dire qu'en fe refroidiffant, le verre & le fchelling furent pofitifs auffi bien que la

pierre. J'imaginai que cela venoit de ce que la pierre touchoit la surface sur laquelle elle étoit placée, en si peu de points, qu'elle recevoit son électricité de l'air, & la communiquoit au corps sur lequel elle posoit ; & cette supposition fut confirmée par l'expérience. Car prenant un moule fait de stuc pour le côté convexe de la pierre, & faisant chauffer la tourmaline dans le moule attaché à une bande de verre, je trouvai toujours le moule & le verre doués d'une électricité contraire à celle de la pierre, & également forte. Quand ils se refroidissoient, le moule sembloit quelquefois avoir une électricité négative plus forte que l'électricité positive qu'avoit la pierre ; car il arriva une fois que la pierre repoussant le fil à environ trois pouces de distance, le moule l'attira à la distance de près de six.

Ayant fait les expériences ci-dessus avec la tourmaline placée sur le verre ou sur des substances conductrices placées elles-mêmes sur le verre, j'eus la curiosité d'essayer, ce qui arriveroit si on chauffoit &

refroidissoit la pierre en contact avec d'autres substances, soit électriques, soit conductrices. Ces expériences me conduisirent par degrés à la découverte d'une méthode propre à renverser toutes les expériences qu'on a faites jusqu'ici sur la tourmaline, faisant devenir négatif le côté qui est positif, lorsqu'on le chauffe ou qu'on le refroidit, & positif celui qui est négatif; de sorte que l'espèce d'électricité sera précisément celle que l'électricien voudra, moyennant qu'il applique à la pierre des substances convenables.

Je commencai ces expériences par substituer une autre tourmaline à la place du morceau de verre dont on a fait mention ci-dessus; & quand on eut chauffé seulement une des tourmalines, elles furent électrisées toutes les deux exactement comme l'avoient été la tourmaline & le verre. Si je posois par exemple le côté négatif d'une tourmaline chaude sur le côté négatif d'une froide, le dernier devenoit positif comme un morceau de verre l'auroit été dans les mêmes circonstances,

Quand je chauffai les deux tourmalines, quoiqu'elles fussent attachées ensemble avec du ciment, elles contractèrent toutes les deux la même puissance, qu'elles auroient acquise en plein air. Comme on ne put pas faire alors que les pierres se touchassent l'une l'autre dans un nombre de points suffisants, on ne peut rien conclure de ces expériences. La même objection subsiste contre la tourmaline chauffée ou refroidie sur du verre brut : je les trouvai alors toutes les deux électrisées comme elles l'auroient été dans le cas où le verre eût été poli.

Cette considération me fit songer à refroidir la tourmaline en contact avec de la cire à cacheter, que l'on peut adapter à la pierre aussi exactement qu'il soit possible, quelque irrégulière que soit sa forme. En conséquence, j'enfonçai à moitié le côté négatif d'une tourmaline dans de la cire à cacheter chaude ; & le faisant sortir de sa cellule quand il fut refroidi, je le trouvai positif (contre ce qui seroit arrivé en plein air) & la cire fut négative. L'autre

côté de la tourmaline , qui étoit exposé en plein air , fut électrisé de même qu'il l'auroit été , si le côté opposé eût été pareillement exposé à l'air ; de sorte qu'en se refroidissant les deux côtés de la pierre furent positifs. Comme le côté négatif de la tourmaline devint positif en se refroidissant dans la cire , je ne doutai pas que le côté positif n'y demeurât tel , comme je le trouvai en effet.

J'aurois voulu m'assurer de l'état des différents côtés de la tourmaline pendant qu'elle s'échauffoit dans la cire ; mais je trouvai la chose fort difficile à faire avec une certitude suffisante. On ne peut pas connoître exactement en pareil cas , le moment où la pierre commence à se refroidir : d'ailleurs dans cette façon de la traiter , il faut nécessairement qu'elle reste quelque temps en plein air , avant qu'on puisse la présenter à l'électromètre ; & lorsqu'on la chauffe , l'électricité de chacun des côtés n'est jamais si marquée qu'elle l'est lorsqu'elle se refroidit. Dans les tentatives que j'ai faites avec le côté

positif de la tourmaline , enveloppé dans la cire , je l'ai ordinairement trouvé négatif , excepté une ou deux fois qu'il a paru être positif.

Quand je fis refroidir la tourmaline dans du vif-argent contenu dans une tasse de porcelaine , elle en sortit toujours positive , & laissa le vif-argent dans un état négatif : mais on ne peut pas conclure que cet effet soit la suite de l'application de l'une à l'autre , parce qu'il est presque impossible de toucher le vif-argent avec la tourmaline , sans qu'il y ait quelque frottement ; ce qui ne manque jamais de rendre ses deux côtés fortement positifs , quoiqu'elle soit tout-à fait froide ; sur-tout si la pierre y est profondément plongée.

Il me vint ensuite dans l'idée , que la tourmaline n'éprouveroit aucun frottement si je la pressois simplement dans la paume de la main ; & que ma main étant une substance conductrice communiquant avec la terre , les circonstances de l'expérience seroient neuves , & produiroient peut-être produire de nouveaux phénomènes. L'événement répondit

pondit à mon attente & au-delà. Car en chauffant ou refroidissant la tourmaline en contact avec la paume de ma main, chaque côté de la pierre fut électrisé précisément d'une façon contraire à ce qu'il auroit été, si elle eût été exposée en plein air. Dans ce cas, quoique les apparences positives puissent être soupçonnées douteuses, à cause de la difficulté qu'il y a d'éviter quelque petit degré de frottement, en écartant la pierre de la main; cependant cette circonstance rend les apparences négatives bien plus incontestables, & par conséquent écarte l'objection tirée des positives. Pour donner plus de satisfaction à mes lecteurs, je rapporterai ces expériences exactement comme elles ont été faites.

J'attachai le côté convexe de la grande tourmaline du Docteur Herberden, au bout d'un bâton de cire à cacheter, & quand elle fut tout-à-fait refroidie, je pressai assez fort son côté plat contre la partie la plus molle de la paume de ma main. Immédiatement après, en le présentant à une plume électrisée, il me

parut fortement négatif, tout au contraire de ce qu'il auroit été si on l'eût exposé en plein air; & il continua d'être négatif, jusqu'à ce qu'il eut acquis toute la chaleur que ma main pouvoit lui communiquer; alors son pouvoir diminua, quoiqu'il fût encore à la fin sensiblement négatif. N'appercevant aucun changement, je laissai refroidir la pierre en plein air. Alors, suivant la règle de M. Canton, ce côté devint plus fortement négatif, jusqu'à ce qu'il fût tout-à-fait refroidi. Ainsi l'augmentation de chaleur & le refroidissement, rendirent négatifs le même côté de la pierre.

Ayant chauffé le même côté plat, en le tenant près d'une pelle-à-feu toute rouge, & ensuite le touchant simplement avec la paume de la main (je ne pus l'y souffrir qu'un instant) il devint positif. En le laissant refroidir à l'air, il devint négatif: & le touchant encore avec la main, il devint positif. Je rendis ainsi le même côté de la pierre alternativement positif & négatif pendant un temps considérable; enfin, quand je pus le

souffrir sur ma main, il acquit une forte électricité positive, qui dura jusqu'à ce qu'il eût pris la même chaleur que ma main.

Pour compléter ces expériences, j'ôtai la cire du côté convexe, & je l'attachai au côté plat de la pierre. Alors chauffant le côté convexe en le pressant contre la paume de ma main, il devint assez fortement positif, au contraire de ce qui seroit arrivé, s'il eût été chauffé en plein air; & il resta positif à un foible degré, après qu'il eut acquis toute la chaleur que ma main pouvoit lui donner. En le laissant refroidir en plein air, il devint, suivant la règle de M. Canton, plus fortement positif, & continua ainsi jusqu'à ce qu'il fût tout-à-fait froid. Ainsi le même côté de la pierre fut rendu positif, tant en s'échauffant qu'en se refroidissant.

Je chauffai ensuite le côté convexe, en le tenant près d'une pelle-à-feu rouge; & la pressant contre la paume de ma main, aussi-tôt que je pus le supporter, il devint, (au contraire de ce qui seroit arrivé en

plein air) assez fortement négatif, quoiqu'il soit très-difficile d'obtenir de ce côté une apparence négative. On ne peut pas toujours la saisir, quand on le chauffe en plein air. Il faut bien prendre garde de ne pas regarder comme une électricité négative, une légère attraction de la plume électrisée par un corps non-électrisé.

Après avoir fait les expériences ci-dessus, pour voir comment la tourmaline seroit affectée lorsqu'on la chauffe, ou qu'on la refroidit en contact avec différentes substances, auxquelles il n'y a qu'un de ses côtés exposé à la fois; j'en fis d'autres où la pierre en étoit entièrement environnée. Il paroissoit bien évident, d'après l'expérience de M. Canton, rapportée à la pag. 134 du tom. II, qu'il seroit superflu de l'envelopper de substances qui fussent des conducteurs; car quoiqu'on produisît les deux électricités, l'équilibre seroit aussi-tôt rétabli entre elles. Je ne fis donc usage que des substances électriques seulement, & je commençai par l'huile & le suif,

soit en couvrant la tourmaline , lorsqu'elle étoit chaude , soit en la chauffant dans l'huile bouillante. Mais ce traitement ne produisit aucun nouveau phénomène ; l'électricité de la pierre en fut seulement un peu diminuée. Il en arriva de même , quand je couvris la tourmaline d'un ciment fait avec de la cire d'abeilles & de la térébenthine.

Enfin je chauffai fortement une petite tourmaline , & laissant tomber dessus goutte à goutte de la cire à cacheter fondue , j'en couvris la pierre par-tout de l'épaisseur d'environ un écu , & je trouvai qu'elle agissoit au travers de cette enveloppe de cire à-peu-près , pour ne pas dire tout - à - fait , aussi bien que si elle eût été exposée en plein air. Je regarde comme chose accordée , que l'intérieur de cette enveloppe de cire , qui touchoit la pierre , possédoit l'électricité opposée à celle de la pierre , dans le même temps que son extérieur avoit la même qu'elle. On peut induire en erreur au moyen de cette expérience ; car si l'on cache une tourmaline dans un bâton

de cire à cacheter , la cire paroîtra avoir acquis les propriétés de la tourmaline.

Si l'on chauffe la pierre ou qu'on la laisse refroidir dans le *vuide* , on peut aisément imaginer qu'elle aura le même effet , qu'en la chauffant ou la refroidissant en contact avec des corps conducteurs ; j'ai eu cependant la curiosité de l'éprouver , en la laissant refroidir dans un récipient vuide d'air , dans lequel j'avois fait les dispositions nécessaires pour en approcher un fil d'épreuve ou le retirer à volonté. La pierre fut posée droite sur un de ses bords , à l'aide de morceaux de verre qu'elle touchoit seulement dans quelques points. La vertu de la pierre parut diminuée d'environ moitié ; ce qui venoit peut-être de ce que le vuide n'étoit pas assez parfait. Par la même raison la tourmaline n'eut que bien peu de vertu immédiatement après avoir été tirée de l'eau bouillante , ou après avoir été chauffée dans la flamme.

Je fixai une fois un morceau de verre mince , avec une petite garniture dessus , vis-à-vis & parallèle-

ment au côté plat de la tourmaline, & à environ trois lignes de distance, dans un récipient vuide d'air, pour observer si l'électricité seroit transmise du verre à la pierre à travers le vuide; mais quoique le verre fût électrisé, la pierre le fut si légèrement, que je ne pus pas m'assurer de quelle espece d'électricité.

Pour m'assurer des circonstances relatives au changement d'espece d'électricité de la tourmaline, avec plus d'exactitude, qu'on ne peut le faire en chauffant & refroidissant la pierre suivant les méthodes ordinaires, je la posai sur la barre d'épreuve du pyrometre, & je lui communiquai la chaleur par une lampe à l'esprit-de-vin placée dessous. Le résultat de ces expériences fut en général conforme aux regles de M. Canton; mais il se présenta dans cette maniere de la traiter, un petit nombre de circonstances, qui ne pouvoient être déterminées dans aucune autre; & qui par cette raison valent bien la peine d'être rapportées. Je chauffai ordinairement la barre, qui est de fer, dans une lon-

gueur de huit pouces, jusqu'à ce que l'index eût parcouru soixante-dix degrés, dont chacun répond à une 7200 partie d'un pouce; & j'observai, que quel que fût le côté de la pierre qui étoit le dessus, il fut très-difficile de s'assurer de l'espece de son électricité, pendant tout le temps que la chaleur augmenta; quoique pour y parvenir, je tinssé par-dessus un fil électrisé, d'environ deux pouces de longueur, attaché à un bâton de cire à cacheter, qui ne faisoit que le soutenir dans une situation horizontale. Il fut cependant évident qu'il fut électrisé; car il attira le fil d'épreuve à environ trois lignes de distance; mais quand j'ôtai la pierre de dessus la barre, & qu'aussi-tôt je présentai le côté qui avoit posé dessus à un fil ou une plume électrisée, je m'aperçus toujours que le côté convexe étoit négatif, & le côté plat positif dans les mêmes circonstances; mais leur électricité n'avoit pas la moitié de la force de celle qu'ils eurent dans l'état contraire en se refroidissant. Les deux puissances étoient alors

fort aisées à distinguer pendant que la pierre étoit posée sur la barre , au moyen du petit fil dont on a parlé ci-dessus , ainsi que par le moyen de morceaux de duvet attachés à des fils de soie. L'un de ceux-ci qui avoit touché le côté convexe de la pierre pendant qu'elle étoit sur la barre , ce côté convexe étant en-dessus , ne put venir le toucher de rechef , que cinq heures & demie après.

Pour voir ce qui arriveroit si l'on tenoit la tourmaline dans un même degré de chaleur pendant un temps considérable , je la posai sur le milieu de la barre , chauffée par deux lampes à l'esprit-de-vin , une à chaque extrémité , & qui firent parcourir à l'index quarante - cinq degrés. Je la tins dans le même degré de chaleur , sans la moindre variation sensible , pendant plus d'une demi-heure de suite ; & j'observai que le côté supérieur , qui étoit le convexe , fut toujours électrisé foiblement , n'attirant un fil fin qu'à environ trois lignes de distance. Si je l'ôtois alors de dessus la barre , quelque

vîte que cela se fît, & que je la présentasse à une plume électrisée, le côté plat, qui posoit sur la barre, étoit négatif, & le côté supérieur très-légerement positif; comme cela parut évident, puisqu'il n'attiroit pas seulement la plume. Ayant mis un morceau de verre entre la barre d'épreuve & la tourmaline, & les ayant tenus pareillement dans le même degré de chaleur, pendant le même espace de temps, le résultat fut le même qu'auparavant, & le verre fut légèrement électrisé d'une espece d'électricité opposée à celle de la pierre.

En chauffant la tourmaline sur le pyrometre, un de ses côtés devenoit nécessairement beaucoup plus chaud que l'autre. J'évitai cet inconvénient de la maniere suivante, qui quoique moins exacte à certains égards, a, à d'autres égards, des avantages particuliers. Au moyen de deux endroits raboteux de la pierre, je l'attachai avec un fil de soie, qui ne touchoit que deux de ses bords. L'ayant ainsi parfaitement isolée, j'imaginai de la suspendre en l'air, à quelque dis-

rance du feu, de la chandelle, &c. & en tordant le fil je lui faisois présenter alternativement l'un & l'autre de ses côtés; de façon à l'échauffer fort également.

Quand je l'eus de cette manière tellement chauffée, que je pouvois à peine y toucher avec la main; je la laissai un quart-d'heure dans la même situation, afin d'être sûr qu'elle étoit également échauffée partout. Ensuite, avec un paquet de fil fin que j'avois tenu quelque temps avant au même degré de chaleur, j'enlevai l'électricité que la pierre avoit acquise en s'échauffant, & la laissant dans la même situation, je trouvai que si elle avoit acquis de l'électricité, c'étoit très-peu. Si quelquefois je jugeois qu'elle en avoit acquis un peu, (ce qui pouvoit arriver par la variation de chaleur dans le feu) cela étoit si peu considérable; que je n'en pouvois pas déterminer l'espece. Cela me convainquit pleinement de la justesse de l'observation de M. Canton; savoir, que l'électricité de cette pierre n'est point due à la chaleur; mais à ce

qu'elle change de degré de chaleur.

Si on chauffe assez brusquement cette pierre, j'ai quelquefois observé qu'on peut la manier & la presser plusieurs fois avec les doigts, avant de changer l'électricité qu'elle acquiert en s'échauffant, quoiqu'elle commence à se refroidir au moment qu'on la retire du feu.

En traitant la tourmaline suivant cette méthode, j'ai vérifié l'observation de M. Canton ; savoir, que quand cette pierre est chauffée, & qu'on la laisse refroidir sans toucher aucun de ses côtés, le même côté demeure positif ou négatif pendant tout le temps de l'accroissement & du décroissement de la chaleur ; mais comme il l'observé, pag. 8 du tom. II, dans ses expériences sur l'air chaud, il ne faut en pareil cas chauffer que foiblement la pierre. J'ai prouvé aussi la converse de cette proposition. Car reprenant la pierre où je l'avois laissée dans la dernière expérience, & l'écartant davantage du feu, ses deux côtés acquièrent une forte électricité, comme à l'ordinaire ; ensuite la rapprochant du feu,

j'observai que ses deux côtés , retinrent l'électricité qu'ils avoient acquise en se refroidissant , non-seulement pendant tout le temps que la pierre s'échauffoit ; mais encore un temps considérable après qu'elle eut demeuré dans le même degré de chaleur.

Je ne puis cependant adopter entièrement la raison que M. Canton donne de ce phénomène. Car si l'air environnant transmettoit le fluide électrique du côté positif au côté négatif de la pierre , je pense qu'elle seroit dans la même situation que dans l'expérience qu'a faite M. Canton , sur cette pierre environnée d'eau , pag. 154 du tom. II , & que ni l'un ni l'autre de ses côtés ne donneroit aucun signe d'électricité. Quand la chaleur est trois ou quatre fois plus grande qu'il ne faut pour changer l'électricité des deux côtés , la vertu de la pierre est la plus forte , & paroît telle , quand on l'essaye dans le voisinage même du feu. Au centre même du feu , la pierre ne manque jamais de se couvrir de cendres qui y sont attirées de tous

côtés ; c'est de cette propriété qu'elle a reçu son nom Hollandois.

Il faut à la vérité quelque temps pour que l'électricité des côtés change d'un état à l'autre ; ainsi le temps ou le changement devient sensible, n'est pas toujours le moment où la pierre commence à se refroidir ; mais ces deux moments seront d'autant plus rapprochés l'un de l'autre , que la pierre sera plus chaude ; parce qu'alors les efforts (de quelque espece qu'ils soient) quelle fait pour acquérir quelque espece particuliere d'électricité , seront les plus vigoureux , & produiront plutôt leur effet ; de façon qu'elle sera plus en état de surmonter les obstacles tels que ceux qui doivent résulter de l'électricité contraire que possède la pierre. Ainsi si l'un ou l'autre côté de la pierre est dans le cas d'acquérir l'une ou l'autre espece d'électricité , & qu'il lui soit communiqué par le frottement , ou autrement , une certaine quantité de l'électricité contraire , cette électricité étrangere fera ou simplement affoiblie , ou perdue , ou changée , & cela dans un

espace de temps plus ou moins long, suivant la vigueur, pour ainsi dire, qu'on fait employer à la pierre pour s'opposer à cette influence. Mais j'ai de grandes raisons pour regarder comme suspecte ma propre opinion, quand elle diffère de celle d'un juge aussi exact & aussi éclairé en cette matière, que l'est M. Canton.

Il est de fait, cependant, que la pierre change souvent son électricité fort lentement, & qu'elle ne manque jamais de garder plusieurs heures, & avec fort peu de diminution, l'électricité qu'elle acquiert en se refroidissant. Il est possible même que dans certains cas, l'électricité qu'elle acquiert en s'échauffant, soit assez forte pour surmonter celle qu'elle acquiert en se refroidissant; de sorte que les deux côtés puissent montrer la même puissance pendant toute l'opération. Je suis très-certain que dans le cours de mes expériences, les deux côtés de la grande tourmaline du Docteur Heberden ont été fréquemment positifs plusieurs heures de suite, sans aucune apparence que ni l'un ni l'autre ait été nég-

tif. Peut-être que le côté plat de cette pierre, qui est positif en s'échauffant, peut continuer de l'être, suivant l'observation de M. Canton; & que l'électricité du côté convexe peut avoir changé, comme il le fait souvent, mais trop tôt pour me laisser le temps de l'observer. Ce fait m'est cependant arrivé si souvent, & est si remarquable, que je crois ne devoir pas négliger d'en faire mention, quelle qu'en soit la cause.

Ce phénomène s'est présenté si constamment, au commencement de mes expériences sur la tourmaline, que j'avois conclu que le Duc de Noya avoit raison d'afflurer contre *Æpinus*, que les deux côtés de la tourmaline acquéroient, dans tous les cas, l'électricité positive; & j'aurois embrassé cette opinion sans les remontrances amicales du Docteur Franklin, & de M. Canton; en conséquence desquelles je recommençai mes expériences; & j'observai enfin d'autres phénomènes. Dans le temps dont je viens de parler, je chauffois communément la tourmaline en

présentant chaque côté alternativement à une pelle-à-feu rouge, ou à un morceau de verre chaud, tenu à la distance d'un demi-pouce; quelquefois je la plaçois au foyer d'un miroir ardent; mais j'ai observé depuis le même phénomène, en la chauffant au milieu d'un cerceau de fer rougi au feu. Dans tous ces cas, la pierre étoit attachée par ses bords à un bâton de cire à cacheter. J'ai remarqué que ce phénomène arrive le plus souvent, quand le cerceau de fer a été extrêmement chaud; de sorte que l'extérieur de la pierre doit avoir été chauffé quelque temps auparavant l'intérieur. Je pense aussi qu'on doit le plus s'attendre à produire ce phénomène quand le côté convexe de la pierre est le plus chaud des deux. Quand je chauffe ainsi la grande tourmaline, je ne manque guere de rendre les deux côtés positifs, jusqu'à ce que la pierre soit parvenue à-peu-près au degré de la chaleur du sang. Je remarque ordinairement qu'il y a vers une extrémité de la pierre, une partie du côté plat qui est écaillée, & qui

devient négative la première ; & que le reste du côté plat le devient peu-à-peu ; mais par cette méthode de traiter la tourmaline , une portion du côté plat sera très-souvent fortement positive , une demi-heure après que l'autre partie est devenue négative.

Le détail que je viens de donner de ce phénomène , devient plus probable par la manière dont la pierre étoit électrisée , lorsqu'on ne chauffoit qu'un de ses côtés à la fois. Car quand on ne chauffoit que le côté convexe , la pierre continuoît souvent pendant long-temps à avoir ses deux côtés positifs , & communément jusqu'à ce qu'elle ne fût plus sensiblement chaude. Mais dans ce cas là , avant que le côté convexe devînt positif , il étoit quelquefois négatif deux ou trois minutes. D'un autre côté , lorsqu'on ne chauffoit que le côté plat , il étoit long-temps positif , & le côté convexe négatif : mais le côté plat devenant négatif très-long-temps avant que le côté convexe cessât de l'être , les deux côtés continuoient à être négatifs ,

jusqu'à ce que la pierre fût à-peu-près froide.

Je suis très fâché de l'article par lequel je suis obligé de terminer cette section. Dans la première suite d'expériences rapportées ci-dessus, cette belle tourmaline, dont il a été parlé si souvent dans le cours de cet ouvrage, me glissa des mains ; & quoiqu'elle ne tomba que de la hauteur de ma poitrine, sur un endroit parqueté, il se détacha deux éclats d'un de ses bouts. Cependant cet accident a plus défiguré la pierre, qu'il ne lui a fait de tort ; car le plus grand des éclats ne pèse que dix grains, & le plus petit n'en pèse qu'un seul, tandis que le reste de la pierre pèse encore quatre deniers seize grains ; je ne me suis pas aperçu qu'elle ait rien perdu de sa vertu. M. Wilson observe qu'il s'y trouvoit quelques fêlures ; & par cette raison j'avois eu grand soin de ne l'exposer jamais à aucun degré de chaleur considérable.

Dans l'endroit de la rupture, elle a huit ou dix facettes différentes, toutes ayant le plus beau poli ; mais

il n'y a aucune apparence de *couches* ou *lames* dans la structure intérieure de la pierre. Le plus grand des éclats a une puissance électrique considérable , & ses deux côtés ont les mêmes puissances différentes que celles qu'ils avoient quand ils faisoient partie de la pierre entière.



PARTIE VIII.

SECTION XIII.

Mélange d'Expériences,

I.

*Observations sur l'étincelle Electrique ,
tirée au travers de plusieurs morceaux
de Métal.*

LE 24 Mars 1766, j'observai qu'une étincelle électrique tirée du premier conducteur même, n'étoit pas à beaucoup près si forte ni si piquante, qu'une autre tirée à travers un morceau de métal isolé & interposé entre mon doigt & le conducteur.

Quelle que fût la forme du morceau de métal interposé, l'effet fut le même : & tout ce qui fut ainsi présenté, reçut une étincelle forte

& complete; au lieu que si l'électrification est très-puissante, il s'en dissipe communément une grande partie en aigrettes ou étoiles; même lorsqu'on présente d'assez gros boutons de cuivre, au premier conducteur; à moins que le conducteur & le bouton n'ayent un degré précis de convexité adapté l'un à l'autre.

Une balle de cuivre seule, rendit l'étincelle aussi forte que l'interposition d'un long morceau de métal, ou même de plusieurs.

Soit qu'on le servît d'un, de quelques-uns, ou d'un grand nombre de morceaux, il parut que les intervalles pris ensemble devoient être égaux.

Mais ces intervalles pris ensemble peuvent être plus grands quand on place les morceaux en ligne droite, que quand on les dispose en lignes courbées.

Soit qu'on y interpose un corps ou un certain nombre de corps, si l'on excite une étincelle, elle ne frappera pas le premier, à moins qu'elle ne puisse, en même temps, frapper tous les autres.

J'ai trouvé par la suite , que quelques-unes des circonstances ci-dessus ont été remarquées par le P. Beccaria,

I I.

*Erreur relative à la direction de
l'étincelle Electrique.*

M'AMUSANT un jour à tirer de longues étincelles d'un grand principal conducteur de cuivre poli , & considérant les erreurs dans lesquelles sont tombés les Electriciens , relativement à la direction de la matière électrique , je ne pus m'empêcher d'être frappé d'une erreur que mes sens n'auroient jamais rectifiée , & qui me fit voir clairement combien il y a peu à compter , en pareils cas , sur ce que l'on appelle évidence des sens. Je remarquai que , soit que je fisse en sorte que ce grand conducteur donnât ou reçût le feu électrique (car je pouvois faire l'un ou l'autre à volonté , & avec la même force) , je crus toujours voir

qu'une étincelle tirée avec une balle de cuivre au dessus du conducteur y descendoit, & qu'une étincelle tirée au-dessous de lui en descendoit; mais les étincelles tirées latéralement parurent n'avoir aucune direction certaine [158].

☞ [158] Toutes ces apparences n'ont rien de constant; on voit les étincelles partir, tantôt du conducteur isolé, tantôt du corps non-électrique approché, à quelque endroit du conducteur qu'on présente ce corps. Ces étincelles sont produites par le choc des deux courants de matière électrique, dont l'un vient du conducteur isolé, & l'autre du corps approché, & qui s'enflamment par la percussion. Et comme il y en a presque toujours un plus fort que l'autre; c'est le plus fort qui devient alors visible.



I I I.

Experience destinée à faire connoître si les substances Electriques, dans leur état naturel, contiennent plus de fluide Electrique que les conducteurs.

DÉSIRANT m'assurer de l'hypothèse du Docteur Franklin, au sujet de la différence essentielle qu'il y a entre les conducteurs & les non-conducteurs, je fis rougir au feu une assez grand morceau de verre, (que j'avois déjà éprouvé être dans cet état, un conducteur réel d'électricité) & je le plaçai sur un morceau de cuivre poli, & isolé; supposant que si les substances électriques avoient naturellement une plus grande quantité de fluide électrique que les conducteurs, ce morceau de verre, en passant de l'état de conducteur à celui de non-conducteur, devoit épuiser le cuivre de sa portion na-

turelle de fluide électrique, & le laisser électrisé négativement. Mais je ne pus appercevoir aucune espece d'électricité, ni dans le cuivre, ni dans le verre, durant tout le temps qu'ils mirent à se refroidir.

Quelque temps après je trouvai que Jean-François Cigna avoit tenté de s'assurer de la même chose, en réduisant la glace en eau; mais la glace & l'eau sont tous les deux conducteurs d'électricité.

I V.

Expériences sur les effets qu'on produit en donnant une teinte Métallique à la surface du verre.

LES Electriciens ont long-temps mis en question, en quel endroit réside la matière électrique qui constitue la charge d'une plaque de verre; si c'est dans les pores du verre, ou seulement sur sa surface; j'ai fait quelques expériences que l'on juge...

ra peut-être propres à jeter quelque lumière sur un point si difficile.

J'ai considéré que la garniture ordinaire d'une jarre n'est pas en contact immédiat avec le verre ; mais que la teinte métallique , que l'on donne au verre par l'explosion électrique du métal sur sa surface , est probablement en contact avec lui , si elle n'est pas incrustée dans ses pores. Je donnai donc une garniture de cette espèce aux deux côtés d'une plaque de verre ; & j'imaginai d'abord que le verre garni de cette façon se chargeoit aussi bien que s'il eût été garni de la manière ordinaire ; car il donna une véritable commotion ; mais je me rappelle fort bien que dans ce temps-là , je fus un peu surpris de voir le feu électrique parcourir la surface de cette garniture , chose qui n'étoit pas possible dans la méthode ordinaire. Cependant n'ayant fait à cela que fort peu d'attention , j'allois continuer l'expérience , & essayer si en combinant ce morceau de verre avec une grande batterie , & faisant la décharge de l'un & de l'autre sur

cette teinte métallique, je ne pourrois pas en fondre une partie, & par ce moyen la faire sortir du verre; attendu que cette méthode auroit fondu, & absolument dispersé une portion considérable de la garniture d'une jarre ordinaire; mais je fus prodigieusement surpris de voir que, quoique la connexion de cette teinte métallique avec la batterie fût complète, on ne put faire la décharge en en approchant la verge déchargeante, quoique ce fût à trois quarts de pouce d'une autre verge de cuivre, qui formoit la communication entre cette plaque de verre & la batterie. Je fus convaincu par là que la teinte métallique ne pouvoit pas tenir lieu d'une garniture; & je m'assurai sur le champ qu'un morceau de verre non-garni se chargeoit précisément comme l'avoit été le verre garni de la teinte métallique.

Pour avoir encore plus de certitude sur cela, je donnai une teinte de cette espece aux deux côtés opposés d'un tube de verre, d'environ un pied & demi de longueur; & le

tenant dans ma main , qui touchoit à une partie de cette teinte métallique , je trouvai qu'il s'électrifioit précisément comme un autre tube ; car quand je déchargeois l'électricité de quelque partie du tube couverte de la teinte , je ne déchargeois point du tout les autres parties du tube , où s'étendoit la même teinte. Pareillement le craquement électrique venant de la partie teinte du verre , ne se distinguoit point de celui qui se faisoit aux autres endroits ; si ce n'est que quelquefois aux endroits où l'or étoit plus épais qu'ailleurs , on voyoit à sa surface un courant plus dense de matière électrique , qui partant de l'endroit où l'on tiroit l'étincelle , se divisoit en plusieurs petits rayons , qui suivoient des directions différentes.

Cette expérience semble prouver qu'une garniture de métal extrêmement rapprochée de la surface du verre n'est point du tout affectée , ni par l'électrification , ni par la charge qu'on lui donne ; & elle semble confirmer cette hypothèse , que le

fluide électrique n'entre point dans les pores du verre.

Comme il n'est pas bien facile, de donner cette teinte métallique aux deux côtés d'une plaque de verre, le lecteur ne sera peut-être pas fâché de savoir de quelle manière j'y ai réussi. Après m'être fatigué long-temps à essayer d'appliquer un morceau de feuille de cuivre sur les deux côtés d'une plaque de verre, pour lui servir de garniture (ayant toujours cassé le verre en y fixant la première ou la seconde garniture), je mis enfin deux autres morceaux de verre, un de chaque côté de celui auquel je me proposois de donner la teinte, avec des morceaux de feuilles de cuivre entre d'eux; puis faisant passer une explosion à travers ces verres en même-temps, le supérieur & l'inférieur furent mis en pièces; mais celui du milieu (étant également affecté des deux côtés) demeura entier; & les garnitures furent à peu de chose près telles que je les désirois.

V.

Expérience destinée à faire connoître si la fermentation contribue à la production de l'Électricité.

LE 3 Septembre, voulant déterminer si les corps dans un état de fermentation perdoient ou acquéroient quelque portion du fluide électrique, je suspendis une paire de balles de moëlle à l'extrémité d'un morceau de fil de métal, qui communiquoit avec une certaine quantité de limaille d'acier, renfermée dans un vase de verre, où elle fermentoit avec de l'huile de vitriol. Mais elles ne se séparèrent point du tout.



V. I.

Expérience destinée à faire connoître si l'évaporation contribue à la production de l'Électricité.

LE 26 Décembre; je mis une petite quantité d'eau sur un morceau de verre mince, & je la fis promptement évaporer, au moyen d'un fer rouge que je tins dessous; mais le verre n'acquit aucun degré d'électricité. Le temps étoit à la gelée.

V I I.

Expérience destinée à faire connoître si l'Électrification accélère ou retarde la congelation.

LE 6 Janvier 1767, j'exposai en plein air deux plats remplis d'eau, pendant une très-forte gelée; & j'en électrisai un assez fortement; mais je n'apperçus aucune différence, ni

dans le temps où ils commencèrent à se geler, ce qui fut au bout d'environ trois minutes, ni dans l'épaisseur de la glace, quelque temps après que les deux plats eurent été pris par la gelée.

Ayant par hasard jetté les yeux sur la campagne, par la fenêtre à laquelle j'avois placé la planche dont je m'étois servi pour cette expérience, je remarquai de chaque côté du fil de métal électrisé, cette espèce de vapeur fluctuante que l'on voit près de la surface de la terre dans un jour chaud d'été, ou auprès de quelque corps échauffé, qui occasionne une exhalaison de vapeurs.

VIII.

Examen d'un tube de verre qui avoit été long-temps chargé & scellé hermétiquement.

LE 30 Décembre, j'examinai un tube de verre d'environ trois pieds de long, dont j'avois chargé la moitié au mois de mars précédent, &

que j'avois ensuite scellé hermétiquement ; mais je ne m'appergus pas qu'il s'électrifât même au plus petit degré, ni en le chauffant, ni en le refroidissant. J'attribue à l'épaisseur du verre de mon tube, la différence du résultat de cette expérience avec celui de plusieurs expériences de M. Canton, rapportées pag. 102 du tom. II. M. Canton chargea de petites balles extrêmement minces. J'observai aussi qu'il n'y avoit point de différence sensible entre l'électrification de la partie chargée, & celle de la partie non-chargée de ce tube ; & que l'une & l'autre produisoient un très-bon effet.

J'ouvris ensuite ce tube, & versant dedans une certaine quantité de menu plomb, je trouvai qu'il contenoit une fort bonne charge. Il me donna une commotion considérable, & plusieurs petites ; parce que je ne me servis pas de garniture extérieure ; mais je le déchargeai en l'empoignant en plusieurs endroits.



I X.

Pesanteur requise pour mettre quelques corps en contact immédiat, déterminée par l'explosion Électrique.

IL est clair d'après les expériences d'optique, ainsi que par beaucoup d'autres considérations, que les corps qui ne sont pas fort pesants, posés les uns sur les autres, ne sont pas dans un contact immédiat. Comme la même chose est démontrée par l'étincelle électrique qui devient visible entre des morceaux de métal posés les uns sur les autres, & par d'autres effets électriques, (particulièrement par la fusion des parties, par lesquelles la matière électrique sort d'un corps pour entrer dans un autre, qui n'est pas actuellement en contact avec lui) j'eus envie de déterminer par-là quelle pesanteur seroit suffisante pour mettre des corps actuellement en contact. Dans cette vue, je plaçai les uns sur les autres

vingt schellings fort unis, & fis passer au travers la décharge de la batterie; pensant qu'il ne paroîtroit pas de fusion, quand la pesanteur seroit suffisante pour les mettre en contact. Mais je trouvai que le poids de toute la colonne ne suffisoit pas. Car chaque piece fut fondue sur l'un & l'autre côté, de sorte que partout les deux côtés contigus avoient des taches qui correspondoient exactement les unes aux autres. Les impressions les plus profondes se trouverent près du sommet de la colonne, mais elles ne diminuoient pas avec une régularité exacte. Peut-être que de petites particules de poussiere ont empêché quelques pieces d'approcher suffisamment les unes des autres.

Ensuite, j'augmentai mes poids par degrés, & trouvai enfin qu'environ six livres me suffisoient. Avec six livres seulement, la fusion fut visible; mais jamais avec un peu plus de six livres & demie; quoique j'aie répété l'expérience plusieurs fois.

Je soupçonnai que la force de l'explosion pouvoit avoir occasionné une

répulsion momentanée , une séparation , & en conséquence la fusion de ces pieces de métal , quoique pressées par un pareil poids ; mais il ne me fut pas possible de produire aucune fusion , sous un poids plus grand que celui de six livres , quoique , au lieu de trente-deux pieds quarrés de verre garnis , j'en employai plus de soixante.

X.

*Effet de l'explosion Electrique ,
transmise au travers de diffé-
rentes liqueurs.*

JE crois qu'on suppose ordinairement que le tonnerre aigrit l'aîle ou biere douce , & d'autres liqueurs ; j'eus donc envie de m'assurer si ce fait (s'il est vrai) venoit de ce que les liqueurs étoient vraiment frappées du tonnerre , ou s'il venoit de l'état de l'air , &c. durant l'orage. Pour cet effet , je me munis d'un tube de verre , de neuf pouces de long , & environ trois lignes de dia-

mettre, & en insérant un fil de métal dans une de ses extrémités, que je scellois ensuite avec de la cire d'Espagne, il me fut aisé de transmettre une commotion électrique à travers toutes les substances que j'y voulus mettre.

Par ce moyen, le 13 Novembre, je fis passer l'explosion de la batterie à travers ce tube, rempli de petite biere nouvelle; & j'observai une quantité considérable d'air fixe ou de quelque autre fluide sous la forme de bulles qui montoit dans la liqueur. Mais quand j'en goûtai, je n'apperçus aucune différence entre cette biere & celle du tonneau, d'où je l'avois tirée. Je ne doute pas qu'une si grande quantité d'air ne contribuât, en s'échappant, à la faire vieillir un peu plutôt.

Je fis passer ensuite plusieurs fortes commotions à travers un tube rempli de vin rouge; mais au bout de deux ou trois jours, je n'apperçus aucune altération, ni dans son goût, ni dans ses autres qualités sensibles. Dans ces décharges la matiere électrique ne frappa pas immédiate-

ment le vin , mais une verge de métal qui touchoit sa surface ; je lui fis éprouver ensuite deux ou trois autres commotions , dans lesquelles le vin même fut frappé ; mais il n'y eut point de variation dans les effets.

Je fis passer la commotion de l'une & l'autre maniere ci-dessus , à travers un tube rempli de lait ; mais il étoit encore doux trois jours après. Pareillement un tube rempli d'aîle nouvelle , reçut plusieurs fortes commotions , sans éprouver aucun changement sensible dans ses propriétés.

Dans toutes ces explosions , je tins le tube dans ma main , sans rien ressentir de la commotion.

Je rendis aussi l'étincelle électrique visible un grand nombre de fois dans une petite quantité de sirop de violettes , sans produire aucun changement , ni dans sa couleur , ni dans ses autres qualités sensibles.



X I.

*Observations sur les couleurs de
la lumière Electrique.*

V O Y A N T que plusieurs Electriciens (qui sans doute se sont copiés les uns les autres , sans jamais répéter l'expérience , quoique si facile à faire) ont avancé dans leurs écrits que la lumière électrique ne contenoit pas les couleurs prismatiques ; j'eus la curiosité d'essayer un fait si extraordinaire , & aussi-tôt je m'apperçus de l'illusion de l'expérience que l'on avoit faite la première fois , & la cause de cette illusion. En tenant un prisme devant mes yeux , tandis que l'on tiroit des étincelles électriques au principal conducteur , je remarquai d'aussi belles couleurs prismatiques , que puisse en donner l'image du soleil. Mais quand la lumière fut un peu étendue , comme dans les parties rouges & pourpres d'une longue étincelle , les couleurs ne furent pas si vives , & on les distingua moins facilement les unes des au-

très ; & quand la lumière fut encore plus étendue , comme dans le vuide , le prisme ne fit aucun changement sensible dans son apparence. C'est ainsi que la partie du milieu d'un grand objet quelconque , paroît au travers d'un prisme de sa couleur naturelle ; car quoique les rayons soient réellement séparés , ils sont sur le champ confondus avec d'autres qui viennent de différentes parties du même objet ; de sorte qu'il en doit nécessairement résulter sa couleur naturelle.

Comme les flammes de différents corps donnent les couleurs prismatiques , dans des proportions très-différentes , j'ai souvent eu envie d'entreprendre de déterminer la proportion de ces couleurs dans la lumière électrique , & de la comparer avec la proportion des couleurs venant de la lumière qu'on pourroit se procurer de différentes autres manières. Cela détermineroit peut-être ce que c'est que cette matière hétérogène , qui est mise en action par le passage rapide du fluide électrique , & qui est la cause de la lumière , de

l'odeur, & peut-être des autres qualités sensibles de l'électricité [159]; mais je n'ai pas eu le loisir de suivre cette recherche.

Je me contenterai, pour finir cet article, de faire une simple mention d'une autre erreur, dans laquelle pourroient être quelques personnes par rapport à ce qu'on appelle la *longueur de l'étincelle électrique*. Quand on décharge une jarre, on peut s'imaginer que l'on voit un corps de feu s'étendre du dedans au-dehors; au lieu qu'il est assez certain, que cette apparence est occasionnée par le mouvement rapide d'une simple boule de feu; de même qu'un flambeau allumé, laisse appercevoir un cercle entier de feu, sans qu'il faille lui donner un mouvement plus grand que celui qu'un homme peut lui donner avec son bras. Le feu

☞ [159] Ce n'est point une matiere hétérogene, mise en action par le fluide électrique, qui produit la lumiere; c'est le fluide électrique lui-même, qui s'enflamme par le choc de ses propres rayons. A l'égard de l'odeur, elle est produite par une matiere jusqu'à présent inconnue.

d'une explosion électrique consiste en une boule ou cylindre , qui n'est pas fort long ; c'est ce qui paroît évident par une des expériences sur les cercles rapportées ci dessus , pag. 340 , dans laquelle le diametre du cercle fut le même , soit que l'explosion fût faite à un demi-pouce , ou à deux pouces de distance ; ainsi que par les expériences du passage du feu d'une explosion électrique , sur les surfaces des corps dans lesquelles il devenoit quelquefois vingt fois plus long qu'à l'ordinaire , sans aucune diminution sensible de sa grosseur [160].

☞ [160] C'est ce que dit ici M. Priestley , qui est une erreur ; & non pas ce qu'il prétend combattre. Si la traînée de feu qu'on apperçoit souvent , n'étoit autre chose qu'une boule ou un cylindre , qui occasionnât cette apparence par la rapidité de son mouvement , il faudroit que ce mouvement fût d'une rapidité telle , que l'imagination même ne sauroit s'y prêter. Assurément un éclair est un feu de cette espece. Or on en voit quelquefois s'étendre , en un clin d'œil , à des distances immenses ; & il y a bien peu de Physiciens (s'il en reste encore quelques-uns)

X I I.

Observations sur les petits fils de métal qui rassemblent l'Électricité d'un globe que l'on frotte.

M'ÉTANT servi de plusieurs fils de laiton, d'environ deux pouces & demi de longueur, pour rassembler la matière électrique de mon globe, je remarquai, un mois ou deux après, qu'environ un demi pouce de leur extrémité qui touchoit le globe, étoit devenu tout noir, sur tout du côté qui étoit le plus proche du globe. Je les ôtai alors de l'anneau

qui pensent que ce soit une boule ou un cylindre de feu qui parcourt tout cet espace en si peu de temps. Tous, ou presque tous, pensent au contraire, que c'est une inflammation successive de la matière électrique, que tout le monde avoue être répandue universellement par-tout, & qui se fait à-peu-près comme celle d'une traînée de poudre; mais avec une promptitude infiniment plus grande.

auquel ils étoient suspendus, & les frottant avec soin, je remarquai que le même frottement qui rendit le reste du fil brillant, ne causa que peu de changement dans cette noirceur acquise. Me rappelant alors la théorie du magnétisme du P. Beccaria, au lieu de replacer les fils, je suspendis à leur place deux aiguilles très-fines. Le 20 Décembre, c'est-à-dire, environ deux mois après, pendant lesquels j'avois fait le plus fréquent usage de la machine, je les examinai, & je trouvai cette noirceur à leurs pointes; mais je ne pus pas m'assurer qu'elles eussent acquis aucun degré de magnétisme. A la vérité elles en avoient un peu; mais je ne les avois pas examiné avant que de les suspendre, aussi exactement que je le fis après. Cette expérience mérite d'être répétée avec plus de soin, mais elle exige une électrisation plus longue & plus constante, qu'il n'est probable que j'aie jamais la commodité de le faire.



XIII.

*Expériences destinées à faire con-
noître la différence qui se trou-
ve dans le pouvoir conducteur
des différents métaux.*

JE me souviens que m'étant une fois trouvé avec le Docteur Franklin, M. Canton & M. Price, je demandai s'il étoit probable qu'il y eût quelque différence dans le pouvoir conducteur des différents métaux, & en cas qu'il y en eût, s'il étoit possible de s'assurer de cette différence. Autant que la mémoire peut me fournir, le Docteur me suggéra la méthode que je lui ai attribuée ci-dessus, pag. 19. Depuis que cette partie de l'ouvrage a été imprimée, j'ai tâché de mettre ce projet à exécution, en transmettant en même temps la même explosion de la batterie, à travers deux fils de différents métaux, & de la même grosseur. Ils furent accrochés l'un à l'autre, & on les tint serrés

dans la main , après leur avoir donné , par le moyen d'un compas , précisément la même longueur. Ces expériences furent beaucoup plus agréables & plus satisfaisantes que je ne m'y étois attendu ; mais leur résultat ne répondit point du tout aux idées que j'avois eu d'abord.

Je réunis premièrement un bout de fil de fer à un autre de cuivre. L'explosion dispersa totalement le fer , & laissa le cuivre intact. Le laiton disparut pareillement quand je le réunis au cuivre , & le fer quand je le réunis au laiton.

Jusque là les expériences furent très-faciles ; une seule charge de la batterie suffisoit pour déterminer la différence entre chaque paire de fils ; mais quand il fut question de comparer les métaux plus parfaits , je trouvai beaucoup plus de difficulté ; & je fus obligé d'essayer quatre ou cinq charges de la batterie sur chaque paire. Car leur pouvoir conducteur étant à-peu-près le même , ou je rendois la charge trop forte , & je les dispersois tous les deux , ou je la rendois trop foible , & ni l'un

ni l'autre n'étoit touché. Je parvins enfin à trouver des charges telles que le cuivre disparoissoit, & laissoit l'argent & l'or; & l'or resta quand l'argent fut dispersé. Cependant le crochet de l'argent fut fondu, quand le cuivre fut dispersé; & le crochet de l'or quand l'argent fut dispersé; car la chaleur la plus grande est toujours à l'endroit où le feu électrique passe d'un corps à un autre. Avant la dispersion & du cuivre & de l'argent, j'avois fait des explosions d'une telle force, que quoique trop foibles pour les fondre, elles leur donnerent une teinte bleuâtre.

D'après ces expériences, il est aisé d'établir dans quel ordre les métaux ci-dessus doivent être rangés, par rapport au pouvoir qu'a l'électricité de les fondre. Le voici, le *fer*, le *laiton*, le *cuivre*, l'*argent*, l'*or*.

Ne pouvant pas me procurer du fil de plomb ni d'étain, je pris des morceaux de ces métaux laminés également minces, & en ayant coupé de petites bandes de longueur & de largeur égales, je transmis l'explosion

l'explosion au travers; le plomb fut celui qui céda le premier. J'avois dessein de comparer ces plaques avec d'autres plaques de fer, de laiton, &c. mais je n'en eus pas la commodité. Je ne doute guere que l'étain ne fût fondu avant le fer; quoique je m'étois attendu que l'étain seroit fondu avant le plomb, & l'or avant l'argent. Mais suivant les expériences de M. Wilke, le plomb est plus mauvais conducteur qu'aucun des autres métaux. Mes propres expériences sur les taches circulaires rapportées ci-dessus, pag. 330, m'avoient fait croire que l'or se seroit fondu avant l'argent.

Il est fort singulier, que lorsque le fil de fer est fondu par l'explosion électrique, l'on voit ordinairement des étincelles brillantes se disperser autour de la chambre en toutes sortes de directions, & qu'on n'en voit jamais, ou du moins rarement, quand on se sert de fil de quelque autre métal. Si l'on reçoit seulement un petit résidu d'une batterie entre deux verges de fer, &

que l'explosion soit très-petite, l'on voit un grand nombre de petites étincelles s'élancer du fer, à environ un pouce de distance, & en toutes sortes de sens; ce qui offre un beau spectacle. On verra un plus petit nombre de ces étincelles, si l'une des deux verges est de laiton, & je crois qu'on n'en verra aucune dans ces petites décharges, si toutes les deux sont de laiton.

Avant de pouvoir faire aucun usage de ces expériences, pour déterminer le pouvoir conducteur relatif des différents métaux, il faudroit comparer l'ordre dans lequel ils se fondent à une chaleur ordinaire, avec l'ordre dans lequel ils se fondent par l'explosion électrique; & je ne pourrois pas trouver sur le champ une table de cette espee. Je crois cependant que le fer passe pour exiger plus de chaleur que tout autre métal pour se fondre; & il ne faut pour cela qu'une légère force d'électricité; de sorte que ces deux ordres, à mon avis, ne sont pas les

mêmes [161]. Avant de pouvoir rien déterminer à cet égard, on devroit trouver pareillement, combien les métaux se fondroient plus aisément les uns que les autres, en transmettant l'explosion à travers des fils de longueurs, & de grosseurs différentes; ce qui seroit un travail long & ennuyeux. Je ne doute pas qu'une explosion qui fond un fil de cuivre d'un diamètre donné, ne dispersât un fil de fer d'un diamètre double; de sorte qu'il seroit beaucoup plus sûr pour garantir un bâtiment du tonnerre, de faire le conducteur de cuivre plutôt que de fer; d'autant plus qu'il est moins sujet à se rouiller: il est vrai que cela seroit plus dispendieux.

§ [161] Il n'est pas douteux que le fer ne soit celui de tous les métaux qui exige le plus de chaleur pour se fondre: & je suis surpris que M. Priestley l'ignore. Voici l'ordre que suivent les métaux à cet égard, en commençant par ceux qui se fondent le plus aisément; l'étain, le plomb, l'argent, l'or, le laiton, le cuivre & le fer.

V ij

X I V.

Expériences faites avec un gobelet Electrifié.

Je terminerai ce détail par un petit nombre d'expériences , dans lesquelles , ainsi que dans les dernières , je n'ai point d'autre gloire à prétendre que l'honneur d'avoir suivi les instructions du Docteur Franklin. Il me dit qu'il avoit observé que des boules de liége n'étoient point du tout affectées par l'électricité d'un gobelet de métal , dans lequel on les tenoit ; & il me pria de répéter & d'assurer le fait , en me donnant la permission de le rendre public.

En conséquence , le 21 Décembre , j'électrisai un vase d'étain tenant environ une pinte , posé sur un guéridon de bois séché au four ; & j'observai que deux balles de moëlle de sureau , que j'avois isolées en les attachant à l'extrémité d'un bâton de verre , & suspendues dans le vase , de manière que les fils ne passaient pas

au-deffous de son embouchure , demeurerent précifément où on les avoit placées , fans être tant foit peu affectées par l'électricité ; mais que fi on les touchoit avec le doigt ou quelque autre fubftance conductrice communiquant avec la terre , ou qu'on le leur préfentât près de l'embouchure du vafe , elles fe féparoiént auffitôt étant attirées par les côtés ; comme elles le furent auffi en les élevant , au moment que les fils parurent au-deffus de l'embouchure du vafe.

Si les balles étoient demeurées fufpendues dans le vafe un temps confidérable fans y toucher , & qu'on les en ôtât immédiatement après que l'électricité du vafe étoit déchargée , on trouvoit qu'elles n'avoient acquis aucun degré d'électricité.

Si elles avoient touché quelque partie du vafe , quoiqu'elles ne donnerent aucun figne d'électricité , tant qu'elles furent dedans , cependant quand on les en tira , elles parurent en avoir acquis un petit degré , qui étoit plus fort , fi elles avoient tou-

ché le vase proche de son bord , moins fort , si elles l'avoient touché en quelque partie plus éloignée du bord , & le moindre de tous , quand elles n'en avoient touché que le fond. Si elles avoient touché d'abord le côté près du sommet , & ensuite le fond , elles sortoient avec ce petit degré d'électricité qu'elles auroient acquis en ne touchant que le fond seulement.

Dans tous les cas , si l'on retiroit les balles du vase pendant qu'il étoit encore électrisé , elles contractoient nécessairement quelque degré d'électricité , en passant par l'embouchure du vase.

Pour suivre cette expérience un peu plus loin , je pris une petite bouteille garnie , telle que celle qui est représentée sur le tabouret (c , Planc. 2 ,) & j'observai que quand je la tins par le fil de fer , dans le vase électrisé , elle ne se chargea point , l'électricité du vase affectant également les deux garnitures , l'intérieure & l'extérieure. Si la garniture extérieure touchoit le fond du vase , la bouteille recevoit une fort

petite charge. Si l'on lui faisoit toucher le côté, elle recevoit une plus forte charge, & plus on la tenoit proche du sommet; plus elle étoit fortement chargée; le fil de fer de la bouteille qui communiquoit avec la garniture intérieure étant plus éloigné de l'influence de l'électricité du vase.

Ne peut-on pas inférer de cette expérience, que l'attraction de l'électricité est sujette aux mêmes loix que celles de la gravitation, & qu'elle suit par conséquent les quarrés des distances; puisqu'on démontre aisément, que si la terre avoit la forme d'une coquille, un corps qui seroit dans l'intérieur, ne seroit pas attiré d'un côté plus que d'un autre.


Ne suit-il pas des expériences des balles comparées avec celles de la bouteille, qu'aucun corps ne peut recevoir la matiere électrique dans un endroit, à moins qu'on ne lui donne un moyen de s'en défaire dans un autre; qu'il faut du moins qu'il en soit repoussé une certaine quantité de quelque endroit particulier, avant qu'il en puisse entrer

davantage ; puisqu'un petit corps ne peut pas plus recevoir l'électricité , quand tous les côtés sont également exposés à l'action d'un corps électrisé , qu'une bouteille ne peut se charger , quand ses deux garnitures sont également exposées à la même électricité ?

Ces expériences ne sont-elles pas aussi favorables à l'hypothèse du P. Beccaria ; savoir , qu'il n'y a point d'attraction électrique sans une communication d'électricité [162].


☞ [162] Je ne vois pas quelle connexion il y a entre ces questions , & les expériences précédentes , qui ne sont rien moins que constantes , & qui quand elles le seroient , ne prouveroient rien , si ce n'est un *plus* ou un *moins* dans l'intensité ou la force de l'électricité actuelle. Mais M. Priestley va toujours concluant le système qu'il a adopté , de toutes les expériences qu'il fait , sans dire ni pourquoi ni comment elles en font la preuve.

F I N.



T A B L E DES MATIERES

Contenues dans ce III. Tome.



HISTOIRE DE L'ÉLECTRICITÉ.



QUATRIEME PARTIE.

*DES choses qui seroient à désirer dans
la science de l'Électricité, & des no-
tions propres à l'étendre de plus en
plus,*

pag. 1

V v

SECTION I.

*Observations générales sur l'état présent
de l'Électricité ,* ibid.

SECTION II.

*Questions & avis proposés pour faciliter
de nouvelles découvertes sur l'Électri-
cité ,* 15

I. *Questions & avis au sujet du fluide
électrique ,* ibid.

II. *Questions & avis concernant les corps
électriques & les conducteurs ,* 18

III. *Questions & avis concernant la
manière de faire naître l'Électricité ,*
20

IV. *Questions & avis au sujet de l'élec-
trisation ,* 23

V. *Questions & avis concernant le pou-
voir de charger les corps électriques ,*
24

VI. *Questions concernant l'Électricité du
verre ,* 26

DES MATIERES. 467

VII. Questions & avis concernant l'effet
de l'Électricité sur les corps animés ,
30

VIII. Questions & avis concernant l'E-
lectricité de l'atmosphère , 31

SECTION III.

Branches de connoissances particulière-
ment utiles à un Électricien , 34

CINQUIEME PARTIE.

DE la construction des Machines élec-
triques , & des principales parties d'un
Appareil électrique , 49

SECTION I.

Observations générales sur la construc-
tion d'un Appareil électrique , ibid.

SECTION II.

Description de quelques Machines élec-
triques particulieres , avec des obser-

vations sur leurs principaux avantages & sur leurs défauts ; 80

SIXIEME PARTIE.

MAXIMES de Pratique pour l'utilité des jeunes Électriciens , 99

SEPTIEME PARTIE.

DESCRIPTION des expériences électriques les plus amusantes , 121

SECTION I.

Expériences amusantes dans lesquelles on ne fait point usage de la Bouteille de Leyde , 127

SECTION II.

Expériences amusantes , qui se font par le moyen de la Bouteille de Leyde , 145

SECTION III.

*Expériences amusantes , faites par une
combinaison d'instruments de Physi-
que ,* 162

HUITIEME PARTIE.

*NOUVELLES expériences Electriques ,
faites en l'année 1766 ,* 169

SECTION I.

*Expériences sur l'Electrisation , parti-
culièrement des Tubes dans lesquels
l'air est condensé , & des grands Glo-
bes de verre ,* 178.

SECTION II.

*Expériences qui prouvent un courant
d'air partant des pointes des corps
Electrisés , soit positivement , soit né-
gativement ,* 195

SECTION III.

*Expériences sur l'air Mophétique , &
sur le Charbon ,* 211

SECTION IV.

*Expériences sur la puissance conduc-
trice des différentes substances ,* 231

SECTION V.

*Expériences sur la dispersion de l'Elec-
tricité , sur la surface des tubes de
verre , contenant une nouvelle métho-
de de donner la commotion électri-
que ,* 255

SECTION VI.

*Expériences propres à vérifier plusieurs
particularités de la théorie d'Electri-
cité du P. Beccaria , & particuliè-
rement sur la faculté qu'a la matiere
Electrique d'emporter dans sa route
des substances légères pour faciliter
son passage.* 282

DES MATIERES. 471

SECTION VII.

*Différentes expériences sur la façon de
charger & de décharger les jarres de
verre & les batteries , 295*

SECTION VIII.

Expériences sur les Animaux , 315

SECTION IX.

*Expériences sur les taches circulaires ,
faites sur des morceaux de métal par
de grandes explosions Electriques , 325*

SECTION X.

*Expériences sur les effets de l'explosion
Electrique , qu'on fait passer au tra-
vers d'une chaîne de cuivre , & autres
substances métalliques , 350*

SECTION XI.

*Expériences sur le passage de l'explo-
sion Electrique , sur la surface , &
non dans l'intérieur , de quelques sub-
stances conductrices , 374*

SECTION XII.

Expériences sur la Tourmaline , 397.

SECTION XIII.

Mélange d'Expériences , 429

I. *Observations sur l'étincelle Electrique ,
tirée au travers de plusieurs morceaux
de Métal , ibid.*

II. *Erreur relative à la direction de
l'étincelle Electrique. 431*

III. *Expérience destinée à faire connoître
si les substances Electriques , dans
leur état naturel , contiennent plus
de fluide Electrique que les conduc-
teurs , 433*

IV. *Expériences sur les effets qu'on pro-
duit en donnant une teinte Métallique
à la surface du verre , 434*

V. *Expérience destinée à faire connoître
si la fermentation contribue à la
production de l'Electricité , 439*

DES MATIÈRES. 473

- VI. *Expérience destinée à faire connoître si l'évaporation contribue à la production de l'Électricité,* 440
- VII. *Expérience destinée à faire connoître si l'Électrisation accélère ou retarde la congelation,* ibid.
- VIII. *Examen d'un tube de verre qui avoit été long-temps chargé & scellé hermétiquement,* 441
- IX. *Pesanteur requise pour mettre quelques corps en contact immédiat, déterminée par l'explosion Électrique,* 443
- X. *Effet de l'explosion Électrique, transmise au travers de différentes li-queurs,* 445
- XI. *Observations sur les couleurs de la lumière Électrique,* 448
- XII. *Observations sur les petits fils de métal qui rassemblent l'Électricité d'un globe que l'on frotte,* 452

- XIII. *Expériences destinées à faire con-*
noître la différence qui se trouve dans
le pouvoir conducteur des différents
métaux, 454
- XIV. *Expériences faites avec un gobe-*
let Electrifié, 460

A P P R O B A T I O N.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Manuscrit intitulé, *Histoire de l'Electricité, traduite de l'Anglois, de Joseph Priestley*. Je pense que cet ouvrage m'érite d'être imprimé, & que nos Physiciens sauront gré au Traducteur des soins qu'il a pris de leur procurer ce livre utile & intéressant. A Paris, ce 10 Janvior 1770.

Signé, MACQUER.

P R I V I L E G E D U R O I.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A Nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le Sieur JEAN-THOMAS HERISSANT, fils, Libraire: Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public, *l'Histoire de l'Electricité, traduite de l'Anglois de Joseph Priestley, avec des Notes*, en nous plai-soit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons petmis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer l'edit ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par tout norre Royaume pendant le temps de six années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de

notre obéissance : comme aussi d'imprimer , ou faire
imprimer , vendre , ou faire vendre , débiter , ni con-
trefaire ledit ouvrage , ni d'en faire aucuns extraits
sous quelque prétexte que ce puisse être , sans la per-
mission expresse & par écrit dudit Exposant , ou de
ceux qui auront droit de lui , à peine de confisca-
tion des Exemplaires contrefaits , de trois mille li-
vres d'amende contre chacun des contrevenans , dont
un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris ,
& l'autre tiers audit Exposant , ou à celui qui aura
droit de lui , & de tous dépens , dommages & in-
térêts , à la charge que ces Présentes seront enregis-
trées tout au long sur le Registre de la Communau-
té des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois
mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ou-
vrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs ,
en bon papier & beaux caractères ; conformément
aux réglemens de la Librairie , & notamment à ce-
lui du 10 Avril 1725 , à peine de déchéance du pré-
sent Privilège ; qu'avant de l'exposer en vente , le
Manuscrit qui aura servi de Copie à l'impression dudit
Ouvrage , sera remis dans le même état où l'Approba-
tion y aura été donnée , ès mains de notre très-cher
& féal Chevalier , Chancelier - Garde des Sceaux de
France , le Sieur DE MAUPEOU ; qu'il en sera ensui-
te remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque
publique , un dans celle de notre Château du Lou-
vre , & un dans celle dudit sieur DE MAUPEOU :
le tout à peine de nullité des Présentes. Du conte-
nu desquelles vous mandons & enjoignons de faire
jouir ledit Exposant & ses ayant causes pleinement
& paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit fait au-
cun trouble ou empêchement. Voulons que la Co-
pie des Présentes , qui sera imprimée tout au long au
commencement ou à la fin dudit Ouvrage , soit tenue
pour dûement signifiée , & qu'aux copies collationnées
par l'un de nos amis & féaux Conseillers , Secrè-
taires , soit ajoutée comme à l'original. COMMAN-
DONS au premier notre Huissier ou Sergent sur ce re-
quis , de faire pour l'exécution d'icelles , tous actes
requis & nécessaires , sans demander autre permission ,
& nonobstant clameur de haro , charte normande
& Lettres à ce contraires ; Car tel est notre plaisir.
Donné à Paris le treizième du mois de Janvier

l'an de grace mil sept cent soixante onze , & de notre
règne le cinquante - sixième. Par le Roi en son
Conseil.




LE BEGUE.


*Registré sur le Registre XVIII. de la Chambre Royale
& Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris ,
N°. 517 , fol. 491 , conformément au Règlement de
1723. A Paris, ce 31 Mai 1771.*


J, HÉRISSANT, Syndic.

Ad 1 1456342

DE l'Imprimerie de P. ALEX. LE PRIEUR,
Imprimeur du Roi.

















Fig. 1.




























Pl. 8.

